

PROCEDIMIENTO BLACKOUT ? SISTEMA ELÉCTRICO

Documento: ELEC-BO-01

Versión: 2.0

Zona: Electricidad / Maquinaria / Emergencias

Criticidad: CRITICAL

1. Definición

Pérdida total o parcial de energía eléctrica en el buque.

2. Acciones inmediatas

1. Verificar si el blackout es total (cuadros principales) o parcial.
2. Confirmar arranque automático del generador de emergencia.
3. Verificar suministro a consumidores esenciales: gobierno, comunicaciones GMDSS, alumbrado de emergencia, bomba de incendio de emergencia.
4. Informar al puente: "Blackout en sala de máquinas / estado del generador de emergencia".

PELIGRO: No intentar reenergizar un cuadro con olor a quemado o disparo diferencial sin aislamiento previo.

3. Restauración

1. Identificar el generador disponible.
2. Arrancar en local si el automático falló (ver ENG-GEN-01).
3. Energizar barras esenciales primero.
4. Sincronizar generadores adicionales antes de recuperar carga no esencial.
5. Investigar causa raíz (sobrecorriente, cortocircuito, combustible, alarma LO-03, etc.).

4. Comunicaciones GMDSS

Si el blackout afecta a la estación GMDSS, verificar alimentación por UPS/baterías según COM-GMDSS-02.