ChatGPT voor Casio — V40.1

V40 houdt de interface rustig en controleert of je gekozen model echt door de API wordt bevestigd.

Softwareweergave met voorbeeldgegevens.

Bijwerken

Werk zowel ChatGPT.g3a als de firmware van je wifi-module bij. Bewaar de map CGPT3 op de Casio: daarin staan je chats. Wis niet de hele flash van de wifi-module; je wifi-instellingen en API-sleutel kunnen dan behouden blijven. Pak het installatiepakket eerst helemaal uit.

Kopieer dist/ChatGPT.g3a naar de hoofdmap van de Casio-opslag. Werp de opslag veilig uit, ontkoppel de Casio-USB-kabel en herstart de Casio eenmaal.

Kies de juiste firmware

De ATOM Lite is de testbench. De uiteindelijke Rev E-print gebruikt ESP32-C6-MINI-1-H4. Deze twee apparaten hebben verschillende firmware en programmeeradressen. Gebruik de bestanden van je eigen apparaat.

- ATOM Lite: installeer Python met Windows-launcher en esptool 5.0.0. Voer py -m pip install esptool==5.0.0 uit. Sluit de ATOM met een USB-datakabel aan en gebruik py tools/flash_windows.py COM5 met je eigen COM-poort. Koppel de Casio-TX/RX voor flashen los en sluit ze daarna weer aan volgens je bestaande testopstelling.
- Rev E ESP32-C6: gebruik USB-C op de print en py tools/flash_c6_windows.py COM5 met je eigen COM-poort. De CH340C moet als seriële poort zichtbaar zijn. De C6-bestanden beginnen met ChatGPTC6; de bootloader start op 0x0. Gebruik hiervoor nooit de ATOM-flasher.

Sluit na het flashen de Serial Monitor en open ChatGPT op de Casio. De app toont de versie alleen bij Instellingen → Meer → Over deze app.

Wifi en account

Open Instellingen → Wifi en account. Verbind je telefoon met het tijdelijke installatie-wifinetwerk en open de getoonde installatiepagina. Vul je eigen wifi-netwerk, wachtwoord en OpenAI API-sleutel in. Sla op en verbind daarna je telefoon weer met je normale netwerk.

Je hebt eigen OpenAI API-tegoed nodig. Deel je API-sleutel niet in screenshots of berichten. De sleutel en wifi-instellingen staan op je wifi-module; chats staan op je Casio.

Een model kiezen

Open Instellingen → Model. Kies met de pijltjes. EXE of rechts bevestigt je keuze; F2 opent uitleg over het geselecteerde model. Overige modellen opent de overige opgenomen chatmodellen. F2 opent nu Info; de accountcontrole staat bij Verbinding controleren. De tekst Vaste keuzes is verwijderd.

Elke bevestigde modelkeuze start automatisch een kleine API-test. Ook dezelfde keuze opnieuw bevestigen start een nieuwe test. De test bevat geen chatgeschiedenis en heeft maximaal 16 uitvoertokens. Input en output kunnen geld kosten; de prijs hangt af van het gekozen model. Er wordt niet automatisch opnieuw geprobeerd als de API-test mislukt.

Na bevestiging zie je kort een vinkje en Model bevestigd. Bij een mislukte controle zie je Model niet bevestigd. Je keuze blijft bewaard. Zolang de API het model niet heeft bevestigd, noemt de modellenlijst het Keuze. Een bevestigde keuze heet Actief.

Verbinding controleren

Open Instellingen → Hulp → Verbinding controleren. Dit start ook een kleine API-test met het gekozen model. De controle houdt deze onderdelen apart:

- Rekenmachine: contact tussen de Casio en de wifi-module.
- Wifi: verbinding met je ingestelde netwerk en signaalsterkte.
- Internet: de beveiligde OpenAI-verbinding kan worden bereikt.
- API-account: een echte kleine aanvraag is geaccepteerd; Klaar voor gebruik betekent dat die aanvraag werkte.
- Model: hier staat de modelnaam die door de API is bevestigd. Bij ontbrekende bevestiging wordt geen actief model verzonnen.

Bij een storing toont de app de onderdelen waarvoor een controle is uitgevoerd. Er verschijnt geen lijst met onderdelen die niet zijn getest. Een tekort aan tegoed wordt onderscheiden van een tijdelijke gebruikslimiet: Tegoed aanvullen of Even wachten. De API biedt hier geen exact tegoedsaldo. Een geslaagde kleine aanvraag garandeert niet dat een grotere of latere aanvraag nog binnen je tegoed of limieten past.

EXIT of F1 annuleert tijdens laden. Als een aanvraag al verstuurd is, kan die ondanks annuleren kosten maken. Er volgt geen automatische nieuwe test.

Actief model

Instellingen → Hulp → Actief model toont de huidige keuze met Bevestigd door de API wanneer de controle geslaagd is. Het scherm toont geen aangevraagde en gebruikte model-ID’s door elkaar. Het openen van dit scherm verstuurt geen betaalde aanvraag.

De bevestiging komt uit het modelveld van een echt API-antwoord. De app accepteert de exacte model-ID of een geldige datumversie van dezelfde ID. Andere modellen, ontbrekende metadata en gegevens van een eerdere instelling worden niet als bevestiging gebruikt. Een nieuwe configuratie of herstart wist de bevestiging. Ook gewone antwoorden kunnen de huidige modelkeuze bevestigen. De tekst waarmee een AI zichzelf benoemt, geldt niet als bewijs.

Chatten en toetsen

- Typ onderaan en verstuur met EXE of F1. Typ daarna verder voor een vervolgvraag in hetzelfde gesprek.
- ALPHA schakelt letters in of uit. SHIFT werkt een keer voor de gele functie op een toets.
- F4 opent de tekens. Links en rechts verplaatsen de cursor; omhoog en omlaag lezen het gesprek.
- EXIT gaat vanuit een chat terug. MENU vraagt om de app af te sluiten.
- Bij Chats verwijdert F1 een gekozen gesprek na bevestiging. F2 begint een nieuw gesprek.

Controleer belangrijke antwoorden. AI kan fouten maken. Gewone vragen en de kleine controles gebruiken je eigen API-tegoed.

Rustiger scherm en betere tekenweergave

Het bolletje met Verbonden of Verbroken staat alleen op het beginscherm zonder gesprek. In een gesprek, de instellingen en het laadscherm staat deze badge niet. De verbinding blijft wel op de achtergrond onderhouden.

Veelgebruikte eindtekens zoals vinkjes en bewijsblokjes zijn toegevoegd. Onzichtbare Unicode-opmaak en emoji-variaties leveren geen los ruitje meer op. Echte vraagtekens en wiskundige relaties blijven behouden; opgeslagen antwoorden worden niet aangepast. Dit dekt geen onbeperkte Unicode-verzameling. Als de API zelf al een vervangingsteken aanlevert, kan de app het oorspronkelijke teken niet reconstrueren.

Automatische energiebesparing

Na ongeveer 35 seconden zonder Casio-contact verbreekt de wifi-module de wifi-verbinding, zet de radio uit en verlaagt de processorsnelheid naar 80 MHz. Een tijdelijk installatienetwerk sluit ook. UART blijft bereikbaar; bij het openen van ChatGPT wordt de normale snelheid hersteld en het opgeslagen netwerk opnieuw verbonden. Dit start geen betaalde API-aanvraag en wist geen instellingen of chats.

Terwijl je in de app leest, onderhoudt de Casio het contact met een bericht om de 10 seconden. Tijdens een lopende vraag of controle gaat de module niet naar deze stand. Zonder een extra hardware-signaal kan de module niet onderscheiden of de Casio uit is of dat je de app hebt gesloten: beide stoppen het contact. Dit is een zuinige, automatisch hervattende stand; de voeding blijft aanwezig. Het stroomverbruik moet op het echte apparaat nog worden gemeten.