

Manual del guardia — Total Secure App

Aplicación de la tablet del puesto · Versión 1.0.8

Qué es esto

La aplicación de la tablet con la que usted registra su jornada: marca su entrada y salida, recibe y entrega el equipo del puesto, hace sus rondas, anota quién entra y sale, deja constancia de lo que pasa, y pide ayuda si hace falta.

La tablet es del puesto, no suya. Cada persona entra con su propia cédula y contraseña, así que lo que usted registra queda a su nombre aunque el equipo lo usen varios.

⚠ **La aplicación necesita conexión.** No guarda los registros para enviarlos más tarde: si no hay señal en el momento, el registro **no se guarda**. Si algo falla al enviar, vuelva a intentarlo — el sistema reconoce el reintento y **no lo duplica**.

1. Entrar

1. Escriba su **identificación** (su cédula) y su **contraseña**.
2. Si tiene más de un perfil, elija con cuál va a trabajar en **Seleccione su perfil**.
3. Elija el **local** donde está.

El orden importa y es a propósito: el sistema comprueba que usted esté físicamente en el punto cuando marca, y para eso necesita saber antes de qué local se trata.

Si olvidó su contraseña

En la pantalla de entrada, toque **Recuperar contraseña** y escriba su cédula. Recibirá un **código**; después escríbalo junto con su contraseña nueva, que debe tener **al menos 8 caracteres**.

Si no le llega el código, pida a su supervisor que le cambie la contraseña desde el panel.

2. El arranque de la jornada

Al entrar, la aplicación lo lleva sola por el recorrido de recepción del puesto:

Entrar → Perfil → Local → Marcación → Inventario → Menú

Primero marca su entrada, después cuenta el equipo, y recién entonces llega al menú.

Recibir el puesto es contar lo que hay en él, así que ese paso va antes de todo lo demás.

- Si no puede marcar en ese momento, toque **Omitir** arriba a la derecha.
 - Desde el inventario se pasa al menú con el ✓ de la cabecera.
-

3. Marcación biométrica

Es donde registra su **entrada** y su **salida** del turno.

1. Elija **Entrada** o **Salida** con el selector de arriba.
2. Tome la **foto** con el botón de la cámara. Es obligatoria.
3. Toque **Registrar**.

La pantalla le muestra el turno del día y le avisa si ya marcó la entrada y le falta la salida.

⚠ **Tiene que estar en el punto.** La aplicación compara su ubicación con la del local. Si está fuera del radio permitido, **la marcación se rechaza**. Deje el GPS encendido.

4. Inventario

El equipo que le corresponde al puesto: bastón, cámara corporal, forros de chaleco, linterna... lo que su puesto tenga asignado.

Al recibir el puesto, abra la lista y confirme lo que hay:

- Si está todo, finalice la recepción.
- Si **falta algo o está dañado**, márkelo y **escriba brevemente qué pasó**. El motivo es obligatorio: sin él no se puede reportar.

Al terminar el turno, haga la **devolución** de la lista.

Reportar un faltante no es un problema para usted: es la forma de que quede constancia de que el equipo ya no estaba cuando usted llegó.

5. Rondas

1. Toque **Iniciar ronda**.
2. Recorra el puesto y en cada punto toque **Escanear QR** y apunte al código.
3. Al terminar, toque **Finalizar**.

⚠ **Cada QR se valida contra su ubicación.** Escanear el código desde otro sitio no funciona: el punto tiene que leerse donde está.

6. Accesos

Para registrar quién entra y sale del local.

Registrar una entrada: toque **Registrar acceso** y complete identificación, nombres y apellidos. Si viene en vehículo, la **placa**; si viene acompañado, el **nombre del acompañante**; y el **motivo de la visita**.

Registrar la salida: busque a la persona en la lista —el buscador acepta **cédula, nombre o placa**— y toque **Registrar salida**.

Pre-registro: si le avisan de una visita que va a llegar, déjela anotada por adelantado con **Pre-registro de visitante:** identificación, nombres, apellidos y la fecha estimada en formato **AAAA-MM-DD**. La hora es opcional.

7. Novedades

Todo lo que pasa en el turno y conviene que quede escrito: una puerta que no cierra, una luminaria quemada, un reclamo, una indicación que le dieron.

Toque **Nuevo registro**, escriba la **observación** y, si ayuda a entenderlo, tome una **foto**. Después **Guardar registro**.

En el listado puede buscar entre lo ya registrado.

Antes esta pantalla se llamaba «Bitácora». Es lo mismo, solo cambió el nombre.

8. ⚠ EMERGENCIA

El botón rojo está en la pantalla de inicio, siempre a la vista.

1. Tóquelo.
2. Confirme.

Eso es todo: **no hay que escribir nada**. La central recibe el aviso al instante, con su nombre, su local y su ubicación.

La confirmación existe para que no salga sin querer — es un botón grande en una tablet que se manipula con guantes. Pero son dos toques y ya está.

Si además quiere explicar qué ocurre, entre a **Alertas**, donde puede escribir el motivo y ver las alertas del día.

9. Turnos disponibles

Aquí ve **su horario** y los **turnos que otros no pueden cubrir**.

Sus próximos turnos

La lista de lo que le toca, con fecha, horario, local y puesto.

Si no va a poder cubrir uno, tóquelo y avise: **Enfermedad**, **Permiso** u **Otro motivo**. Avisar a tiempo es lo que permite conseguir un reemplazo; si no se avisa, el puesto se descubre vacío cuando ya no hay margen.

Turnos para cubrir

Los turnos libres que usted **puede** tomar. Para que aparezcan tienen que cumplirse varias cosas: que esté habilitado en ese local, que no choque con un turno suyo, y que le quede descanso suficiente entre uno y otro.

⚠ **Postularse no le asigna el turno: lo propone.** Lo confirma su supervisor. Hasta entonces no cuenta con él, y si cambia de idea puede **retirar la postulación**.

Para ver esta pantalla con turnos, active «**Quiero cubrir turnos extra**». Si está apagada, no le van a aparecer ofertas.

10. Perfil

Sus datos: nombre, correo, **código de acceso** —que puede mostrar u ocultar— y el perfil con el que está trabajando.

Desde aquí también se **cierra la sesión**. Ciérrela al terminar su turno: la tablet queda para el siguiente y lo que él registre no debe quedar a su nombre.

11. Si algo no funciona

Lo que ve	Qué hacer
-----------	-----------

«No se pudo conectar al servidor»	No hay señal. Espere y reintente; el reintento no duplica el registro
La marcación se rechaza	Está fuera del radio del local. Acérquese al punto y compruebe que el GPS esté encendido
El QR no se registra	Tiene que escanearlo en el punto donde está el código
«Tome la foto de la marcación»	La foto es obligatoria: tómela antes de registrar
No aparece ningún turno	Puede que aún no le hayan cargado el horario. Consúltelo con su supervisor
No aparecen turnos para cubrir	Revise que tenga activado «Quiero cubrir turnos extra» en esa misma pantalla
No recuerda la contraseña	Use Recuperar contraseña , o pídaselo a su supervisor

Si el problema persiste, avísele a su supervisor. No intente resolverlo reinstalando la aplicación: la tablet está configurada para este puesto.

En una línea

Entre con su cédula, marque su entrada, cuente el equipo, haga sus rondas, anote lo que pase, y si hay una emergencia toque el botón rojo.