Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad: _____ Grup: _____ Tarih: _____

Kavram: Senaryo beş parçadır: kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç. Skor = L × S × E (her biri 1–3). Kural: S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır. Bantlar: Kritik 18–27, Yüksek 9–17, Orta 4–8, Düşük 1–3.

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

#	Senaryo (kim → kapı → ne yapar → zincir → fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
1	Saldırgan çalınmış servis hesabıyla uzak erişime girer → Safety PLC konfigürasyonunu değiştirir (ışık perdesi bypass, kafa durma süresi uzatılır) → besleme girişinde operatör eli kafaya doğru uzanırken makine güvenli durmaz → ağır el/kol yaralanması	2	3	3	18	Kritik
2	Zararlı USB/dosya ile mühendislik istasyonu ele geçer → normal PLC'de kafa devri, besleme hızı ve basınç parametreleri değiştirilir → parça kafa altında geri teper veya fırlar → çevredeki operatörde ağır yaralanma	2	3	2	12	Yüksek (S=3, öne alınır)
3	Ofis ağından yayılan saldırgan	1	3	1	3	Düşük (S=3, öne

	IPC/HMI'ya erişir → toz emme fanı durdurulur, damperler kapatılır → yanıcı ahşap tozu birikir, sıcak kafa/kıvılcımla tutuşur → yangın/toz patlaması, çalışanlarda yanık ve ölüm riski					alınır)

1. En yüksek öncelikli senaryo: Senaryo 1 (Kritik, 18). Saldırgan tek kapıdan girip emniyet fonksiyonunun kendisini bozar, operatör maruziyeti sürekli yüksektir ve sonuç ağır yaralanmadır.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryo: Senaryo 3 (toz/yangın). Skor 3 çıksa da insana zarar verdiği için ayrı "S=3 izleme" listesinde kırmızı işaretlenir. Önlem: toz emme durumunu bağımsız izlemeyle ilişkilendirmek (emme kapanırsa makine durur), bağımsız sıcaklık/kıvılcım algılama, düzenli inceleme.

Altın kural kontrolü: Üç zincir de "veri çalındı" ile bitmiyor; her biri "hattaki insana ne yapar?" sorusunun cevabıyla bitiyor.

Bu föyün çıktısı Risk Register → Evidence Pack EP 04 Risk Assessment başlığına oturur.