危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: Power House	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Ruang Genset dan Panel Listrik	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2024	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2024		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
Perbaikan dan perawatan genset																		
1	Menyalakan panel dan mesin	R, NSU	Listrik	Kesetrum	S - 0014 - 6	S	Luka bakar, fatality	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar APD (sarung tangan)	2	2	4	Sedang	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0015 - 4	S	Kebakaran	KepmenPU No. 10 Tahun 2000	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar	2	2	4	Sedang	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
		R,N	Emisi udara	Emisi udara dari proses pengoperasian genset	E - 0088 - 4	E	Pencemaran lingkungan	PermenLH No 21 Tahun 2008	Pengukuran emisi udara Pengecekan dan setting mesin genset	1	2	2	Rendah					
				Kebisingan	H - 0148 - 2	#NAME?	Penyakit Akibat Kerja	Permenkes No 70 Tahun 2016	Pengukuran kebisingan Pengunaan APD (Pelindung telinga) Pemeriksaan Kesehatan berkala area kerja bising Sign area bising Training perlindungan	2	1	2	Rendah					
2	Proses perbaikan dan perawatan mesin atau Genset oleh mekanik/supplier	NR	Mesin Genset	Terjepit	S - 0001 - 3	S	Cacat, Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970 Permenaker No.38 tahun 2016	Penerapan sistem LOTO, Briefing cara kerja oleh pengawas, dan Program inspeksi, training LOTO, APD (safety shoes, sarung tangan)	1	3	3	Rendah					
		NR		Tertimpa	S - 0002 - 3	S	Cacat, Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970 Permenaker No.38 tahun 2016	Briefing cara kerja oleh pengawas, program inspeksi, APD (Safety Shoes, sarung tangan), training LOTO	1	3	3	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja : Power House
Area : Ruang Genset dan Panel Listrik
Tanggal Penilaian : Februari 2024
Tanggal Review : Februari 2024

Jumlah Personel : Orang
Penanggung Jawab :
Tim Penilai : HSE Team

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		NR		Tergores	S - 0003 - 2	S	Luka gores	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja oleh pengawas, program inspeksi, APD (Safety Shoes, sarung tangan), training LOTO	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka gores	Blood borne pathogen	H - 0033 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius, Vaksin, SOP P3K	1	3	3	Rendah					
		NR	Penanganan Asbestos atau limbah Asbestos	Penyakit akibat kerja	H-0035-2	H	Asbestosis	Permenaker No 3 tahun 1985	APD, Identifiaksi Asbes, Tag Asbes, Proedur penanganan Asbestos	1	2	2	Rendah					
		NR	Listrik	Tersetrum listrik	S - 0004 - 4	S	Luka bakar, Fatality	UU No.1 Tahun 1970	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar APD (sarung tangan)	2	2	4	Sedang	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
		R		Pomborosan energi	N - 0001 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	Campaign penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		AN	Ceceran oli	Terpeleset	S - 0005 - 2	S	Kecelakaan kerja	UU No.01 Tahun 1970	Briefing cara kerja penanganan limbah oli mesin oleh pengawas Penyediaan spill kit, dan tempat penampungan limbah oli	1	2	2	Rendah					
		AN	Limbah oli	Pembuangan limbah oli secara sembarangan	E - 0071 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 PP No 101 tahun 2014	Penyediaan tempat penampung limbah oli, dan pembuangan limbah ke pihak ketiga, Penyediaan spill kit, dan tempat penampungan limbah oli, training penanganan limbah B3	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja : Power House
Area : Ruang Genset dan Panel Listrik
Tanggal Penilaian : Februari 2024
Tanggal Review : Februari 2024

Jumlah Personel : Orang
Penanggung Jawab :
Tim Penilai : HSE Team

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		AN	Limbah/tumpahan solar	Pembuangan limbah solar secara sembarangan	E - 0072 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 PP No 101 tahun 2014	Briefing cara kerja penanganan limbah solar mesin oleh pengawas, penyediaan tempat penampung limbah/tumpahan solar, dan pembuangan limbah ke RMCC secara terjadwal	2	2	4	Sedang	Inspeksi dan training penanganan limbah B3	2	1	2	Rendah
3	Proses perbaikan dan perawatan Trafo oleh mekanik/supplier	NR	Penanganan Limbah PCB	Penyakit akibat kerja	H-0037-2	H	Penyakit kanker, reproduktif, degeneratif	Permenaker No 3 tahun 1985	APD, Identifiaksi Asbes, Tag PCB, prosedur penanganan PCB	1	2	2	Rendah					
Perawatan dan perbaikan Panel listrik																		
4	Proses perbaikan dan perawatan panel listrik oleh mekanik/supplier	NR	Panel listrik	Terjepit	S - 0006 - 2	S	Cacat, Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970	Penerapan sistem LOTO, Briefing cara kerja oleh pengawas, dan Program inspeksi, training LOTO, APD (safety shoes, sarung tangan), APD (safety shoes, sarung tangan)	1	2	2	Rendah					
		NR		Tergores	S - 0007 - 2	S	Luka gores	UU No.1 Tahun 1970	Penerapan sistem LOTO, Briefing cara kerja oleh pengawas, dan Program inspeksi, training LOTO, APD (safety shoes, sarung tangan), APD (safety shoes, sarung tangan)	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka gores	Blood borne pathogen	H - 0033 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius, Vaksin, SOP P3K	1	3	3	Rendah				0	Rendah
		NR	Listrik	Tersetrum listrik	S - 0008 - 4	S	Luka bakar, Fatality	Permenaker No.12 Tahun 2015	Penerapan sistem LOTO, Briefing cara kerja oleh pengawas, dan Program inspeksi, training LOTO, APD (safety shoes, sarung tangan), APD (safety shoes, sarung tangan)	1	4	4	Sedang	Inspeksi	1	3	3	Rendah
		R		Pomborosan energi	N - 0002 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	Campaign penghematan energi	3	1	3	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: Power House	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Ruang Genset dan Panel Listrik	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2024	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2024		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
Pengisian Tangki solar																		
5	Pengecekan isi tangki	NR	Ketinggian tangki	Terjatuh	S - 0009 - 4	S	Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970	Pemasangan dan pemakaian peralatan pelindung jatuh, seperti handrail, sangkar tangga, dll, dan ijin kerja, Training fall protection, APD (sepatu safety)	1	3	3	Rendah					
		NR	Bahan Bakar	Tumpahan/Ceceran bahan bakar	E - 0073 - 4	E	Pencemaran lingkungan	PP No. 101 Tahun 2014	Briefing cara kerja penanganan tumpahan bahan B3, penyediaan Spill kit, wadah penampungan tumpahan/ceceran Pembuangan limbah terkontaminasi B3 ke pihak ketiga	2	2	4	Sedang					
6	Pengisian tangki solar menggunakan pompa	NR	Pompa	Kesetrum	S - 0010 - 2	S	Luka bakar, fatality	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah					
		AN	Gelombang elektrostatis	Kebakaran	S - 0011 - 4	S	Kerugian material dan fatality	KepmenPU No. 10 Tahun 2000	Briefing cara penyimpanan dan penanganan bahan kimia mudah terbakar	1	4	4	Sedang	Pemasangan grounding pada tempat bahan kimia mudah terbakar yang terbuat dari bahan metal atau logam (konduktor)	1	3	3	Rendah
		NR	Solar	Ceceran solar	E - 0074 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 PP No 101 tahun 2014	Briefing cara kerja penanganan tumpahan bahan B3, penyediaan Spill kit, wadah penampungan tumpahan/ceceran Pembuangan limbah terkontaminasi B3 ke pihak ketiga	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja : Power House
Area : Ruang Genset dan Panel Listrik
Tanggal Penilaian : Februari 2024
Tanggal Review : Februari 2024

Jumlah Personel : Orang
Penanggung Jawab :
Tim Penilai : HSE Team

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
7	Mematikan Panel dan Mesin	R, NSD	Listrik	Kesetrum	S - 0016- 6	S	Luka bakar, fatality	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar APD (sarung tangan)	2	2	4	Sedang	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0017 - 4	S	Kebakaran	KepmenPU No. 10 Tahun 2000	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar APD (sarung tangan)	2	2	4	Sedang	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
Proses perbaikan dan perawatan exhaust fan (blower) menggunakan manlift																		
8	Transportasi manlift (elevated workflatform)	NR	Manlift	Tertabrak	S - 0006 - 2	S	Cidera Otot	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara penggunaan manlift	1	2	2	Rendah					
		NR		Terlindas roda	S - 0007 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja aman APD (Sepatu safety)	1	2	2	Rendah					
		NR		Posisi dorong tidak ergonomis	H - 0139 - 4	H	Cidera Otot (Keselo/terkilir)	Permenkes No 70 Tahun 2016	Training ergonomi secara berkala	1	3	3	Rendah					
		NR		Kelebihan Beban	H - 0140 - 4	H	Cidera otot	Permenkes No 70 Tahun 2016	Dilakukan oleh 2 orang Training ergonomi	1	3	3	Rendah					
9	Perbaikan exhaust fan (blower) di ketinggian	NR	Ketinggian	Terjatuh	S - 0008 - 4	S	Cacat, fatality	UU No.1 Tahun 1970 Permenaker No.9 tahun 2016	Penerapan dan control sistem ijin bekerja diketinggian, brieifing cara kerja di ketinggian, dan penyediaan APD (Safety Harness)	1	4	4	Sedang	Training maintenance safety, dan training fall protection untuk seluruh petugas maintenance yang sering melakukan pekerjaan di ketinggian, pemeriksaan kelayakan peralatan bekerja di ketinggian secara berkala	1	3	3	Rendah

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: Power House	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Ruang Genset dan Panel Listrik	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2024	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2024		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		NR	Alat kerja	Tertimpa	S - 0009 - 4	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Penggunaan sepatu tertutup, penyediaan helmet dan briefing cara kerja, demarkasi area pekerjaan dari akses pekerja lain	1	4	4	Sedang	Training maintenance safety, dan training fall protection untuk seluruh petugas maintenance yang sering melakukan pekerjaan di ketinggian, pemeriksaan kelayakan peralatan bekerja di ketinggian secara berkala	1	2	2	Rendah
		NR	Exhaust Fan	Terjepit	S - 0010 - 2	S	Cacat, Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970	Penerapan sistem LOTO, Briefing cara kerja oleh pengawas, dan Program inspeksi Alat bantu kerja angkat , APD (sarung tangan, helm keselamatan, sepatu safety)	1	3	3	Rendah	Training Maintenance Safety	1	2	2	Rendah
		NR		Tergores	S - 0011 - 2	S	Luka gores	UU No.1 Tahun 1970	Penerapan sistem LOTO, Briefing cara kerja oleh pengawas, dan Program inspeksi Alat bantu kerja angkat , APD (sarung tangan, helm keselamatan, sepatu safety)	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka gores	Blood borne pathogen	H - 0033 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius, Vaksin, SOP P3K	1	3	3	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja : Power House
Area : Ruang Genset dan Panel Listrik
Tanggal Penilaian : Februari 2024
Tanggal Review : Februari 2024

Jumlah Personel : Orang
Penanggung Jawab :
Tim Penilai : HSE Team

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		NR	Listrik	Tersetrum listrik	S - 0012 - 3	S	Luka bakar, Fatality	UU No.1 Tahun 1970	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar APD (sarung tangan)	1	4	4	Sedang	Training Maintenance Safety, Training LOTO, training electrical safety	1	3	3	Rendah
Proses perbaikan dan perawatan Ducting (pipa cerobong) menggunakan manlift																		
10	Transportasi manlift (elevated workflatform)	NR	Manlift	Tertabrak	S - 0006 - 2	S	Cidera Otot	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara penggunaan manlift, SOP manlift	1	2	2	Rendah					
				Terlindas roda	S - 0007 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja aman APD (Sepatu safety)	1	2	2	Rendah					
				Posisi dorong tidak ergonomis	H - 0141 - 4	H	Cidera Otot (Keselo/terkilir)	Permenkes No 70 Tahun 2016	Training ergonomi	1	3	3	Rendah					
				Kelebihan Beban	H - 0142 - 4	H	Cidera otot	Permenkes No 70 Tahun 2016	Dilakukan oleh 2 orang Training ergonomi	1	3	3	Rendah					
11	Perbaikan Ducting (Pipa cerobong) di ketinggian	NR	Ketinggian	Terjatuh	S - 0008 - 4	S	Cacat, fatality	UU No.1 Tahun 1970 Permenaker No.9 tahun 2016	Penerapan dan control sistem ijin bekerja diketinggian, brieifing cara kerja di ketinggian, dan penyediaan APD (Safety Harness)	1	4	4	Sedang	Training maintenance safety, dan training fall protection untuk seluruh petugas maintenance yang sering melakukan pekerjaan di ketinggian, pemeriksaan kelayakan peralatan bekerja di ketinggian secara berkala	1	3	3	Rendah

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja : Power House
Area : Ruang Genset dan Panel Listrik
Tanggal Penilaian : Februari 2024
Tanggal Review : Februari 2024

Jumlah Personel : Orang
Penanggung Jawab :
Tim Penilai : HSE Team

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		NR	Alat kerja	Tertimpa	S - 0009 - 3	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Penggunaan sepatu tertutup, penyediaan helmet dan briefing cara kerja, demarkasi area pekerjaan dari akses pekerja lain	1	4	4	Sedang	Training maintenance safety, dan training fall protection untuk seluruh petugas maintenance yang sering melakukan pekerjaan di ketinggian, pemeriksaan kelayakan peralatan bekerja di ketinggian secara berkala	1	2	2	Rendah
12	Proses pengelasan pipa cerobong	AN	Mesin las listrik	Kesetrum	S - 0013 - 3	S	Luka bakar, fatality	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan pemeriksaan instalasi mesin las listrik secara berkala Prosedur dan Izin kerja hot work APD (sarung tangan las)	1	3	3	Rendah					
		NR		Pomborosan energi	N - 0002 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	Campaign penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		NR	Proses pengelasan	Percikan api	S - 0014 - 4	S	Kebakaran	KepmenPU No. 10 Tahun 2000	Penyediaan APAR disekitar area pengelasan, sistem isolasi bahan yang mudah terbakar, Prosedur dan izin kerja hot work	1	4	4	Sedang	Inspeksi	1	3	3	Rendah
Transportasi mesin/peralatan																		
13	Transportasi mesin menggunakan forklift	R	Pengoperasian Forklift	Tertabrak	S - 0001 - 4	S	Cidera	Permenaker No.09 Tahun 2010	Instruksi kerja forklift, SIO Forklift, Rambu batas kecepatan	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja : Power House
Area : Ruang Genset dan Panel Listrik
Tanggal Penilaian : Februari 2024
Tanggal Review : Februari 2024

Jumlah Personel : Orang
Penanggung Jawab :
Tim Penilai : HSE Team

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R		Forklift terbalik	S - 0002 - 5	S	Cidera, meninggal	Permenaker No.09 Tahun 2010 & Permenaker No.05 Tahun 1985	Instruksi kerja forklift, Sertifikasi alat angkat dan angkut-uji riksa oleh pihak ketiga, SIO forklift, rambu batas kecepatan, pengecekan harian forklift	1	3	3	Rendah					
		R		Asap Forklift	H - 0143 - 4	H	Gangguan Pernafasan	Permenaker No.13 Tahun 2011, Permenkes No 70 Tahun 2016	Pemeliharaan mesin / servis rutin uji emisi	2	2	4	Sedang					
					E - 0077 - 4	E	Pencemaran lingkungan	PermenLH No.05 Tahun 2006	Pengujian emisi udara secara berkala Service mesin forklift Pemeriksaan harian forklift	2	2	4	Sedang					
		R		Getaran Pada Tubuh	H - 0144 - 3	H	Penyakit akibat kerja	Permenaker No.13 Tahun 2011	Pengukuran paparan getaran oleh pihak ketiga Pengecekan dan Perawatan forklift berkala cheklist harian forklift	2	2	4	Sedang	Pengecekan kesehatan berkala (MCU)	2	1	2	Rendah
		AN	Oli	Terpeleset	S - 0003 - 2	S	Kecelakaan kerja	UU No.01 Tahun 1970	Service mesin forklift, Pemeriksaan harian forklift	1	2	2	Rendah					
		AN		Ceceran Oli	E - 0078 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 PP No 101 Tahun 2014	Service mesin forklift, Pemeriksaan harian forklift Pembuangan limbah B3	2	2	4	Sedang	Training penanganan limbah B3/terkontaminasi B3	1	2	2	Rendah
		AN	Solar	Ceceran solar	E - 0079 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 PP No 101 Tahun 2014	Service mesin forklift, Pemeriksaan harian forklift Pembuangan limbah B3	2	2	4	Sedang	Training penanganan limbah B3/terkontaminasi B3	1	2	2	Rendah
		R		Pemborosan sumber energi	N - 0001 - 4	N	Peningkatan cost produksi	Kebijakan K3LN	Campaign penghematan energi di forklift	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja : Power House
Area : Ruang Genset dan Panel Listrik
Tanggal Penilaian : Februari 2024
Tanggal Review : Februari 2024

Jumlah Personel : Orang
Penanggung Jawab :
Tim Penilai : HSE Team

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
Proses 5S																		
14	Implementasi 5S setelah pekerjaan selesai	R	Menyapu lantai	Menghirup Debu	H - 0054 - 2	H	Gangguan pernapasan	Permenkes No 70 Tahun 2016	Penyediaan ventilasi	2	1	2	Rendah					
		R	Membersihkan meja	Terbentur ujung meja	S - 0012 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Penggunaan sepatu tertutup	2	1	2	Rendah					
		R	Mengangkut sampah	Ergonomi	H - 0055 - 1	H	Cedera otot	Permenkes No 70 Tahun 2016	Briefing cara kerja dan Training Ergonomi	2	1	2	Rendah					

文件編號Kode Dokumen : E4-036

Likelihood
1 - Jarang Sekali
2 - Kecil Kemungkinan
3 - Sedang
4 - Mungkin Terjadi
5 - Hampir pasti terjadi

Severity
1 - Dapat ditiadakan
2 - Minor
3 - Sedang
4 - Serius
5 - Meninggal/Bencana Besar

RFN = LxS
1 - 3 : Rendah
4 - 9 : Sedang
10 - 15 : Tinggi
16 - 25 : Ekstrim

Disetujui	Diperiksa	Dibuat