危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Assembling	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
1	Transportasi bahan material dari bagian sewing menggunakan troli	R, N	Keranjang	Tertimpa	S - 0155 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja Penggunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
		R, N	Troli material	Tertabrak	S - 0156 - 2	S	Cidera Otot	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara penggunaan troli	1	2	2	Rendah					
				Terlindas roda	S - 0157 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara penggunaan troli Pengunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
				Posisi dorong tidak ergonomis	H - 0122 - 4	H	Cidera Otot (Keselo/terkilir)	Permenaker no 5 tahun 2018	Briefing cara penggunaan troli Survey ergonomi secara berkala , Training ergonomi	2	2	4	Sedang					
				Kelebihan Beban	H - 0123 - 4	H	Cidera otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Dilakukan dengan 2 orang Survey ergonomi secara berkala , training ergonomi	2	2	4	Sedang					
2	Menyalakan panel dan mesin	R, NSU	Listrik	Kesetrum	S - 0158 - 6	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan ELCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	2	3	6	Sedang	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0159 - 4	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan ELCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	2	2	4	Sedang	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pemborosan energi	N - 0028 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
3	Proses Toe Forming	R, N	Mesin Toe Forming	Terjepit	S - 0160 - 4	S	Luka memar/remuk	Permenaker No 38 tahun 2016	Tombol 2 tangan Cover pedal SOP pengoperasian dan perawatan mesin BPM Lisensi internal operator mesin Pemasangan safety sign	1	4	4	Sedang	Pengawasan terhadap operator yang mempunyai SIO	1	3	3	Rendah

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Assembling	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
				Terkena bagian yang panas	S - 0400 - 4	S	Luka bakar	Permenaker No 38 tahun 2016	SOP pengoperasian dan perawatan mesin BPM Lisensi internal operator mesin Pemasangan safety sign	1	4	4	Sedang	Pengawasan terhadap operator yang mempunyai SIO	1	3	3	Rendah
		R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0161 - 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0162 - 2	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pemborosan energi	N - 0029 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R, N	Posisi kerja	Berdiri terus	H - 0125 - 4	H	Kelelahan	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi Penyediaan rubber anti fatigue Penyediaan kursi unruk istirahat	2	2	4	Sedang					
		AN	Oli	Kebocoran oli	S - 0401 - 2	S	Terpeleset	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja Penggunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
4	Proses BPM	R, N	Mesin BPM	Terjepit	S - 0170 - 12	S	Kecelakaan kerja	Permenaker No 38 tahun 2016	Tombol 2 tangan Cover pedal SOP pengoperasian dan perawatan mesin BPM Lisensi internal operator mesin Pemasangan safety sign	1	4	4	Sedang	Pengawasan terhadap operator yang mempunyai SIO	1	3	3	Rendah
				Terkena bagian yang panas	S - 0400 - 4	S	Luka bakar	Permenaker No 38 tahun 2016	SOP pengoperasian dan perawatan mesin BPM Lisensi internal operator mesin Pemasangan safety sign	1	3	3	Rendah	Pengawasan terhadap operator yang mempunyai SIO	1	3	3	Rendah

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Assembling	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0171 - 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0172 - 2	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pemborosan energi	N - 0031 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R, N	Posisi kerja	Berdiri terus	H - 0130 - 4	H	Kelelahan	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi Penyediaan rubber anti fatigue Penyediaan kursi unruk istirahat	2	2	4	Sedang					
		R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0132 - 4	H	Penyakit akibat kerja	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi	2	2	4	Sedang					
5	Menyimpan upper & strobel ke konveyor	R, N	Posisi kerja	Berdiri terus	H - 0134 - 4	H	Penyakit akibat kerja	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi Penyediaan rubber anti fatigue Penyediaan kursi untuk istirahat	2	2	4	Sedang					
6	Proses jahit strobel	R, N	Jarum	Tertusuk	S - 0173 - 2	S	Luka tusuk	UU No.1 Tahun 1970	Pemasangan pengaman jari SOP pengoperasian & perawatan mesin strobel Training pengaman mesin Briefing cara kerja Pemeriksaan harian mesin	1	2	2	Rendah					
				Terkena mata	S- 0174 - 2	S	Cidera mata	UU No.1 Tahun 1970	Pemasangan pengaman mesin (kaca) SOP pengoperasian & perawatan mesin strobel Training pengaman mesin Briefing cara kerja Pemeriksaan harian mesin	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Assembling	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R,N	Mesin jahit stroble	Paparan Getaran seluruh tubuh	H - 0136 - 4	H	Penyakit akibat kerja	Permenakertrans no 13 tahun 2011 Permenaker no 5 tahun 2018	Pengukuran getaran Tambahan bantal pada kursi	2	2	4	Sedang					
		R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0175 - 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0176 - 2	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pemborosan energi	N - 0032 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R, N	Posisi Kerja	Duduk terus	H - 0137 - 4	H	Cidera otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Kursi dilengkapi dengan sandaran Survey ergonomi	2	2	4	Sedang					
		R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0138 - 4	H	Penyakit akibat kerja	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi	2	2	4	Sedang					
		R, N	Pencahayaan	Kelelahan mata	H - 0139 - 4	H	Gangguan penglihatan	Permenaker no 5 tahun 2018	Pencahayaan alami dan buatan , pengukuran pencahayaan	2	2	4	Sedang					
		R, N	Gunting	Tergores	S - 0177 - 3	S	Luka gores	Permenkes No 70 Tahun 2016	Gunting diikat Briefing cara kerja	3	1	3	Rendah					
				Tertusuk	S - 0178 - 3	S	Luka tusuk	UU No.1 Tahun 1970	Gunting diikat Briefing cara kerja	3	1	3	Rendah					
		R, N	Limbah benang dan thread spool	Timbulan limbah benang dan thread spool	E - 0200 - 2	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 UU No. 18 Tahun 2008	Pembuangan limbah benang ke pihak ketiga dan thread spool ke supplier	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka	Blood borne pathogen	H - 0016 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin	1	3	3	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Assembling	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
7	Proses vamp heating	R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0181 - 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0182 - 2	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pemborosan energi	N - 0034 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R, N	Mesin vamp heating	Terkena pemanas	S - 0183 - 2	S	Luka bakar	UU No.1 Tahun 1970	Pemasangan pengaman mesin SOP pengoperasian dan perawatan mesin pemanas vamp Briefing cara kerja	1	2	2	Rendah					
		R, N	Posisi kerja	Berdiri terus	H - 0140 - 4	H	Penyakit akibat kerja	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi Penyediaan rubber anti fatigue Penyediaan kursi unruk istirahat	2	2	4	Sedang					
8	Supply laste	R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0109 - 4	H	Cidera otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
		R, N	Laste	Tertimpa	S - 0184 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja Penggunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
		R, N	Posisi kerja	Berdiri terus	H - 0142 - 4	H	Penyakit akibat kerja	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi Penyediaan rubber anti fatigue Penyediaan kursi unruk istirahat	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Assembling	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL										
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
9	Memasukkan laste ke upper	R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0110 - 4	H	Cidera otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
		R, N	Laste	Tertimpa	S - 0185 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja Penggunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
		R, N	Posisi kerja	Berdiri terus	H - 0144 - 4	H	Penyakit akibat kerja	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi Penyediaan rubber anti fatigue Penyediaan kursi unruk istirahat	2	2	4	Sedang					
10	Proses Heel Last	R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0186 - 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0187 - 2	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pemborosan energi	N - 0035 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R, N	Mesin Heelast	Terjepit	S - 0188 - 8	S	Luka robek, luka remuk	Permenaker No 38 tahun 2016	Pemasangan pengaman mesin Pemasangan sensor Pemasangan penutup pedal SOP pengoperasian & perawatan mesin heelast Pemasangan safety sign Lisensi internal operator mesin	1	4	4	Sedang	Pengawasan terhadap operator yang mempunyai SIO	1	3	3	Rendah
		R, N	Posisi kerja	Berdiri terus	H - 0150 - 4	H	Gangguan otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi Penyediaan rubber anti fatigue Penyediaan kursi unruk istirahat	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Assembling	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
11	Proses kencang tali	R, N	Posisi kerja	Berdiri terus	H - 0153 - 4	H	Penyakit akibat kerja	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi Penyediaan rubber anti fatigue Penyediaan kursi unruk istirahat	2	2	4	Sedang					
12	Supply upper ke mesin heating	R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0189 - 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0190 - 2	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pemborosan energi	N - 0036 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0155 - 4	H	Cidera otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala Training ergonomi	2	2	4	Sedang					
		R, N	Laste	Tertimpa	S - 0191 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja Penggunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
13	Supply upper ke lasting 2	R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0156 - 4	H	Cidera otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
		R, N	Laste	Tertimpa	S - 0192 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja Penggunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
14	Pola gauge	R, N	Mesin gauge	Terjepit	S - 0193 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	SOP pengoperasian dan perawatan mesin pola gauge Briefing cara kerja	1	2	2	Rendah					
		R,N	Proses pengecekan secara teliti	Kelelahan mata	H - 0157 - 2	H	Gangguan penglihatan	Permenaker no 5 tahun 2018	Pencahayaan alami dan buatan , pengukuran pencahayaan	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Assembling	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
15	Checking gauge	R,N	Proses pengecekan secara teliti	Kelelahan mata	H - 0158 - 2	H	Gangguan penglihatan	Permenaker no 5 tahun 2018	Pencahayaan alami dan buatan , pengukuran pencahayaan	1	2	2	Rendah					
16	Proses buffing	R, N	Mesin buffing	Tergores	S - 0194 - 2	S	Luka gores	UU No.1 Tahun 1970, Permen no 38 tahun 2016	SOP pengoperasian dan perawatan mesin buffing Briefing cara kerja, training keselamatan mesin	1	2	2	Biasa					
				Paparan debu	H - 0299 - 2	H	Gangguan Pernafasan	Permenaker No. 13 Tahun 2011 Permenaker no 5 tahun 2018	Pemasangan pengumpul debu Pengukuran paparan debu Pemeriksaan kesehatan Training APD Penggunaan APD (masker debu)	1	2	2	Biasa					
				Paparan kebisingan	H - 0300 - 2	H	Gangguan Pendengaran	Permenaker No. 13 Tahun 2011 Permenaker no 5 tahun 2018	Pengukuran kebisingan Pemeriksaan kesehatan Training APD Penggunaan APD (earplug)	1	2	2	Biasa					
				Pemborosan energi	N - 0037 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		E	Penanganan luka	Blood borne pathogen	H - 0010 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, dan Vaksin	1	3	3	Dapat diterima					
		R,N	Debu buffing	Timbulan limbah debu	E-0201-2	E	Pencemaran lingkungan Pencemaran udara	UU No 18 Tahun 2008	Pembuangan limbah ke pihak ketiga	1	2	2	Biasa					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Assembling	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
17	Proses primer Upper	R, N	Bahan kimia	Paparan bahan kimia (WP1-116)	H -0221 - 4	H	alergi dan iritasi kulit	Permenaker no 5 tahun 2018	Pemasangan exhaust dimesin Pengukuran bahan kimia secara berkala Penggunaan APD (Sarung Tangan Karet , Masker kimia dan Celemek) , Matrix APD	2	2	4	Sedang					
				Terciprat ke mata	S - 0195 - 2	S	Iritasi mata	UU No.1 Tahun 1970 Kepmenaker no 187 tahun 1999	Briefing cara kerja sesuai dengan SOP dan PFC	1	2	2	Rendah					
				Tertelan	S - 0196 - 3	S	Iritasi mulut, kerongkongan dan Gangguan percernaan	UU No.1 Tahun 1970 Kepmenaker no 187 tahun 1999	Penyediaan SDS dan lebel Training penanganan bahan kimia Tutup mangkok bahan kimia	1	3	3	Rendah					
		R, N	Posisi Kerja	Duduk terus	H - 0161 - 4	H	Cidera otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Kursi dilengkapi dengan sandaran Survey ergonomi	2	2	4	Sedang					
		R, N	Tumpahan bahan kimia	Terjadi kebocoran atau tumpahan bahan kimia	E - 0055 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No 32 Tahun 2009 PP 101 Tahun 2014	SDS (Safety Data Sheet) Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga	2	2	4	Sedang					
		R,N	Limbah terkontaminasi B3	Timbulan limbah terkontaminasi B3	E-0056-4	E	Pencemaran lingkungan	PP No 101 Tahun 2014	Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga	2	2	4	Sedang					
18	Proses Heating tunnel	R, N	Cara Kerja	Posisi duduk	H - 0269 - 4	H	Cidera otot	Permenaker no 5 tahun 2018	training ergonomi, peyediaan kursi yang bisa di atur	1	2	2	Biasa					
		R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0198 - 6	S	Luka bakar, fatality	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Assembling	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
				Konsleting listrik	S - 0199 - 4	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	2	2	4	Dapat diterima					
				Pemborosan energi	N - 0038 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.13 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Dapat diterima					
		R, N	Mesin anjani	Terjepit	S - 0200 - 3	S		UU No.1 Tahun 1970, Permen no 38 tahun 2016	SOP Proses Heating TPU, Pengaman mesin, prosedur keselamtan mesin, training keselamatan mesin, preventive maintenace mesin	1	3	3	Dapat diterima					
				Tergulung	S - 0202 - 3	S		UU No.1 Tahun 1970, Permen no 38 tahun 2016	SOP Proses Heating TPU, Pengaman mesin, prosedur keselamtan mesin, training keselamatan mesin, preventive maintenace mesin	1	3	3	Dapat diterima					
				Tergores	S - 0203 - 2	S		UU No.1 Tahun 1970, Permen no 38 tahun 2016	SOP Proses Heating TPU, Pengaman mesin, prosedur keselamtan mesin, training keselamatan mesin, preventive maintenace mesin	1	2	2	Biasa					
19	Proses upper & bottom cementing	R, N	Bahan kimia	Paparan bahan kimia (WA-1C)	H -0221 - 4	H	alergi dan iritasi kulit	Permenaker no 5 tahun 2018	Pemasangan exhaust dimesin Pengukuran bahan kimia secara berkala Penggunaan APD (Sarung Tangan Karet , Masker kimia dan Celemek) , Matrix APD	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Assembling	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
				Kebakaran	S - 0205 - 3	S	Kebaran	UU No.1 Tahun 1970	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR	1	3	3	Rendah					
				Terciprat ke mata	S - 0195 - 2	S	Iritasi mata	UU No.1 Tahun 1970 Kepmenaker no 187 tahun 1999	Briefing cara kerja sesuai dengan SOP dan PFC	1	2	2	Rendah					
		R, N	Posisi Kerja	Duduk terus	H - 0161 - 4	H	Cidera otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Kursi dilengkapi dengan sandaran Survey ergonomi	2	2	4	Sedang					
		R, N	Tumpahan bahan kimia	Terjadi kebocoran atau tumpahan bahan kimia	E - 0204 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No 32 Tahun 2009 PP 101 Tahun 2014	SDS (Safety Data Sheet) Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga	2	2	4	Sedang					
		R,N	Limbah terkontaminasi B3	Timbulan limbah terkontaminasi B3	E-0205-4	E	Pencemaran lingkungan	PP No 101 Tahun 2014	Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga	2	2	4	Sedang					
20	Proses press menggunakan Press universal	R, N	Mesin press universal	Terjepit	S - 0206 - 8	S	Kecelakaan kerja	UU No.1 tahun 1970, Permenaker No 38 tahun 2016	Pemasangan sistem press & hold Penggunaan tombol 2 tangan SOP pengoperasian & perawatan mesin press universal Pemasangan safety sign Lisensi internal operator	2	4	8	Sedang	Pengawasan terhadap operator yang mempunyai SIO	1	3	3	Rendah
		R, N	Posisi kerja	Berdiri terus	H - 0169 - 4	H	Penyakit akibat kerja	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi	2	2	4	Sedang					
				Kelelahan	H - 0170 - 4	H	Pusing/sakit kepala	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Assembling	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0207 - 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0208 - 2	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah					
				Pemborosan energi	N - 0039 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R, N	Mold	Tertimpa	S - 0209 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja Penggunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
21	Pemanasan outsole	R, N	Mesin blower	Terkena pemanas	S - 0222 - 2	S	Luka bakar	UU No.1 Tahun 1970	Pemasangan pengaman mesin	1	2	2	Rendah					
		R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0223 - 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0224 - 2	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pemborosan energi	N - 0042 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
			Lampu Heater	Material tersangkut	S - 0402 - 6	S	Kebakaran	Permenaker No 38 tahun 2016	Breafing cara kerja aman	1	3	3	Rendah					
22	Proses tempel	R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0166 - 4	H	Cidera otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
		R, N	Posisi Kerja	Duduk terus	H - 0167 - 4	H	Cidera otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Kursi dilengkapi dengan sandaran Survey ergonomi	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Assembling	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R, N	Mesin conveyor	Paparan panas	H - 0168 - 2	H	Tekanan panas	Permenaker no 5 tahun 2018 Permenaker no 5 tahun 2018	Pemasangan watermist Penyediaan air minum Pengukuran paparan panas secara berkala Training heatstess	1	2	2	Rendah					
23	Proses press universal	R, N	Mesin press universal	Terjepit	S - 0210 - 8	S	Kecelakaan kerja	Permenaker No 38 tahun 2016	Pemasangan sistem press & hold Penggunaan tombol 2 tangan SOP pengoperasian & perawatan mesin press universal Pemasangan safety sign Lisensi internal operator	2	4	8	Sedang	Pengawasan terhadap operator yang mempunyai SIO	1	3	3	Rendah
		R, N	Posisi kerja	Berdiri terus	H - 0169 - 4	H	Penyakit akibat kerja	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi	2	2	4	Sedang					
				Kelelahan	H - 0170 - 4	H	Pusing/sakit kepala	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi	2	2	4	Sedang					
		R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0211 - 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0212 - 2	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pemborosan energi	N - 0040 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R, N	Mold	Tertimpa	S - 0213 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja Penggunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
		AN	Kebocoran oli	Terpeleset	S - 0403 - 2	S	Terpeleset	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja Penggunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Assembling	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
				timbulan limbah oli	E - 0208 - 2	E	Pencemaran lingkungan	PP No 101 Tahun 2014	Pembuangan limbah ke pihak ketiga	1	2	2	Rendah					
24	Supply ke finishing	R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0172 - 4	H	Cidera otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
		R, N	Laste	Tertimpa	S - 0218 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja Penggunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
25	Buka tali	R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0173 - 4	H	Cidera otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
		R, N	Laste	Tertimpa	S - 0219 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja Penggunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
26	Buka laste	R, N	Mesin cabut laste	Terjepit	S - 0220 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Pemasangan pengaman mesin SOP pengoperasian & perawatan mesin cabut laste	1	2	2	Rendah					
		R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0174 - 4	H	Cidera otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
		R, N	Laste	Tertimpa	S - 0221 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja Penggunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
27	Perbaikan	AN	Bahan kimia	Terciprat ke mata	S - 0404 - 3	S	Cidera mata	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja sesuai dengan SOP dan PFC	1	3	3	Rendah					
28	Proses perbaikan (toe heater)	AN	Mesin Toe Heater	Terkena bagian yang panas	S - 0405 - 6	S	Luka bakar	Permenaker No 38 tahun 2016	Breafing cara kerja aman Penggunaan pengaman mesin SOP Pengoperasian dan perawatan mesin Penggunakan sepatu Pemasangan sign bahaya	2	3	6	Sedang					
			Listrik	Kesetrum	S - 0223 - 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Penggunaan alas non konduktor	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Assembling	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
				Konsleting listrik	S - 0224 - 2	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
29	Cuci upper	R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0175 - 4	H	Cidera otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
30	Sisip	R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0176 - 4	H	Cidera otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
31	Pasang sockliner	R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0177 - 4	H	Cidera otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
			Bahan Kimia (NP HM 680)	Paparan Bahan kimia (NP HM 680)	H - 0223 - 4	H	Iritasi mata , iritasi kulit dan iritasi saluran pencernaan apabila tertelan	Permenaker no 5 tahun 2018 Permenaker no 5 tahun 2018	Pemasangan exhaust dimesin Pengukuran bahan kimia secara berkala	2	2	4	Sedang					
32	Press sockliner	R, N	Mesin press sockliner	Terjepit	S - 0225 - 4	S	Luka memar	Permenaker No 38 tahun 2016	Penggunaan tombol 2 tangan SOP pengoperasian & perawatan mesin press sockliner Lisensi internal operator mesin	1	4	4	Sedang	Pengawasan terhadap operator yang mempunyai SIO	1	3	3	Rendah
		R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0226 - 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0227 - 2	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pemborosan energi	N - 0043 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Assembling	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
33	Pengecekan outsole	R,N	Proses pengecekan secara teliti	Kelelahan mata	H - 0178 - 2	H	Gangguan penglihatan	Permenaker no 5 tahun 2018	Pencahayaan alami dan buatan , pengukuran pencahayaan	1	2	2	Rendah					
34	Proses metal detektor	R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0228 - 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0229 - 2	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pemborosan energi	N - 0044 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
35	Insert sumpel	R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0179 - 4	H	Cidera otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
		R, N	Posisi kerja	Berdiri terus	H - 0180 - 4	H	Penyakit akibat kerja	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi	2	2	4	Sedang					
				Kelelahan	H - 0181 - 4	H	Pusing/sakit kepala	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi	2	2	4	Sedang					
36	Pengencangan tali	R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0182 - 4	H	Cidera otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
		R, N	Posisi kerja	Berdiri terus	H - 0183 - 4	H	Penyakit akibat kerja	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi	2	2	4	Sedang					
				Kelelahan	H - 0184 - 4	H	Pusing/sakit kepala	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi	2	2	4	Sedang					
37	Pemasangan assesories	R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0185 - 4	H	Cidera otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
38	Pasang innerbox label	R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0186 - 4	H	Cidera otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
		R, N	Posisi kerja	Berdiri terus	H - 0187 - 4	H	Penyakit akibat kerja	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Assembling	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
				Kelelahan	H - 0188 - 4	H	Pusing/sakit kepala	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi	2	2	4	Sedang					
39	Pengecekan size	R,N	Proses pengecekan secara teliti	Kelelahan mata	H - 0189 - 2	H	Gangguan penglihatan	Permenaker no 5 tahun 2018	Pencahayaan alami dan buatan	1	2	2	Rendah					
		R, N	Posisi kerja	Berdiri terus	H - 0190 - 4	H	Penyakit akibat kerja	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi	2	2	4	Sedang					
				Kelelahan	H - 0191 - 4	H	Pusing/sakit kepala	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi	2	2	4	Sedang					
40	Pengecekan sepatu oleh QC	AN	Sepatu C-grade	Timbulan limbah sepatu C-grade	E - 0327 - 1	E	Pencemaran lingkungan	UU No 32 tahun 2009 UU No 18 Tahun 2008	Pengumpulan sepatu C-grade ke gudang finish good (FGWH)	1	1	1	Rendah					
41	Pembungkusan	R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0192 - 4	H	Cidera otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
		R, N	Posisi kerja	Berdiri terus	H - 0193 - 4	H	Penyakit akibat kerja	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi	2	2	4	Sedang					
				Kelelahan	H - 0194 - 4	H	Pusing/sakit kepala	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi	2	2	4	Sedang					
42	Proses output menggunakan sanner	R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0195 - 4	H	Cidera otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
43	Menyapu lantai	R, N	Lantai berdebu	Debu	E - 0084 - 2	E	Pencemaran udara	UU No.32 Tahun 2009 PerMenLH No 5 Tahun 2014	Briefing cara kerja Penggunaan sapu	1	2	2	Rendah					
			Lantai berdebu	Debu terkontaminasi oli mesin	E - 0085 -3	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 PP No 101 tahun 2014	Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga Prosedur penanganan limbah B3	1	3	3	Rendah					
					H - 0134 - 3	H	Gangguan pernafasan, penyakit akibat kerja	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja APD masker	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Assembling	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL										
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
44	Membersihkan meja	R, N	Meja	Terbentur ujung meja	S - 0230 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja	2	1	2	Rendah					
45	Mengangkut sampah	R, N	Sampah	Posisi angkat angkut yang tidak ergonomis	H - 0018 - 2	H	Cedera otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Briefing cara kerja survey ergonomi training ergonomi	1	2	2	Rendah					
46	Mengepel lantai	R, N	Lantai licin	Terpeleset	S - 0231 - 3	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja, pemberian sign lantai licin	1	3	3	Rendah					
			Penggunaan air yang berlebihan	Pemborosan air	E - 0209 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No 32 Tahun 2009	Kampanye penghematan penggunaan air	2	2	4	Sedang					
			Limbah Air bercampur detergen	Masuk ke saluran air	E - 0210 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 PermenLH No 5 Tahun 2014	Penyediaan Instalasi WWTP	2	2	4	Sedang					
47	Mematikan mesin dan panel	R, NSD	Listrik	Kesetrum	S - 0232 - 6	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan ELCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	2	3	6	Sedang	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0233 - 4	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan ELCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	2	2	4	Sedang	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Assembling	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
48	Penggunaan P3K	AN	Limbah medis	Timbulan limbah medis	E - 0211 - 1	E	Pencemaran lingkungan	PP No 101 Tahun 2014	Penyediaan tempat sampah limbah medis Pembuangan limbah medis ke pihak ketiga	1	1	1	Rendah					
49	Penggunaan APD	R,N	Limbah APD	Timbulan limbah APD	E-0212-1	E	Pencemaran lingkungan	PP No 101 Tahun 2014	Pembuangan limbah ke pihak ketiga	2	1	2	Rendah					

文件編號Kode Dokumen : E4-036

Likelihood	Severity	RFN = LxS
1 - Jarang Sekali	1 - Dapat ditiadakan	1 - 3 : Rendah
2 - Kecil Kemungkinan	2 - Minor	4 - 9 : Sedang
3 - Sedang	3 - Sedang	10 - 15 : Tinggi
4 - Mungkin Terjadi	4 - Serius	16 - 25 : Ekstrim
5 - Hampir pasti terjadi	5 - Meninggal/Bencana Besar	

Disetujui	Diperiksa	Dibuat