危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: Kantin PSP	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Dapur	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Januari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Januari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Potensi Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
1	Menyalakan mesin didapur	R, NSU	Listrik	Kesetrum	S - 0070 - 6	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar Inspeksi tim HSE	2	2	4	Sedang					
				Konsleting listrik	S - 0071 - 4	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar Inspeksi tim HSE	2	2	4	Sedang					
				Pomborosan energi	N - 0004 - 3	N	Peningkatan cost produksi	Kebijakan K3LN	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
2	Membersihkan bahan makanan menggunakan air	R, N	Lantai licin	Terpeleset/ terjatuh	S - 0014 - 3	S	Luka memar	UU No. 1 Tahun 1970	Penggunaan sepatu boots, dan karpet karet	1	3	3	Rendah					
			Penggunaan air yang berlebihan	Pemborosan air	E - 0004 - 4	E	Peningkatan cost penggunaan air	UU No 32 Tahun 2009	kampanye penghematan penggunaan air	2	2	4	Sedang					
3	Mempersiapkan pisau	R, N	Pisau	Tergores	S - 0018 - 2	S	Luka gores	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja aman Penyediaan kotak P3K	2	1	2	Rendah					
				Tertusuk	S - 0019 - 3	S	Luka tusuk	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja aman Penyediaan kotak P3K	1	3	3	Rendah					
		E	Penanganan luka gores dan luka tusuk	Blood borne pathogen	H - 0024 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, dan Vaksin	1	3	3	Rendah					
4	Mempersiapkan kompor	R, N	Kompor	Terkena permukaan panas	S - 0020 - 2	S	Luka bakar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja aman Pemasangan safety sign	1	2	2	Rendah					
				Suhu panas	H - 0026 - 4	H	Tekanan panas (dehidrasi, heat cramp, Kelelahan, skin rush)	Pedoman teknis OSHA Bab 4:Heat Stress Permenakertrans no 13 tahun 2011	Briefing cara kerja aman Pemasangan safety sign Fasilitas air minum Blower fan	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: Kantin PSP	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Dapur	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Januari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Januari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Potensi Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
				Kesetrum	S - 0021 - 6	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	2	3	6	Sedang	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	3	3	Rendah
		R, N	Gas LPG	Kebocoran Gas	S - 0019 - 4	S	Ledakan / Kebakaran	UU No.01 Tahun 1970	Pemeriksaan peralatan gas LPG secara berkala Pasang Flashback arrester	1	4	4	Sedang					
				Pomborosan energi	N - 0006 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
5	Mempersiapkan rice steamer	R, N	Rice steamer	Terkena uap panas dan permukaan mesin yang panas	S - 0026- 2	S	Luka bakar	UU No.1 Tahun 1970	SOP penggunaan rice steamer Pemasangan safety sign	1	2	2	Rendah					
		R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0027- 6	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar Inspeksi tim HSE	2	2	4	Sedang					
				Konsleting listrik	S - 0028- 4	S	Kebakaran	KepmenPU No. 10 Tahun 2000	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar Inspeksi tim HSE	2	2	4	Sedang					
				Pomborosan energi	N - 0008 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
6	Mempersiapkan food processor (mesin pemotong)	R, N	Food Processor (mesin pemotong)	Tergores mata pisau mesin potong	S - 0029- 2	S	Luka gores	UU No.1 Tahun 1970	Penyediaan Instruksi Kerja dan Briefing instruksi kerja	2	1	2	Rendah					
		E	Penanganan luka gores	Blood borne pathogen	H - 0024 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, dan Vaksin	1	3	3	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: Kantin PSP	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Dapur	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Januari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Januari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Potensi Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0030- 6	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar Inspeksi tim HSE	2	2	4	Sedang					
				Konsleting listrik	S - 0031- 4	S	Kebakaran	KepmenPU No. 10 Tahun 2000	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar Inspeksi tim HSE	2	2	4	Sedang					
				Pomborosan energi	N - 0009 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
7	Mempersiapkan blender	R, N	Blender	Tergores mata pisau mesin blender	S - 0032- 2	S	Luka gores	UU No.1 Tahun 1970	Penyediaan Instruksi Kerja dan Briefing instruksi kerja	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka gores	Blood borne pathogen	H - 0024 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, dan Vaksin	1	3	3	Rendah					
		R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0033- 6	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar Inspeksi tim HSE	2	2	4	Sedang					
				Konsleting listrik	S - 0034- 4	S	Kebakaran	KepmenPU No. 10 Tahun 2000	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar Inspeksi tim HSE	2	2	4	Sedang					
				Pomborosan energi	N - 0010 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: Kantin PSP	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Dapur	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Januari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Januari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Potensi Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
8	Proses pengupasan bahan makanan	R, N	Pisau	Tergores	S - 0018 - 2	S	Luka gores	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja aman Penyediaan kotak P3K	2	1	2	Rendah					
				Tertusuk	S - 0019 - 3	S	Luka tusuk	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja aman Penyediaan kotak P3K	1	3	3	Rendah					
		E	Penanganan luka gores	Blood borne pathogen	H - 0024 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, dan Vaksin	1	3	3	Rendah					
		R, N	Limbah sisa pengupasan bahan makanan	Tumpukan limbah sisa bahan makanan	E - 0005 - 3	E	Pencemaran lingkungan	UU No 32 Tahun 2009 UU No 18 Tahun 2008	Penyediaan tempat sampah Pengangkutan sampah oleh pihak ketiga	3	1	3	Rendah					
9	Memotong bahan makanan	R, N	Pisau	Tergores	S - 0018 - 2	S	Luka gores	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja aman Penyediaan kotak P3K	2	1	2	Rendah					
				Tertusuk	S - 0019 - 3	S	Luka tusuk	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja aman Penyediaan kotak P3K	1	3	3	Rendah					
		E	Penanganan luka gores	Blood borne pathogen	H - 0024 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, dan Vaksin	1	3	3	Rendah					
		R, N	Limbah sisa pengupasan bahan makanan	Tumpukan limbah sisa bahan makanan	E - 0005 - 3	E	Pencemaran lingkungan	UU No 32 Tahun 2009 UU No 18 Tahun 2008	Penyediaan tempat sampah Pengangkutan sampah oleh pihak ketiga	3	1	3	Rendah					
10	Memotong bahan makanan daging	R, N	Pisau daging	Terpotong	S - 0035- 3	S	Kecelakaan kerja, cacat	UU No.1 Tahun 1970	SOP penggunaan pisau potong Briefing cara kerja Penyediaan kotak P3K	1	3	3	Rendah					
				Tertusuk	S - 0036- 3	S	Luka tusuk	UU No.1 Tahun 1970	SOP penggunaan pisau potong Briefing cara kerja Penyediaan kotak P3K	1	3	3	Rendah					
				Tergores	S - 0037- 2	S	Luka gores	UU No.1 Tahun 1970	SOP penggunaan pisau potong Briefing cara kerja Penyediaan kotak P3K	2	1	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: Kantin PSP	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Dapur	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Januari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Januari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Potensi Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		E	Penanganan luka gores	Blood borne pathogen	H - 0024 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, dan Vaksin	1	3	3	Rendah					
		R, N	Limbah sisa pengupasan bahan makanan	Tumpukan limbah sisa bahan makanan	E - 0005 - 3	E	Pencemaran lingkungan	UU No 32 Tahun 2009 UU No 18 Tahun 2008	Penyediaan tempat sampah Pengangkutan sampah oleh pihak ketiga	3	1	3	Rendah					
11	Proses menggoreng dan merebus makanan	R, N	Kompor listrik	Kesetrum	S - 0021 - 6	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar Inspeksi tim HSE	2	2	4	Sedang					
				Konsleting listrik	S - 0022- 4	S	Kebakaran	KepmenPU No. 10 Tahun 2000	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar Inspeksi tim HSE	2	2	4	Sedang					
		R, N	Gas LPG	Kebocoran Gas	S - 0019 - 4	S	Ledakan / Kebakaran	UU No.01 Tahun 1970	Pemeriksaan peralatan gas LPG secara berkala Pasang Flashback arrester	1	4	4	Sedang					
				Pomborosan energi	N - 0006 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
				Pomborosan energi	N - 0013 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R, N	Minyak panas	Terkena percikan minyak panas	S - 0038- 3	S	Luka bakar	UU No.1 Tahun 1970	SOP pemasakan Briefing cara kerja Penyediaan kotak P3K	1	3	3	Rendah					
		R, N	Air panas	Terkena percikan air panas	S - 0039- 3	S	Luka bakar	UU No.1 Tahun 1970	SOP pemasakan Briefing cara kerja Penyediaan kotak P3K	1	3	3	Rendah					
		R, N	Suhu lingkungan	Paparan panas	H - 0026 - 4	H	Heat stress	Permenaker No.13 Tahun 2011 Permenkes No 70 Tahun 2016	Penyediaan exhaust dan ventilasi Pengukuran lingkungan kerja secara berkala Penyediaan air minum	2	2	4	Sedang	Pembersihan exhaust fan dan exhaust hood secara berkala Pemasangan termometer	2	1	2	Rendah

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: Kantin PSP	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Dapur	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Januari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Januari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Potensi Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R, N	Limbah minyak goreng bekas	Pembuangan minyak goreng bekas	E - 0006 - 3	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009	Pengangkutan limbah minyak goreng bekas oleh pihak ketiga	1	3	3	Rendah					
12	Proses persiapan makanan	R, N	Kontaminasi silang	Kontaminasi makanan	H - 0046 - 3	H	Penualaran penyakit atau virus	Permenkes No 1096 Tahun 2011	Pemeriksaan Kesehatan berkala dan Vaksinasi SOP kontaminasi silang dan personal hygiene Training food handler Briefing Cara Kerja Penyediaan APD (Sarung tangan, celemek, tutup kepala, masker) Form HACCP	1	3	3	Rendah					
					H - 0028 - 3	H	Pencemaran makanan	Permenkes No 1096 Tahun 2011	Pemasangan lampu insect killer dan perangkap lalat	1	3	3	Rendah	Menyediakan penutup makanan	1	2	2	Rendah
13	Pencucian peralatan kotor menggunakan dish washer	R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0040- 6	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar Inspeksi tim HSE	2	2	4	Sedang					
				Konsleting listrik	S - 0041- 4	S	Kebakaran	KepmenPU No. 10 Tahun 2000	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar Inspeksi tim HSE	2	2	4	Sedang					
				Pomborosan energi	N - 0014 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R, N	Air Panas	Terpapar air panas	S - 0042- 2	S	Luka bakar	UU No. 1 Tahun 1970	Penggunaan sarung tangan	1	2	2	Rendah					
		R, N	Lantai dapur licin	Terpeleset/ terjatuh	S - 0043- 3	S	Luka memar	UU No. 1 Tahun 1970	Penggunaan sepatu boots, dan karpet karet	1	3	3	Rendah					
		R, N	Penggunaan air yang berlebihan	Pemborosan air	E - 0004 - 4	E	Peningkatan cost penggunaan air	Kebijakan K3LN	kampanye penghematan penggunaan air	2	2	4	Sedang					
		R, N	Limbah air bercampur minyak	Masuk ke saluran air	E - 0007 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009	Penyediaan instalasi Grease Trap	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: Kantin PSP	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Dapur	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Januari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Januari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Potensi Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R, N	Limbah air bercampur sabun	Masuk ke saluran air	E - 0008 - 3	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009	Penyediaan instalasi Grease Trap	3	1	3	Rendah					
		R, N	Limbah padat (sisa bahan makanan)	Tumpukan limbah padat	E - 0009 - 3	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 UU No 18 Tahun 2008	Penyediaan tempat sampah	3	1	3	Rendah					
14	Penanganan limbah dapur diarea belakang kantin	R, N	Sampah domestik dan plastik	Sampah berceceran	E - 0010 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009	Penyediaan tempat sampah	2	2	4	Sedang					
		R, N	Lalat	Penyebaran penyakit	H - 0047 - 3	H	Penyakit akibat makanan terkontaminasi (diare, gangguan pencernaan, dll)	Permenkes No 1096 Tahun 2011	Pemasangan insect killer dan perangkap lalat Penyimpanan sampah dapur pada tempatnya dan penggunaan wadah yang tertutup	1	3	3	Rendah					
15	Pengangkutan tempat sampah secara manual	R, N	Tempat sampah	Tertimpa	S - 0044- 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara manual handling	1	2	2	Rendah					
				Posisi angkat angkut yang tidak ergonomi	H - 0029 - 4	H	Gangguan otot dan penyakit akibat kerja	Permenkes No 70 Tahun 2016	Briefing cara manual handling yang benar	2	2	4	Sedang					
				Kelebihan Beban	H - 0030 - 6	H	Cidera otot	Permenkes No 70 Tahun 2016	Dilakukan dengan 2 orang	2	2	4	Sedang					
16	Pengangkutan tempat sampah menggunakan troli	R, N	Penggunaan troli	Tertabrak	S - 0005 - 2	S	Cidera Otot	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara penggunaan troli	1	2	2	Rendah					
				Terlindas roda	S - 0006 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara penggunaan troli Pengunaan sepatu boot	1	2	2	Rendah					
				Posisi dorong tidak ergonomis	H - 0031 - 4	H	Cidera Otot (Keselo/terkilir)	Permenkes No 70 Tahun 2016	Briefing cara penggunaan troli	2	2	4	Sedang					
				Kelebihan Beban	H - 0032 - 6	H	Cidera otot	Permenkes No 70 Tahun 2016	Dilakukan dengan 2 orang	2	3	6	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: Kantin PSP	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Dapur	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Januari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Januari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Potensi Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
17	Proses pembersihan exhaust fan	NR, N	Exhaust Hood atau Exhaust fan	Terjepit	S - 0045- 9	S	Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970	Prosedur cara kerja aman dan Pengendalian Energi Berbahaya	1	3	3	Rendah					
				Tergores	S - 0046- 6	S	Luka gores	UU No.1 Tahun 1970	Prosedur cara kerja aman dan Pengendalian Energi Berbahaya	1	2	2	Rendah					
				Tersetrum listrik	S - 0047- 8	S	kematian	UU No.1 Tahun 1970	Prosedur cara kerja aman dan Pengendalian Energi Berbahaya	1	3	3	Rendah					
		R,N	Debu	Menghirup debu	H - 0031 - 2	H	Gangguan Pernafasan	Permenaker no 5 tahun 2018	Penyediaan ventilasi APD (Masker)	2	1	2	Rendah					
				Timbulan limbah debu	E - 0016 - 1	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 UU No 18 Tahun 2008 PP No 81 Tahun 2002	Penyediaan tempat sampah	1	1	1	Rendah					
18	Proses pembersihan Insect killer	NR, N	Exhaust Hood atau Exhaust fan	Terjepit	S - 0045- 9	S	Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970	Prosedur cara kerja aman dan Pengendalian Energi Berbahaya	1	3	3	Rendah					
				Tergores	S - 0046- 6	S	Luka gores	UU No.1 Tahun 1970	Prosedur cara kerja aman dan Pengendalian Energi Berbahaya	1	2	2	Rendah					
				Tersetrum listrik	S - 0047- 8	S	kematian	UU No.1 Tahun 1970	Prosedur cara kerja aman dan Pengendalian Energi Berbahaya	1	3	3	Rendah					
		R,N	Debu	Menghirup debu	H - 0031 - 2	H	Gangguan Pernafasan	Permenaker no 5 tahun 2018	Penyediaan ventilasi APD (Masker)	2	1	2	Rendah					
				Timbulan limbah debu	E - 0016 - 1	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 UU No 18 Tahun 2008 PP No 81 Tahun 2002	Penyediaan tempat sampah	1	1	1	Rendah					
19	Mematikan mesin didapur	R, NSD	Listrik	Kesetrum	S - 0076 - 6	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar Inspeksi tim HSE	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: Kantin PSP	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Dapur	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Januari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Januari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Potensi Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
				Konsleting listrik	S - 0077 - 4	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar Inspeksi tim HSE	2	2	4	Sedang					

文件編號Kode Dokumen : E4-036

Likelihood
1 - Jarang Sekali
2 - Kecil Kemungkinan
3 - Sedang
4 - Mungkin Terjadi
5 - Hampir pasti terjadi

Severity
1 - Dapat ditiadakan
2 - Minor
3 - Sedang
4 - Serius
5 - Meninggal/Bencana Besar

RFN = LxS
1 - 3 : Rendah
4 - 9 : Sedang
10 - 15 : Tinggi
16 - 25 : Ekstrim

Disetujui	Diperiksa	Dibuat