危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Sewing	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
1	Proses penerimaan material	R, N	Keranjang	Tertimpa	S - 0101 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja Penggunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
2	Pengecekan material	R, N	Pengecekan secara teliti	Kelelahan mata	H - 0066 - 4	H	Gangguan penglihatan	permenaker no 5 tahun 2018	Pencahayaan alami dan buatan , Pengukuran pencahayaan	2	2	4	Sedang					
3	Menyalakan panel dan mesin	R, NSU	Listrik	Kesetrum	S - 0102 - 6	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan ELCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	2	3	6	Sedang	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0103 - 4	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan ELCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	2	2	4	Sedang	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pemborosan energi	N - 0016 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
4	Proses jahit pinggir vamp	R, N	Jarum	Tertusuk	S - 0104 - 2	S	Luka tusuk	UU No.1 Tahun 1970	Pemasangan pengaman jari SOP pengoperasian & perawatan mesin jarum Training pengaman mesin Briefing cara kerja Pemeriksaan harian mesin	1	2	2	Rendah					
		R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0105 - 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0106 - 2	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Sewing	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
				Pemborosan energi	N - 0017 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R, N	Posisi kerja	Duduk terus	H - 0067 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Kursi dilengkapi dengan sandaran Survey ergonomi , training ergonomi	2	2	4	Sedang					
		R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0068 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
		R, N	Pencahayaan	Kelelahan mata	H - 0069 - 4	H	Gangguan penglihatan	permenaker no 5 tahun 2018	Pencahayaan alami dan buatan , Pengukuran pencahayaan	2	2	4	Sedang					
		R, N	Gunting	Tergores	S - 0107 - 3	S	Luka gores	UU No.1 Tahun 1970	Gunting diikat Briefing cara kerja	3	1	3	Rendah					
				Tertusuk	S - 0108 - 3	S	Luka tusuk	UU No.1 Tahun 1970	Gunting diikat Briefing cara kerja	3	1	3	Rendah					
		R, N	Limbah benang dan thread spool	Timbulan limbah benang dan thread spool	E - 0188 -2	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 UU No. 18 Tahun 2008	Pembuangan limbah benang ke pihak ketiga dan thread spool ke supplier	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka	Blood borne pathogen	H - 0016 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin	1	3	3	Rendah					
5	Proses menjahit menggunakan mesin zig zag	R, N	Jarum	Tertusuk	S - 0165- 2	S	Luka tusuk	UU No.1 Tahun 1970	Pemasangan pengaman jari SOP pengoperasian & perawatan mesin jarum (S3 - 084) Training pengaman mesin Briefing cara kerja	1	2	2	Rendah					
		R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0166- 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Sewing	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
				Konsleting listrik	S - 0167- 2	S	Kebakaran	KepmenPU No. 10 Tahun 2000	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pomborosan energi	N - 0035 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R, N	Posisi Kerja	Duduk terus	H - 0075 - 4	H	Cidera otot	Permenkes No 70 Tahun 2016	Kursi dilengkapi dengan sandaran Survey ergonomi	2	2	4	Sedang	Ergonomic break	1	2	2	Rendah
		R, N	Pencahayaan	Kelelahan mata	H - 0076 - 4	H	Gangguan penglihatan	Permenkes No 70 Tahun 2016	Pencahayaan alami dan buatan	2	2	4	Sedang	Pengukuran pencahayaan secara berkala	1	2	2	Rendah
		R, N	Gunting	Tergores	S - 0168- 3	S	Luka gores	Permenkes No 70 Tahun 2016	Gunting diikat Briefing cara kerja	3	1	3	Rendah					
				Tertusuk	S - 0169- 3	S	Luka tusuk	UU No.1 Tahun 1970	Gunting diikat Briefing cara kerja	3	1	3	Rendah					
		R, N	Limbah benang dan thread spool	Timbulan limbah benang dan thread spool	E - 0034 -2	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 UU No. 18 Tahun	Pembuangan limbah benang ke pihak ketiga dan thread spool ke supplier	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka	Blood borne pathogen	H - 0017 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin	1	3	3	Rendah					
6	Proses menjahit menggunakan mesin jarum 2	R, N	Jarum	Tertusuk	S - 0170- 2	S	Luka tusuk	UU No.1 Tahun 1970	Pemasangan pengaman jari SOP pengoperasian & perawatan mesin jarum (S3 - 084) Training pengaman mesin Briefing cara kerja Pemeriksaan harian mesin	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Sewing	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0171- 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0172- 2	S	Kebakaran	KepmenPU No. 10 Tahun 2000	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pomborosan energi	N - 0036 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R, N	Posisi kerja	Duduk terus	H - 0077 - 4	H	Cidera otot	Permenkes No 70 Tahun 2016	Kursi dilengkapi dengan sandaran	2	2	4	Sedang	Ergonomic break	1	2	2	Rendah
		R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0078 - 4	H	Cidera otot	Permenkes No 70 Tahun 2016	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang	Ergonomic break	1	2	2	Rendah
		R, N	Pencahayaan	Kelelahan mata	H - 0079 - 4	H	Gangguan penglihatan	Permenkes No 70 Tahun 2016	Pencahayaan alami dan buatan	2	2	4	Sedang	Pengukuran pencahayaan secara berkala	1	2	2	Rendah
		R, N	Gunting	Tergores	S - 0173- 3	S	Luka gores	Permenkes No 70 Tahun 2016	Gunting diikat Briefing cara kerja	3	1	3	Rendah					
				Tertusuk	S - 0174- 3	S	Luka tusuk	UU No.1 Tahun 1970	Gunting diikat Briefing cara kerja	3	1	3	Rendah					
		R, N	Limbah benang dan thread spool	Timbulan limbah benang dan thread spool	E - 0035 - 2	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 UU No. 18 Tahun 2009	Pembuangan limbah benang ke pihak ketiga dan thread spool ke supplier	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka	Blood borne pathogen	H - 0017 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin	1	3	3	Rendah					
7	Proses menyambung menggunakan mesin jahit komputer	R, N	Pallet sewing	Tergores	S - 0109 - 2	S	Luka gores	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja	1	2	2	Rendah					
				Terjepit	S - 0110 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Sewing	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R, N	Jarum	Tertusuk	S - 0111 - 9	S	Luka tusuk	UU No.1 Tahun 1970	Pemasangan pengaman jari SOP pengoperasian & perawatan mesin sewing komputer Training keselamatan mesin Briefing cara kerja Pemeriksaan harian mesin	2	3	6	Sedang					
				Terkena mata	S - 0112 - 2	S	Cidera mata	UU No.1 Tahun 1970	Pemasangan pengaman mesin (akrilik) SOP pengoperasian & perawatan mesin sewing komputer Training keselamatan mesin Briefing cara kerja Pemeriksaan harian mesin	1	2	2	Rendah					
		R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0113 - 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0114 - 2	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pemborosan energi	N - 0018 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R, N	Posisi kerja	Duduk terus	H - 0070 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Kursi dilengkapi dengan sandaran Survey ergonomi	2	2	4	Sedang					
		R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0071 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
		R, N	Pencahayaan	Kelelahan mata	H - 0072 - 4	H	Gangguan penglihatan	permenaker no 5 tahun 2018	Pencahayaan alami dan buatan	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Sewing	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R, N	Suara mesin	Paparan kebisingan	H - 0073 - 3	H	Gangguan pendengaran	Permenaker no 5 tahun 2018	Pengukuran kebisingan	1	3	3	Rendah					
		R, N	Limbah benang dan thread spool	Timbulan limbah benang dan thread spool	E - 0189 -2	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 UU No. 18 Tahun 2008	Pembuangan limbah benang ke pihak ketiga dan thread spool ke supplier	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka	Blood borne pathogen	H - 0016 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin	1	3	3	Rendah					
8	Pengeleman menggunakan mesin lem tumbuk dan technomelt	R, N	Mesin lem tumbuk	Terkena pemanas	S - 0115 - 2	S	Luka bakar	UU No.1 Tahun 1970	Pemasangan pengaman mesin SOP pengoperasian dan perawatan mesin lem tumbuk Briefing cara kerja Pemeriksaan harian mesin	1	2	2	Rendah					
		R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0116 - 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0117 - 2	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pemborosan energi	N - 0019 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R, N	Posisi kerja	Duduk terus	H - 0074 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Kursi dilengkapi dengan sandaran Survey ergonomi	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Sewing	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0075 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
9	Proses hamering	R, N	Posisi kerja	Duduk terus	H - 0076 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Kursi dilengkapi dengan sandaran Survey ergonomi , training ergonomi	2	2	4	Sedang					
		R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0078 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala , Training ergonomi	2	2	4	Sedang					
10	Jahit counter menggunakan mesin jarum 1	R, N	Jarum	Tertusuk	S - 0118 - 2	S	Luka tusuk	UU No.1 Tahun 1970	Pemasangan pengaman jari SOP pengoperasian & perawatan mesin jarum Training pengaman mesin Briefing cara kerja Pemeriksaan harian mesin	1	2	2	Rendah					
		R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0119 - 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0120 - 2	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pemborosan energi	N - 0020 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R, N	Posisi kerja	Duduk terus	H - 0079 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Kursi dilengkapi dengan sandaran Survey ergonomi	2	2	4	Sedang					
		R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0100 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
		R, N	Pencahayaan	Kelelahan mata	H - 0101 - 4	H	Gangguan penglihatan	permenaker no 5 tahun 2018	Pencahayaan alami dan buatan	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Sewing	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R, N	Gunting	Tergores	S - 0121 - 3	S	Luka gores	Permenkes No 70 Tahun 2016	Gunting diikat Briefing cara kerja	3	1	3	Rendah					
				Tertusuk	S - 0122 - 3	S	Luka tusuk	UU No.1 Tahun 1970	Gunting diikat Briefing cara kerja	3	1	3	Rendah					
		R, N	Limbah benang dan thread spool	Timbulan limbah benang dan thread spool	E - 0190 -2	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 UU No. 18 Tahun 2008	Pembuangan limbah benang ke pihak ketiga dan thread spool ke supplier	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka	Blood borne pathogen	H - 0016 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin	1	3	3	Rendah					
11	Jahit colar lining	R, N	Jarum	Tertusuk	S - 0123 - 2	S	Luka tusuk	UU No.1 Tahun 1970	Pemasangan pengaman jari SOP pengoperasian & perawatan mesin jarum Training pengaman mesin Briefing cara kerja Pemeriksaan harian mesin	1	2	2	Rendah					
		R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0124 - 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0125 - 2	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pemborosan energi	N - 0021 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R, N	Posisi kerja	Duduk terus	H - 0102 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Kursi dilengkapi dengan sandaran Survey ergonomi	2	2	4	Sedang					
		R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0103 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Sewing	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R, N	Pencahayaan	Kelelahan mata	H - 0104 - 4	H	Gangguan penglihatan	permenaker no 5 tahun 2018	Pencahayaan alami dan buatan	2	2	4	Sedang					
		R, N	Gunting	Tergores	S - 0126 - 3	S	Luka gores	Permenkes No 70 Tahun 2016	Gunting diikat Briefing cara kerja	3	1	3	Rendah					
				Tertusuk	S - 0127 - 3	S	Luka tusuk	UU No.1 Tahun 1970	Gunting diikat Briefing cara kerja	3	1	3	Rendah					
		R, N	Limbah benang dan thread spool	Timbulan limbah benang dan thread spool	E - 0191 -2	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 UU No. 18 Tahun 2008	Pembuangan limbah benang ke pihak ketiga dan thread spool ke supplier	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka	Blood borne pathogen	H - 0016 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin	1	3	3	Rendah					
12	Pengeleman colar foam	R, N	Mesin spray hotmelt	Terkena pemanas	S - 0128 - 2	S	Luka bakar	UU No.1 Tahun 1970	Pemasangan pengaman mesin SOP pengoperasian dan perawatan mesin spray hotmelt	1	2	2	Rendah					
		R, N	Lem panas	Terkena lem	S - 0129 - 2	S	Luka bakar	UU No.1 Tahun 1970	Pemasangan pengaman mesin SOP pengoperasian dan perawatan mesin spray hotmelt	1	2	2	Rendah					
				Paparan uap lem (733)	H - 0220 - 6	H	Iritasi mata	UU No.1 Tahun 1970	Pemasangan pengaman mesin Pemasangan blower pada mesin	2	3	6	Sedang					
				Timbulan limbah lem	E - 0192 - 2	E	Pencemaran lingkungan	PP No 101 Tahun 2014	Pembuangan limbah ke pihak ketiga	1	2	2	Rendah					
		R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0130 - 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja : A1 - Produksi
Area : Sewing
Tanggal Penilaian : April 2023
Tanggal Review : April 2023

Jumlah Personel : Orang
Penanggung Jawab :
Tim Penilai : HSE team

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
				Konsleting listrik	S - 0131 - 2	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pemborosan energi	N - 0022 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R, N	Material	Timbulan limbah material reject	E - 0193 -2	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 UU No 18 Tahun 2008	Pembuangan limbah padat ke pihak ketiga	1	2	2	Rendah					
13	Menempel colar foam	R, N	Cara kerja	Gerakan repetitif	H - 0105 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
14	Balik busa / tonjok	R, N	Cara kerja	Gerakan repetitif	H - 0106 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
15	Jahit pinggir upper	R, N	Jarum	Tertusuk	S - 0132 - 2	S	Luka tusuk	UU No.1 Tahun 1970	Pemasangan pengaman jari SOP pengoperasian & perawatan mesin jarum Training pengaman mesin Briefing cara kerja Pemeriksaan harian mesin	1	2	2	Rendah					
		R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0133 - 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0134 - 2	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pemborosan energi	N - 0023 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R, N	Posisi kerja	Duduk terus	H - 0107 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Kursi dilengkapi dengan sandaran Survey ergonomi	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Sewing	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0108 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
		R, N	Pencahayaan	Kelelahan mata	H - 0109 - 4	H	Gangguan penglihatan	permenaker no 5 tahun 2018	Pencahayaan alami dan buatan	2	2	4	Sedang					
		R, N	Gunting	Tergores	S - 0135 - 3	S	Luka gores	UU No.1 Tahun 1970	Gunting diikat Briefing cara kerja	3	1	3	Rendah					
				Tertusuk	S - 0136 - 3	S	Luka tusuk	UU No.1 Tahun 1970	Gunting diikat Briefing cara kerja	3	1	3	Rendah					
		R, N	Limbah benang dan thread spool	Timbulan limbah benang dan thread spool	E - 0194 -2	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 UU No. 18 Tahun 2008	Pembuangan limbah benang ke pihak ketiga dan thread spool ke supplier	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka	Blood borne pathogen	H - 0016 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin	1	3	3	Rendah					
16	Proses lem menggunakan lem dingin	R,N	Listrik	Kesetrum	S - 0088 - 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0089 - 2	S	Kebakaran	Permenker No 12 Tahun 2015 PUIL 2011 Permen PU No 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pomborosan energi	N - 0013 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
			Mesin lem dingin	Timbulan limbah lem	E - 0326 - 2	E	Pencemaran lingkungan	PP No 101 Tahun 2014	Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga	1	2	2	Rendah					
			Bahan kimia	Terciprat	S - 0387 - 2	S	Kecelakaan pada mata	UU No.1 Tahun 1970	Training awareness tentang keselamatan	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Sewing	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		N, R	Pembersihan nozzle	Terciprat	S - 0387 - 2	S	Kecelakaan pada mata	UU No.1 Tahun 1970	Training awareness tentang keselamatan	1	2	2	Rendah					
				Paparan ke kulit		H	Dermatitis kontak Iritan , Penyakit akibat kerja	Permenaker no 5 tahun 2018 Pepres no 7 tahun 2019	Penggunaan APD (sarung tanggan karet) Training APD SOP Pengoprasian & perawatan mesin lem dingin Matrix APD									
				Terhirup		H	Gangguan pernafasan, Penyakit akibat kerja	Permenaker no 5 tahun 2018 Pepres no 7 tahun 2019	Penggunaan APD (masker kimia) Training APD SOP Pengoprasian & perawatan mesin lem dingin Matrix APD									
17	Proses punching	R, N	Mesin punching	Terjepit	S - 0137 - 8	S	Luka memar/remuk	UU No.1 Tahun 1970	Lisensi internal operator mesin SOP pengoperasian & perawatan mesin punching Pemasangan safety sign Briefing cara kerja	2	4	8	Sedang	Pengawasan terhadap operator yang memiliki SIO	1	3	3	Rendah
				Terpotong	S - 0138 - 4	S	Cacat/Cedera	UU No.1 Tahun 1970	Lisensi internal operator mesin SOP pengoperasian & perawatan mesin punching Pemasangan safety sign Briefing cara kerja	1	4	4	Sedang	Pengawasan terhadap operator yang memiliki SIO	1	3	3	Rendah
		R, N	Posisi kerja	Duduk terus	H - 0110 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Kursi dilengkapi dengan sandaran Survey ergonomi	2	2	4	Sedang					
		R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0111 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
		R, N	Pencahayaan	Kelelahan mata	H - 0112 - 4	H	Gangguan penglihatan	permenaker no 5 tahun 2018	Pencahayaan alami dan buatan	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Sewing	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		E	Penanganan luka	Blood borne pathogen	H - 0016 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin	1	3	3	Rendah					
18	Proses eyelet	R, N	Mesin eyelet	Terjepit	S - 0388 - 8	S	Luka memar/remuk	UU No.1 Tahun 1970	Lisensi internal operator mesin SOP pengoperasian & perawatan mesin eyelet Pemasangan safety sign Briefing cara kerja	2	4	8	Sedang	Pengawasan terhadap operator yang memiliki SIO	1	3	3	Rendah
				Terpotong	S - 0389 - 4	S	Cacat/Cedera	UU No.1 Tahun 1970	Lisensi internal operator mesin SOP pengoperasian & perawatan mesin eyelet Pemasangan safety sign Briefing cara kerja	1	4	4	Sedang	Pengawasan terhadap operator yang memiliki SIO	1	3	3	Rendah
		R, N	Posisi kerja	Duduk terus		H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Kursi dilengkapi dengan sandaran Survey ergonomi	2	2	4	Sedang					
		R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif		H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
		R, N	Pencahayaan	Kelelahan mata		H	Gangguan penglihatan	permenaker no 5 tahun 2018	Pencahayaan alami dan buatan	2	2	4	Sedang					
		E	Penanganan luka	Blood borne pathogen		H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin	1	3	3	Rendah					
19	Membersihkan upper menggunakan air/karet	R, N	Cara kerja	Gerakan repetitif	H - 0113 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Sewing	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
20	Proses jahit tongue menggunakan mesin jahit komputer	R, N	Pallet sewing	Tergores	S - 0139 - 2	S	Luka gores	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja	1	2	2	Rendah					
				Terjepit	S - 0140 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja	1	2	2	Rendah					
		R, N	Jarum	Tertusuk	S - 0141 - 9	S	Luka tusuk	UU No.1 Tahun 1970	Pemasangan pengaman jari SOP pengoperasian & perawatan mesin sewing komputer) Training pengaman mesin Briefing cara kerja Pemeriksaan harian mesin	3	3	9	Sedang					
				Terkena mata	S - 0142 - 2	S	Cidera mata	UU No.1 Tahun 1970	Pemasangan pengaman mesin (akrilik) SOP pengoperasian & perawatan mesin sewing komputer Training pengaman mesin Briefing cara kerja Pemeriksaan harian mesin	1	2	2	Rendah					
		R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0143 - 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0145 - 2	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pemborosan energi	N - 0024 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R, N	Posisi kerja	Duduk terus	H - 0114 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Kursi dilengkapi dengan sandaran Survey ergonomi	2	2	4	Sedang					
		R, N	Pencahayaan	Kelelahan mata	H - 0115 - 4	H	Gangguan penglihatan	permenaker no 5 tahun 2018	Pencahayaan alami dan buatan	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Sewing	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R, N	Suara mesin	Paparan kebisingan	H - 0116 - 3	H	Gangguan pendengaran	Permenaker no 5 tahun 2018	Pengukuran kebisingan	1	3	3	Rendah					
		R, N	Limbah benang dan thread spool	Timbulan limbah benang dan thread spool	E - 0195 -2	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 UU No. 18 Tahun 2008	Pembuangan limbah benang ke pihak ketiga dan thread spool ke supplier	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka	Blood borne pathogen	H - 0016 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin	1	3	3	Rendah					
21	Pemasangan tali	R, N	Cara kerja	Gerakan repetitif	H - 0117 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
22	Proses metal detektor	R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0146 - 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0147 - 2	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pemborosan energi	N - 0025 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
23	Packing (Proses penyusunan material lorry upper)	R, N	Posisi kerja	Berdiri terus	H - 0118 - 4	H	Penyakit akibat kerja	permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi	2	2	4	Sedang					
				Kelelahan	H - 0119 - 4	H	Pusing/sakit kepala	permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi	2	2	4	Sedang					
			Troli material	Tertabrak	S - 0148 - 2	S	Cidera Otot	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara penggunaan troli	1	2	2	Rendah					
				Terlindas roda	S - 0149 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara penggunaan troli Pengunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Sewing	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
				Posisi dorong tidak ergonomis	H - 0120 - 4	H	Cidera Otot (Keselo/terkilir)	permenaker no 5 tahun 2018	Briefing cara penggunaan troli Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
				Kelebihan Beban	H - 0121 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Dilakukan dengan 2 orang Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
24	Pengiriman upper ke assembling menggunakan troli	R, N	Troli material	Tertabrak	S - 0148 - 2	S	Cidera Otot	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara penggunaan troli	1	2	2	Rendah					
				Terlindas roda	S - 0149 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara penggunaan troli Pengunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
				Posisi dorong tidak ergonomis	H - 0120 - 4	H	Cidera Otot (Keselo/terkilir)	permenaker no 5 tahun 2018	Briefing cara penggunaan troli Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
				Kelebihan Beban	H - 0121 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Dilakukan dengan 2 orang Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
25	Menggunakan air gun	R,N	Air gun	Kebisingan	H - 0019 - 3	H	Gangguan Pendengaran	permenaker no 5 tahun 2018	Pengukuran kebisingan	1	3	3	Rendah					
				Pomborosan energi	N - 0026 - 6	N	Peningkatan cost produksi	Kebijakan K3LN	Pengecekan dan Inspeksi	3	2	6	Sedang	Training penggunaan compresed air	2	1	2	Rendah
				Terjadi Kebocoran	N - 0027 - 6	N	Peningkatan cost produksi	Kebijakan K3LN	Pengecekan dan Inspeksi	3	2	6	Sedang	Training penggunaan compresed air	2	1	2	Rendah
26	Menyapu lantai	R, N	Lantai berdebu	Debu	E - 0084 - 2	E	Pencemaran udara	UU No.32 Tahun 2009 PerMenLH No 5 Tahun 2014	Briefing cara kerja Penggunaan sapu	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja : A1 - Produksi
Area : Sewing
Tanggal Penilaian : April 2023
Tanggal Review : April 2023

Jumlah Personel : Orang
Penanggung Jawab :
Tim Penilai : HSE team

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
			Lantai berdebu	Debu terkontaminasi oli mesin	E - 0085 -3	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 PP No 101 tahun 2014	Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga Prosedur penanganan limbah B3	1	3	3	Rendah					
					H - 0134 - 3	H	Gangguan pernafasan, penyakit akibat kerja	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja APD masker	1	2	2	Rendah					
27	Membersihkan meja	R, N	Meja	Terbentur ujung meja	S - 0151 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja	2	1	2	Rendah					
28	Mengangkut sampah	R, N	Sampah	Posisi angkat angkut tidak ergonomis	H - 0018 - 2	H	Cedera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Briefing cara kerja survey ergonomi training ergonomi	1	2	2	Rendah					
29	Mengepel lantai	R, N	Lantai licin	Terpeleset	S - 0152 - 3	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja, pemberian sign lantai licin	1	3	3	Rendah					
			Penggunaan air yang berlebihan	Pemborosan air	E - 0196 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No 32 tahun 2009	Kampanye penghematan penggunaan air	2	2	4	Sedang					
			Air limbah bercampur detergen	Masuk ke saluran air	E - 0197 - 4	E	Pencemaran air	UU No.32 Tahun 2009 PermenLH No 5 Tahun 2014	Penyediaan Instalasi WWTP	2	2	4	Sedang					
30	Mematikan mesin dan panel	R, NSD	Listrik	Kesetrum	S - 0153 - 6	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	2	3	6	Sedang	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0154 - 4	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	2	2	4	Sedang	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Sewing	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
31	Penggunaan jarum jahit	R, N	Limbah jarum	Timbulan limbah jarum jahit	E - 0198 - 1	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 UU No. 18 Tahun 2008	Pembuangan limbah ke pihak ketiga	1	1	1	Rendah					
32	Penggunaan P3K	AN	Limbah medis	Timbulan limbah medis	E - 0199- 1	E	Pencemaran lingkungan	PP No 101 Tahun 2014	Penyediaan tempat sampah limbah medis Pembuangan limbah medis ke pihak ketiga	1	1	1	Rendah					

文件編號Kode Dokumen : E4-036

Likelihood
1 - Jarang Sekali
2 - Kecil Kemungkinan
3 - Sedang
4 - Mungkin Terjadi
5 - Hampir pasti terjadi

Severity
1 - Dapat ditiadakan
2 - Minor
3 - Sedang
4 - Serius
5 - Meninggal/Bencana Besar

RFN = LxS
1 - 3 : Rendah
4 - 9 : Sedang
10 - 15 : Tinggi
16 - 25 : Ekstrim

Disetujui	Diperiksa	Dibuat