Відомість аркушів

Аркуш	Найменування	Примітка
1	Загальні дані	
2	Схема розташування елементів	
3	Стійки Ст1-А, Ст1-Б	
4	Балки Б1, прогони Пр1	
5	Кроква Б2. Вузол 3	
6	Підкоси Вв1-А, Вв1-Б. Вузли 1, 2	
7	Ферма Вв2 ряду Б. Вузли 4, 5	
8	Деталі з листа	
9	Специфікація металу	
10	Відомість металопрокату. Розкрій. Матеріали	
11	Фундамент ФМ1-3. Опалубка, закладні вироби	
12	Фундамент ФМ1-3. Армування, специфікація	

Відомість відправних марок

Марка	Найменування	К-сть, шт.	Маса 1 шт., кг	Маса всіх, кг	Аркуш
Ст1-А	Стійка ряду А	10	52,7	527,4	3
Ст1-Б	Стійка ряду Б	10	71,5	715,0	3
Б1-1	Балка поздовжня, крайня (вісь 1)	2	203,2	406,4	4
Б1-2	Балка поздовжня, середня	6	210,6	1 263,6	4
Б1-3	Балка поздовжня, крайня (вісь 10)	2	97,9	195,8	4
Б2	Кроква	19	163,6	3 108,4	5
Вв1-А	Підкіс рами від ряду А	10	59,3	593,2	6
Вв1-Б	Підкіс рами від ряду Б	10	59,7	597,0	6
Вв2-1	Пояс ферми, проліт 5,5 м	4	36,2	144,9	7
Вв2-2	Пояс ферми, проліт 6,0 м	14	39,6	554,3	7
Вв2-3	Розкіс ферми, проліт 5,5 м	4	25,3	101,3	7
Вв2-4	Розкіс ферми, проліт 6,0 м	14	26,5	371,3	7
Вв2-5	Стояк ферми	9	2,3	21,1	7
Пр1-1	Прогін, крайній (вісь 1)	8	121,3	970,4	4
Пр1-2	Прогін, середній	24	125,7	3 017,7	4
Пр1-3	Прогін, крайній (вісь 10)	8	58,4	467,4	4
	Разом			**13 055,2**	

Загальні вказівки

1. Креслення деталювання (КМД) розроблено на підставі робочого проєкту 36/26-КБ (арк. 2.2, 3–6). Позначення марок прийнято за КБ: Ст1 — стійки, Б1 — поздовжні балки по рядах А і Б, Б2 — крокви, Вв1 — підкоси рам, Вв2 — ферма ряду Б, Пр1 — прогони. Довгі елементи Б1 і Пр1 поділено на відправні марки по довжині хлиста.

2. Сталь С245 за ГОСТ 27772-88*. Профілі гнуті замкнуті квадратні та прямокутні — ТУ 36-2287-80, листовий прокат — ДСТУ 8540:2015 (як у КБ, арк. 4).

3. Заводські з’єднання — зварні (КБ, арк. 5, п. 1). Неоговорені шви — kf = 6 мм за КБ, але не більше 1,2 t тоншого з елементів, що зварюються (ДБН В.2.6-198:2014): для стінок 3 мм — kf = 3–4 мм, 4 мм — kf = 4 мм, 5 мм — kf = 5 мм.

4. Стикові шви Б1 і Пр1 виконувати з повним проваром на всю товщину стінки (КБ, п. 2). Стики Б1 — над стійками, стики Пр1 — над кроквами; допускається зміщення стику в межах ±40 мм.

5. Зварювальні матеріали — за табл. Д.1 ДБН В.2.6-198:2014 (КБ, п. 3); ручне дугове зварювання електродами Э42А або Э46.

6. Відкриті торці труб закрити заглушками t = 3 мм (Зг1, Зг2) на суцільний шов.

7. Виготовлення, монтаж і приймання — за ДБН В.2.6-163:2010 (розд. 2, 3) і СНиП III-18-75 (розд. 3), як зазначено в КБ.

8. Антикорозійний захист: очищення від окалини та іржі, ґрунтовка ФЛ-03К в 1 шар, емаль ПФ-115 у 2 шари (за кошторисною документацією). Площа фарбування — 435 м². Місця монтажних швів ґрунтувати після зварювання.

9. Стійки встановлювати на збірні фундаменти ФМ1-3 (арк. 11, 12) на закладні шпильки М20: отвори в опорній плиті П1 — Ø30, вирівнювання — сталевими підкладками 2–5 мм; після вивіряння шайби Ш1 приварити до П1 по контуру і затягнути гайки М20.

10. Отвори під притиски фотомодулів у прогонах Пр1 не показано: спосіб кріплення притисків до труби □120×60 у проєкті не визначено. Виконати за місцем під час монтажу модулів за погодженням із ГІП.

11. Розміри — в міліметрах, позначки — в метрах. Позначка 0,000 — низ опорної плити стійки (верх фундаменту).

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	**36/26-КМД**		
Розробив						Улаштування джерела резервного живлення модульної сонячної електростанції (СЕС), сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 81Б	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив							Р	1	12
Н. контр.						**Загальні дані**			
ГІП									

Формат А3