Wartungsplan QH4L P6V

Baugruppen, Ersatzteile und Prüfintervalle

Hersteller	Ostmark Fördertechnik AG
Werk	Magdeburg
Maschinentyp	QH4L — Kettenförderer-Modul
Modell	P6V
Bestellschlüssel	QH4L-P6V
Konstruktion	Dipl.-Ing. Reinhard Oswald, Konstruktionsleiter

Geltungsbereich

Dieser Wartungsplan gilt für alle Varianten des Modells P6V der Baureihe QH4L. Er ersetzt die Angaben der Betriebsanleitung nicht, sondern ergänzt sie um die baugruppenbezogenen Intervalle.

Die Prüfungen sind von unterwiesenem Personal durchzuführen und im Maschinenbuch zu dokumentieren. Die Abnahme der Erstprüfung erfolgte durch Dr. Ömer Yildiz (Leiter Versuchsfeld).

Baugruppen und Ersatzteile

Die nachfolgend aufgeführten Baugruppen sind wartungsrelevant. Ersatzteile sind unter Angabe des Bestellschlüssels QH4L-P6V zu bestellen.

Baugruppe	Ersatzteilnummer	Prüfintervall	Tätigkeit
Planetengetriebe HX-114	PLA-0114	2.000 h	Schraubverbindungen nachziehen
Kettentrieb KT-24	KET-0024	500 h	Funktionsprüfung der Verriegelung
Tragrollensatz TR-50	TRA-0050	500 h	Verschleißmaß prüfen

Konstruktive Herkunft der Baugruppen

Für den Kettenantrieb des QH4L-P6V wird das Planetengetriebe HX-114 eingesetzt. Dipl.-Ing. Reinhard Oswald brachte die Baugruppe aus einem früheren Einsatz in der Verfahrenstechnik ein; Flanschmaße und Werkstoffpaarung der Planetenstufe wurden unverändert übernommen.

Angepasst wurde allein die Abtriebswelle: an die Stelle der Rührwerkswelle tritt eine Steckwelle für das Kettenrad. Das Schmierstoffintervall von 4.000 Betriebsstunden gilt unverändert, sodass die Wartungsunterlagen weitgehend weiterverwendet werden konnten.

Variantenbezogene Hinweise

Bei den Varianten QH4L-P6V-OW, QH4L-P6V-RS/OW, QH4L-P6V-HK/OW ist die Auffangwanne vor jeder Reinigung zu entleeren.

Abweichende Wartungsumfänge der Optionen FW, OW, RS, HK sind in den jeweiligen Ergänzungsblättern beschrieben. Für Rückfragen zur Konstruktion steht Dipl.-Ing. Reinhard Oswald zur Verfügung.