

1. יש להריץ את הקומפילר
 2. לאחר ההרצה יופיע תפריט ובו 3 אפשרויות על המשתמש להכניס את הקלט המתאים בהתאם.
 - עבור המרה מבסיס 10 ל16 על המשתמש להכניס את הקלט 1
 - עבור המרה מבסיס 16 ל10 על המשתמש להכניס את הקלט 2
 - עבור סיום התוכנית יש להכניס את הקלט 3
- הערה: בכל מצב בו הקלט הוא אינו 1,2,3 תוצג הודעת שגיאה למשתמש ובו הוא יתבקש להזין קלט מתאים.
3. עבור לחיצה על 1 או 2 תוצג הודעה בה המשתמש מתבקש להזין קלט תקין בהתאם לבסיס ממנו הוא רוצה לבצע את ההמרה . במצב בו הקלט לא מתאים תודפס הודעת שגיאה על קלט לא תקין.
 4. לאחר ההמרה יופיע התפריט שוב לביצוע המרה נוספת יש להכניס 1 או 2 לסיום יש להכניס 3.