



CDMX
CIUDAD DE MEXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

PRESENTACIÓN

EL OBJETIVO FINAL DEL ESFUERZO DE LOS TRABAJADORES DEL STC, ES EL DE PROPORCIONAR EL MEJOR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS USUARIOS CON LA GARANTÍA DE LA SEGURIDAD Y RAPIDEZ DURANTE EL TRAYECTO.

EN ESTE CONTEXTO LA ACTIVIDAD DEL CONDUCTOR, SU COMPORTAMIENTO Y PRESENTACIÓN PERSONAL ADECUADA, CONFORMAN LA IMAGEN DEL STC, ANTE LOS USUARIOS. POR ESTE HECHO SE REQUIERE DE ACTITUDES RESPONSABLES Y RESPETUOSAS LAS QUE A SU VEZ CONFORMAN LA VOCACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO.

NO SOLO ES IMPORTANTE EL CONOCIMIENTO TÉCNICO QUE POSEEN LOS CONDUCTORES TAMBIÉN EL ASPECTO ADMINISTRATIVO LO ES, MAS AÚN CUANDO SE TRATA DE LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES E INFORMES NECESARIOS. EL CORRECTO LLENADO DE LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES, ORIGINA UN PROCESO AMPLIO EN LA COMUNICACIÓN ENTRE EL CONDUCTOR Y LAS DIVERSAS INSTANCIAS QUE TIENEN A SU CARGO LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE E INSTALACIONES

FIJAS; POR ELLO; SE DEBE DEJAR CONSTANCIA ESCRITA DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL CONDUCTOR Y DEL COMPORTAMIENTO DEL EQUIPO.

EL APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA MÉTODOS FORMAS Y REPORTES SUBRAYA LOS CONCEPTOS ANTERIORES, PARA CONTINUAR GARANTIZANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FIJAS, DEL MATERIAL RODANTE Y SOBRE TODO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS QUE EL METRO, TRANSPORTA DIARIAMENTE.

OBJETIVO GENERAL

AL TÉRMINO DE LA ASIGNATURA, LOS CAPACITANDOS CONOCERÁN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES QUE SE CUMPLEN EN LA CATEGORÍA DE CONDUCTOR. CONOCERÁN LOS FORMATOS Y SU CORRECTO LLENADO PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE INFORMES Y REPORTES. COMPRENDERÁN TAMBIÉN LAS BASES QUE ORIGINAN LA EFICIENTE COMUNICACIÓN CON EL USUARIO Y EL PERSONAL DEL STC, RELACIONADO CON SUS ACTIVIDADES.

UNIDAD 1

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA GERENCIA DE LÍNEAS 7, 8, 9 Y A

1. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA GERENCIA DE LÍNEAS 7, 8, 9 Y A

1.1 DESCRIPCIÓN

La Gerencia de Líneas 7, 8, 9 y A depende directamente de la Dirección de Operación.

Tiene como objetivo coordinar y controlar la prestación de un eficiente y seguro servicio de transporte a los usuarios, mediante la supervisión de la conducción de trenes a efecto de satisfacer la demanda del servicio.

La Gerencia esta constituida por Subgerencias, Coordinaciones de Transportación, Jefaturas de Línea, Subjefaturas de Línea, Supervisores de Servicios Públicos, Reguladores de PCC/PCL, Inspectores Jefe de Estación y Conductores.

La estructura orgánica de la Gerencia de Líneas esta configurada de la siguiente forma:



1.2 FUNCIONES

SUBGERENCIAS DE LÍNEAS

OBJETIVO

Contribuir a mantener la continuidad en la operación de la red del Metro, a través de la instrumentación de acciones coordinadas que permitan garantizar la prestación del servicio de transporte, conforme a los programas respectivos; considerando así mismo la demanda de servicio.

Se coordina con las diferentes dependencias del sistema, para realizar las actividades encaminadas a proporcionar un servicio eficiente y seguro en la operación de los trenes.

COORDINACIONES DE TRANSPORTACIÓN Y JEFATURAS

COORDINACIONES DE TRANSPORTACIÓN

Las Coordinaciones de Transportación se encargan de coordinar los recursos humanos materiales y técnicos que los componen, con la finalidad de lograr, por medio de las Jefaturas de las Líneas, un servicio seguro y eficiente al público usuario, llevando a cabo una adecuada operación y supervisión del material rodante, equipos e instalaciones fijas; así como dar solución oportuna a los problemas que del mismo se deriven.

JEFATURAS DE LÍNEA, SUBJEFATURAS DE LÍNEA Y SUPERVISORES DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Se encargan principalmente de organizar, dirigir, controlar y supervisar las actividades del personal operativo y administrativo de la Línea.

Organiza y controla conjuntamente con el área de material rodante, la programación de los trenes para su mantenimiento, lavado exterior e interior, asimismo informan al personal de los puestos de maniobras y terminales, del retiro de trenes para esta situación.

Atienden las anomalías que se presenten con el personal de la Línea en coordinación con el Regulador del PCC/PCL, y/o Inspector Jefe de Estación Jefe de Estación, así como los incidentes del material rodante, esto con el objeto de evitar perturbaciones en la operación de la Línea y en caso de presentarse, mantener informadas a las autoridades correspondientes.

Se encargan también de programar, autorizar y procesar las vacaciones y permisos del personal operativo de la Línea, así como cubrir las necesidades del personal operativo, para evitar retirar trenes de circulación. Atienden los asuntos externos que involucren al servicio, como son; libranzas en zonas de Garaje, Taller, Línea, etc.

INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN (IJE)

Cuando desempeñe la actividad de Inspector Jefe de Estación Jefe de Estación de Terminal, entre otras cosas, deberá verificar la asistencia de los Conductores en los horarios establecidos en los roles de trabajo, así como vigilar que cumplan con las actividades marcadas en las hojas de servicios, cuidando además que el personal se presente en perfecto estado físico, con el uniforme y equipo necesario para desempeñar sus actividades.

Asimismo, en coordinación con PCC-PCL, deberá cuidar que los trenes respeten (en lo posible), las hojas de salida de terminal agilizando si es necesario las maniobras de cambio de vía. También deberá con la autorización de PCC-PCL, coordinar las maniobras de cambio de trenes (a

causa de las averías presentadas, o para dar seguimiento a los programas de mantenimiento)

El Inspector Jefe de Estación Jefe de Estación, en estaciones, deberá verificar la operación correcta de los trenes que estén circulando en el tramo asignado, y si es necesario solucionar las averías de los mismos conjuntamente con el PCC-PCL y solicita de ser preciso el cambio de los trenes.

Por otro lado se encarga de solucionar los incidentes y averías que eventualmente se puedan presentar en las estaciones.

CONDUCTOR

Al inicio de su turno se deberá presentar, en perfecto estado físico y mental en el horario establecido para las actividades que le indica su rolamiento, registrando su asistencia personalmente ante el Inspector Jefe de Estación Jefe de Estación de Terminal.

Se considera como su principal función la de conducir manteniendo la marcha tipo de los trenes, de acuerdo al servicio que se le haya designado. Quedando prohibido fumar, consumir alimentos y bebidas en la cabina de conducción, así como también distraerse con aparatos electrónicos, revistas, libros, periódicos y similares; además de personal que no tenga alguna función específica que realizar en la misma deberá de abstenerse de abordar la cabina de conducción.

Debe tener una comunicación estrecha con PCC-PCL, e Inspectores Jefe de Estación en lo relacionado al funcionamiento de los trenes y de las instalaciones fijas.

Debe aplicar cabalmente los conocimientos adquiridos en el presente curso, para realizar o desempeñar sus funciones de manera segura y eficiente.

REGULADOR DEL PCC/PCL

En Tablero de Control Óptico es el encargado de vigilar la correcta operación de la línea a su cargo, de agilizar los procedimientos correctos para la solución de los incidentes y/o accidentes que se generen en la operación de la línea tanto en los trenes como en las instalaciones fijas; asimismo mantener una constante comunicación con los Conductores de los trenes e IJE, para informar y/o dar indicaciones individuales o generales del estado de la circulación de los trenes en la Línea, vigilar que se cumplan los programas de mantenimiento de los trenes en la Línea, y coordinarse con la central de comunicaciones con el (CC) y/o permanencias para la solución de fallas en la Línea.

En CC, el Regulador se ocupa de gestionar las fallas y/o anomalías en las instalaciones fijas y apoya al Regulador del Tablero de control óptico para solucionar los incidentes o accidentes ocasionados por la operación de la Línea, tiene a su cargo la Coordinación de los IJE en las estaciones.

UNIDAD 2

EL CONDUCTOR

2. EL CONDUCTOR

2.1 OBLIGACIONES Y COMPORTAMIENTO

El Conductor es figura principal en la imagen que el público usuario tiene del Sistema, razón por la que deberá observar una conducta correcta en su permanencia en la terminal, durante la conducción, en su relación con los usuarios y compañeros de trabajo, y aún fuera de las instalaciones del STC, cuando se identifique como Conductor del Sistema.

Es obligación del Conductor acatar las órdenes o instrucciones emanadas de los Jefes de Reguladores, Jefes y Subjefes de Línea, Reguladores del PCC-PCL e Inspectores Jefes de Estación, así como de cualquier otro funcionario perteneciente a la Gerencia de Líneas 7, 8, 9 y A y de manera excepcional previa autorización del PCC-PCL de algún funcionario del Sistema, sin embargo, si dichas órdenes afectan de alguna manera la explotación de la Línea, esta la ejecutara solo previo conocimiento y coordinación del PCC-PCL.

Por lo que a la presentación se refiere, es necesario señalar que los Conductores tienen la obligación de portar su uniforme completo durante sus horas de trabajo (de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Uniformes y Ropa de Trabajo) en forma adecuada y debidamente aseados, con la finalidad de tener una buena presentación y además, de identificarse de inmediato como trabajador del Sistema, situación que resulta especialmente favorable en su intervención en incidentes o accidentes.

En sus terminales de adscripción, los Conductores cuentan con un casillero individual para depositar sus objetos personales.

Las Jefaturas de Línea entregaran a los Conductores: casilleros, impermeables, y los formatos para su informe diario de actividades, así como la llave de tren o llave de triángulo, esta llave es proporcionada a los Conductores por la Coordinación de Transportación de la Línea a la cual pertenece y es la herramienta indispensable en el trabajo del Conductor, con ella se abren la puerta de los teléfonos de señal, de disco, algunos paneles del tren, se rearman los KFS, establecen el SS o el SSO, etc. Por la gran utilidad de esta llave él Conductor deberá contar siempre con ella para desarrollar sus funciones.

2.2 REPORTE DE COMPORTAMIENTO

DE INFRACCIÓN

Cuando algún trabajador no desempeña sus labores de manera cuidadosa; no conserva en buenas condiciones lo relacionado a su trabajo, el material rodante, las instalaciones fijas, ect. O expone de alguna manera la integridad física de sus compañeros, se le aplicaran sanciones, las cuales podrían ser.

- Amonestación escrita
- Nota de demérito
- Suspensión en sueldo y funciones
- Remoción a centro de trabajo distinto
- Cese o baja.

En este caso, el Jefe inmediato se encargara de elaborar el reporte de incumplimiento, describiendo con precisión la falta cometida. El

Coordinador de Transportación o Jefe de Línea es él encargado de determinar el tipo de sanción de acuerdo al artículo 92, de las Condiciones Generales de Trabajo.

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
SUBGERENCIA DE LÍNEAS 7, 8, y 9
COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE LÍNEAS
REPORTE DE COMPORTAMIENTO

INFRACCIÓN ☐

RECONOCIMIENTO ☐

DATOS DEL ÁREA QUE REPORTA

NOMBRE _____ No. DE EXPEDIENTE _____ CATEGORÍA _____ No. DE TREN _____
ADSCRIPCIÓN _____ TURNO _____ ÁREA _____ FECHA _____
HORA DEL INCIDENTE _____ LÍNEA _____ LUGAR _____ MOTRICES _____ VÍA _____

NOTA: LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS DEBEN SER VERIFICADOS Y CONFIRMADOS POR PCC

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE _____ No. DE EXPEDIENTE _____ CATEGORÍA _____ ACTIVIDAD _____
ADSCRIPCIÓN _____ TURNO _____ LÍNEA _____

INFORME DE LOS HECHOS

MOTIVO _____

CONTINÚE A LA VUELTA SI SE REQUIERE

JEFATURA Vo. Bo. _____

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

CLASIFICACIÓN _____

CAPT _____ ARTS _____ DE LA CGT _____

CITATORIO No. _____	Vo. Bo. JEFATURA DE LÍNEA	OF. DE SANCIÓN _____	DICTAMEN DE LA _____	CONFORMIDAD DEL TRABAJADOR
1a. FECHA _____		FECHA _____	SANCIÓN _____	
2a. FECHA _____	FIRMA	OF. DE MÉRITO _____	MÉRITO _____	FIRMA SNTSTC
		FECHA _____		

INTERACCIÓN

RECONOCIMIENTO

JEFATURA Vo. Bo.

__FIRMA DEL RESPONSABLE

DE RECONOCIMIENTO

El personal operativo es reconocido cuando cumple con dedicación sus labores y colabora de manera oportuna y espontánea en el desempeño de las mismas.

El Sistema otorga estímulos y recompensas a los trabajadores que asisten puntualmente a sus labores, que presentan buena conducta ante sus compañeros y el público usuario, además de desarrollar con dedicación sus tareas y colaborar por encima de sus obligaciones de manera oportuna y espontánea.

El Coordinador de Transportación o el Jefe de Línea es quien lleva a cabo la tramitación del reconocimiento, que puede ser una nota de mérito o un estímulo económico. Una vez que el trabajador involucrado haya proporcionado el informe detallado de su participación en el evento marcando copia a la sección sindical correspondiente.

Tanto los reportes de reconocimiento, como de infracción son archivados en el expediente del trabajador, para que así quede constancia del cumplimiento y conducta laboral del mismo, y forma parte de su historia laboral.

UNIDAD 3

ROLAMIENTO DE TRABAJO

3. ROLAMIENTO DE TRABAJO

3.1 CLASIFICACIÓN

En la actualidad existen cinco tipos de actividades que pueden desempeñar los Conductores, estas son:

- Titulares
- Reservas
- Cambios de cabina
- Puesto de maniobra
- De material rodante

TITULARES

Aparecen por números 1, 2, 3, 4, etc. Los horarios a que se sujetan estos Conductores se indican en las hojas de servicio.

RESERVAS

Se representan con la letra R, seguidas de subíndices: RA, RB, etc. Los turnos de estos Conductores son: 1º, 2º, y 3º.

Los Conductores que por alguna circunstancia su tren no estuviera circulando, quedarán como reserva en la terminal.

RESERVAS CAMBIOS DE CABINA

Se representan por las letras: RA y RB etc., los turnos de estos Conductores, 1º, 2º, 3º, estos Conductores tienen asignados sus tiempos de descanso.

DE MANIOBRAS

Se representan por la letra R, seguida de otra letra a manera de subíndice RM. Los turnos de estos Conductores son: 1º, 2º, y 3º, únicamente existen donde se tiene un garaje o taller.

DE MATERIAL RODANTE

Se representan por las letras RM. Sólo existen en el Rol de Constitución de 1917 de Línea B. Los turnos de estos Conductores son: 1º, 2º, y 3º.

3.2 ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES EN CADA ROLAMIENTO

TITULARES

El Conductor titular es el responsable de la vigilancia general del tren, de su conducción y de la señalización. En todo momento debe permanecer atento para evitar cualquier accidente que pudiera sufrir o provocar su tren.

A continuación se detallan algunas de las actividades realizadas por los Conductores titulares:

a) Preparación del tren

Con el fin de evitar que los trenes entren en circulación bajo condiciones anormales (averiados), el Conductor debe efectuar la totalidad de las pruebas y verificaciones que marcan las consignas de salida de garaje, verificando que los conmutadores cuenten con los

sellos correspondientes; el registrador de eventos "RPE" funcionando y que los extintores se encuentren con carga operable.

b) Anotación de los datos relativos al kilometraje

Esta anotación se efectúa en los espacios destinados para ese fin en el reporte de trabajo del Conductor. Debe tenerse especial cuidado en esta actividad, puesto que estos datos sirven como base para la estadística del material rodante, para programar el mantenimiento de los trenes.

c) Revisión de accesorios de la cabina de conducción

Los accesorios de las cabinas de conducción también se anotan en los reportes y cualquier anomalía debe ser reportada al Inspector Jefe de Estación Jefe de Estación de la Terminal, o del Puesto de Maniobras.

d) Numeración correcta de los trenes en ambas cabinas

Es de suma importancia que todos los trenes que entren en circulación lo hagan, teniendo su número correcto en ambas cabinas, a fin de evitar confusiones que perjudiquen la seguridad.

e) Programación del Radioteléfono (Línea 8)

Para tener comunicación con el PCC el Conductor de Línea 8 tiene que programar en la platina de radiotelefonía, el número de tren y la zona, esto es con la finalidad de activar el equipo de radiotelefonía (ambas cabinas).

Estos equipos se encuentran instalados en las terminales, distribuidos de la manera siguiente:

Tres vías: CDV'S 22, 24, 42 y 44. Pantitlán Línea 9 y Rosario Línea 7/
Constitución Línea 8 CDV 22.

Dos vías: CDV's 22, 14, 24 TACUBAYA y BARRANCA DEL MUERTO Línea
7/ Garibaldi Línea 8 CDV 22, Pantitlán y La Paz Línea A CDV 22.

Y en forma excepcional en ciertas vías secundarias de acceso a las terminales.

Para registrar el número de tren, el Conductor debe:

1. Oprimir las teclas correspondientes a los dígitos, hasta que estas queden encendidas en blanco
2. Seleccionar el número de motriz
3. Oprimir el botón de emisión hasta que los indicadores verdes del número de tren y motriz se enciendan, y las teclas de los dígitos se apaguen y vuelvan a su posición original.

Finalidad de los componentes del numerador.

- Teclas de dígitos. Permiten conformar el número deseado.
- Botón de emisión. Permite el registro del número del tren así como el de la motriz.
- Lámpara roja (bloqueo) Enciende cuando el número que se trata de emitir, no ha sido teletransmitido o el emisor esta bloqueado.
- Lámparas verdes de No. de tren y de No. de motriz, encienden cuando se logra la emisión del No. del tren y No. de la motriz.

- Dispositivo de elección del número de motrices.
- Botón amarillo (TEST) Permite comprobar el estado de las lamparas.

El transmitir el número de motrices al PCC/PCL, es necesario llevarlo a cabo, debido a que el Regulador requiere de este dato para tener el control de los trenes en circulación.



f) Emisión del número del tren y de las motrices correspondientes

La emisión del número del tren y de las motrices es indispensable para su identificación en el tablero de control del PCC/PCL y para que la programadora general de tráfico (PGT) les dé su tratamiento respectivo. Por estas razones es necesario que el Conductor registre su número en los emisores.

- g) Respetar las horas de salida de terminales y tipo de marcha establecido.

Respetar además las indicaciones dadas por los cofres de marcha existentes a las salidas de las estaciones. Así como también efectuara los voceos correspondientes en las estaciones de correspondencia y terminales.

- h) Control del personal que viaja en la cabina de un tren

En la cabina de conducción sólo podrán viajar como máximo tres personas autorizadas como máximo, siempre y cuando tengan que realizar alguna función específica encomendada por el PCC/PCL., incluyendo al Conductor titular queda prohibida viajar en cabina trasera, salvo autorización del Regulador del PCC/PCL.

- i) Elaboración de los informes de actividades.

El Conductor titular deberá asentar en su informe de trabajo, todas las actividades desempeñadas durante su turno, así como las anomalías detectadas o incidentes ocurridos, las medidas adoptadas, personal al que se notificó del incidente, etc., y de ser necesario elaborar los informes especiales que se le solicitan.

CONDUCTORES RA Y RB

Estos Conductores son los encargados de ayudar a los titulares a efectuar las maniobras de cambio de vía.

Los Conductores reserva, laborando como cambios de cabina deben permanecer en el extremo delantero de los andenes de llegada, donde se

hacen cargo de la conducción de los trenes, dado que los titulares descienden en ese punto.

Es de extrema importancia que los Conductores que estén asignados a realizar los cambios de cabina en las terminales avancen, en cuanto la señalización lo indique, a fin de no entorpecer la circulación de los trenes sobre todo en intervalos pequeños.

La responsabilidad de los Conductores que efectúen cambios de cabina es tan grande como la de los titulares, pues están así mismo obligados a vigilar en todo momento la seguridad del tren y de las instalaciones fijas, el personal y al público usuario.

La maniobra del cambio de vía debe realizarse de acuerdo a los lineamientos de operación descritos en el documento técnico de conducción.

En forma excepcional el Conductor reserva RA y RB, deberá ayudar en las maniobras de cambio de trenes averiados, dependiendo esto, de las necesidades de la Línea.

En el caso de faltantes de Conductores Titulares y de Reservas en la Terminal los RA y RB, se darán la primera vuelta del tren.

El Conductor reserva RA, RB, deberá asentar en su informe de actividades, todas las maniobras efectuadas; hora en que se realizaron el nombre del Conductor titular, etc., Así como las anomalías detectadas o incidentes ocurridos, las medidas adoptadas, personal al que se notificó del incidente, etc., con el propósito de deslindar responsabilidades cuando sea necesario.

PUESTO DE MANIOBRAS (PM)

Los Conductores reserva asignados al puesto de maniobras o de maniobras son los encargados de realizar las maniobras necesarias en las zonas de talleres, garaje y vías de enlace.

Estos Conductores son responsables en todo momento de la seguridad del tren, de las instalaciones fijas y del personal.

Para evitar que los trenes comiencen a circular en condiciones anormales, el Conductor del puesto de maniobras esta obligado a realizar todas las pruebas y verificaciones en las consignas de salida de garaje, las anomalías detectadas y los datos de material rodante se le notifican al Inspector Jefe de Estación Jefe de Estación del Puesto de Maniobras.

Al entrar los trenes al garaje, el Conductor, del puesto de maniobras o de maniobras debe efectuar el estacionamiento de los mismos, de acuerdo a las instrucciones del Inspector Jefe de Estación Jefe de Estación. Las posiciones de estacionamiento en el garaje son A y B (la posición A, es la que se localiza al frente de la nave y la B es la del interior en Línea 9, para Línea 8, la posición al frente es la 1 y la interior es la posición 2, en Línea A la posición al fondo es la B y la del frente es la A.

Los Conductores del puesto de maniobra o de maniobras deberán asentar en su informe de actividades, todas las maniobras efectuadas, así como incidentes o averías presentadas.

MATERIAL RODANTE (UNICAMENTE EN LÍNEA 8)

Los Conductores de material rodante son los encargados de realizar las maniobras de los trenes que salen o ingresan en el área de los talleres, ya sea petición o por programa de material rodante.

Entre las funciones del Conductor de material rodante, destaca el meter o sacar trenes de la nave de talleres, maniobras en las que, aunque sencillas se deberán observar las reglas para evitar daños personales, al material rodante o a las instalaciones fijas.

Los Conductores de material rodante deberán asentar en su informe de actividades, todas las maniobras efectuadas, así como los incidentes y/o averías presentadas.

RESERVA (RC, RD, RE, RF, RG)

Como indica su nombre, los Conductores reservas, son los encargados de cubrir las eventualidades que se presenten, de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el Inspector Jefe de Estación, tales eventualidades pueden ser:

- Cubrir ausencias de Conductores titulares (ausencias justificadas o injustificadas)
- Cubrir ausencias de Conductores reservas laborando como cambios de cabina.
- Cubrir ausencias de Conductores de maniobras
- Cubrir ausencias de Conductores de material rodante
- Conducir trenes suplementarios
- Conducir trenes averiados
- Conducir trenes hacia los enlaces de líneas

- Preparar los trenes indicados por el Inspector Jefe de Estación Jefe de Estación de terminal o del puesto de maniobras.

Los Conductores reservas deben anotar en su reporte de trabajo todas las actividades realizadas especialmente cuando se hagan cargo de la conducción de un tren.

3.3 INTERPRETACIÓN DEL DOCUMENTO ROLAMIENTO DE TRABAJO DE CONDUCTOR

- En la parte superior y al centro la terminal de asignación del rolamiento.
- En la parte superior del rolamiento aparece el turno: primer turno, segundo turno y tercer turno.
- La siguiente columna pertenece a días de la semana y se representa por la inicial de cada una de ellos.
- No. de columna, es la secuencia progresiva de los días que tiene el rolamiento y sirve de guía para saber la fecha en la que se labora.
- Número de rolamiento, está indicado en la parte izquierda del rolamiento e indica el número de la posición que ocupa un Conductor en el documento.
- Expediente, en esta columna se indica el expediente del Conductor asignado al rolamiento de trabajo.
- Descansos, se identifican con la letra D las cuales indican los descansos asignados a cada uno de los Conductores.

- Actividades, estas se encuentran indicadas en columna que pertenece a cada rolamiento y estas pueden variar; ya que pueden ser Conductores titulares con servicio, reserva, cambios de cabina etc.

Servicios, pueden ser: 1, 2, 3, 15, 20, 30 etc. de acuerdo al turno y basándose en las hojas de servicio, documento complementario del rolamiento en donde se indica la hora de entrada, los trenes a conducir, descanso traslados y hora de salida.

- Cambio de cabina: Se encuentran indicados con las letras RA y RB, realizan la función de cambios de cabina y maniobras.
- Reserva: Indicados con las letras: RC, RD, RE, RF, etc.
- Maniobras en garaje y talleres: Indicada con las letras RM.

En la parte inferior del rolamiento aparecen, si es que los hubiera, los Conductores designados como reservas especiales.

Existen tres diferentes horarios utilizados en la explotación de las Líneas y que corresponden a los diferentes días de la semana.

Estos horarios son:

- DL, para días laborables
- DS, para días sábados
- DF, para días domingos y festivos.

Dadas las variaciones de los horarios de explotación de un día laborable a un sábado, o de un sábado a un domingo o día festivo, los horarios de los Conductores también se ven afectados, y en especial el de los titulares.

Los horarios de trabajo para reservas y maniobras, están establecidos de acuerdo a las necesidades de cada Línea y se pueden observar en la parte inferior izquierda de los rolamientos de cada terminal.

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
SUBGERENCIA DE LÍNEAS 7, 8, y 9
COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE LÍNEA(S) 8
ROLAMIENTO DE CONDUCTORES
TERMINAL CONSTITUCIÓN DE 1917

PRIMER TURNO

DÍAS DE LA SEMANA			D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	
No. DE COLUMNAS			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	10574	ALONSO GARCÍA JUAN CARLOS	S/D	D	1	1	1	1	1	D	D	1	RM	RM	RM	RM	D	D	1	1	1	1	1	D	D	1	1	1	1	1	D	D	RA	RA	RA	RA	RA	RA
2	12082	DÍAZ OSCAR FEDERICO	S/D	D	RA	2	RA	RA	2	D	D	RM	1	1	1	1	D	D	2	2	2	2	2	D	D	RA	RA	RM	RM	RM	D	D	1	1	1	1	1	1
3	12250	OSORIO ALEXI	S/D	D	2	3	2	2	3	D	D	2	2	2	2	2	D	D	RM	RA	RA	RA	3	D	D	2	2	2	2	2	D	D	RM	RM	RM	RM	RM	RM
4	15852	GARCÍA PAZ MARÍA DE LOS ÁNGELES	S/D	D	3	4	3	3	4	D	D	RB	RA	RB	3	RB	D	D	3	3	3	3	4	D	D	RB	RB	RB	RB	RB	D	D	2	2	2	2	2	2
5	17023	ACOSTA ORTEGA JESÚS	S/D	D	RB	RA	RB	RB	5	D	D	3	3	3	4	3	D	D	RB	RB	RB	RB	RA	D	D	3	3	3	3	3	D	D	3	3	3	3	3	3
6	17286	MARTÍNEZ MEDINA ALBERTO	S/D	D	4	5	4	4	6	D	D	RA	RB	RA	RB	4	D	D	4	4	4	4	5	D	D	4	4	4	4	4	D	D	RB	RB	RB	RB	RB	RB
7	14323	DE ANDA MORALES DANIEL	S/D	D	RM	RB	RM	5	RA	D	D	4	4	4	5	5	D	D	5	5	5	5	6	D	D	RM	RM	RA	RA	RA	D	D	4	4	4	4	4	4
8	9542	HERNÁNDEZ LÓPEZ MARÍA CLARA	S/D	D	5	6	5	6	RB	D	D	5	5	5	6	6	D	D	6	RM	RM	RM	RM	D	D	5	5	5	5	5	D	D	RC	RC	RC	RC	5	5
9	15972	CAPISTRÁN GONZÁLEZ MARTHA	LM	6	D	D	6	7	7	6	6	D	D	RC	RA	RA	RA	RA	D	D	6	6	7	6	6	D	D	6	RC	RC	RS	RS	D	D	5	5	6	
10	20962	GASTILLO GARCÍA DAVID	MJ	7	6	7	D	D	RM	RA	7	RC	6	JB	D	7	6	6	7	6	D	D	RB	RA	RA	RS	RS	D	D	6	6	6	5	5	D	D	7	
11	19686	GUERRERO CASTILLO HERLINDA	LM	8	D	D	RC	8	8	7	8	D	D	6	7	RC	RB	RB	D	D	RC	RC	RC	7	7	D	D	RS	6	7	7	7	D	D	6	6	8	
12	24235	MAYET GARDUÑO J. MANUEL	MJ	RA	RC	8	D	D	9	8	9	6	7	D	D	8	8	8	RA	RC	D	D	8	8	8	6	RD	D	D	8	RA	RA	6	6	D	D	RC	
13	10588	GID AYALA RICARDO	V/S	9	7	RM	7	RM	D	D	RM	7	8	RD	RC	D	D	7	RC	7	7	7	D	D	9	7	6	RD	RD	D	D	8	7	7	7	7	7	
14	5934	SALCIDO GAMIZ MAXIMO	DL	D	D	9	8	9	10	9	D	D	D	7	8	9	7	D	D	RD	RD	RD	RD	9	D	D	7	7	7	9	8	D	D	RD	RD	RD	RD	
15	20017	BALCAZAR MORALES SANDRA LIZBETH	MM	RB	8	D	D	10	11	RB	RA	8	9	D	9	10	RC	RC	8	D	D	8	9	RB	RB	8	D	D	8	10	RB	RB	8	D	D	8	9	
16	15081	DEBALLOS SOLÍS ELBA DIECHEL	JV	RM	9	10	9	D	D	RM	RB	9	10	8	D	D	RM	RM	9	8	8	D	D	RM	RM	9	8	8	D	D	RM	9	9	8	8	D	D	
17	9556	ROJAS VELARDE JOSÉ	S/D	D	10	RC	RD	RC	RC	D	D	RD	D	RE	RD	RD	D	D	10	9	9	9	10	D	D	10	9	9	9	RD	D	D	10	9	9	9	10	
18	23593	LANDÍN JIMÉNEZ CARLOS ANDRÉS	LM	10	D	D	RE	RD	RD	10	11	D	RD	9	10	11	9	9	D	D	RE	RE	RE	10	10	D	D	RE	RE	RE	9	10	D	D	10	10	11	
19	14310	YARGAS TOLEDO MARÍA DEL ROCÍO	MJ	RC	RD	11	D	D	12	RC	12	RE	11	D	D	12	10	10	11	10	D	D	11	RC	11	RD	RE	D	D	11	RD	11	11	10	D	D	12	
20	18095	PUENTE RAMÍREZ STOKELI MAO	V/S	11	11	12	10	11	D	D	10	10	RE	10	11	D	D	11	RD	RE	10	10	D	D	RS	RE	10	10	D	D	RM	RD	RE	RE	RE	D	D	
21	20054	ACOSTA ORTEGA JOSÉ BALTAZAR	DL	D	D	13	11	12	13	11	D	D	RE	RE	RE	11	D	D	11	11	11	12	11	D	D	11	11	11	12	10	D	D	RE	RE	RE	RE	RE	
22	25099	PEREZNEGRÓN ORTEGA ALMA HILDA	MM	RD	12	D	D	13	14	RD	RC	11	12	D	12	13	RD	RD	12	D	D	12	13	RD	RD	11	D	D	12	13	RE	RE	12	D	D	11	13	
23	22470	TRUJILLO ZEPEDA FRANCISCO JAVIER	JV	RE	RE	14	12	D	D	12	14	12	13	11	D	D	12	12	RE	RE	RF	RF	D	D	12	12	RF	RF	D	D	11	12	RE	11	11	D	D	
24	14287	MIRIELES PINAS CLAUDIA PATRICIA	S/D	D	13	15	RF	RE	RE	D	D	RF	D	12	13	RF	D	D	13	12	12	RF	RF	D	D	12	12	12	RF	RF	D	D	13	12	12	14	D	
25	22355	MARTÍNEZ PALOMINO VÍCTOR	LM	12	D	D	13	14	15	RE	RD	D	14	13	14	14	RE	RE	D	D	13	13	14	RE	RE	D	D	13	13	14	RF	RD	D	D	13	13		
26	27743	URIBE RUIZ CLAUDIA ALICIA	MJ	RF	RF	16	D	D	16	13	15	13	15	D	D	RG	13	14	14	13	D	D	RG	13	14	RG	RG	D	D	15	12	14	RF	RG	D	D		
27	21529	LANDÍN JIMÉNEZ LUIS FERNANDO	V/S	14	14	RD	14	15	D	D	16	14	RF	14	15	D	D	15	RF	RG	RG	RG	D	D	15	13	13	RG	RG	D	D	15	14	13	RG	RG	D	
28	11131	BRINGAS MALDONADO MARIO ELIAS	S/D	D	RG	RE	15	16	17	D	D	RG	D	RG	RF	RH	D	D	15	14	14	14	15	D	D	14	14	14	RG	D	D	15	14	14	14	RG	D	
29	12813	LARIOS SAavedra JORGE LUIS	LM	15	D	D	16	17	18	RF	RE	D	16	15	16	15	RF	RF	D	D	15	15	16	RF	RF	D	D	15	15	16	RG	RF	D	D	15	16		
30	19114	MORALES SÁNCHEZ JUAN	MJ	RG	15	17	D	D	19	RG	RF	15	RG	D	D	16	RG	RG	15	15	D	D	17	RG	RG	15	15	D	D	17	RH	RG	16	15	D	D		
31	15337	ARIOS RÍOS LETICIA	V/S	16	16	RF	RG	RF	D	D	17	RH	RG	16	17	D	D	16	17	16	16	16	D	D	16	16	16	16	16	D	D	16	RG	RH	RH	RH	D	
32	17566	HURTADO NAVIDAD JUAN FERNANDO	DL	D	D	18	17	18	RF	14	D	D	17	17	RG	RI	14	D	D	17	17	17	RH	14	D	D	RH	17	RH	13	D	D	18	18	RI	18		
33	26924	PEÑA CERDA MANUEL	MM	17	17	D	D	19	20	15	18	16	D	D	RH	17	15	17	18	D	D	RH	RI	RH	RH	RH	D	D	17	RI	14	17	17	D	D	16	RH	

HORARIOS DE CONDUCTORES			
PRIMER TURNO			

POSICIÓN	LUNES-VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
----------	---------------	--------	---------

RA (CC)	04:35 - 12:05	05:20 - 12:50	06:20 - 13:50
RB (CC)	04:35 - 12:05	05:20 - 12:50	06:20 - 13:50
RC	04:35 - 12:05	05:20 - 12:50	06:20 - 13:50
RD	04:35 - 12:05	05:20 - 12:50	06:20 - 13:50
RE	04:35 - 12:05	05:20 - 12:50	06:20 - 13:50
RF	05:00 - 12:30	05:30 - 13:00	07:00 - 14:30
RG	05:31 - 13:01	05:30 - 13:00	07:00 - 14:30
RH	05:50 - 13:20	06:00 - 13:30	07:30 - 15:00
RI	06:00 - 13:30	07:05 - 14:35	08:00 - 15:30
RJ	07:30 - 15:00	07:30 - 15:00	08:00 - 15:30
RK	07:55 - 15:25	07:30 - 15:00	08:00 - 15:30
RM	04:35 - 12:05	05:20 - 12:50	06:20 - 13:50

HORARIO DE DESCANSO DE LOS RESERVAS RA Y RB			
PRIMER TURNO			

RESERVA	LABORABLE	SÁBADO	DOMINGO
RA (CC)	09:00 - 09:40	09:30 - 10:10	09:30 - 10:10
RB (CC)	09:45 - 10:25	10:15 - 10:55	10:15 - 10:55

HORARIO DE RELEVO PARA CAMBIOS DE CABINA			
2o. al 1o.	11:30	12:10	12:30
3o. al 2o.	18:00	18:15	18:15

HORARIOS DE CONDUCTORES			
SEGUNDO TURNO			

POSICIÓN	LUNES-VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
----------	---------------	--------	---------

RA (CC)	11:00 - 18:30	12:00 - 19:30	12:00 - 19:30
RB (CC)	11:00 - 18:30	12:00 - 19:30	12:00 - 19:30
RC	11:00 - 18:30	12:00 - 19:30	12:00 - 19:30
RD	11:00 - 18:30	12:20 - 19:50	12:00 - 19:30
RE	11:00 - 18:30	12:20 - 19:50	13:20 - 20:50
RF	12:20 - 19:50	12:50 - 20:20	14:00 - 21:30
RG	13:00 - 20:30	13:00 - 20:30	14:00 - 21:30
RH	14:30 - 22:00	14:18 - 21:48	14:00 - 21:30
RI	14:30 - 22:00	14:40 - 22:10	15:00 - 22:30
RJ	15:00 - 22:30	15:35 - 22:35	15:00 - 22:30
RK	15:17 - 22:37	-	15:00 - 22:30**
RM	11:00 - 18:30	12:00 - 19:30	12:00 - 19:30

HORARIO DE DESCANSO DE LOS RESERVAS RA Y RB			
SEGUNDO TURNO			

RESERVA	LABORABLE	SÁBADO	DOMINGO
RA (CC)	14:20 - 15:00	15:40 - 16:20	15:40 - 16:20
RB (CC)	15:05 - 15:45	16:25 - 15:05	16:25 - 15:05

HORARIO DE RELEVO PARA CAMBIOS DE CABINA			
2o. al 1o.	11:30	12:10	12:30
3o. al 2o.	18:00	18:15	18:15

HORARIOS DE CONDUCTORES			
TERCER TURNO			

POSICIÓN	LUNES-VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
----------	---------------	--------	---------

RA (CC)	17:45 - F.S	17:45 - F.S	17:45 - F.S
RB (CC)	17:45 - F.S	17:45 - F.S	17:45 - F.S
RC	16:00 - 23:00	16:09 - 23:09	16:19 - 23:19
RD	17:00 - 00:00	16:50 - 23:50	17:00 - 00:00
RE	14:45 - F.S	17:00 - 00:00	17:23 - 00:23
RF	14:45 - F.S	17:45 - F.S	17:45 - F.S
RG	14:45 - F.S	17:45 - F.S	17:45 - F.S
RH	-	-	17:45 - F.S
RI			
RJ			
RK			
RM	17:00 - 00:00		17:00 - 00:00

HORARIO DE DESCANSO DE LOS RESERVAS RA Y RB			
TERCER TURNO			

RESERVA	LABORABLE	SÁBADO	DOMINGO
RA (CC)	20:30 - 21:10	20:30 - 21:10	20:30 - 21:10
RB (CC)	21:15 - 21:55	21:15 - 21:55	21:15 - 21:55

HORARIO DE RELEVO PARA CAMBIOS DE CABINA			
2o. al 1o.	11:30	12:10	12:30
3o. al 2o.	18:00	18:15	18:15

NOTA** LOS RESERVAS RA Y RB DE DÍA LABORABLE O SÁBADO QUE TRABAJA EN DÍA FESTIVO, DEBERÁN LABORAR CON EL HORARIO DE DÍA DOMINGO

1. EL CONDUCTOR QUE REALICE LA FUNCIÓN DE RESERVA DEBERÁ CUBRIR CUALQUIER POSICIÓN LABORAL DE SU CATEGORÍA QUE POR ALGUNA CAUSA NO SE PRESENTE A TRABAJAR
2. LOS RESERVAS RA Y RB CUBRIRÁN LOS CAMBIOS DE CABINA, EL RESERVA RC CUBRIRÁ LAS MANIOBRAS EN TERMINAL Y LÍNEA. CUANDO NO EXISTAN RESERVAS DISPONIBLES DIFERENTES A RA, RB Y RC ESTOS REALIZARÁN LA PRIMERA VUELTA DE CUALQUIER SERVICIO.
3. EL CONDUCTOR TITULAR DE UN SERVICIO DEBERÁ PERMANECER DISPONIBLE COMO RESERVA CUANDO SU TREN NO SE ENCUENTRE EN CIRCULACIÓN.

HOJAS DE SERVICIOS

Es importante que los Conductores respeten y cumplan lo estipulado en las hojas de servicio; lo anterior obedece a las necesidades de realizar debidamente las verificaciones, estado y preparación del material rodante, anotaciones de inicio en el reporte diario, etc., en esta forma se pueden detectar posibles averías o anomalías y así brindar a los usuarios un servicio mas seguro y eficiente.

El Conductor debe reportar su entrada al turno correspondiente, de acuerdo al Rolamiento de trabajo, con el Inspector Jefe de Estación Jefe de Estación Titular, ya sea del puesto de maniobras o de la terminal.

EJEMPLO: SERVICIO NO. 4 TERMINAL CONSTITUCIÓN DE 1917 LÍNEA 8 D. L.

en 04:50 T 05:00 PTS 05:30 02 07:44 Cn/Cn 08:24 R 08:27 21 11:51 Cn
R12:20

El titular de este servicio interpreta que debe presentarse en la Terminal Constitución de 1917 a las 04:50 con tolerancia "T" 05:00 momento en el prepara el material "PT" y sale a circular "S" a las 05:30 con el tren número "02" a este tren lo conduce hasta las 07:44 en que lo deja en la terminal Constitución de 1917 "Cn" para disfrutar su descanso "/" en la misma terminal "Cn" y se presenta a las 08:24 en dicha terminal y permanece de "R" hasta las 08:27 en que toma el tren 21 en la terminal Constitución de 1917 "Cn" el cual conduce hasta las 11:51 dejándolo en la terminal Constitución de 1917 "Cn" quedando como Reserva "R" hasta las 12:20 que es su hora de salida.

Los datos anteriores se interpretan de manera análoga a los ya descritos, sin embargo, para complementar la información diremos que:

- Las horas se marcan en hora y minutos, separados por dos puntos
- La letra T, significa la tolerancia para la hora de entrada
- Las letras PT, significan preparación de tren o material
- La letra S, se usa para indicar la salida de circulación de un tren
- La línea diagonal /, señala la hora y el lugar de descanso
- La letra G, indica que el tren que se deja, efectúa garaje y el Conductor titular debe llevarlo a la posición correspondiente, indicada por el Inspector Jefe de Estación Jefe de Estación, respectivo (terminal y/o maniobras)
- Dos líneas diagonales //, señalan el traslado de una terminal a la terminal opuesta
- Tres líneas diagonales /// señalan el traslado de una terminal a la terminal opuesta y hora y lugar de descanso.

En ciertos servicios, el tiempo de descanso o la entrega de tren se realizan en la terminal opuesta.

A pesar de que estos horarios son muy rígidos tienen que ser alterados cuando se presentan perturbaciones de importancia en la circulación de los trenes. En dichos casos, el Conductor cooperará con los Inspectores Jefes de Estación, a fin de prestar el mejor servicio posible durante estos periodos.

Cuando un Conductor salga después de su hora normal de salida, debido a perturbaciones en la Línea, tiene derecho a que se le retribuya el tiempo extra correspondiente; para esto deberá verificar que el Inspector Jefe de Estación

Jefe de Estación de terminal asiente en los informes correspondientes el horario real de salida. Esto es con el fin de que la Jefatura de Línea cuente con los elementos necesarios para efectuar dichos trámites.

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
SUBGERENCIA DE LÍNEAS 7, 8, y 9
COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE LÍNEA 8

HOJA DE SERVICIO			
TERMINAL CONSTITUCIÓN DE 1917			
SERVICIOS DE : DÍAS LABORABLES CLAVE: L8 DL 336 02 99 NÚMERO DE TRENES: 24 NÚMERO DE VUELTAS 336			
DESCRIPCIÓN DÍAS LABORABLES			
No. SERV	PRIMER TURNO		
1	Cn 04:20 T 04:30 PTS 05:00 22 08:30 Cn/Cn 09:10 09:15 12 11:32 Cn R 11:50		
2	Cn 04:30 T 04:40 PTS 05:10 27 08:41 Cn/Cn 09:21 15 11:36 Cn R 12:00		
3	Cn 04:40 T 04:50 PTS 05:20 30 08:47 Cn/Cn 09:27 R 09:29 18 11:43 Cn R 12:10		
4	Cn 04:50 T 05:00 PTS 05:30 02 07:44 Cn/Cn 08:24 R 08:27 21 11:51 Cn R 12:20		
5	Cn 05:05 T 05:15 PTS 05:45 10 08:01 Cn/Cn 08:41 27 10:58 Cn R 11:06 01 12:13 Cn R 12:35		
6	Cn 05:08 T 05:18 PTS 05:48 10 09:12 Cn R 09:23 16 10:32 Cn/Cn 11:12 R 11:21 09 12:28 Cn R 12:38		
7	Cn 05:11 T 05:21 PTS 05:51 12 09:15 Cn/Cn 09:55 R 9:58 01 11:06 Cn R 12:41		
8	Cn 05:17 T 05:27 PTS 05:57 10 09:21 Cn R 09:32 20 10:40 Cn/Cn 11:20 R 11:25 10 12:32 Cn R 12:47		
9	Cn 05:19 T 05:29 PTS 05:59 12 09:23 Cn/Cn 10:03 R 10:06 05 11:13 Cn R 12:49		
10	Cn 05:25 T 05:35 PTS 06:05 18 09:29 Cn/Cn 10:09 R 10:13 09 11:21 Cn R 11:32 12 12:40 Cn R 12:55		
11	Cn 05:28 T 05:38 PTS 06:08 20 09:32 Cn/Cn 10:12 R 10:32 16 11:40 Cn R 11:43 18 12:51 Cn R 12:58		
12	Cn 05:32 T 05:42 PTS 06:11 21 08:27 Cn/Cn 9:07 R 09:12 11 11:28 Cn R 11:55 22 13:02 Cn		
13	Cn 05:40 T 05:50 PTS 06:16 24 08:32 Cn R 08:47 30 10:28 Ga/Ga 11:08 R 11:28 26 13:10 Cn		
14	Cn 05:47 T 05:57 PTS 06:19 25 08:35 Cn/Cn 09:15 R 09:18 13 10:54 GCn R 12:10 30 13:17 Cn		
15	Cn 05:51 T 06:01 PTS 06:22 26 07:30 Cn/Cn 08:10 R 08:32 24 11:16 GCn R 12:13 01 13:21 Cn		
16	Cn 06:06 T 06:16 PTS 06:28 29 10:49 Gga/Ga 11:29 R 11:32 27 12:06 Cn R 12:28 09 13:36 Cn		
17	Cn 06:35 T 06:45 09 10:13 Cn/Cn 10:53 R 11:13 05 13:28 Cn R 14:05		
18	Cn 07:17 T 07:27 R 08:01 10 11:25 Cn/Cn 12:05 R 12:32 10 14:47 Cn		
19	Cn 07:28 T 07:38 R 07:44 02 10:25 GCn/Cn 11:05 R 11:36 15 14:58 Cn		
20	Cn 07:43 T 07:53 R 07:56 07 10:40 GCn/Cn 11:20 R 11:51 21 15:13 Cn		
21	Cn 07:51 T 08:01 R 08:30 22 10:47 Cn/Cn 11:27 R 11:58 25 15:21 Cn		
No. SERV	SEGUNDO TURNO		
22	Cn 12:21 T 12:30 R 12:36 11 15:57 Cn/Cn 16:37 R 16:43 01 18:59 Cn R 19:51		
23	Cn 12:25 T 12:35 R 12:40 12 14:55 Cn R 15:25 26 17:39 Cn/Cn 18:19 R 18:25 16 19:33 Cn R 19:55		
24	Cn 12:36 T 12:46 R 12:51 18 15:06 Cn/Cn 15:46 PTS 16:03 14 19:27 Cn R 20:06		
25	Cn 12:47 T 12:57 R 13:02 22 15:17 Cn/Cn 15:57 PTS 16:14 19 19:38 Cn R 20:17		
26	Cn 12:55 T 13:05 R 13:10 26 15:25 Cn/Cn 16:05 PTS 16:26 23 19:50 Cn R 20:35		
27	Cn 13:02 T 13:12 R 13:17 30 16:40 Cn R 17:00 09 18:08 Cn/Cn 18:48 R 19:24 12 20:32 Cn		
28	Cn 13:05 T 13:15 R 13:21 01 16:43 Cn/Cn 17:23 R 18:08 09 19:16 Cn R 19:27 14 20:35 Cn		

UNIDAD 4

INFORME DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONDUCTORES

4. INFORME DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONDUCTORES

La elaboración del reporte de actividades del Conductor es muy importante, ya que constituye una fuente de información del estado de los trenes y de las instalaciones en general así como de los estudios tendientes a conocer el desempeño del personal. El informe de actividades es además, en un momento dado, el comprobante de la asistencia del Conductor.

Para que el reporte cumpla las funciones descritas, es importante llenarlo en forma completa y correcta y depositarlo diariamente en el buzón correspondiente al finalizar el turno.

Dependiendo de la actividad a realizar por el Conductor, será el formato del informe de actividades a elaborar.

Estos reportes pueden ser utilizados por él Conductor titular, el cambio de cabina, él reserva y el de maniobras o material rodante.

El Inspector Jefe de Estación que haya registrado la asistencia, entrada y salida del turno, es quien debe firmar el reporte. Dicho reporte adquiere validez si esta completamente llenado con los datos requeridos y con la firma y número del expediente del Conductor.

4.1 REPORTE DE ACTIVIDADES DEL CONDUCTOR ADSCRITO A LA LÍNEA 7 (TITULAR O RESERVA)

Reporte único para todas las actividades del Conductor. En principio, en la parte anversa de los reportes deben ser anotados los datos generales del Conductor, como son: nombre, terminal de adscripción, turno, número de rol, número de servicio, día de la semana, día del mes, mes y año, reserva, titular o cambio de cabina.

El reporte esta compuesto por doce espacios correspondientes cada uno a la carrera (V1 o V2), en los cuales se anotan los datos relacionados al tren como son: número del tren, motriz, (en la que lleva la conducción), hora de salida de la terminal por V1 ó V2, modo de conducción, retraso en línea, observaciones.

En caso del que el PCC, informe sobre personal en vías, el Conductor debe indicarlo en el espacio para observaciones.

La correcta elaboración de este reporte, así como el que esté debidamente firmando, tanto como por el Conductor que lo elaboró, como por los Inspectores Jefes de Estación que registraron su entrada y salida, le dará validez a este documento, el cual además de ser un comprobante de la asistencia del trabajador, servirá para deslindar responsabilidades en caso de incidentes.

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
GERENCIA DE LÍNEAS 7, 8, 9 Y A
SUBGERENCIA DE LÍNEAS DE 7, 8 Y 9
COORDINACIÓN TRANSPORTACIÓN DE LÍNEAS 7 Y 9
JEFATURA DE LÍNEA 7

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONDUCTOR DE LÍNEA 7

EL ROSARIO		B. MUERTO	
TITULAR	CAMBIO DE CABINA	RESERVA	
FECHA:			

NOMBRE	NO. DE ROL	SERVICIO	TURNO: 1 2 3
--------	------------	----------	--------------

HORA DE SALIDA		VIA UNO	HORA DE SALIDA		VIA DOS
TREN NO.	MOTRIZ	MODO DE CONDUCCION P.A. C.M.C.	TREN N°	MOTRIZ	MODO DE CONDUCCION P.A. C.M.C.
RETRASO EN LINEA A:		MINUTOS	RETRASO EN LINEA A:		MINUTOS
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:		

HORA DE SALIDA		VIA UNO	HORA DE SALIDA		VIA DOS
TREN NO.	MOTRIZ	MODO DE CONDUCCION P.A. C.M.C.	TREN N°	MOTRIZ	MODO DE CONDUCCION P.A. C.M.C.
RETRASO EN LINEA A:		MINUTOS	RETRASO EN LINEA A:		MINUTOS
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:		

HORA DE SALIDA		VIA UNO	HORA DE SALIDA		VIA DOS
TREN NO.	MOTRIZ	MODO DE CONDUCCION P.A. C.M.C.	TREN N°	MOTRIZ	MODO DE CONDUCCION P.A. C.M.C.
RETRASO EN LINEA A:		MINUTOS	RETRASO EN LINEA A:		MINUTOS
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:		

HORA DE SALIDA		VIA UNO	HORA DE SALIDA		VIA DOS
TREN NO.	MOTRIZ	MODO DE CONDUCCION P.A. C.M.C.	TREN N°	MOTRIZ	MODO DE CONDUCCION P.A. C.M.C.
RETRASO EN LINEA A:		MINUTOS	RETRASO EN LINEA A:		MINUTOS
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:		

HORA DE SALIDA		VIA UNO	HORA DE SALIDA		VIA DOS
TREN NO.	MOTRIZ	MODO DE CONDUCCION P.A. C.M.C.	TREN N°	MOTRIZ	MODO DE CONDUCCION P.A. C.M.C.
RETRASO EN LINEA A:		MINUTOS	RETRASO EN LINEA A:		MINUTOS
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:		

HORA DE SALIDA		VIA UNO	HORA DE SALIDA		VIA DOS
TREN NO.	MOTRIZ	MODO DE CONDUCCION P.A. C.M.C.	TREN N°	MOTRIZ	MODO DE CONDUCCION P.A. C.M.C.
RETRASO EN LINEA A:		MINUTOS	RETRASO EN LINEA A:		MINUTOS
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:		

INSPECTOR NOMBRE Y FIRMA (ENTRADA)	INSPECTOR NOMBRE Y FIRMA (ENTRADA)
------------------------------------	------------------------------------

4.2 REPORTE DE ACTIVIDADES DEL CONDUCTOR TITULAR ADSCRITO A LA LÍNEA 8

En principio, en la parte anversa de los reportes deben ser anotados los datos generales del Conductor, como son: nombre, terminal de adscripción, turno, número de rol, número de servicio, día de la semana, día del mes y año.

El reporte está compuesto por diez espacios correspondientes cada uno a la carrera V1 ó V2, en lo cuales se anotan los datos relacionados al tren como son: número de tren, motriz (en la que lleva la conducción) la hora de salida de la terminal, la hora de llegada a la terminal opuesta los datos de salida de la terminal, la hora de llegada a la terminal opuesta, los datos relacionados al kilometraje inicial y final de la carrera el nombre del Conductor que recibe, accesorios de cabina, sellado de conmutadores, interfono a usuarios, el estado de los extintores (agua ligera, y polvo químico) y puertas de la cabina.

En caso de que el PCC informe sobre personal autorizado en vías, se debe indicar en el espacio de observaciones.

En la parte izquierda del reporte, están indicados los principales voiceos que se proporcionan a los usuarios.

Así mismo al reverso del informe, aparecen algunos espacios de cada carrera del tren, con los datos ya indicados.

La correcta elaboración de este reporte, así como el que esté debidamente firmado, por el Conductor que lo elaboró y por los Inspectores Jefes de Estación que registraron su entrada y salida, le dará validez a este documento, el cual además de ser un comprobante de la asistencia del trabajador, servirá para deslindar responsabilidades en caso de incidentes.

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE TRANSPORTES

COORDINACIÓN DE TRANSPORTES LINEAS: 8
LINEA: 8

INFORME DE ACTIVIDAD DEL CONDUCTOR			
NOMBRE			
TERMINAL	TURNO	Nº DE ROL	SERVICIO
DIA DE LA SEMANA:	DIA	MES	AÑO
D L M J V S			

RECORDATORIO DE VOCEOS PRINCIPALES:

TREN AL ARRIBAR A UNA TERMINAL

SU ATENCIÓN POR FAVOR, ESTAMOS ARRIBANDO A LA TERMINAL
FIN DE NUESTRO RECORRIDO SUPPLICAMOS DESCENDER A LA MAYOR
BREVEDAD POSIBLE YA QUE ESTE TREN REALIZARA CAMBIOS DE VIA
(SALIDA DE CIRCULACIÓN) Y NINGUNA PERSONA PODRA PERMANECER
A BORDO

TREN AL ARRIBAR A UNA ESTACIÓN DE CORRESPONDENCIA

SU ATENCIÓN POR FAVOR, ESTAMOS ARRIBANDO A LA ESTACIÓN
CORRESPONDENCIA CON LINEA LAS PERSONAS QUE SE DIRIJAN
CON DIRECCIÓN DEBEN DESCENDER EN ESTA ESTACIÓN

TREN DETENIDO EN ESTACIÓN O INTERESTACIÓN CON AVISO DEL P.C.C.

SU ATENCIÓN POR FAVOR, SE LES COMUNICA QUE DEBIDO A UNA
PERTURBACIÓN EN LA LINEA, PERMANECEREMOS ESTACIONADOS
APROXIMADAMENTE MINUTOS

EXPEDIENTE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR QUE RECIBE ASISTENCIA

HORA:

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR QUE OTORGA SALIDA

CARRERA	TREN	MOTRIZ
1	TERMINAL DE	TERMINAL DE
SALIDA	LLEGADA	LLEGADA
HORA	HORA	HORA
KMS INICIALES	KMS FINALES	KMS FINALES
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		
MARCAR ACCESORIOS FALTANTES	PALETA	LLAVE
MARCAR SELLOS FALTANTES	TELOCL	KNR
INTERFON A USUARIOS	EXTINTORES P. QUIMICOS	SF
PUERTAS DE LA CABINA	DERECHERCOMUNICACIÓN	IZQUIERDA
SF	Nº	SF
AVERIAS E INCIDENTES PRESENTADOS EN LA CARRERA: NÚMERO:		

PERSONAL AUTORIZADO EN VIAS, CARRERA(S):

EN LA (S) INTERESTACIÓN (ES):

CARRERA	TREN	MOTRIZ
2	TERMINAL DE	TERMINAL DE
SALIDA	LLEGADA	LLEGADA
HORA	HORA	HORA
KMS INICIALES	KMS FINALES	KMS FINALES
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		
MARCAR ACCESORIOS FALTANTES	PALETA	LLAVE
MARCAR SELLOS FALTANTES	TELOCL	KNR
INTERFON A USUARIOS	EXTINTORES P. QUIMICOS	SF
PUERTAS DE LA CABINA	DERECHERCOMUNICACIÓN	IZQUIERDA
SF	Nº	SF
AVERIAS E INCIDENTES PRESENTADOS EN LA CARRERA: NÚMERO:		

EN LA (S) INTERESTACIÓN (ES):

CARRERA	TREN	MOTRIZ
5		
TERMINAL DE	TERMINAL DE	TERMINAL DE
SALIDA	LLEGADA	LLEGADA
HORA	HORA	HORA
KMS INICIALES	KMS FINALES	KMS FINALES
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		
MARCAR ACCESORIOS FALTANTE	PALETA CUÑA	LLAVE REPLEGADOR
MARCAR SELLOS FALTANTES	KCL	KNR
	KCL	KAD
INTERFON A USUARIOS	EXTINTORES P. QUIMICOS	SF
SF	A. LIGE	SF
PUERTAS DE LA CABINA	INTERCOMUNICACIÓN	IZQUIERDA
SF	SF	SF

CARRERA	TREN	MOTRIZ
7		
TERMINAL DE	TERMINAL DE	TERMINAL DE
SALIDA	LLEGADA	LLEGADA
HORA	HORA	HORA
KMS INICIALES	KMS FINALES	KMS FINALES
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		
MARCAR ACCESORIOS FALTANTES	PALETA CUÑA	LLAVE REPLEGADOR
MARCAR SELLOS FALTANTES	KCL	KNF
	KCL	KAD
INTERFON A USUARIOS	EXTINTORES P. QUIMICOS	SF
NF	A. LIG	SF
PUERTAS DE LA CABINA	DEF INTERCOMUNICACIÓN	IZQUIERDA
NF	SF	NF

CARRERA	TREN	MOTRIZ
9		
TERMINAL DE	TERMINAL DE	TERMINAL DE
SALIDA	LLEGADA	LLEGADA
HORA	HORA	HORA
KMS INICIALES	KMS FINALES	KMS FINALES
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		
MARCAR ACCESORIOS FALTANTES	PALETA CUÑA	LLAVE REPLEGADOR
MARCAR SELLOS FALTANTES	KCL	KNR
	KCL	KAD
INTERFON A USUARIOS	EXTINTORES P. QUIMICOS	SF
NF	SF	SF
PUERTAS DE LA CABINA	DEF INTERCOMUNICACIÓN	IZQUIERDA
NF	SF	NF

CARRERA	TREN	MOTRIZ
9		
TERMINAL DE	TERMINAL DE	TERMINAL DE
SALIDA	LLEGADA	LLEGADA
HORA	HORA	HORA
KMS INICIALES	KMS FINALES	KMS FINALES
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		
MARCAR ACCESORIOS FALTANTES	PALETA CUÑA	LLAVE REPLEGADOR
MARCAR SELLOS FALTANTES	KCL	KNR
	KCL	KAD
INTERFON A USUARIOS	EXTINTORES P. QUIMICOS	SF
NF	SF	SF
PUERTAS DE LA CABINA	DEF INTERCOMUNICACIÓN	IZQUIERDA
NF	SF	NF

CARRERA	TREN	MOTRIZ
6		
TERMINAL DE SALIDA	TERMINAL DE LLEGADA	
HORA	HORA	
KMS INICIALES	KMS FINALES	
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		
MARCAR ACCESORIOS FALTANTE	PALETA CUÑA	LLAVE REPLEGADOR
MARCAR SELLOS FALTANTES	KCL KNR	KAD
IDO		
INTERFON A USUARIOS	EXTINTORES P. QUIMICOS	SF
SF	A. LIGE	SF
PUERTAS DE LA CABINA	D INTERCOMUNICACIÓN	IZQUIERDA
SF	NF	NF

CARRERA	TREN	MOTRIZ
8		
TERMINAL DE SALIDA	TERMINAL DE LLEGADA	
HORA	HORA	
KMS INICIALES	KMS FINALES	
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		
MARCAR ACCESORIOS FALTANTES	PALETA CUÑA	LLAVE REPLEGADOR
MARCAR SELLOS FALTANTES	KCL KNF	KAD
IDO		
INTERFON A USUARIOS	EXTINTORES P. QUIMICOS	SF
NF	SF	SF
PUERTAS DE LA CABINA	DEF INTERCOMUNICACIÓN	IZQUIERDA
SF	SF	NF

CARRERA	TREN	MOTRIZ
10		
TERMINAL DE SALIDA	TERMINAL DE LLEGADA	
HORA	HORA	
KMS INICIALES	KMS FINALES	
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		
MARCAR ACCESORIOS FALTANTES	PALETA CUÑA	LLAVE REPLEGADOR
MARCAR SELLOS FALTANTES	KCL KNR	KAD
IDO		
INTERFON A USUARIOS	EXTINTORES P. QUIMICOS	SF
NF	SF	SF
PUERTAS DE LA CABINA	DE INTERCOMUNICACIÓN	IZQUIERDA
SF	SF	NF

EN LA (S) INTERESTACION (ES) :

PERSONAL AUTORIZADO EN VIAS, CARRERA (S):

VERBIAS E INCIDENTES PRESENTADOS EN LA CARRERA NUMERO:

4.3 INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONDUCTOR RESERVA RA, RB, RC, RM, ETC.

En la parte anversa de los reportes deben ser anotados los datos del Conductor tales como: nombre, terminal de adscripción, turno, número de rol, día de la semana, día del mes, y año y si es RA, RB etc.

El reporte está compuesto por 5 espacios correspondientes cada uno a la carrera (V1 ó V2), en los cuales se anotan los datos relacionados al tren, como son: número del tren, motriz (en la que lleva la conducción) la hora de salida de la terminal opuesta, los datos relacionados al kilometraje inicial y final de la carrera, el nombre del Conductor que entrega el nombre del Conductor que recibe, accesorios de cabina, sellado de conmutadores, interfono a usuarios, el estado de los extintores, (agua ligera y polvo químico) y puertas de la cabina.

Al reverso el reporte está compuesto por 2 cuadros, el primero consta de 5 espacios y está relacionado con las maniobras que se realizan en vías secundarias (garaje y talleres) y contiene las actividades que desempeña como:

- No. de tren
- No. de motrices
- Hora (la que aborda el tren)
- Nombre del Conductor titular
- Itinerario a recorrer

El segundo cuadro esta compuesto por 19 espacios numerados relacionados con la actividad que desempeña.

- No. del tren
- No. de motrices
- Hora (la que aborda el tren)
- Nombre del Conductor titular
- Modo de conducción utilizado
- FU
- Estado de puertas de cabina
- Estado de extintores
- Estado de Interfono
- Otras fallas
- Observaciones generales
- En la parte inferior se enlistan las claves de equipos y conmutadores.

Como todos los informes deben tener el número de expediente y firma del Conductor, así como los nombres y firmas de los inspectores que registraron la entrada y salida para validez al mismo.

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
GERENCIA DE LÍNEAS 7, 8, 9 Y A
SUBGERENCIA DE LÍNEAS 7, 8 Y 9
COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN LÍNEA 8
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONDUCTOR RESERVA

NOMBRE				
TERMINAL	TURNO	INICIAL	SERVICIO	
DÍA DE LA SEMANA D L M M J V S D		DÍA	MES	AÑO
"SEGURIDAD Y SERVICIO"				

EXPEDIENTE Y FORMA DEL CONDUCTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR QUE RECIBE LA ASISTENCIA
HORA:

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR QUE RECIBE LA SALIDA
HORA:

CARRERA	TREN	MOTRIZ
TERMINAL DE SALIDA	TERMINAL DE SALIDA	
HORA	HORA	
KMS. INICIALES	KMS. FINALES	
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		
MARCAR ACCESORIOS	PALETA	LLAVE
FALTANTES	CUÑA	REFLEGADOR
MARCAR SELLOS	TELOC	KCL KNR KAD
FALTANTES	IDO	IST
INTERFONA USUARIOS	EXTERIORES	SF NF
	P. QUÍMICO	SF NF
	A. LIGERA	SF NF
PUERTAS DE LA CABINA	DERECHA	INTERCOMUNICACIÓN IZQUIERDA
	SF NF	SF NF

AVERÍAS E INCIDENTES PRESENTADOS EN LA CARRERA No:

CARRERA	TREN	MOTRIZ
TERMINAL DE SALIDA	TERMINAL DE SALIDA	
HORA	HORA	
KMS. INICIALES	KMS. FINALES	
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		
MARCAR ACCESORIOS	PALETA	LLAVE
FALTANTES	CUÑA	REFLEGADOR
MARCAR SELLOS	TELOC	KCL KNR KAD
FALTANTES	IDO	IST
INTERFONA USUARIOS	EXTERIORES	SF NF
	P. QUÍMICO	SF NF
	A. LIGERA	SF NF
PUERTAS DE LA CABINA	DERECHA	INTERCOMUNICACIÓN IZQUIERDA
	SF NF	SF NF

AVERÍAS E INCIDENTES PRESENTADOS EN LA CARRERA No:

CARRERA	TREN	MOTRIZ
TERMINAL DE SALIDA	TERMINAL DE SALIDA	
HORA	HORA	
KMS. INICIALES	KMS. FINALES	
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		
MARCAR ACCESORIOS	PALETA	LLAVE
FALTANTES	CUÑA	REFLEGADOR
MARCAR SELLOS	TELOC	KCL KNR KAD
FALTANTES	IDO	IST
INTERFONA USUARIOS	EXTERIORES	SF NF
	P. QUÍMICO	SF NF
	A. LIGERA	SF NF
PUERTAS DE LA CABINA	DERECHA	INTERCOMUNICACIÓN IZQUIERDA
	SF NF	SF NF

AVERÍAS E INCIDENTES PRESENTADOS EN LA CARRERA No:

CARRERA	TREN	MOTRIZ
TERMINAL DE SALIDA	TERMINAL DE SALIDA	
HORA	HORA	
KMS. INICIALES	KMS. FINALES	
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		
MARCAR ACCESORIOS	PALETA	LLAVE
FALTANTES	CUÑA	REFLEGADOR
MARCAR SELLOS	TELOC	KCL KNR KAD
FALTANTES	IDO	IST
INTERFONA USUARIOS	EXTERIORES	SF NF
	P. QUÍMICO	SF NF
	A. LIGERA	SF NF
PUERTAS DE LA CABINA	DERECHA	INTERCOMUNICACIÓN IZQUIERDA
	SF NF	SF NF

AVERÍAS E INCIDENTES PRESENTADOS EN LA CARRERA No:

CARRERA	TREN	MOTRIZ
TERMINAL DE SALIDA	TERMINAL DE SALIDA	
HORA	HORA	
KMS. INICIALES	KMS. FINALES	
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		
MARCAR ACCESORIOS	PALETA	LLAVE
FALTANTES	CUÑA	REFLEGADOR
MARCAR SELLOS	TELOC	KCL KNR KAD
FALTANTES	IDO	IST
INTERFONA USUARIOS	EXTERIORES	SF NF
	P. QUÍMICO	SF NF
	A. LIGERA	SF NF
PUERTAS DE LA CABINA	DERECHA	INTERCOMUNICACIÓN IZQUIERDA
	SF NF	SF NF

AVERÍAS E INCIDENTES PRESENTADOS EN LA CARRERA No:

RECORDATORIO DE VOCEOS PRINCIPALES:

TREN AL ARRIBAR A UNA TERMINAL

SU ATENCIÓN POR FAVOR, ESTAMOS ARRIBANDO A LA TERMINAL _____ FIN DE NUESTRO
RECORRIDO SUPPLICAMOS DESCENDER A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE YA QUE EL TREN REALIZARA
CAMBIO DE VÍA (O SALDRA DE CIRCULACIÓN) Y NINGUNA PERSONA PODRA PERMANECER A BORDO
POR SU ATENCIÓN GRACIAS.

TREN AL ARRIBAR A UNA ESTACIÓN DE CORRESPONDENCIA

SU ATENCIÓN POR FAVOR, ESTAMOS ARRIBANDO A LA ESTACIÓN _____ CORRESPONDENCIA CON
LÍNEA ____ CON DIRECCIÓN A _____ LAS PERSONAS QUE VAYAN A DESCENDER EN ESTA
ESTACIÓN FAVOR DE ACERCARSE A LAS PUERTAS

POR SU ATENCIÓN GRACIAS

TREN DETENIDO EN ESTACIÓN O INTERESTACIÓN CON AVISO DEL PCC

SU ATENCIÓN POR FAVOR, SE LES COMUNICA QUE DEBIDO A UNA PERTURBACIÓN EN LA LÍNEA,
PERMANECEREMOS ESTACIONADOS APROXIMADAMENTE, _____ MINUTOS

POR SU COMPRENSIÓN GRACIAS

MANIOBRAS EN VÍAS SECUNDARIAS

Nº DE TREN	MOTRIZ	HORA	CONDUCTOR TITULAR	ITINERARIO A RECORRER	Nº DE TELOC	Nº DE TREN	MOTRIZ	HORA	CONDUCTOR TITULAR	ITINERARIO A RECORRER	Nº DE TELOC

CAMBIO DE CABINA

No PROG	No DE TREN	MOTRIZ	HORA	CONDUCTOR TITULAR	MODO DE CONDUCCIÓN UTILIZADO				PU	PUERTAS DE CABINA				EXTINTORES				MICROFONO DEL INTERCOMUNICACIONE	TELÉFONO ALTA FRECUENCIA		OTROS FALTANTES O FALLAS	OBSERVACIONES GENERALES					
					PA		CMC			MAV 35		MAV 15		DER	CEN	QZQ	A LIG		P QUI	CS			EN	CS	EN	F	NF

CLAVES

NO= NO CIERRA, FC= SIN CHAPA, EN= NO EXISTE, CS= CINTURÓN SUELTO, FU= A LA TRACCIÓN, EN NEUTRO, AL FREIADO

CLAVES DE OTROS

A FALTA DE SELLO NCL	K FALTA DE LLAVE DE LIMPIADOR	P CRISTAL DEL VELOMETRO ROTO	U FALTA DE MOX EN LA LÁMPARA DE LLAVE T2	3 FALTA DE PERILLA DE CLAXON DERECHO
B FALTA DE SELLO MAD	L FALTA DE PLACA DE IDENTIFICACION DE STOP EN CIRCUITOS	Q CRISTAL DE LA PUERTA DERECHA ROTO O ESTRELLADO	V FALTA DE MOX EN LA LÁMPARA AD	4 FALTA DE PERILLA DE CLAXON IZQUIERDO
C FALTA DE SELLO EN TELOC	M CRISTAL DE PARABRISAS ROTO O ESTRELLADO	R CRISTAL DE LA PUERTA IZQUIERDA ROTO O ESTRELLADO	X FALTA DE MOX EN LA LÁMPARA LOP	5 FALTA DE PERILLA EN MIF
D FALTA DE SELLO EN DO	N CRISTAL DE CILINDRO DE FRIENO ROTO O ESTRELLADO	S CRISTAL DE LA PUERTA CENTRAL ROTO O ESTRELLADO	Y FALTA DE MOX EN LA LÁMPARA LOS DERECHA	6 FALTA DE PERILLA EN MAD
F FALTA DE SELLO KNR	O CRISTAL DE TUBERÍA DE EQUILIBRIO ROTO ESTRELLADO	T FALTA DE MOX EN LA LÁMPARA DE LLAVE T1		7 FALTA DE PERILLA EN KNR
SOLO EN NM/2 MP-82, NC-82				8 FALTA DE PERILLA EN NKL
G FALTA DE CINTA EN TELOC				9 FALTA DE PERILLA EN KLV
H FALTA DE REFLECTOR				10 FALTA DE PERILLA EN KIT
I FALTA DE PALETA				11 FALTA DE PERILLA EN KSV
J FALTA DE CUBA DE MADERA				12 FALTA DE PERILLA EN KFR

4.4 REPORTE DE ACTIVIDADES DEL CONDUCTOR ADSCRITO A LA LÍNEA 9 (TITULAR O RESERVA)

Reporte único para todas las actividades del Conductor, en principio, en la parte anversa de los reportes deben ser anotados los datos generales del Conductor; como son: nombre, No de rol, servicio, turno, fecha, titular, cambios de cabina, reserva y terminal.

El reporte está compuesto por 12 espacios correspondientes cada uno a la carrera V1 ó V2, en los cuales anotan los datos relacionados al tren como: número de tren, motriz, hora de salida de terminal, modo de conducción, hora de llegada a la terminal, modo de conducción, hora de salida de la terminal , PNP, cambios de modo de conducción, modo de conducción o FU, lugar inicial, lugar final, señalización, el nombre de todas las estaciones de la Línea y cuatro renglones para anotar los cambios de modo de conducción y/o FU, durante su recorrido de terminal a terminal.

El reverso del reporte está compuesto en la parte superior de cuatro espacios para anotar los datos concernientes al tren, tales como: No. de tren, motriz non, motriz par, kilometraje inicial, kilometraje final, aviso: PCC, Terminal, falta de sellos, KAD, IDO, IST, nombre del Conductor que entrega, nombre del Conductor que recibe el tren, y accesorios; paleta de madera, cuña, llave de limpiadores y puerta de KCL.

En la parte media del reverso del informe, se encuentran 8 renglones para asentar las averías de los trenes conducidos, con los datos como: referencia, descripción de la avería, hora, notificación a PCC y el registro en bitácora.

En la parte inferior del reporte, se encuentran 10 espacios, para anotar las observaciones.

En caso de que el PCC informe que existe el personal en vías, se debe indicar en el espacio para observaciones.

La correcta elaboración de este reporte, así como el que este debidamente firmado, tanto por el Conductor que lo elaboró como por los Inspectores que registraron su entrada y salida, le dará validez a este documento, el cual además de ser comprobante de asistencia del trabajador, servirá para deslindar responsabilidades en caso de incidentes.

**SUBGERENCIA DE LÍNEAS 7, 8, Y 9
COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN LÍNEAS 7 Y 9
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONDUCTOR LÍNEA 9**

NOMBRE:							No. DE ROL:		SERVICIO:		TURNO:		
FECHA:				TITULAR		CAMBIOS DE CABINA		RESERVA		PANTITILÁN		TACUBAYA	

1	No. DE TREN	MOTRIZ	SALE PAN	MODO COND		LLEGA TCV	PNP		1	No. DE TREN	MOTRIZ	SALE PAN	MODO COND		LLEGA TCV	PNP	
				PA	CMC		PAN	PUE					PA	CMC		PAN	PUE
	CAMBIO DE MODO DE CONDUCCIÓN O FRENADO DE URGENCIA									CAMBIO DE MODO DE CONDUCCIÓN O FRENADO DE URGENCIA							
	MODO DFU	LUGAR INICIAL	LUGAR FINAL	SEÑALIZACIÓN	MIX	JAM	CHB	LCA		MODO DFU	LUGAR INICIAL	LUGAR FINAL	SEÑALIZACIÓN	MIX	JAM	CHB	LCA
						CEM	CHI							CEM	CHI		
						PAT	TCY							PAT	TCY		

2	No. DE TREN	MOTRIZ	SALE PAN	MODO COND		LLEGA TCV	PNP		2	No. DE TREN	MOTRIZ	SALE PAN	MODO COND		LLEGA TCV	PNP	
				PA	CMC		PAN	PUE					PA	CMC		PAN	PUE
	CAMBIO DE MODO DE CONDUCCIÓN O FRENADO DE URGENCIA									CAMBIO DE MODO DE CONDUCCIÓN O FRENADO DE URGENCIA							
	MODO DFU	LUGAR INICIAL	LUGAR FINAL	SEÑALIZACIÓN	MIX	JAM	CHB	LCA		MODO DFU	LUGAR INICIAL	LUGAR FINAL	SEÑALIZACIÓN	MIX	JAM	CHB	LCA
						CEM	CHI							CEM	CHI		
						PAT	TCY							PAT	TCY		

3	No. DE TREN	MOTRIZ	SALE PAN	MODO COND		LLEGA TCV	PNP		3	No. DE TREN	MOTRIZ	SALE PAN	MODO COND		LLEGA TCV	PNP	
				PA	CMC		PAN	PUE					PA	CMC		PAN	PUE
	CAMBIO DE MODO DE CONDUCCIÓN O FRENADO DE URGENCIA									CAMBIO DE MODO DE CONDUCCIÓN O FRENADO DE URGENCIA							
	MODO DFU	LUGAR INICIAL	LUGAR FINAL	SEÑALIZACIÓN	MIX	JAM	CHB	LCA		MODO DFU	LUGAR INICIAL	LUGAR FINAL	SEÑALIZACIÓN	MIX	JAM	CHB	LCA
						CEM	CHI							CEM	CHI		
						PAT	TCY							PAT	TCY		

4	No. DE TREN	MOTRIZ	SALE PAN	MODO COND		LLEGA TCV	PNP		4	No. DE TREN	MOTRIZ	SALE PAN	MODO COND		LLEGA TCV	PNP	
				PA	CMC		PAN	PUE					PA	CMC		PAN	PUE
	CAMBIO DE MODO DE CONDUCCIÓN O FRENADO DE URGENCIA									CAMBIO DE MODO DE CONDUCCIÓN O FRENADO DE URGENCIA							
	MODO DFU	LUGAR INICIAL	LUGAR FINAL	SEÑALIZACIÓN	MIX	JAM	CHB	LCA		MODO DFU	LUGAR INICIAL	LUGAR FINAL	SEÑALIZACIÓN	MIX	JAM	CHB	LCA
						CEM	CHI							CEM	CHI		
						PAT	TCY							PAT	TCY		

5	No. DE TREN	MOTRIZ	SALE PAN	MODO COND		LLEGA TCV	PNP		5	No. DE TREN	MOTRIZ	SALE PAN	MODO COND		LLEGA TCV	PNP	
				PA	CMC		PAN	PUE					PA	CMC		PAN	PUE
	CAMBIO DE MODO DE CONDUCCIÓN O FRENADO DE URGENCIA									CAMBIO DE MODO DE CONDUCCIÓN O FRENADO DE URGENCIA							
	MODO DFU	LUGAR INICIAL	LUGAR FINAL	SEÑALIZACIÓN	MIX	JAM	CHB	LCA		MODO DFU	LUGAR INICIAL	LUGAR FINAL	SEÑALIZACIÓN	MIX	JAM	CHB	LCA
						CEM	CHI							CEM	CHI		
						PAT	TCY							PAT	TCY		

6	No. DE TREN	MOTRIZ	SALE PAN	MODO COND		LLEGA TCV	PNP		6	No. DE TREN	MOTRIZ	SALE PAN	MODO COND		LLEGA TCV	PNP	
				PA	CMC		PAN	PUE					PA	CMC		PAN	PUE
	CAMBIO DE MODO DE CONDUCCIÓN O FRENADO DE URGENCIA									CAMBIO DE MODO DE CONDUCCIÓN O FRENADO DE URGENCIA							
	MODO DFU	LUGAR INICIAL	LUGAR FINAL	SEÑALIZACIÓN	MIX	JAM	CHB	LCA		MODO DFU	LUGAR INICIAL	LUGAR FINAL	SEÑALIZACIÓN	MIX	JAM	CHB	LCA
						CEM	CHI							CEM	CHI		
						PAT	TCY							PAT	TCY		

TREN No.		TREN No.		TREN No.		TREN No.	
MOTRIZ NON		MOTRIZ PAR		MOTRIZ NON		MOTRIZ PAR	
KM INICIAL		KM INICIAL		KM INICIAL		KM INICIAL	
KM FINAL		KM FINAL		KM FINAL		KM FINAL	
AVISO A	PCC	TERM	AVISO A	PCC	TERM	AVISO A	PCC
FALTA DE SELLOS		FALTA DE SELLOS		FALTA DE SELLOS		FALTA DE SELLOS	
KAD	IDO	IST	KAD	IDO	IST	KAD	IDO
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA	
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE	
ACCESORIOS		ACCESORIOS		ACCESORIOS		ACCESORIOS	
PALETA DE MADERA	SI	NO	PALETA DE MADERA	SI	NO	PALETA DE MADERA	SI
CUÑA DE MADERA	SI	NO	CUÑA DE MADERA	SI	NO	CUÑA DE MADERA	SI
LLAVE DE LIMPIADORES	SI	NO	LLAVE DE LIMPIADORES	SI	NO	LLAVE DE LIMPIADORES	SI
PUERTA KCL CERRADA	SI	NO	PUERTA KCL CERRADA	SI	NO	PUERTA KCL CERRADA	SI

AVERÍAS DE LOS TRENES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA AVERÍA	HORA	NOTIFICACIÓN A PCC	REGISTRO EN BITÁCORA
				No.
		SI		NO
		SI		NO
		SI		NO
		SI		NO
		SI		NO

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL
CONDUCTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL
INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN

4.5 REPORTE DE ACTIVIDADES DEL CONDUCTOR TITULAR ADSCRITO A LÍNEA "A"

En principio, en la parte anversa de los reportes deben ser anotados los datos generales del Conductor como son: nombre, terminal de adscripción, turno, No. del rol, No. del servicio, día de la semana, día del mes y año, titular o reserva.

El reporte está compuesto por doce espacios correspondientes cada uno a la carrera V1 ó V2, en los cuales se anotan los datos relacionados al tren como son: No. del tren, motriz, (de conducción), la vía, hora de salida de la terminal, hora de llegada a la terminal opuesta, terminal de salida , terminal de llegada y observaciones.

En caso de que el PCL informe que existe personal autorizado en vías, se debe anotar en el espacio para observaciones.

Así mismo al reverso del informe, aparecen 5 espacios para reporte de averías los cuales contienen los siguientes datos: hora, No. de tren, motrices, se notificó a y la descripción de la falla.

A continuación aparecen 4 espacios con el nombre de los conmutadores sellados, número de tren, motriz FM, se notificó, accesorios como extintores, radioteléfono, perilla, lámpara y otros.

Al final de la hoja se encuentra un espacio con los datos del garaje: No. de tren, motrices, Pantitlán CDV, La Paz CDV; observaciones y los nombres del Inspector Jefe de Estación que registra la entrada, firma del Conductor e Inspector Jefe de Estación que registra la salida.

La correcta elaboración de este reporte, así como el que esté debidamente firmado, por el Conductor que elaboró como por los Inspectores que registraron su entrada y salida le dará validez a este documento, el cual además de ser comprobante de la asistencia del trabajador, servirá para deslindar responsabilidades en caso de accidentes.

Informe de actividades del Conductor Reserva.

En la parte anversa como en la parte trasera del reporte deben ser anotados los datos del Conductor tales como: fecha: día de la semana, día, mes, año, nombre, terminal, turno y número de rol.

El reporte está compuesto por 49 espacios relacionados con las actividades que desempeña, como son:

- Hora (la hora que aborda el tren)
- No. de tren
- No. de motriz
- Modo de conducción utilizado
- FU
- Puertas de cabina
- Extintores
- Microteléfono
- Observaciones (para reportar faltantes de sellos y/o de equipos)

En la parte trasera del reporte se encuentra un espacio para reportar incidentes especiales y las observaciones.

Al final se enlistan los conmutadores y equipos de la cabina.

Como todos los informes debe, tener el número de expediente, nombre y firma del Conductor, así como los nombres y las firmas de los Inspectores que registraron entrada y salida para dar validez del mismo.

**DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE LÍNEAS 7, 8, 9 Y A
SUBGERENCIA DE LÍNEA A
COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN LÍNEA A
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONDUCTOR**

NOMBRE	DÍA SEMANA	DÍA	MES	AÑO
	L M M I V S D			

TERMINAL	TURNO	No. ROL	SERV.	TITULAR	RESERVA
LA PAZ PANTITILÁN	1 2 3				

No. DE TREN	MOTRICES	VÍA	No. DE TREN	MOTRICES	VÍA
SALIDA		LLEGADA	SALIDA		LLEGADA
PANTITILÁN	LA PAZ	PANTITILÁN	PANTITILÁN	LA PAZ	PANTITILÁN
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		

No. DE TREN	MOTRICES	VÍA	No. DE TREN	MOTRICES	VÍA
SALIDA		LLEGADA	SALIDA		LLEGADA
PANTITILÁN	LA PAZ	PANTITILÁN	PANTITILÁN	LA PAZ	PANTITILÁN
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		

No. DE TREN	MOTRICES	VÍA	No. DE TREN	MOTRICES	VÍA
SALIDA		LLEGADA	SALIDA		LLEGADA
PANTITILÁN	LA PAZ	PANTITILÁN	PANTITILÁN	LA PAZ	PANTITILÁN
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		

No. DE TREN	MOTRICES	VÍA	No. DE TREN	MOTRICES	VÍA
SALIDA		LLEGADA	SALIDA		LLEGADA
PANTITILÁN	LA PAZ	PANTITILÁN	PANTITILÁN	LA PAZ	PANTITILÁN
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		

No. DE TREN	MOTRICES	VÍA	No. DE TREN	MOTRICES	VÍA
SALIDA		LLEGADA	SALIDA		LLEGADA
PANTITILÁN	LA PAZ	PANTITILÁN	PANTITILÁN	LA PAZ	PANTITILÁN
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		

No. DE TREN	MOTRICES	VÍA	No. DE TREN	MOTRICES	VÍA
SALIDA		LLEGADA	SALIDA		LLEGADA
PANTITILÁN	LA PAZ	PANTITILÁN	PANTITILÁN	LA PAZ	PANTITILÁN
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		

AVERIAS DE LOS TRENES

HORA	N° DE TREN	MOTRICES	SE NOTIFICÓ A:
DESCRIPCION:			
HORA	N° DE TREN	MOTRICES	SE NOTIFICÓ A:
DESCRIPCION:			
HORA	N° DE TREN	MOTRICES	SE NOTIFICÓ A:
DESCRIPCION:			
HORA	N° DE TREN	MOTRICES	SE NOTIFICÓ A:
DESCRIPCION:			

FALTA DE SELLOS			FALTA DE SELLOS			FALTA DE SELLOS			FALTA DE SELLOS		
KAD	KCL	IDO	KAD	KCL	IDO	KAD	KCL	IDO	KAD	KCL	IDO
TREN N.:			TREN N.:			TREN N.:			TREN N.:		
MOTRIZ FM:			MOTRIZ FM:			MOTRIZ FM:			MOTRIZ FM:		
HORA:			HORA:			HORA:			HORA:		
SE NOTIFICO A:			SE NOTIFICO A:			SE NOTIFICO A:			SE NOTIFICO A:		
ACCESORIOS			ACCESORIOS			ACCESORIOS			ACCESORIOS		
EXTINGUIDORES:			EXTINGUIDORES:			EXTINGUIDORES:			EXTINGUIDORES:		
AL PQ			AL PQ			AL PQ			AL PQ		
RADIOTELEFONO:			RADIOTELEFONO:			RADIOTELEFONO:			RADIOTELEFONO:		
SI NO			SI NO			SI NO			SI NO		
PERILLA DE:			PERILLA DE:			PERILLA DE:			PERILLA DE:		
LAMPARA DE:			LAMPARA DE:			LAMPARA DE:			LAMPARA DE:		
OTROS:			OTROS:			OTROS:			OTROS:		

LUGAR DE GARAGE:	OBSERVACIONES:
TREN FM /	
PAN CDV : LPA CDV:	

NOMBRE

INSPECTOR QUE REGISTRA LA ENTRADA

FIRMA DEL CONDUCTOR

INSPECTOR QUE REGISTRA LA ENTRADA

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN LÍNEA A

INFORME DE ACTIVIDADES DE CAMBIOS DE CABINA						
FECHA		DIA SEMANA		DIA	MES	AÑO
NOMBRE:						
LA PAZ	PANTITLÁN	TURNO 1 2 3			No. DE ROL	

[illegible]

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN LÍNEA A

FORMULARIO DE ACTIVIDADES DE LA LÍNEA DE CAMBIO				
FECHA	DÍA SEMANA	DÍA	MES	AÑO
NOMBRE				
LAPAZ	PARTILAR	TURNO	Nº DE BOL	

HORA	Nº DE TREN	MOTIV. FM	MODO CONDUCCIÓN UTILIZADO				FV			PUERTAS DE CABINA						EXTINTORES				MIGRO		OBSERVACIONES O FALTANTES DE SELLOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			PA	CMC	MAY	QLT2				DER		CEN		IZQ		A LIZ		#B/E		INTERFONO NE	RADIO TEL. NE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
										MC	FC	MC	FC	MC	FC	ME	CS	NE	CS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

CLAVES

NC
NE

NE	CON CÁMERA
NE	CON CÁMERA

INCIDENTES ESPECIALES (OBSERVACIONES):

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <p>FALTA DE SELLOS EN</p> <p>KIL</p> <p>KAD</p> <p>FALTA PLACA IDENTIFICACIÓN</p> <p>STOP CIRCULAR O OTRO</p> <p>CRISTALES ROTOS O ESTALLIDOS</p> <p>PARAFRASEAS</p> <p>TELUC</p> <p>OLINGRO DE FRENO</p> | <p>M. TUB. EQUILIBRIO</p> <p>L. VOLÓMETRO</p> <p>L. PTA. LAT. DER.</p> <p>K. PTA. LAT. IZQ.</p> <p>L. PTA. LAT. CENTRAL</p> <p>T1 FALTA MICA O FOCO</p> <p>T1</p> | <p>M. TZ</p> <p>O. PLO</p> <p>P. VLR</p> <p>O. LOP</p> <p>K. LWF</p> <p>V. VLR</p> <p>V. FALTA PERILLA</p> <p>V. CÁMERA</p> <p>Z. KAF</p> | <p>3- VR</p> <p>4- KD</p> <p>6- KFR</p> <p>7- RE</p> <p>8- KLV</p> |
|---|---|---|--|

EXPEDIENTE FIRMA DEL CONDUCTOR

NOMBRE Y FIRMA
DEL INSPECTOR QUE REGISTRA ATENCIÓN

NOMBRE Y FIRMA
DEL INSPECTOR QUE REGISTRA SALIDA

UNIDAD 5

INFORME DE INCIDENTES RELEVANTES Y ACTAS

5. INFORME DE INCIDENTES RELEVANTES Y ACTAS

5.1 ACTAS

En ciertas ocasiones un Conductor deberá efectuar o colaborar en el levantamiento de un acta o un reporte especial. Para ello es indispensable que las personas que intervienen declaren en forma libre y espontánea.

Los datos que constituyen un acta o reporte especial son:

- Fecha
- Hora
- Lugar donde se levanta el acta y/o reporte
- Personas que intervienen (incluyendo testigos)
- Datos personales de quienes intervienen
- Lugar del incidente
- Hechos acontecidos.

Una vez terminadas el acta o el reporte, todas las personas que intervinieron deben firmar cada una de las hojas elaboradas, al margen derecho y al calce.

Un acta o reporte especial tiene como finalidad contar con un testimonio escrito en que queden asentados en forma clara y concisa el problema, el origen, la causa y las soluciones dadas, para deslindar responsabilidades.

5.2 INFORME DE INCIDENTES

En ocasiones durante el transcurso del turno se presentan diferentes tipos de incidentes, tales como llantas ponchadas, desalojo de trenes por averías graves, en el material rodante, etc. Motivo por el cual será necesario elaborar un informe detallado de lo ocurrido. Este informe deberá elaborarse inmediatamente y sirve para determinar las causas del incidente y sean tomadas las medidas necesarias. El formato para elaborar este informe deberá ser solicitado a la Jefatura de Línea, y entre la información que debe ser anotada se encuentra lo siguiente:

- Jefatura de la Línea en la cual se haya presentado el incidente
- Fecha
- Datos personales del trabajador
- Descripción del incidente
- Nombre del personal que auxilio durante el incidente
- Señalización que presentan en cabina
- Detallar en forma general las pruebas que se hallan efectuado y quién dio la orden
- Resultado de estas ultimas
- Expediente y firma para dar validez al informe

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
GERENCIA DE LÍNEAS 7, 8, 9 Y A
SUBGERENCIA DE LÍNEAS

INCIDENTES

ANEXO No. 1

COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN _____ LÍNEA _____

FECHA: _____

DÍA

MES

AÑO

INFORME DEL INCIDENTE

I. DATOS PERSONALES

NOMBRE DEL TRABAJADOR _____

CATEGORÍA _____ EXPEDIENTE _____

TERMINAL _____ TURNO _____ No. DE ROL _____

DESCANSO _____ ACTIVIDAD O SERVICIO _____ HORARIO REAL _____

GRUPO _____ ANTIGÜEDAD EN TERMINAL _____

II. DATOS PRINCIPALES

HORA DE INICIO DEL ACCIDENTE _____ LUGAR _____ VÍA _____

NUM. DEL TREN _____ MOTRICES _____ CARRO(s) PROBLEMA _____

CADENAMIENTO _____ SEÑAL DELANTERA _____ SEÑAL ANTERIOR _____

HORA DEL TÉRMINO DE INCIDENTE _____

III. EL TREN DEL INCIDENTE LO RECIBO

TALLERES

GARAGE

ESTACIONADO EN EL CDV _____

COMO RESERVA

NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ME LO ENTREGO _____

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

OBSERVACIONES: _____

5.3 ACTA DE HECHOS

Este documento se elabora cuando el incidente o accidente, que por su importancia o gravedad pudiera tener consecuencias del tipo laboral o legal.

Esta alta, se realiza para narrar los hecho en forma por demás explícita y cronológica, deberán ser anotado s los siguientes datos:

- Hora (inicio de la declaración)
- Fecha
- Nombre (identificación)
- Expediente
- Dirección (lugar donde se levanta el acta)
- Hechos
- Hora (Fin de la declaración)
- Nombre y firma de los comparecientes

COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN _____ Línea _____

ANEXO No.7

C. COMPARECIENTE	C. COMPARECIENTE	C. COMPARECIENTE

UNIDAD 6

BITÁCORA DE FALLAS EN LAS TERMINALES

6. BITÁCORA DE FOSA DE VISITA EN TERMINALES

En las terminales que cuentan con Fosa de Visita, existe una bitácora o libreta de fallas que se encuentran en el PML, de la terminal correspondiente

En dicha bitácora (libreta) los Conductores deben anotar todas las anomalías o averías que presenta el tren, sin importar que tan insignificantes sean. Esto tiene como finalidad informar al personal de material rodante sobre las anomalías de los trenes y así llevar a cabo su reparación.

La manera correcta de anotar las averías en la bitácora de Fosa de Visita es la siguiente:

- No. de falla (progresiva mensual)
- Fecha
- Hora
- No. de tren
- Nomenclatura de las motrices M del tren
- Descripción de la avería (especificar carro problema, falla presentada, ubicación, etc.)
- Nombre de quién reporta la avería
- Nombre del Inspector Jefe de Estación al que se le reporta la avería
- Nombre del Inspector de la fosa de visita al que se le notifica la avería (esto normalmente la reporta el Inspector Jefe de Estación de Terminal)

Finalmente al ser verificada la falla, el Inspector Jefe de Estación de Material Rodante deberá informar al Inspector Jefe de Estación de Terminal, si este tren esta a disposición de transportación y si se reparó la avería o continua la falla.

BITÁCORA PARA FALLAS DE MATERIAL RODANTE
LÍNEA _____ TERMINAL _____

ANOTAR EL NOMBRE DEL INSPECTOR DE FOSA QUE RECIBE
 MARCAR CON "X" SI FUE O NO REPARADO

UNIDAD 7

COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL TELÉFONO DE ALTA FRECUENCIA Y/O RADIOTELÉFONO

7. COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL TELÉFONO DE ALTA FRECUENCIA Y/O RADIOTELÉFONO

7.1 GENERALIDADES

Todos los trenes de Líneas 7, 9 y A cuentan con un equipo de telefonía de alta frecuencia THF conectado a las barras guía y/o catenaria por medio de las escobillas positivas y/o pantógrafo de las motrices M. Así la comunicación se enlaza con el PCC-PCL. Los trenes de Línea 8 cuentan con un equipo de Radiotelefonía, conectado por medio de antenas en el tren e instalaciones fijas.

Zonas Telefónicas de Alta Frecuencia en las Líneas 7, 9, y A y Radiotelefonía Línea 8

Las Líneas actuales se dividen en zonas para identificar fácilmente a los trenes en comunicación. De ello resulta que la Línea 7 se divide en 7 sectores o zonas telefónicas de alta frecuencia. Estas zonas son las mismas de alimentación – tracción

- Rosario
- Aquiles Serdán - Refinería
- Tacuba
- San Joaquín - Polanco
- Auditorio – Constituyentes
- Tacubaya – San Pedro

- San Antonio – Barranca del Muerto

Línea 8: Se divide en 7 sectores o zonas de radiotelefonía de trenes que son:

- Garibaldi
- Bellas Artes – Salto del Agua
- Doctores – Obrera
- Chabacano – Santa Anita
- Coyuya – Iztacalco
- Apatlaco – Escuadrón 201
- Atlalico -Constitución

Línea 9: Se divide en 6 sectores o zonas de telefonía de alta frecuencia, que son:

- Pantitlán
- Puebla – Ciudad Deportiva
- Velódromo – Jamaica
- Chabacano - Lázaro Cárdenas
- Centro Médico – Chilpancingo
- Patriotismo –Tacubaya

Línea A: Se divide en 5 sectores o zonas de telefonía de alta frecuencia, que son:

- Pantitlán – Agrícola Oriental
- San Juan - Tepalcates
- Guelatao
- Peñón viejo – Santa Martha
- Los Reyes – La Paz

7.2 COMUNICACIÓN REGULADOR - CONDUCTOR

Para establecer comunicación del Conductor con PCC-PCL, se oprime el botón de emisión adjunto al micrófono del teléfono de alta frecuencia y/o el botón PTT del combinado del Radioteléfono y 2 segundos después puede iniciarse.

Siempre que el Conductor se comuniquen al PCC-PCL, deberá hacerlo en forma CLARA, CONCISA Y PRECISA, para que la información se comprenda. Asimismo después de recibir la respuesta por parte del Regulador, tendrá que contestar ENTERADO.

Casos específicos de utilización del teléfono de alta frecuencia y/o radioteléfono.

Establecimiento y anulación del SS o SSO, según indicaciones del instructivo de señalización

Franqueamiento de una señal al alto espaciamiento.

Siempre que un Conductor franquee con su tren una señal de espaciamiento estando ésta al alto, deberá comunicarlo al PCC-PCL, por teléfono de alta frecuencia y/o radioteléfono, indicando:

- No. de tren
- Señal afectada
- Interestación
- Vía.

Se atenderá a sus instrucciones y contestara ENTERADO TREN (No. de tren)

De igual manera cuando un Conductor se percata del funcionamiento anormal o de una avería en señales de espaciamiento deberá informar al PCC-PCL

- No. del tren
- La (s) señal (es) afectada (s)
- La interestación
- Vía

También aquí atenderá a sus instrucciones y contestará ENTERADO TREN (No. del tren.)

7.3 OBJETO EN VÍAS

Dado que un objeto en vías presenta un peligro esta anomalía debe ser reportada al PCC ó PCL de manera urgente. Para ello el Conductor detendrá su tren e informará por teléfono de alta frecuencia y/o radioteléfono.

- No. de tren
- Lugar
- Vía

Si la situación requiere del corte de corriente de alimentación tracción, dicho corte será solicitado por el Conductor, informarlo al Regulador los datos anteriores y el motivo de la solicitud.

7.4 ACCIONAMIENTO DE UN KFS

Siempre que una palanca de freno de emergencia sea accionada, el Conductor debe indicarlo al PCC-PCL, diciendo:

- No. de tren
- Lugar

Y esperará la respuesta del PCC-PCL, la cual puede ser

- Rearmar el KFS o
- Colocar el KAD, en alimentación directa y avanzar en CLT2, con las precauciones que sean necesarias.

7.5 BLOQUEO A 4.5 BARS

Todo bloqueo a 4.5 bars debe ser reportado por el Conductor al PCC-PCL, indicando:

- No. de tren
- Por PND
- Por PNA
- Apagado de VISUCAB
- Deslocalización del tren
- Pasivación del tren etc.

Y esperar respuesta del PCC-PCL, que puede ser:

- Degradar la conducción
- CMC - CML - CMR o CLT2

El Conductor esperará la respuesta antes de avanzar. Si no hay contestación por parte del PCC-PCL, el Conductor insistirá hasta 3 veces consecutivas. Si aún así no hay respuesta del PCC, y el bloqueo no fue ocasionado por el franqueamiento de una señal en alto, llevando Conducción Manual: el Conductor podrá avanzar tomando las precauciones necesarias y posteriormente informará al Regulador este hecho. De no acatar esta disposición, el Conductor se hace merecedor a una severa sanción.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES SEÑALADAS POR EL REGULADOR

Cada vez que un Regulador indique a un Conductor efectuar ciertas pruebas, maniobras o verificaciones; éstas deben ser hechas con la mayor seguridad prontitud y exactitud posible. Asimismo, debe respetarse la secuencia que el PCC-PCL ordeno. Después de realizar las operaciones indicadas por el Regulador, el Conductor informará los resultados obtenidos.

CORTOS CIRCUITOS Y NEUMÁTICOS PONCHADOS

Siempre que se produzca un corto circuito en el material rodante o en las instalaciones fijas, el Conductor debe comunicarlo al PCC-PCL, y atenerse a las instrucciones que le sean dadas. Lo mismo se hará cuando se trate de un neumático ponchado.

TONO DE ESPERA

Si al tratar de establecer comunicación por medio del teléfono de alta frecuencia y/o radioteléfono con el PCC-PCL, el Conductor escucha el tono de espera (un sonido agudo muy peculiar), deberá interrumpir su transmisión de inmediato e intentarlo de nuevo después de transcurridos 30 segundos, salvo cuando se trata de informar alguna situación urgente.

Asimismo el Conductor debe informar acerca de:

- Todas las averías presentadas en el material rodante o instalaciones fijas
- Solicitar y proporcionar información del estado de la Línea
- Personar ajenas al STC, en vías
- Arrollamiento.

En estos dos últimos casos, cuando el Conductor solicita al PCC-PCL, el corte de corriente de alimentación tracción, debe dar con exactitud el número de tren y su ubicación, además de indicar el motivo de dicha solicitud.

UNIDAD 8

COMUNICACIÓN TELEFÓNICA

8. COMUNICACIÓN TELEFÓNICA

8.1 TELÉFONOS DE SEÑAL DE MANIOBRAS

Como se menciona en instructivo de SEÑALIZACIÓN, toda señal de maniobra ubicada en la Línea tiene adjunto un teléfono. Caso diferente es la zona de garaje y talleres de Material Rodante, en donde sólo existen 3 ó 4 teléfonos conectados en paralelo, los cuales son comunes a todas las señales localizadas a la salida de las Naves, por lo que en estos casos al entablarse una comunicación siempre deberá ser confirmada la ubicación del Conductor, a fin de evitar confusiones.

Dichos teléfonos de señal tienen la finalidad de permitir establecer una comunicación particular y precisa, relacionada con cualquier anomalía de la señal a la que pertenece. Esto es, toda información relacionada con una señal de maniobras deberá hacerse por el teléfono adjunto a dicha señal, sin embargo, en caso de falla del teléfono de la señal esta obligación queda nulificada y el Conductor podrá comunicarse al PCC-PCL, por cualquier otro medio como:

- Teléfono de otra señal de maniobra etc.
- Teléfono de disco
- Teléfono de alta frecuencia y/o radioteléfono

Los teléfonos de señal de maniobras comunican automáticamente

- a) En Línea al PCC-PCL
- b) En terminales al PCC-PCL, o al PML, de la terminal

c) En zonas de talleres, al PMT local.

Y deben ser utilizados por el Conductor en los siguientes casos:

En Línea

- Para reportar el mal estado de la señal
- Señal apagada o que presente una indicación anormal
- Información relativa a un itinerario
- Franqueamiento intempestivo de la señal cuando ésta presente alto espaciamiento o total.
- Indicador de itinerario apagado o que señal presenta una indicación anómala
- Para comunicación a PCC-PCL, en caso urgente, si es que el teléfono de alta frecuencia no funciona.

En terminales o zonas de talleres o garaje

Para los mismos casos indicados en el inciso anterior

- Información relativa al No. de tren y registro del mismo
- Información relativa al estado del tren
- Información de datos como kilometraje, entre otros.

En ocasiones la comunicación se da del PML, de la terminal o del PMT del Taller hacia el Conductor, por eso es IMPORTANTE contestar dichos teléfonos cuando escuche el timbre de llamada

8.2 TELÉFONOS DE DISCO

El Sistema cuenta con una red telefónica interna para la comunicación del personal.

Conviene recordar que toda persona que se comunique al PCC-PCL o CC, debe indicar su nombre y su categoría laboral antes de solicitar o informar cualquier asunto.

Los teléfonos de disco son un recurso que los Conductores deben emplear cuando han tratado de establecer comunicación con el PCC-PCL, a través del teléfono de alta frecuencia y/o radioteléfono sin éxito.

8.3 TELÉFONO ROJO DE NICHOS DE EMERGENCIA

Todas las estaciones del Sistema tienen un nicho de emergencia localizado aproximadamente a la mitad de los andenes, el cual cuenta con:

- Un extintor contra incendios
- Un ruptor de CUAT, para utilizarlo en los casos ya conocidos de distribución de la energía eléctrica
- Un teléfono rojo conectado al Centro de Comunicaciones (CC), que se utiliza en casos de emergencia (incendio, inundaciones, derrumbes, etc.) También se podrá usar después de accionar un ruptor de CUAT, para dar la información del motivo del

accionamiento, o bien para solicitar el corte de corriente de alimentación tracción se encuentra establecido un CUFS.

UNIDAD 9

COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL Y USUARIOS

9. COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL Y USUARIOS

9.1 INTERFONOS

Todos los trenes tienen un interfono en la cabina de conducción, para establecer la comunicación de cabina a cabina, o bien, cabina-carros.

9.2 ELEMENTOS Y FUNCIONAMIENTO

EN LOS TRENES MODELO MP68 R-93

Este modelo de tren cuenta con dos controles por cabina: uno colocado en el pupitre y otro parte posterior de la cabina y está integrado por 3 botones y un micrófono.

Para establecer comunicación de cabina a cabina es necesario oprimir el botón verde del micrófono sostenerlo e iniciar la emisión, para establecer comunicación del Conductor con los usuarios es necesario accionar simultáneamente el botón rojo del micrófono y el botón amarillo de atención de usuarios y sin soltar el botón rojo y a través del micrófono iniciar la emisión.

En este modelo de tren en todos los carros en el panel trasero derecho se localiza un micrófono dotado de un botón para comunicarse a la cabina, su operación requiere de oprimir el botón en forma permanente iniciar la emisión.

En los trenes NM-79 los interfonos se colocaron también sobre el pupitre, pero al lado izquierdo del manipulador. Estos botones permiten la comunicación entre la cabina y el compartimento de pasajeros, además del

enlace telefónico de una cabina de conducción a otra. Su uso requiere los siguientes pasos:

- Accionar el botón o interruptor y oprimir el botón rojo para la llamada de interfono.
- Oprimir el botón rojo para comunicación con los usuarios.
- Oprimir el botón verde para comunicarse de cabina a cabina.

EN LOS TRENES MODELO MP-82

Al oprimir simultáneamente los botones hacia “Llamada interfono” y “Anuncio viajeros”. Se escuchará la llamada de atención para los usuarios en los carros. Si se oprimen también en forma simultánea los botones hacia “Llamada interfono” e “Interfono”, se escuchara la llamada de atención en la otra cabina.

Cuando se desea enviar un mensaje solo a los usuarios, se oprime el botón hacia “Anuncio a Viajeros” y puede hablar hacia los carros. En caso de que se desee comunicación con la otra cabina, la palanca se moverá hacia la posición “interfono”.

Siempre que el Conductor utilice el interfono se oprime el botón con el fin de dar o solicitar información al público usuario, en casos como localización de un KFS accionando, evacuación del tren, etc., el voiceo debe ser hecho con claridad y cortesía. Ejemplos:

“Favor de indicar en que carro fue accionada la palanca de emergencia”. Se hace hincapié aquí, es la obligación del Conductor de acudir personalmente al rearme del KFS, si le fue encomendada esa acción por el Regulador de PCC-PCL.

"Su atención por favor. Debido a una perturbación en la Línea, permaneceremos estacionados en este lugar (ya sean en estación o interestación) en cuanto nos informen la duración aproximada de esta interrupción, se les comunicará a ustedes gracias por su atención."

104-✓

5-12-224

MANUAL: METODOS, FORMAS Y REPORTES

LINEA 7,8,9 Y A

CONDUCTOR

CLAVE: 5-12-19

N.P: 104



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

**GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO**

