



R-Link Chile SPA
RUT: 765652022
Nueva Providencia 1881 - Of. 1515
Providencia - Santiago
Tel: +56 2 24954462

Sensor RL-LN-6LP

Hoja de datos
Versión 1.0



Historial de cambios

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2020-09-29	Berardi Ariel	Creación del documento

Descripción

El equipo RL-LN-6LP realiza la medición de magnitudes físicas (**ruido en ambiente**) cada 1 segundo y envía un promedio con periodo de **90 segundos** a la nube por medio de una red **6LoWPAN**.



- 1) Sensor de ruido
- 2) Cable de alimentación

Características Técnicas

Parámetros eléctricos

Tensión	100 to 220V AC, 50 to 60Hz
Consumo	Típico: 1W Max:3W
Protecciones	Sobre Corrientes (fusible) y Sobretensiones
Conectividad	6LoWPAN
Dimensiones	30 cm x 21 cm x 8 cm
Peso	0.5 Kg
Gabinete	Plástico Estanco IP65
Configuración	Remota vía WiFi
Batería	Si, último aliento

Rango de medición

	Rango	Unidad	Presición
Ruido	20 a 140	dB	±0.1 dB

Objeto IPSO**Ruido**

Object Name	Object ID	Instances
IPSO Loudness	3324	1

Resource Name	Resource ID	Type	Value
Sensor value	5700	Float	Current measured value
Units	5701	String	"dB"