



R-Link Chile SPA

RUT: 765652022

Nueva Providencia 1881 - Of. 1515

Providencia - Santiago

Tel: +56 2 24954462

Sensor RL-TC-6LP

Hoja de datos

Versión 1.0



Historial de cambios

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2020-09-29	Berardi Ariel	Creación del documento

Descripción

El equipo RL-TC-6LP es capaz de contabilizar los vehículos que circulan en su campo de visión y sus respectivas velocidades. Luego envía un reporte cada **300 segundos** con los a la nube por medio de una red **6LoWPAN**.



- 1) Sensor (colocado en el interior de la tapa).
- 2) Cable de alimentación

Características Técnicas

Parámetros eléctricos

Tensión	100 to 220V AC, 50 to 60Hz
Consumo	Típico: 1W Max:3W
Protecciones	Sobre Corrientes (fusible) y Sobretensiones
Conectividad	6LoWPAN
Dimensiones	30 cm x 21 cm x 8 cm
Peso	0.5 Kg
Gabinete	Plástico Estando IP65
Configuración	Remota vía WiFi
Batería	Si, último aliento

Rango de medición

	Rango	Unidad	Presición
Velocidad	5 a 160	km/h	± 1 km/h
Cantidad de Vehículos	0 a 100	N° vehículos	± 1 n° vehículos

Objeto IPSO**Congestión de tráfico**

Object Name	Object ID	Instances
IPSO Radar	7751	1

Resource Name	Resource ID	Type	Value
Measuring period	4	Integer	300
Amount car counted	7	Float	Current measured value
Average speed	10	String	Current measured value