DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.

HTM240-PRC-004 — Verificación de la bomba de circuito de batería tras sustitución

Código: HTM240-PRC-004 | **Versión del procedimiento:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-01 | **Estado:** Vigente

Objetivo

Confirmar el correcto funcionamiento del circuito CIR-02 tras sustituir cualquiera de sus componentes principales.

Aplicabilidad

Todas las versiones.

Perfil autorizado

Técnico de mantenimiento nivel 2.

Riesgos

Riesgo eléctrico por proximidad a alta tensión, riesgo térmico.

Equipos de protección individual

Guantes dieléctricos ficticios, gafas de protección.

Herramientas necesarias

HTM-SCAN, termómetro de infrarrojos.

Condiciones previas

Intervención de sustitución completada y circuito purgado.

Pasos

1. Verificar ausencia de fugas visibles en las conexiones intervenidas.
2. Activar el circuito CIR-02 en modo de prueba funcional completo desde HTM-SCAN.
3. Registrar caudal, temperatura de entrada y salida del intercambiador CMP-10 durante 10 minutos.
4. SI la temperatura de salida del intercambiador se estabiliza dentro de ±3 °C respecto a la de entrada corregida por el modelo esperado, ENTONCES el resultado es conforme.
5. SI se detecta una desviación mayor, ENTONCES verificar la posición de la válvula CMP-04 según HTM240-PRC-006.
6. Confirmar ausencia de códigos DTC activos relacionados con CIR-02 tras la prueba.

Valores esperados

Caudal 8-14 l/min; temperatura estable sin oscilaciones mayores a 3 °C.

Criterios de aceptación

Sin DTC activos de CIR-02 tras 10 minutos de prueba funcional.

Acción si el resultado no es correcto

Revisar purgado del circuito y posición de la válvula de cuatro vías antes de dar por finalizada la intervención.

Verificación final

Prueba de carretera corta confirmando ausencia de testigos asociados a CIR-02.

Documentos relacionados

HTM240-PRC-003, HTM240-PRC-006, HTM240-DTC-001 (HTM-0201, HTM-0205)