













## Características.

Generador monofásico de 8 Kva. salida de 220 V en corriente alterna. Motor de 13 HP y 4 tiempos refrigerado por aire. Equipado con arranque eléctrico (opcional) y manual, y sistema de alerta de aceite que detiene el equipo en caso de bajo nivel de lubricante.

Por su fácil arranque y operación sencilla hacen a este equipo una herramienta ideal para uso domiciliario y profesional, soportando cualquier tipo de aparato o maquinaria como ser una bomba de 1 HP.

## Especificaciones Técnicas.

**Motor Modelo / Marca:** GX 390 / Honda **Tipo:** 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire

Cilindrada: 389 cm3

Máxima potencia: 13HP / 3600 RPM

Sistema de ignición: Bobina transistorizada

Cuadro/Cabinado: Cuadro con tacos anti vibración.

Voltímetro: de leds. Ajuste de tensión: -Amperímetro: Opcional -

Llave de corte de C.A. térmica: Opcional

Sistema de arranque: Manual / electrico (opcional)

Capacidad tanque combustible: 6 Lts. Horas de operación continuas aprox.: 3 Hr.

Capacidad de aceite: 1,1 Lts Frecuencia de C.A: 50 hz

Alternador Marca: Linz Italia. Salida de C.A. máxima: 8000 VA Salida de C.A. normal: 7000 VA

Dimensiones Largo x ancho x alto: 730 x 500 x 500

Peso en seco: 70 Kg.

Todas las especificaciones son provisionales y están sujetas a cambios sin previo aviso.