```
2CA:   02E1
2CB:   0200
2CC:   4000
2CD:   0200
2CE: + AF80
2CF: 2 0740
2D0: 3 0680
2D1: 4 EEFB
2D2: 5 AF05
2D3: 6 EEF8
2D4: 7 4EF5
2D5: 8 EEF5
2D6: 9 ABF4
2D7: 10 0480
```

(1) A F 8 0
1010 1111 1000 0000
LD прямая загрузка
мнемоника: LD F80 // LD #80

(2) 0 7 4 0
0000 0111 0100 0000
мнемоника: DEC

(3) 0 6 8 0
0000 0110 1000 0000
мнемоника SWAB

(4) E E F B
1110 1110 1111 1011
ST прямая относительная

```
^ 1111 1011
  0000 0100
+          1
  0000 0101 = 5
```

мнемоника: ST IP − 5

(5) A F 0 5
1010 1111 0000 0101 → 5
LD прямая загрузка
мнемоника LD F05 // LD #05

(6) E E F 8
1110 1110 1111 1000

```
^ 1111 1000
  0000 0111
+          1
  0000 1000 = 08
```

ST прямая относительная
мнемоника: ST IP − 8

(7) 4 E F 5
0100 1110 1111 0101

```
^ 0000 1010
+          1
  0000 1011 = 0B
```

ADD прямая относительная
мнемоника: ADD IP − B

(8) E E F 5
1110 1110 1111 0101

```
^ 0000 1010
+          1
  0000 1011 = B
```

ST прямая относительная
мнемоника: ST IP − B

(9) A B F 4
1010 1011 1111 0100

```
^ 0000 1011
+          1
  0000 1100 = C
```

LD косвенная автодекрементная (предекремент)
мнемоника: LD −(− C) ?! LD −(IP − C)

(10) 0 4 8 0 мнемоника: ROR

```
2D8: 11 F401
2D9: 12 CE04
2DA: 13 0400
2DB: 14 7EF1
2DC: 15 F901
2DD: 16 EEEF
2DE: 17 82CC
2DF: 18 CEF6
2E0:    0100
2E1:    42CB
2E2:    0501
2E3:    0501
2E4:    A2D1
2E5:    0800
```

(11) F 4 0 1

1111 0100 0000 0001

команда ветвления

+1

F4XX BHIS (BCS)

переход если выше или равно/перенос (c == 1)

мнемоника:

BHIS IP+1

(12) C E 0 4

1100 1110 0000 0100 = +4

JUMP (M→IP)

адресная команда

адресация прямая относительная

мнемоника

JUMP IP+4

(13) 0400 мнемоника ROL циклический сдвиг влево

(14) 7 E F 1

0111 1110 1111 0001

CMP M (установить флаги по результату AC−M)

адресная команда с относительной адресацией

```
^ 0000 1110
+      1
  0000 1111 = F
```

мнемоника.

CMP IP−F

(15) F 9 0 1

1111 1001 0000 0001 = 1

команда ветвления

мнемоника

BGE IP+1

BGE

(переход если больше или равно т.е. (N⊕V==0 / N==V))

(16) E E E F

1110 1110 1110 1111

ST M (AC→M)

адресная команда с относительной адресацией

адресация прямая относительная

```
^ 0001 0000
+      1
  0001 0001 = 11
```

мнемоника

ST IP−11

(17) 8 2 C C

1000 0010 1100 1100

LOOP

адресная команда с прямой абсолютной адресацией

мнемоника

LOOP 2CC

(18) C E F 6

1100 1110 1111 0110

JUMP

адресная команда с относительной адресацией (прямая относительная)

```
^ 0000 1001
+      1
  0000 1010 = A
```

мнемоника

JUMP IP−A

(19) 0 1 0 0 мн.: HLT