

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.E.06 R.10

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
SGK Sicil No	23315010110731610770282000	
Sözleşme ID	21334674	
Tel		Web
Fax		Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	24.07.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	24.07.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	24.07.2025 17:30	Rapor No	250724.1530.1
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	876829

EKİPMAN BİLGİLERİ

Tespit Edilen Bilgiler

Ekipmanın Bölümü	YÜZER HAVUZ
Kullanım Amacı	ELEKTRİK TESİSATI
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	
Envanter No	

Ekipman Etiket Bilgileri-Tesis

Hava Durumu	Açık	Ölçüm Metodu	Çevrim Empedansı
Şebeke Gerilimi	400/230	Toprak Durumu	Nemli
Topraklama Sistem Tipi	IT	Yapı Cinsi	Çelik Yapı

PERİYODİK KONTROL METODU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

TS HD 60364-4-41 - Alçak gerilim elektrik tesisleri - bölüm 4 - 41: Güvenlik için koruma - Elektrik çarpmasına karşı koruma

TS HD 60364-5-52 - Alçak gerilim elektrik tesisleri - Bölüm 5-52: Elektriksel teçhizatın seçilmesi ve montajı - Bağlantı sistemleri

TS HD 60364-5-53 - Alçak gerilim elektrik tesisleri - Bölüm 5-53: Elektriksel teçhizatın seçilmesi ve montajı - Anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni

TS HD 60364-6 - Alçak gerilim elektrik tesisatları - Bölüm 6: Doğrulama

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
DİJİTAL KUMPAS	SZUTEST.PK.398	17.01.2025	Kalibrasyon

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Barış BOSTAN
Mesleği	: Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No	: K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

ÇOK FONKSİYONLU TEST CİHAZI

SZUTEST.PK.81

23.12.2024

Kalibrasyon

NOTLAR

*Dokunma gerilimi UT, UTP ve koruma iletkenlerinin kesiti Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre düzenlenmiştir.

TT sistemlerde sınır değeri ($R_a=50V/I_a$) ile hesaplanır.

TN sistemlerde sınır değeri ($Z_s=230V/I_a$) ile hesaplanır.

I_n : Koruma düzenin anma akımı

I_a : Devre kesici açma akımı

(B tipi $I_a=5 \times I_n$) (C tipi $I_a=10 \times I_n$) (D tipi $I_a=15 \times I_n$) (TMŞ tipi $I_a=Açtırma\ Katsayısı \times I_n$)

Z_x : Ölçülen PE/PEN çevrim empedansı

Z_s : Tavsiye edilen sınır çevrim empedansı

R_x : Ölçülen topraklama yayılma direnci

R_A : Tavsiye edilen sınır toplam topraklama direnci

Hata Akımı Koruma Düzeni kullanılan noktalar için sınır değeri hesabı:

Kuru Zemin için; $R_a(Z_s)=50V/I_a$ Islak Zemin için; $R_a(Z_s)=25V/I_a$

I_a : RCD açma eşik akımı; 0,3A(300mA) 0,03A(30mA)

300 mA için $R_a(Z_s)$: 166,6 Ohm

30 mA için $R_a(Z_s)$: 1666,6 Ohm

*Enerji iletim hattı direk topraklama kontrollerinde sınır değeri bulunduğu ortamın toprak öz direncine göre belirlenmiştir. (ETTY)

**Hata gerilimi koruma düzenleri kullanılıyorsa, yardımcı topraklayıcının topraklama direncinin 200 Ohm'u, geçmediği kontrol edilmelidir. (Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği)

**BS7671:2008 standartına göre hesaplanan sınır değerler $R_a(Z_s)$ 200 Ohm'u geçmemelidir.

**300mA kaçak akım rölesi kullanılan tesis bölümlerinde topraklama sınır direnç değeri EİTTY Çizelge-12 Alt notuna göre 80 ohm olmalıdır.

**Bina, temel, elektriksiz ekipman ve statik topraklama değerleri mümkün olduğunca küçük olmalı ve 10 Ohm'u geçmemelidir. (TS-62305)

I_k : Devredeki toprak çevrimine göre beklenen toprak kısa devre akımı

Bu rapor, sadece ölçüm yapılan noktalar için geçerli olup tüm tesisi kapsamamaktadır.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250724.1530.1 / 2-11

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Topraklama projesi mevcut mu? Tesisat projeye uygun mu?	U	
2	Topraklama sisteminin göz ile kontrol edilmesi	U	
3	Topraklama sistemi toprak bağlantısı uygun mu?	U	
4	Trafo odası korozyona dayanıklı malzemelerden mi yapılmış? Odada korozyon var mı?	U	
5	Eş potansiyel baraları mevcut mu?	U	
6	Eş potansiyel baralar da etiketleme mevcut mu? Yer altından gelen toprak hatları belirtilmiş midir?	U	
7	Eş potansiyel baralar birbirine bağlanarak ağ oluşturulmuş mu?	U	
8	Trafo ve Yüksek Gerilim odalarında eş potansiyel baralar ile gözle takip edilebilen toprak hatları uygun mu?	U	
9	Topraklama sistemi ölçme noktaları mevcut mu?	U	
10	Topraklama ölçüm noktalarında topraklama direnci ölçülebiliyor mu?	U	
11	Artık/Kaçak Akım Koruma rölesi var mı? Uygun mu?	U	
12	İletken bağlantılarının kontrol edilmesi uygun mu?	U	
13	Nötr ve koruma iletkenleri doğru şekilde işaretlenmiş mi?	U	
14	Panoların topraklama iletkeni devamlılık testi uygun mu?	U	
15	Koruma iletkeni kesiti uygun mu ?	U	
16	Trafo, Yüksek Gerilim Hücreleri topraklama dirençleri uygun mu?	U	
17	Trafo, Yüksek Gerilim odalarının topraklama dirençleri uygun mu?	U	
18	Gaz, su, merkezi ısıtma ve iklimlendirme tesisatının topraklama dirençleri uygun mu?	KD	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı

Kusurlu Uygunsuzluk

Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

TEST DEĞERLERİ - TOPRAKLAMA

	Etkiet Adı	Ölçülen Yer	Koruma İletkeni Kesiti mm ²	Sistem Türü	K.A. Türü	InA	Açma Tipi	IaA	Hesaplanan Toprak Kısa Devre Akımı(A)	Ölçülen Değer	Sınır Değer	Sonuç
1	---	YALOVA 440V 60HZ TÜKETİM PANOSU NO:5	95	IT	Toroidal	630,00	TMŞ	6300,00	479.2	0,48 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
2	---	YALOVA IRGAT PANOSU	35	IT	Toroidal	144,00	TMŞ	1440,00	657.1	0,35 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
3	---	YALOVA LD5 PANOSU	6	IT	300 mA	63,00	C	630,00	302.6	0,76 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
4	---	YALOVA 400V 50HZ TÜKETİM PANOSU NO:7	95	IT	Toroidal	630,00	TMŞ	6300,00	451.0	0,51 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
 Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
 Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
 Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

5	---	YALOVA NO:7 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	6	IT	30 mA	32,00	C	320,00	244.7	0,94 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
6	---	YALOVA HARİCİ BALAS PANOSU 1	16	IT	Yok-Yön EkC	400,00	TMŞ	4000,0 0	365.1	0,63 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
7	---	YALOVA HARİCİ BALAS PANOSU 2	16	IT	Yok-Yön EkC	400,00	TMŞ	4000,0 0	511.1	0,45 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
8	---	YALOVA NO:5 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	6	IT	30 mA	32,00	C	320,00	185.5	1,24 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
9	---	YÜZEY SUYU POMPASI PANOSU NO:8	4	IT	Yok-Yön EkC	25,00	C	250,00	284.0	0,81 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
10	---	YALOVA KOMBİNASYON PRİZİ 8	2,5	IT	30 mA	40,00	C	400,00	158.6	1,45 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
11	---	YALOVA NO:4 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	6	IT	30 mA	32,00	C	320,00	223.3	1,03 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
12	---	YALOVA NO:6 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	6	IT	30 mA	32,00	C	320,00	205.4	1,12 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
13	---	YÜZEY SUYU POMPASI PANOSU NO:7	6	IT	30 mA	100,00	C	1000,0 0	264.4	0,87 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
14	---	YALOVA 440V 60HZ TÜKETİM PANOSU NO:6	95	IT	Toroidal	630,00	TMŞ	6300,0 0	621.6	0,37 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
15	---	YALOVA KOMBİNASYON PRİZİ 7	2,5	IT	30 mA	32,00	C	320,00	152.3	1,51 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
16	---	YALOVA YANGIN POMPASI -3 PANOSU	50	IT	Yok-Yön EkC	400,00	TMŞ	4000,0 0	500.0	0,46 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
17	---	YALOVA LD4 PANOSU	6	IT	300 mA	63,00	C	630,00	188.5	1,22 ohm(Ω)	80,00 ohm (Ω)	Uygun
18	---	YÜZEY SUYU POMPASI PANOSU NO:6	4	IT	30 mA	32,00	C	320,00	242.1	0,95 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
19	---	YALOVA SU JETİ PANOSU NO:1	35	IT	Yok-Yön EkC	63,00	C	630,00	315.1	0,73 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
20	---	YALOVA SU JETİ PANOSU NO:2	35	IT	Yok-Yön EkC	63,00	C	630,00	348.5	0,66 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
21	---	YALOVA SU JETİ PANOSU NO:3	35	IT	Yok-Yön EkC	63,00	C	630,00	284.0	0,81 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250724.1530.1 / 4-11

22	---	YALOVA NO:5 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	6	IT	30 mA	32,00	C	320,00	166.7	1,38 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
23	---	YALOVA KOMBİNASYON PRİZİ 6	2,5	IT	30 mA	32,00	C	320,00	215.0	1,07 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
24	---	YALOVA ORTA IRGAT PANOSU	16	IT	Toroidal	125,00	C	1250,0 0	273.8	0,84 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
25	---	YALOVA 400V 50HZ TÜKETİM PANOSU NO:4	95	IT	Toroidal	630,00	TMŞ	6300,0 0	333.3	0,69 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
26	---	YALOVA 440V 60HZ TÜKETİM PANOSU NO:4	95	IT	Toroidal	630,00	TMŞ	6300,0 0	371.0	0,62 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
27	---	YALOVA EMG. AYD. PANOSU	6	IT	Yok-Yön EkC	63,00	C	630,00	306.7	0,75 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
28	---	YALOVA KOMBİNASYON PRİZİ 5	2,5	IT	30 mA	32,00	C	320,00	136.9	1,68 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
29	---	YALOVA HAVALANDIRMA PANOSU	16	IT	Yok-Yön EkC	200,00	TMŞ	2000,0 0	418.2	0,55 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
30	---	YALOVA NO:3 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	6	IT	30 mA	32,00	C	320,00	203.5	1,13 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
31	---	YALOVA LD3 PANOSU	6	IT	300 mA	63,00	C	630,00	185.5	1,24 ohm(Ω)	80,00 ohm (Ω)	Uygun
32	---	YALOVA NO:4 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	6	IT	30 mA	32,00	C	320,00	237.1	0,97 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
33	---	YALOVA KOMBİNASYON PRİZİ 5	2,5	IT	30 mA	32,00	C	320,00	158.6	1,45 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
34	---	YÜZEY SUYU POMPASI PANOSU NO:5	2,5	IT	30 mA	20,00	C	200,00	213.0	1,08 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
35	---	YALOVA ANA DAĞITIM PANOSU	240	IT	Yok-Yön EkC	4000,00	TMŞ	40000, 00	920.0	0,25 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
36	---	YÜZEY SUYU POMPASI PANOSU NO:4	2,5	IT	30 mA	32,00	C	320,00	165.5	1,39 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
37	---	YALOVA KOMBİNASYON PRİZİ 4	2,5	IT	30 mA	32,00	C	320,00	252.7	0,91 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
38	---	YALOVA 440V 60HZ TÜKETİM PANOSU NO:3	95	IT	Toroidal	630,00	TMŞ	6300,0 0	338.2	0,68 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250724.1530.1 / 5-11

39	---	YALOVA 400V 50HZ TÜKETİM PANOSU NO:3	95	IT	Toroidal	630,00	TMŞ	6300,0 0	247.3	0,93 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
40	---	YALOVA NO:3 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	6	IT	30 mA	32,00	C	320,00	184.0	1,25 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
41	---	YÜZEY SUYU POMPASI PANOSU NO:3	2,5	IT	30 mA	20,00	C	200,00	201.8	1,14 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
42	---	YALOVA LD2 PANOSU	6	IT	300 mA	63,00	C	630,00	298.7	0,77 ohm(Ω)	80,00 ohm (Ω)	Uygun
43	---	YALOVA KOMBİNASYON PRİZİ 3	2,5	IT	30 mA	32,00	C	320,00	219.0	1,05 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
44	---	YALOVA 400V 50HZ TÜKETİM PANOSU NO:3	95	IT	Toroidal	630,00	TMŞ	6300,0 0	273.8	0,84 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
45	---	YALOVA 440V 60HZ TÜKETİM PANOSU NO:2	95	IT	Toroidal	630,00	TMŞ	6300,0 0	365.1	0,63 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
46	---	YÜZEY SUYU POMPASI PANOSU NO:2	2,5	IT	30 mA	20,00	C	200,00	159.7	1,44 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
47	---	YALOVA NO:2 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	6	IT	30 mA	32,00	C	320,00	184.0	1,25 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
48	---	YALOVA 400V 50HZ TÜKETİM PANOSU NO:2	95	IT	Toroidal	630,00	TMŞ	6300,0 0	255.6	0,90 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
49	---	YALOVA KOMBİNASYON PRİZİ 2	2,5	IT	30 mA	32,00	C	320,00	147.4	1,56 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
50	---	YALOVA LD1 PANOSU	6	IT	300 mA	63,00	C	630,00	130.7	1,76 ohm(Ω)	80,00 ohm (Ω)	Uygun
51	---	YALOVA NO:2 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	6	IT	30 mA	32,00	C	320,00	112.2	2,05 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
52	---	KARAMÜRSEL KOMBİNASYON PRİZİ 9	2,5	IT	30 mA	32,00	C	320,00	96.6	2,38 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
53	---	KARAMÜRSEL VALF NO:9 PANOSU	6	IT	Yok-Yön EkC	0,00	---	0,00	237.1	0,97 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
54	---	KARAMÜRSEL NO:5 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	6	IT	30 mA	32,00	C	320,00	150.3	1,53 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
55	---	KARAMÜRSEL BALLAST POMPASI 9 PANOSU	35	IT	Yok-Yön EkC	250,00	TMŞ	1250,0 0	298.7	0,77 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250724.1530.1 / 6-11

56	---	KARAMÜRSEL 440V 60HZ TÜKETİM PANOSU NO:5	95	IT	Toroidal	630,00	TMŞ	6300,0 0	273.8	0,84 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
57	---	KARAMÜRSEL 400V 50HZ TÜKETİM PANOSU NO:7	95	IT	Toroidal	630,00	TMŞ	6300,0 0	333.3	0,69 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
58	---	KARAMÜRSEL NO:7 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	6	IT	30 mA	32,00	C	320,00	170.4	1,35 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
59	---	KARAMÜRSEL KARA IRGAT PANOSU	16	IT	Yok-Yön EkC	220,00	TMŞ	2200,0 0	252.7	0,91 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
60	---	KARAMÜRSEL LD5 PANOSU	6	IT	300 mA	63,00	C	630,00	203.5	1,13 ohm(Ω)	80,00 ohm (Ω)	Uygun
61	---	KARAMÜRSEL VALF NO:8 PANOSU	6	IT	Yok-Yön EkC	0,00	---	0,00	348.5	0,66 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
62	---	KARAMÜRSEL BALLAST POMPASI 8 PANOSU	35	IT	Yok-Yön EkC	250,00	TMŞ	1250,0 0	280.5	0,82 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
63	---	KARAMÜRSEL SU JETİ PANOSU NO:3	35	IT	Yok-Yön EkC	250,00	TMŞ	2500,0 0	315.1	0,73 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
64	---	KARAMÜRSEL SU JETİ PANOSU NO:2	35	IT	Yok-Yön EkC	250,00	TMŞ	2500,0 0	291.1	0,79 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
65	---	KARAMÜRSEL SU JETİ PANOSU NO:1	35	IT	Yok-Yön EkC	250,00	TMŞ	2500,0 0	244.7	0,94 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
66	---	KARAMÜRSEL NO:6 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	6	IT	30 mA	32,00	C	320,00	198.3	1,16 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
67	---	KARAMÜRSEL NO:4 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	6	IT	30 mA	32,00	C	320,00	171.6	1,34 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
68	---	KARAMÜRSEL 400V 50HZ TÜKETİM PANOSU NO:6	95	IT	Toroidal	630,00	TMŞ	6300,0 0	270.6	0,85 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
69	---	KARAMÜRSEL KOMBİNASYON PRİZİ 7	2,5	IT	30 mA	32,00	C	320,00	132.9	1,73 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
70	---	KARAMÜRSEL VALF NO:7 PANOSU	6	IT	Yok-Yön EkC	0,00	---	0,00	353.8	0,65 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
71	---	KARAMÜRSEL BALLAST POMPASI 7 PANOSU	35	IT	Yok-Yön EkC	250,00	TMŞ	1250,0 0	280.5	0,82 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250724.1530.1 / 7-11

72	---	KARAMÜRSEL LD4 PANOSU	6	IT	30 mA	63,00	C	630,00	155.4	1,48 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
73	---	KARAMÜRSEL YANGIN POMPASI PANOSU	50	IT	Yok-Yön EkC	400,00	TMŞ	4000,0 0	328.6	0,70 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
74	---	KARAMÜRSEL 440V 60HZ TÜKETİM PANOSU NO:4	95	IT	Toroidal	630,00	TMŞ	6300,0 0	353.8	0,65 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
75	---	KARAMÜRSEL NO:5 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	6	IT	30 mA	32,00	C	320,00	179.7	1,28 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
76	---	KARAMÜRSEL KOMBİNASYON PRİZİ 6	2,5	IT	30 mA	32,00	C	320,00	237.1	0,97 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
77	---	KARAMÜRSEL VALF NO:6 PANOSU	6	IT	Yok-Yön EkC	0,00	---	0,00	319.4	0,72 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
78	---	KARAMÜRSE ORTA IRGAT PANOSU	16	IT	Yok-Yön EkC	220,00	TMŞ	2200,0 0	267.4	0,86 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
79	---	KARAMÜRSEL BALLAST POMPASI 6 PANOSU	35	IT	Yok-Yön EkC	250,00	TMŞ	1250,0 0	277.1	0,83 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
80	---	KARAMÜRSEL 400V 50HZ TÜKETİM PANOSU NO:5	95	IT	Toroidal	630,00	TMŞ	6300,0 0	237.1	0,97 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
81	---	KARAMÜRSEL KOMBİNASYON PRİZİ 5-1	2,5	IT	30 mA	32,00	C	320,00	96.6	2,38 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
82	---	KARAMÜRSEL LD3 PANOSU	6	IT	300 mA	63,00	C	630,00	146.5	1,57 ohm(Ω)	80,00 ohm (Ω)	Uygun
83	---	KARAMÜRSEL EMG. AYD. PANOSU	6	IT	Yok-Yön EkC	63,00	C	630,00	244.7	0,94 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
84	---	KARAMÜRSEL FAN PANOSU	6	IT	Yok-Yön EkC	63,00	TMŞ	630,00	302.6	0,76 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
85	---	KARAMÜRSEL NO:4 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	6	IT	30 mA	32,00	C	320,00	188.5	1,22 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
86	---	KARAMÜRSEL KOMBİNASYON PRİZİ 5-2	2,5	IT	30 mA	32,00	C	320,00	131.4	1,75 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
87	---	KARAMÜRSEL NO:3 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	6	IT	30 mA	32,00	C	320,00	165.5	1,39 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
88	---	KARAMÜRSEL VALF NO:5 PANOSU	6	IT	Yok-Yön EkC	0,00	---	0,00	261.4	0,88 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250724.1530.1 / 8-11

89	---	KARAMÜRSEL BALLAST POMPASI 5 PANOSU	35	IT	Yok-Yön EkC	250,00	TMŞ	1250,00	323.9	0,71 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
90	---	KARAMÜRSEL KOMBİNASYON PRİZİ 5-3	2,5	IT	30 mA	32,00	C	320,00	185.5	1,24 ohm(Ω)	200,00 ohm(Ω)	Uygun
91	---	KARAMÜRSEL VALF NO:4 PANOSU	6	IT	Yok-Yön EkC	0,00	---	0,00	247.3	0,93 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
92	---	KARAMÜRSEL BALLAST POMPASI 4 PANOSU	35	IT	Yok-Yön EkC	250,00	TMŞ	1250,00	359.4	0,64 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
93	---	KARAMÜRSEL KOMBİNASYON PRİZİ 4	2,5	IT	30 mA	32,00	C	320,00	150.3	1,53 ohm(Ω)	200,00 ohm(Ω)	Uygun
94	---	KARAMÜRSEL 440V 60HZ TÜKETİM PANOSU NO:4	95	IT	Toroidal	630,00	TMŞ	6300,00	264.4	0,87 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
95	---	KARAMÜRSEL 400V 50HZ TÜKETİM PANOSU NO:4	95	IT	Toroidal	630,00	TMŞ	6300,00	310.8	0,74 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
96	---	KARAMÜRSEL NO:3 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	6	IT	30 mA	32,00	C	320,00	179.7	1,28 ohm(Ω)	200,00 ohm(Ω)	Uygun
97	---	KARAMÜRSEL LD2 PANOSU	6	IT	300 mA	63,00	C	630,00	203.5	1,13 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
98	---	KARAMÜRSEL KOMBİNASYON PRİZİ 3	2,5	IT	30 mA	32,00	C	320,00	127.1	1,81 ohm(Ω)	200,00 ohm(Ω)	Uygun
99	---	KARAMÜRSEL 400V 50HZ TÜKETİM PANOSU NO:3	95	IT	Toroidal	630,00	TMŞ	6300,00	343.3	0,67 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
100	---	KARAMÜRSEL NO:2 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	6	IT	30 mA	32,00	C	320,00	172.9	1,33 ohm(Ω)	200,00 ohm(Ω)	Uygun
101	---	KARAMÜRSEL VALF NO:3 PANOSU	6	IT	Yok-Yön EkC	0,00	---	0,00	284.0	0,81 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
102	---	KARAMÜRSEL 440V 60HZ TÜKETİM PANOSU NO:2	95	IT	Toroidal	630,00	TMŞ	6300,00	348.5	0,66 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
103	---	KARAMÜRSEL BALLAST POMPASI 3 PANOSU	35	IT	Yok-Yön EkC	250,00	TMŞ	1250,00	310.8	0,74 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
 Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
 Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
 Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250724.1530.1 / 9-11

104	---	KARAMÜRSEL NO:2 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	6	IT	30 mA	32,00	C	320,00	150.3	1,53 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
105	---	KARAMÜRSEL 400V 50HZ TÜKETİM PANOSU NO:2	95	IT	Toroidal	630,00	TMŞ	6300,0 0	250.0	0,92 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
106	---	KARAMÜRSEL KOMBİNASYON PRİZİ 2	2,5	IT	30 mA	32,00	C	320,00	138.6	1,66 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
107	---	KARAMÜRSEL VALF NO:2 PANOSU	6	IT	Yok-Yön EkC	0,00	---	0,00	273.8	0,84 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
108	---	KARAMÜRSEL BALLAST POMPASI 2 PANOSU	35	IT	Yok-Yön EkC	250,00	TMŞ	1250,0 0	328.6	0,70 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
109	---	KARAMÜRSEL ANA DAĞITIM PANOSU	240	IT	Yok-Yön EkC	4000,00	TMŞ	40000, 00	638.9	0,36 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
110	---	YALOVA 440V 60HZ TÜKETİM PANOSU NO:1	95	IT	Toroidal	630,00	TMŞ	6300,0 0	302.6	0,76 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
111	---	YALOVA 400V 50HZ TÜKETİM PANOSU NO:1	95	IT	Toroidal	630,00	TMŞ	6300,0 0	365.1	0,63 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
112	---	YALOVA NO:1 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	6	IT	30 mA	32,00	C	320,00	178.3	1,29 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
113	---	YALOVA NO:1 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	6	IT	30 mA	32,00	C	320,00	146.5	1,57 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
114	---	YALOVA KOMBİNASYON PRİZİ 1	2,5	IT	30 mA	32,00	C	320,00	203.5	1,13 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
115	---	KARAMÜRSEL 440V 60HZ TÜKETİM PANOSU NO:1	95	IT	Toroidal	630,00	TMŞ	6300,0 0	323.9	0,71 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
116	---	KARAMÜRSEL 400V 50HZ TÜKETİM PANOSU NO:1	95	IT	Toroidal	630,00	TMŞ	6300,0 0	242.1	0,95 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
117	---	KARAMÜRSEL NO:1 HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU	6	IT	30 mA	32,00	C	320,00	188.5	1,22 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
118	---	KARAMÜRSEL NO:1 HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU	6	IT	30 mA	32,00	C	320,00	166.7	1,38 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250724.1530.1 / 10-11

119	---	KARAMÜRSEL KOMBİNASYON PRİZİ 1	2,5	IT	30 mA	32,00	C	320,00	219.0	1,05 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
-----	-----	--------------------------------------	-----	----	-------	-------	---	--------	-------	-------------	-------------------	-------

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında **kullanımı uygundur**.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır