

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.E.06 R.10

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
SGK Sicil No	23315010110731610770282000	
Sözleşme ID	21334674	
Tel		Web
Fax		Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	24.07.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	24.07.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	24.07.2025 17:30	Rapor No	250724.1530.2
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	876830

EKİPMAN BİLGİLERİ

Tespit Edilen Bilgiler

Ekipmanın Bölümü	GENEL
Kullanım Amacı	ELEKTRİK TESİSATI
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	
Envanter No	

Ekipman Etiket Bilgileri-Tesis

Hava Durumu	Açık	Ölçüm Metodu	Çevrim Empedansı
Şebeke Gerilimi	400/230	Toprak Durumu	Kuru
Topraklama Sistem Tipi	TN-C-S	Yapı Cinsi	Betonarme

PERİYODİK KONTROL METODU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

TS HD 60364-4-41 - Alçak gerilim elektrik tesisleri - bölüm 4 - 41: Güvenlik için koruma - Elektrik çarpmasına karşı koruma

TS HD 60364-5-52 - Alçak gerilim elektrik tesisleri - Bölüm 5-52: Elektriksel teçhizatın seçilmesi ve montajı - Bağlantı sistemleri

TS HD 60364-5-53 - Alçak gerilim elektrik tesisleri - Bölüm 5-53: Elektriksel teçhizatın seçilmesi ve montajı - Anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni

TS HD 60364-6 - Alçak gerilim elektrik tesisatları - Bölüm 6: Doğrulama

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
DİJİTAL KUMPAS	SZUTEST.PK.398	17.01.2025	Kalibrasyon

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Barış BOSTAN
Mesleği	: Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No	: K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

ÇOK FONKSİYONLU TEST CİHAZI

SZUTEST.PK.81

23.12.2024

Kalibrasyon

NOTLAR

*Dokunma gerilimi UT, UTP ve koruma iletkenlerinin kesiti Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre düzenlenmiştir.

TT sistemlerde sınır değeri ($R_a=50V/I_a$) ile hesaplanır.

TN sistemlerde sınır değeri ($Z_s=230V/I_a$) ile hesaplanır.

I_n : Koruma düzenin anma akımı

I_a : Devre kesici açma akımı

(B tipi $I_a=5 \times I_n$) (C tipi $I_a=10 \times I_n$) (D tipi $I_a=15 \times I_n$) (TMŞ tipi $I_a=Açtırma\ Katsayısı \times I_n$)

Z_x : Ölçülen PE/PEN çevrim empedansı

Z_s : Tavsiye edilen sınır çevrim empedansı

R_x : Ölçülen topraklama yayılma direnci

R_A : Tavsiye edilen sınır toplam topraklama direnci

Hata Akımı Koruma Düzeni kullanılan noktalar için sınır değeri hesabı:

Kuru Zemin için; $R_a(Z_s)=50V/I_a$ Islak Zemin için; $R_a(Z_s)=25V/I_a$

I_a : RCD açma eşik akımı; 0,3A(300mA) 0,03A(30mA)

300 mA için $R_a(Z_s)$: 166,6 Ohm

30 mA için $R_a(Z_s)$: 1666,6 Ohm

*Enerji iletim hattı direk topraklama kontrollerinde sınır değeri bulunduğu ortamın toprak öz direncine göre belirlenmiştir. (ETTY)

**Hata gerilimi koruma düzenleri kullanılıyorsa, yardımcı topraklayıcının topraklama direncinin 200 Ohm'u, geçmediği kontrol edilmelidir. (Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği)

**BS7671:2008 standartına göre hesaplanan sınır değerler $R_a(Z_s)$ 200 Ohm'u geçmemelidir.

**300mA kaçak akım rölesi kullanılan tesis bölümlerinde topraklama sınır direnç değeri EİTTY Çizelge-12 Alt notuna göre 80 ohm olmalıdır.

**Bina, temel, elektriksiz ekipman ve statik topraklama değerleri mümkün olduğunca küçük olmalı ve 10 Ohm'u geçmemelidir. (TS-62305)

I_k : Devredeki toprak çevrimine göre beklenen toprak kısa devre akımı

Bu rapor, sadece ölçüm yapılan noktalar için geçerli olup tüm tesisi kapsamamaktadır.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250724.1530.2 / 2-7

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Topraklama projesi mevcut mu? Tesisat projeye uygun mu?	U	
2	Topraklama sisteminin göz ile kontrol edilmesi	U	
3	Topraklama sistemi toprak bağlantısı uygun mu?	U	
4	Trafo odası korozyona dayanıklı malzemelerden mi yapılmış? Odada korozyon var mı?	U	
5	Eş potansiyel baraları mevcut mu?	U	
6	Eş potansiyel baralar da etiketleme mevcut mu? Yer altından gelen toprak hatları belirtilmiş midir?	U	
7	Eş potansiyel baralar birbirine bağlanarak ağ oluşturulmuş mu?	U	
8	Trafo ve Yüksek Gerilim odalarında eş potansiyel baralar ile gözle takip edilebilen toprak hatları uygun mu?	U	
9	Topraklama sistemi ölçme noktaları mevcut mu?	U	
10	Topraklama ölçüm noktalarında topraklama direnci ölçülebiliyor mu?	U	
11	Artık/Kaçak Akım Koruma rölesi var mı? Uygun mu?	U	
12	İletken bağlantılarının kontrol edilmesi uygun mu?	U	
13	Nötr ve koruma iletkenleri doğru şekilde işaretlenmiş mi?	U	
14	Panoların topraklama iletkeni devamlılık testi uygun mu?	U	
15	Koruma iletkeni kesiti uygun mu ?	U	
16	Trafo, Yüksek Gerilim Hücreleri topraklama dirençleri uygun mu?	U	
17	Trafo, Yüksek Gerilim odalarının topraklama dirençleri uygun mu?	U	
18	Gaz, su, merkezi ısıtma ve iklimlendirme tesisatının topraklama dirençleri uygun mu?	KD	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı

Kusurlu Uygunsuzluk

Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

TEST DEĞERLERİ - TOPRAKLAMA

	Etkiet Adı	Ölçülen Yer	Koruma İletkeni Kesiti mm ²	Sistem Türü	K.A. Türü	InA	Açma Tipi	IaA	Hesaplanan Toprak Kısa Devre Akımı(A)	Ölçülen Değer	Sınır Değer	Sonuç
1	---	GP-01 SEYYAR PANO	95	TN-C-S	300 mA Toroidal	630,00	TMŞ	1260,00	270.6	0,85 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
2	---	GP-07 SEYYAR PANO	95	TN-C-S	300 mA Toroidal	630,00	TMŞ	1260,00	371.0	0,62 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
3	---	GP-010 SEYYAR PANO	95	TN-C-S	300 mA Toroidal	630,00	TMŞ	1260,00	252.7	0,91 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
4	---	GP-02 SEYYAR PANO	95	TN-C-S	300 mA Toroidal	630,00	TMŞ	1260,00	328.6	0,70 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
5	---	GP-03 SEYYAR PANO	95	TN-C-S	300 mA Toroidal	630,00	TMŞ	1260,00	434.0	0,53 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
6	---	GP-04 SEYYAR PANO	95	TN-C-S	300 mA Toroidal	630,00	TMŞ	1260,00	273.8	0,84 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
 Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
 Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
 Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

7	---	GP-05 SEYYAR PANO	95	TN-C-S	300 mA Toroidal	630,00	TMŞ	1260,00	310.8	0,74 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
8	---	GP-06 SEYYAR PANO	95	TN-C-S	300 mA Toroidal	630,00	TMŞ	1260,00	255.6	0,90 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
9	---	GP-08 SEYYAR PANO	95	TN-C-S	300 mA Toroidal	630,00	TMŞ	1260,00	371.0	0,62 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
10	---	GP-09 SEYYAR PANO	95	TN-C-S	300 mA Toroidal	630,00	TMŞ	1260,00	258.4	0,89 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
11	---	YP-03 SEYYAR PANO	35	TN-C-S	300 mA Toroidal	160,00	TMŞ	1600,00	315.1	0,73 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
12	---	YP-04 SEYYAR PANO	35	TN-C-S	300 mA Toroidal	160,00	TMŞ	1600,00	219.0	1,05 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
13	---	YP-01 SEYYAR PANO	35	TN-C-S	300 mA Toroidal	160,00	TMŞ	1600,00	244.7	0,94 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
14	---	YP-02 SEYYAR PANO	35	TN-C-S	300 mA Toroidal	160,00	TMŞ	1600,00	343.3	0,67 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
15	---	YP-05 SEYYAR PANO	35	TN-C-S	300 mA Toroidal	160,00	TMŞ	1600,00	284.0	0,81 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
16	---	YP-06 SEYYAR PANO	35	TN-C-S	300 mA Toroidal	160,00	TMŞ	1600,00	418.2	0,55 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
17	---	SP-10 PANO	95	TN-C-S	Toroidal	800,00	TMŞ	3200,00	328.6	0,70 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
18	---	SP-01 PANO	95	TN-C-S	Toroidal	800,00	TMŞ	2400,00	489.4	0,47 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
19	---	SP-02 PANO	95	TN-C-S	Toroidal	800,00	TMŞ	2400,00	294.9	0,78 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
20	---	SP-09 PANO	95	TN-C-S	Toroidal	400,00	TMŞ	4000,00	234.7	0,98 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
21	---	SP-08 PANO	95	TN-C-S	Toroidal	800,00	TMŞ	3200,00	371.0	0,62 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
22	---	SP-03 PANO	95	TN-C-S	Toroidal	800,00	TMŞ	2400,00	333.3	0,69 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
23	---	SP-07 PANO	95	TN-C-S	Toroidal	400,00	TMŞ	3200,00	396.6	0,58 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
24	---	SP-05 PANO	95	TN-C-S	Toroidal	800,00	TMŞ	1600,00	239.6	0,96 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
25	---	SP-06 PANO	95	TN-C-S	Toroidal	800,00	TMŞ	6400,00	328.6	0,70 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
26	---	SP-29 PANO	95	TN-C-S	Toroidal	400,00	TMŞ	4000,00	365.1	0,63 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
27	---	P-09 KOMPRESÖR ODASI PANOSU	2,5	TN-C-S	30 mA	32,00	C	320,00	261.4	0,88 ohm(Ω)	200,00 ohm(Ω)	Uygun
28	---	P-09 TAŞERON DEPOLARI PANOSU	2,5	TN-C-S	300 mA	40,00	C	400,00	244.7	0,94 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
29	---	RIHTIM APD-2	240	TN-C-S	Yok-Yön EkC	4000,00	TMŞ	12000,00	2875.0	0,08 ohm(Ω)	0,13 ohm(Ω)	Uygun
30	---	KOMPRESÖR APD-3	240	TN-C-S	Yok-Yön EkC	4000,00	TMŞ	16000,00	1916.7	0,12 ohm(Ω)	0,13 ohm(Ω)	Uygun
31	---	SP-15 PANO	95	TN-C-S	Toroidal	400,00	TMŞ	800,00	377.0	0,61 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
32	---	SP-06 PANO	95	TN-C-S	Toroidal	400,00	TMŞ	4000,00	310.8	0,74 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
 Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
 Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
 Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250724.1530.2 / 4-7

33	---	SAHA APD-1	240	TN-C-S	Yok-Yön EkC	2500,00	TMŞ	5000,0 0	2300.0	0,10 ohm(Ω)	0,13 ohm(Ω)	Uygun
34	---	P-18 TECHİZ ATÖLYESİ PANOSU	25	TN-C-S	300 mA	100,00	C	1000,0 0	389.8	0,59 ohm(Ω)	80,00 ohm (Ω)	Uygun
35	---	TECHİZ ATÖLYESİ KOMBİNASYON PRİZİ 1	2,5	TN-C-S	30 mA	40,00	C	400,00	234.7	0,98 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
36	---	TECHİZ ATÖLYESİ KOMBİNASYON PRİZİ 2	2,5	TN-C-S	30 mA	40,00	C	400,00	171.6	1,34 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
37	---	TECHİZ ATÖLYESİ KOMBİNASYON PRİZİ 3	2,5	TN-C-S	30 mA	40,00	C	400,00	193.3	1,19 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
38	---	TECHİZ ATÖLYESİ KOMBİNASYON PRİZİ 4	2,5	TN-C-S	30 mA	40,00	C	400,00	150.3	1,53 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
39	---	TECHİZ ATÖLYESİ KOMBİNASYON PRİZİ 5	2,5	TN-C-S	30 mA	40,00	C	400,00	188.5	1,22 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
40	---	P-27 TECHİZ ATÖLYESİ PANOSU	25	TN-C-S	300 mA	160,00	TMŞ	800,00	359.4	0,64 ohm(Ω)	80,00 ohm (Ω)	Uygun
41	---	ÖN İMALAT ATÖLYESİ KOMBİNASYON PRİZİ 1	2,5	TN-C-S	30 mA	32,00	C	320,00	237.1	0,97 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
42	---	ÖN İMALAT ATÖLYESİ KOMBİNASYON PRİZİ 2	2,5	TN-C-S	30 mA	32,00	C	320,00	163.1	1,41 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
43	---	ÖN İMALAT ATÖLYESİ KOMBİNASYON PRİZİ 3	2,5	TN-C-S	30 mA	32,00	C	320,00	219.0	1,05 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
44	---	ÖN İMALAT ATÖLYESİ KOMBİNASYON PRİZİ 4	2,5	TN-C-S	30 mA	32,00	C	320,00	203.5	1,13 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
45	---	ÖN İMALAT ATÖLYESİ KOMBİNASYON PRİZİ 5	2,5	TN-C-S	30 mA	32,00	C	320,00	184.0	1,25 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun
46	---	SP-26 PANO	70	TN-C-S	Toroidal	250,00	TMŞ	2500,0 0	239.6	0,96 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
47	---	SP-25 PANO	70	TN-C-S	Toroidal	250,00	TMŞ	2500,0 0	306.7	0,75 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
48	---	SP-24 PANO	95	TN-C-S	Toroidal	800,00	TMŞ	1600,0 0	284.0	0,81 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
49	---	CNC ATÖLYESİ KOMBİNASYON PRİZİ	2,5	TN-C-S	30 mA	40,00	C	400,00	169.1	1,36 ohm(Ω)	200,00 ohm (Ω)	Uygun

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250724.1530.2 / 5-7

50	---	SP-11 PANO	70	TN-C-S	Toroidal	250,00	TMŞ	2250,00	277.1	0,83 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
51	---	SP-12 PANO	95	TN-C-S	Toroidal	500,00	TMŞ	2500,00	500.0	0,46 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
52	---	SP-17 PANO	95	TN-C-S	Toroidal	400,00	TMŞ	3200,00	377.0	0,61 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
53	---	P-06 PANO	16	TN-C-S	300 mA	100,00	C	1000,00	298.7	0,77 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
54	---	P-07 PANO	16	TN-C-S	300 mA	100,00	C	1000,00	247.3	0,93 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
55	---	P-05 PANO	16	TN-C-S	300 mA	100,00	C	1000,00	353.8	0,65 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
56	---	P-10 PANO	16	TN-C-S	300 mA	63,00	C	630,00	319.4	0,72 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
57	---	P-03 PANO	16	TN-C-S	Toroidal	100,00	C	1000,00	273.8	0,84 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
58	---	P-04 PANO	16	TN-C-S	300 mA	63,00	C	630,00	287.5	0,80 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
59	---	SP-19 PANO	95	TN-C-S	Toroidal	400,00	TMŞ	4000,00	247.3	0,93 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
60	---	SP-18 PANO	95	TN-C-S	Toroidal	400,00	TMŞ	4000,00	343.3	0,67 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
61	---	SP-28 PANO	95	TN-C-S	Toroidal	400,00	TMŞ	2400,00	425.9	0,54 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
62	---	KNT-12 KİMYASAL ARITMA PANOSU	35	TN-C-S	300 mA Toroidal	250,00	TMŞ	1250,00	371.0	0,62 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
63	---	P-13 GÜVENLİK PANOSU	16	TN-C-S	Toroidal	125,00	TMŞ	1250,00	315.1	0,73 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
64	---	İDARİ BİNA ADP	70	TN-C-S	Toroidal	630,00	TMŞ	1260,00	479.2	0,48 ohm(Ω)	1,00 ohm(Ω)	Uygun
65	---	İDARİ BİNA UADP UPS ADP	16	TN-C-S	Yok	80,00	C	800,00	920.0	0,25 ohm(Ω)	0,29 ohm(Ω)	Uygun
66	---	İDARİ BİNA UDP-1 PANOSU	16	TN-C-S	300 mA	63,00	C	630,00	343.3	0,67 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
67	---	İDARİ BİNA DP-1 GİRİŞ KAT DAĞITIM PANOSU	16	TN-C-S	300 mA Toroidal	125,00	TMŞ	1250,00	425.9	0,54 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
68	---	İDARİ BİNA DP-3 2. KAT DAĞITIM PANOSU	16	TN-C-S	300 mA	63,00	C	630,00	534.9	0,43 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
69	---	MCC DAĞITIM PANOSU	35	TN-C-S	300 mA Toroidal	400,00	TMŞ	800,00	377.0	0,61 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun
70	---	İDARİ BİNA DP-2 1. KAT DAĞITIM PANOSU	16	TN-C-S	300 mA	63,00	C	630,00	403.5	0,57 ohm(Ω)	80,00 ohm(Ω)	Uygun

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
 Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
 Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
 Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında **kullanımı uygundur**.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250724.1530.2 / 7-7