PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
COOLDOWN ON DAN COOLDOWN OFF (RACHETING) ALSTHOM

Nomor	IK-OPRELC-001-016
Revisi	01
Tanggal	25 Oktober 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR .N Supervisor Operasi	ARIEF ZULFAUZI .S Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
COOLDOWN ON DAN COOLDOWN OFF (RACHETING) ALSTHOM

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
COOLDOWN ON DAN COOLDOWN OFF (RACHETING) ALSTHOM

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	25 Okt 2021		**5. LANGKAH PELAKSANAAN** 5.2. Cooldown OFF 5.1.5. Setelah 3 menit / pompa Hydraulic Rachet (88 HR-1) akan beroperasi, amati putaran As Rotor dan kebocoran pipa-pipa pompa rachet. - Tambahan isi	**5. LANGKAH PELAKSANAAN** 5.1. Cooldown ON 5.1.5. Setelah 3 menit / pompa Hydraulic Rachet (88 HR-1) akan beroperasi, amati putaran As Rotor dan kebocoran pipa-pipa pompa rachet. Pastikan putaran As Rotor berputar 40o dan stop selama 3 menit. 5.1.6. Operasikan Ratchet selama 8 jam (dan lakukan pemantauan secara berkala).	

INSTRUKSI KERJA
COOLDOWN ON DAN COOLDOWN OFF (RACHETING) ALSTHOM

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pengoperasian rachet mesin Alsthom sehingga ketika dibutuhkan mesin tetap dapat beroperasi secara normal.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. APD yang digunakan

2.1.1. Safety Helm

2.1.2. Safety Shoes

2.1.3. Ear Muff atau Ear Plug

2.2. Peralatan yang digunakan

2.2.1. Radio Komunikasi (HT)

2.2.2. AVO Meter

3. PELAKSANA

3.1. Operator Alat Bantu

4. SUPERVISI

4.1. Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room dan Leader Shift.

5. LANGKAH PELAKSANAAN

5.1. Cooldown ON

5.1.1. Ambil data kWh PS (TAM) Alsthom #1 diruang GAC.

5.1.2. Ambil data kWh PS di panel generator.

5.1.3. Pastikan selector switch Auxiliary Lube Oil Pump (88 QA) dan Emergency Lube Oil Pump (88 QE) pada posisi Auto.

5.1.4. Putar Switch master control ke posisi start dan pastikan lampu indikasi Auxiliary Lube Oil Pump (88 QA) dan Hydraulic Rachet (88 HR-1) menyala berwarna merah (Operasi).

5.1.5. Setelah 3 menit / pompa Hydraulic Rachet (88 HR-1) akan beroperasi, amati putaran As Rotor dan kebocoran pipa-pipa pompa rachet. Pastikan putaran As Rotor berputar 40° dan stop selama 3 menit.

5.1.6. Operasikan Ratchet selama 8 jam (dan lakukan pemantauan secara berkala).

5.2. Cooldown OFF

5.2.1. Putar Switch master control ke posisi OFF

5.2.2. Pastikan lampu indikasi Auxiliary (Lube Oil) pump (88 QA) dan Hydraulic Rachet (88 HR-1) menyala berwarna Hijau (standby)

5.2.3. Ambil data kWh PS (TAM) di panel GAC

5.2.4. Ambil data kWh PS di panel generator