LABORATUVAR 3 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

CEVAPLANAN MAKİNE: AYSPAK-TF30 | Öğrenci no: 235541088

Ad Soyad	Grup	Tarih
Emin Çimen	Belirtilmedi	25.10.2026

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

PaketPro'nun kapıları (ipucu)

İnternete açık uzak bakım modülü · admin/admin hesabı · port 80 HMI · Wi-Fi (karton parola) · 2 kilitsiz USB · bulut telemetri — *fiziksel sonuç adayları: çene/bıçakta el-parmak yaralanması, sıkışma.*

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
R1: Dış saldırgan > ortak servis hesabı > program ve emniyet ayarı değişir > kafa hareket eder > el ezilmesi. (V)	2	3	3	18	1 - Kritik
R2: Ele geçirilmiş servis PC'si > bakım oturumu > tutkal ayarı yükselir + sıcaklık koruması başarısız > ciddi yanık. (V)	2	2	3	12	3 - Yüksek
R3: Bakım personeli > USB > eski program yüklenir + izolasyon eksik > enerji dönüşünde hareket > ağır sıkışma. (V)	1	3	1	3	2 - S=3 öncelikli

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

   TF30 için R1 ilk sıradadır: 2 x 3 x 3 = 18 (kritik). Kafa/kalıp bölgesinde sık müdahale sırasında kalıcı el-parmak hasarı potansiyeli vardır. Bu zincir ayrıca emniyet korumasının da bozulduğunu varsayar.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

   Evet: TF30 R3, 1 x 3 x 1 = 3 ile düşük banttadır; S=3 nedeniyle ikinci işlem sırasına yükseltilmiştir. Sayısal skor değiştirilmez; ağır yaralanma potansiyeli ayrı işaretlenir ve görünür tutulur.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

TF30 senaryo açıklamaları ve risk azaltma

V = Eğitim varsayımı; AYSPAK'a ilişkin doğrulanmış açıklık değildir. L: olasılık, S: yaralanma şiddeti, E: insanın maruziyeti; her biri 1-3. Puanlar ölçüm değil eğitim değerlendirmesidir.
R1: Doğrudan erişimi kaldır; MFA/kişisel hesap; emniyet yetkisini üretim yolundan ayır.
R2: Sıcaklık yazma yetkisini sınırla; bağımsız limit ve erişim korumasını doğrula.
R3: USB/yükleme yetkisi, doğrulanmış yedek, bakımda enerji izolasyonu ve yeniden başlama engeli.
Fiziksel sonuç koşulludur: R1'de emniyet ayarı da etkilenir; R2'de bağımsız sıcaklık koruması başarısızdır; R3'te enerji izolasyonu yoktur. Önlemler sahada doğrulanmadan artık risk puanı verilmemiştir.

TF30: Üretici bilgileri + belirtilen eğitim varsayımları. Saha testi yapılmamıştır.
Kaynak: AYSPAK TF30 ürün sayfası (25.10.2026); ayrıntılı cevaplar aynı klasördeki README.md dosyasındadır.