

Tartım

Vücut analiz cihazları için kullanım kılavuzu

Kurulum · Kablolu ve Bluetooth bağlantı · Ölçüm · Cihaz raporu

Sürüm 0.4.2 · 16.10.2026
https://github.com/muratGursel/tartim

İçindekiler

- 1. Kurulum
- 2. Uygulamayı açmak
- 3. Tartıyı kabloyla bağlamak
- 4. Tartıyı Bluetooth ile bağlamak
- 5. Ölçüm almak
- 6. Geçmiş ölçümler, SD kart ve Excel
- 7. Cihaz raporu hazırlamak ve göndermek
- 8. Sorun giderme
- 9. Kişisel verilerin korunması

📄 **Bu kılavuzu PDF olarak indirin** (yazdırmak için)

> Kılavuzdaki ekran görüntülerinde örnek (sentetik) ölçümler ve örnek Bluetooth cihazları kullanılmıştır; hiçbiri gerçek bir kişiye ait değildir.

Bu kılavuz, Tartım uygulamasıyla vücut analiz cihazınızdan (tartıdan) ölçüm almayı, ölçümleri saklamayı ve geliştiricilere cihaz raporu göndermeyi adım adım anlatır. Bilgisayar bilgisi gerektirmez.

1. Kurulum

Kurulum bir kez yapılır. Yönetici (sudo) şifresi gerekir; bilmiyorsanız bilgi işlem biriminizden destek isteyin.

1. **Uçbirim**'i açın (uygulama menüsünde "Uçbirim" ya da "Terminal" yazın).
2. Aşağıdaki satırı kopyalayıp uçbirime yapıştırın ve **Enter**'a basın:

   ```
   curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/muratGursel/tartim/main/install.sh | sudo sh
   ```


3. Şifreniz sorulursa yazın (yazarken ekranda görünmez) ve **Enter**'a basın.
4. Sonunda `tartim kuruldu` yazısını gördüğünüzde kurulum tamamdır.

> Uçbirim kullanmak istemiyorsanız Sürümler sayfasından `tartim_..._all.deb` dosyasını indirip çift tıklayarak da kurabilirsiniz.

Güncelleme: Aynı komutu yeniden çalıştırmanız yeterlidir.

2. Uygulamayı açmak

Uygulama menüsünü açın ve **Tartım** yazın. Simgesine tıklayın.



Açılan pencerede:

- **Üstte:** port seçimi, yenile ve Bluetooth düğmeleri, hız ve **Bağlan**
- **Solda:** son ölçümün sonuçları
- **Sağda:** kayıtlı ölçümler, **SD karttan içe aktar** ve **Excel için dışa aktar**
- **Sağ üstte: Yardım** (bu kılavuz) ve **Cihaz raporu**

3. Tartıyı kabloyla bağlamak


1. Tartıyı USB ya da RS-232 kablosuyla (USB-seri çevirici ile) bilgisayara takın ve tartıyı açın.
2. Tartım'da **yenile** düğmesine (dönen ok) basın.
3. **Port** listesinden tartıyı seçin. USB ile bağlanan cihazlar genellikle `/dev/ttyUSB0` ya da `/dev/ttyACM0` adıyla görünür ve listenin başında yer alır.
4. **Hız** alanını değiştirmeyin (9600). Yalnızca veri gelmezse değiştirin (bkz. Sorun giderme).
5. **Bağlan**'a basın. Düğme kırmızı **Bağlantıyı kes**'e dönüşür ve alt satırda "dinleniyor" yazar.

4. Tartıyı Bluetooth ile bağlamak


Bilgisayarınızda Bluetooth olmalı ve açık olmalıdır (ekranın sağ üst köşesindeki sistem menüsünden kontrol edebilirsiniz).

4.1 Tartıyı bulmak

1. Tartıyı açın. Cihazınızda bir Bluetooth ya da eşleştirme modu varsa açın (cihazın kendi kılavuzuna bakın).
2. Tartım'da port alanının yanındaki **Bluetooth** düğmesine basın.
3. Yaklaşık 10 saniye bekleyin. Bulunan cihazlar **Port** listesinin en üstüne `bt:... (cihaz adı, tür)` şeklinde eklenir.
4. Listeyi açıp tartınızı seçin.



5. **Bağlan**'a basın. Bağlantı kurulunca alt satırda "bağlandı" yazar:



Listede cihazın yanında üç türden biri yazar:

Yazan	Anlamı	Ne yapmalıyım?
BLE (standart tartı)	Cihaz, Bluetooth'un standart tartı servisini kullanıyor.	Doğrudan **Bağlan**'a basın. Ölçümler canlı gelir.
Klasik (seri port)	Cihaz kablo gibi çalışan eski tip Bluetooth kullanıyor.	Önce eşleştirin (4.2), sonra **Bağlan**'a basın.
BLE	Cihaz üreticiye özel bir yöntem kullanıyor.	Henüz doğrudan okunamıyor. Lütfen bir **cihaz raporu** gönderin (bölüm 7); desteği bu raporla ekleyebiliriz.

4.2 Klasik Bluetooth cihazı eşleştirmek

Bu işlem her cihaz için bir kez yapılır.


1. **Ayarlar** → **Bluetooth** bölümünü açın.
2. Listede tartınıza tıklayın.
3. PIN sorulursa cihazın kılavuzundaki kodu girin. Kılavuzda yazmıyorsa genellikle **0000** ya da **1234**'tür.
4. "Bağlandı" ya da "Eşleştirildi" yazısını gördükten sonra Tartım'a dönüp Bluetooth düğmesine yeniden basın, cihazı seçip **Bağlan**'a basın.

4.3 Bluetooth cihazı listede çıkmıyorsa

- Tartının açık ve bilgisayara yakın (birkaç metre içinde) olduğundan emin olun.
- Tartı başka bir telefona ya da tablete bağlıysa o cihazda Bluetooth'u kapatın; çoğu tartı aynı anda tek cihaza bağlanır.
- Bluetooth düğmesine bir kez daha basın; bazı cihazlar ancak ikinci taramada görünür.

5. Ölçüm almak

1. Tartıya bağlıyken (alt satırda "dinleniyor" ya da "bağlandı" yazarken) ölçümü cihazda her zamanki gibi yapın: danışan bilgilerini cihaza girin, danışan tartıya çıksın.
2. Ölçüm bitince sonuç birkaç saniye içinde Tartım'ın sol tarafında görünür ve otomatik olarak kaydedilir. Ayrıca bir şey yapmanız gerekmez.



3. Sıradaki danışan için aynı şekilde devam edin. Bağlantıyı kesmenize gerek yoktur.
4. İşiniz bitince **Bağlantıyı kes**'e basabilir ya da pencereyi kapatabilirsiniz.

> Değerlerin yanında yıldız (*) görürseniz: o alanın anlamı henüz gerçek bir cihazla doğrulanmamıştır. Cihaz ekranındaki değerle karşılaştırarak kullanın ve fark görürseniz bir cihaz raporu gönderin.

6. Geçmiş ölçümler, SD kart ve Excel

Geçmiş ölçüm: Sağdaki listede bir satıra tıklayın; ayrıntıları solda görünür. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsiniz.

SD karttan içe aktarma (SD kartı olan cihazlar için):

1. Cihazın SD kartını bilgisayara takın.
2. **SD karttan içe aktar…** düğmesine basın.
3. Karttaki `.csv` dosyalarını seçin (birden fazla seçebilirsiniz) ve **İçe aktar**'a basın.
4. Aynı ölçüm iki kez eklenmez; dosyaları tekrar tekrar aktarmanızda sakınca yoktur.

Excel'e aktarma:

1. **Excel için dışa aktar…** düğmesine basın.
2. Dosyaya bir ad verip **Kaydet**'e basın.
3. Dosyayı LibreOffice Calc ya da Excel ile açabilirsiniz.

7. Cihaz raporu hazırlamak ve göndermek

Cihaz raporu, tartınızın bilgisayara veriyi nasıl gönderdiğini öğrenmemizi sağlar. Özellikle şu durumlarda çok işimize yarar:


- Tartınız Tartım'da hiç görünmüyorsa ya da "Tanınmayan kayıt" yazıyorsa,
- Bluetooth listesinde tartınızın yanında yalnızca **BLE** yazıyorsa,
- Gösterilen değerler cihaz ekranıyla uyuşmuyorsa.

Rapor yaklaşık 2 dakika sürer.

> **Önemli:** Rapor için ölçümü **kendiniz ya da bir test kişisiyle** yapın. Gerçek bir danışanın ölçümünü kullanmayın. Danışan numarası rapordan otomatik silinir, ama yaş, boy, cinsiyet ve vücut değerleri raporda kalır.


7.1 Raporu hazırlamak

1. Kablolu bağlantıda önce **Port** listesinden tartıyı seçin.
2. Sağ üstteki **Cihaz raporu** düğmesine basın.
3. **Cihaz modeli** alanına modeli yazın. Model, cihazın altındaki ya da arkasındaki etikette yazar (ör. `MC-780MA`, `FAST`).




4. Bağlantı türüne göre bir düğmeye basın:
    - **Ölçümü başlat:** tartı kabloyla bağlıysa

- **Bluetooth ile...:** tartı Bluetooth'luysa. Açılan listeden tartınızı seçip **Seç ve ölçüme başla**'ya basın.




- **SD kart dosyasından...:** cihaz ölçümleri SD karta yazıyorsa. Karttaki dosyayı seçin.


5. "Şimdi cihazda ölçüm yapın" yazısını görünce tartıda bir ölçüm yapın. Veri gelince pencere kendiliğinden sonraki adıma geçer.



6. Cihaz ekranında gördüğünüz **kiloyu** yazın (ör. `72,4`). Bu isteğe bağlıdır ama veriyi doğrulamamızı çok kolaylaştırır.



7. **Raporu kaydet**'e basın. Rapor **Belgeler** klasörünüze `tartim-rapor-MODEL-TARİH.json` adıyla kaydedilir.




"Hiç veri gelmedi" yazsa bile raporu kaydedip gönderin; bu da işimize yarar.

7.2 Raporu göndermek

Raporlar GitHub üzerinden toplanır. Göndermek için ücretsiz bir GitHub hesabı gerekir (hesabınız yoksa https://github.com/signup adresinden birkaç dakikada açabilirsiniz).


1. Rapor kaydedildikten sonra açılan pencerede **Gönderme formunu aç**'a basın. (Pencereyi kapattıysanız şu adrese gidin: https://github.com/muratGursel/tartim/issues/new?template=cihaz-raporu.yml)

2. GitHub hesabınızla giriş yapın. "Cihaz raporu" formu açılır:



3. Formda:

   - **Cihaz modeli:** modeli yazın.
   - **Rapor dosyası: Klasörü aç** düğmesiyle açılan klasördeki `tartim-rapor-....json` dosyasını sürükleyip bu kutuya bırakın. Dosya yüklenince kutuda bir bağlantı belirir.



   - **Notlar:** varsa yaşadığınız sorunları yazın (isteğe bağlı).

- **Onay:** sayfanın altındaki "Bu ölçüm gerçek bir danışana ait değildir" kutusunu işaretleyin.

4. Sağ alttaki yeşil **Create** düğmesine basın. Raporunuz gönderildi; incelediğimizde aynı sayfadan size yanıt yazarız.

Gönderdiğiniz rapor herkese açık olarak görünür. Bu yüzden yalnızca test ölçümü gönderin.

7.3 Komut satırından rapor (isteğe bağlı)

Arayüz yerine uçbirimi tercih ederseniz:

```
tartim rapor              # kablolu cihaz
tartim rapor --bluetooth  # Bluetooth cihaz
tartim rapor --dosya /media/KULLANICI/SD/20261016.CSV   # SD kart
```

Program yalnızca modeli ve ekrandaki kiloyu sorar; raporu bulunduğunuz klasöre kaydeder.

8. Sorun giderme

Sorun	Çözüm
Port listesi boş	Kabloyu çıkarıp takın, **yenile**'ye basın. USB-seri çevirici kullanıyorsanız çeviricinin takılı olduğundan emin olun.
"Porta erişim izniniz yok"	Oturumu kapatıp açın. Sorun sürerse ve port `/dev/ttyS...` ise uçbirimde `sudo usermod -aG dialout $USER` yazıp yeniden oturum açın.
Bağlandı ama ölçüm gelmiyor	1) Cihazın ayarlarında "PC'ye veri çıkışı" açık mı, kontrol edin. 2) **Bağlantıyı kes**'e basın, **Hız**'ı 4800, 19200 ya da 38400 yapıp yeniden deneyin. 3) Hâlâ gelmiyorsa bir cihaz raporu gönderin.
"Tanınmayan kayıt"	Cihazınızın biçimini henüz tanımıyoruz. Lütfen cihaz raporu gönderin.
"Bluetooth kapalı"	Sistem menüsünden Bluetooth'u açın.
"Bluetooth adaptörü bulunamadı"	Bilgisayarınızda Bluetooth yok ya da kapalı. Harici bir USB Bluetooth adaptörü takabilirsiniz.
Bluetooth'a bağlanılamadı	Tartı başka bir telefona bağlı olabilir; o cihazda Bluetooth'u kapatın. Klasik cihazlarda önce eşleştirme yapın (4.2).
"Bu cihaz standart Bluetooth tartı servisini kullanmıyor"	Cihaz üreticiye özel yöntem kullanıyor. Cihaz raporu gönderin (7).

Sorununuz çözülmezse https://github.com/muratGursel/tartim/issues adresinden bize yazabilirsiniz.

9. Kişisel verilerin korunması

Vücut ölçümleri sağlık verisidir ve KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veri sayılır.

- Ölçümler yalnızca sizin bilgisayarınızda, yalnızca sizin kullanıcı hesabınızın okuyabileceği bir dosyada saklanır (`~/.local/share/tartim/tartim.db`). Uygulama hiçbir veriyi internete göndermez.
- Excel'e aktardığınız dosyalar da kişisel veri içerir; güvenli bir yerde saklayın.
- Cihaz raporları herkese açık olarak gönderilir. Gerçek danışan ölçümü göndermeyin.
- Kurumunuzda kullanmadan önce açık rıza, erişim yetkisi ve saklama süresi konularını veri sorumlunuzla netleştirin.