现在家家户户几乎都在考虑入手扫地机器人，可市面上产品五花八门，新手怕买错、怕用不明白，老用户也常遇到各种小麻烦，网上很多攻略要么全是晦涩参数，要么内容重复，根本解决不了实际问题。这版《扫地机器人 100 问》完全重新梳理，全程避开常见雷同内容，不讲重复知识点，只聊真实家用会碰到的疑问、误区、实操技巧，从**前期选购避坑、核心参数看懂、日常上手操作、细节保养延寿、常见故障自救、特殊场景适配、耗材省钱技巧**七大板块，用最接地气的大白话逐一解答，不管是租房小户型、有家有娃的家庭，还是养宠大户，都能看完就懂、拿来就用，彻底告别盲目消费和使用烦恼，把扫地机器人用出性价比。

第一部分：前期选购避坑篇（1-20 问）—— 不花冤枉钱，拒绝参数陷阱

1. 买扫地机器人前，先摸清楚自家这 3 个情况，再选准没错？ 很多人上来就看吸力、看价格，反而买回家不好用，其实第一步要先核对自家情况。第一，看地面材质：全地砖、全实木地板、还是地砖+地毯混搭，不同材质适配的机型完全不一样；第二，看户型大小和布局：小户型单间、大平层、复式楼，有没有高门槛、多台阶、超多家具死角，决定续航、越障、导航需求；第三，看家庭使用人群：有没有宠物掉毛、老人小孩会不会操作、有没有鼻炎怕扬尘，对应防缠毛、静音、集尘功能。把这三点摸透，再看参数，绝对不会选偏，比盲目追高端款实用太多。

2. 网上说的“全能基站”到底全在哪？普通家庭真的需要顶配吗？ 全能基站是近几年的热门款，自带充电、自动集尘、自动洗拖布、热风烘干、自动补水，部分还带抑菌、自动排污水功能，说白了就是全程不用手动碰垃圾、洗抹布，彻底解放双手。但不是所有家庭都需要顶配，小户型、预算有限、每天能花 1 分钟手动清理的，选基础扫拖+充电基站就行；上班族、养宠家庭、怕脏怕麻烦、南方潮湿地区，直接上带自动洗拖布+烘干的基站，自动集尘看预算，有鼻炎、不想频繁倒灰就加，普通家庭不用硬冲顶配，够用就好。

3. 同样是扫地机器人，差价能到好几千，核心差别到底在哪？ 几百元和几千元的机型，差的从来不止颜值，核心在三大块。第一，导航系统：几百元多是惯性或随机碰撞，乱跑漏扫；几千元是激光导航，精准建图、不乱撞，这是最核心差距；第二，基站功能：低价款只有充电，高价款带全自动清洁打理，省去大量人工；第三，硬件和避障：低价款边刷、滚刷质量一般，避障只能识别大物件，容易卡线、撞家具；高价款用防缠毛配件，AI 避障能绕开小电线、宠物粪便，耐用性和实用性翻倍。除此之外，售后、耗材适配、续航耐用性也有差距，不是越贵越好，但低价款确实很难满足长期家用需求。

4. 租房党选扫地机器人，哪几个点是刚需？哪几个能直接舍弃？ 租房党核心诉求是便宜、小巧、不占地方、搬家好带走，刚需功能必须留：基础扫拖一体、激光导航（至少视觉导航，别选随机乱撞）、续航 60 分钟以上、越障 2cm 够用、机身轻薄能钻床底。能舍弃的功能：自动集尘、自动洗拖布、热风烘干、语音联动、大吸力顶配，这些功能溢价高，租房短期使用没必要，选 500-1200 元基础款足够，日常扫灰尘、毛发完全够用，搬家也不心疼。

5. 给家里老人买扫地机器人，最怕什么？优先选哪些设计？ 给老人买，最怕操作复杂、联网麻烦、坏了不会修，所以优先选**机身实体按键大、一键启动、不用联网也能全屋扫**的机型，别买只能 APP 控制的。其次选噪音小、防碰撞、防跌落的，避免老人担心撞坏家具；配件选好清理的，比如防缠毛吸口，不用频繁抠头发；基站别选太复杂的，普通充电基站就行，老人不用打理污水箱、集尘袋，简单倒尘盒就好。另外选大品牌售后靠谱的，老人不懂维修，有问题能找售后，比小众智能款更实用。

6. 养猫养狗家庭，除了防缠毛，还有哪些容易忽略的选购要点？ 养宠家庭大多只盯着防缠毛，却忽略三个关键：第一，尘盒和集尘袋容量，宠物毛发多、碎屑多，小容量尘盒要天天倒，大容量能少打理；第二，滤网密封性，宠物毛发和粉尘容易扬散，有密封设计、HEPA 滤网的，能防止二次污染，适合鼻炎宠主；第三，避障灵敏度，宠物饭碗、猫砂盆、玩具多，避障差的容易撞翻、卡住，甚至推着猫砂到处跑，优先选 AI 避障或 3D 避障款；最后选机身易擦拭的，宠物毛发粘在机身上，一擦就干净，不用费劲清理。

7. 实木地板家庭，选扫地机器人最怕踩哪两个坑？怎么避开？ 实木地板最怕刮花、怕水泡，这两个坑绝对不能踩。第一个坑：选硬质滚刷、没有地板保护模式，容易刮花地板漆面，必须选软胶滚刷、绒面滚刷，或者支持吸口模式切换的机型；第二个坑：选渗水水箱、出水量不可控，拖地时积水渗进地板缝隙，导致

起翘、发霉，必须选电控水箱，能调节出水量，拖完地面速干不积水。另外别选机身太重、底部有尖锐边角的，避免移动时划伤地板，拖地模式选轻柔档，别用强力加压。

8. 家里门槛高、有台阶，选扫地机器人必须看哪个参数？ 核心看**越障高度**，别听商家笼统说能跨门槛，要看具体数值。普通卧室门槛、地砖压条，2cm 越障高度够用；家里有卫生间过门石、阳台高门槛，高度在 2-3cm 之间，必须选 2.5cm 以上越障高度；超过 3cm 的高门槛，别指望机器人能过去，强行过容易卡机、损坏电机，要么放斜坡垫，要么手动把机器人抱过去，另外必须带悬崖感应，防止从台阶、楼梯上跌落，这是有台阶家庭的刚需。

9. 网上鼓吹的“大吸力越高越好”，其实是最大误区，真相是什么？ 很多商家把吸力当核心卖点，鼓吹 5000Pa、6000Pa 大吸力，其实家用完全没必要盲目追高。吸力单位是 Pa，日常家用 2000-3000Pa 足够吸走灰尘、毛发、米粒、猫砂；4000Pa 以上适合地面垃圾多、养大型犬的家庭，吸力越大，噪音越大、耗电量越快，日常清扫反而吵人。而且清洁效果不全看吸力，导航规划、滚刷设计、密封性能更重要，导航差、漏扫，再大吸力也没用，反而白花冤枉钱，中等户型 3000Pa 以内完全够用。

10. 视觉导航和激光导航，除了价格，实际用起来差别有多大？ 两者差别特别大，直接影响使用体验。视觉导航靠摄像头识别环境，成本低，白天光线好勉强能用，晚上关灯、光线暗的地方，直接看不清，容易迷路、漏扫、撞墙，而且没法精准建图，适合极小户型、白天使用；激光导航是 360° 激光扫描，不受光线影响，白天黑夜都精准，建图快、不漏扫、避障准，价格稍高，但长期家用性价比更高，只要预算够，不管什么户型，优先选激光导航，别图便宜选视觉导航。

11. 买扫地机器人，选有线充电还是基站自动回充？ 绝对选基站自动回充，有线充电完全不适合家用。有线充电需要手动插线，没电了要手动充电，麻烦还容易忘，机器人没法定时自动清扫；基站充电只要放在固定位置，机器人没电自动回去充，充满继续扫，支持定时、断点续扫，全程不用管。只有极小出租屋、预算极低，才考虑有线充电，但凡长期家用，必须选基站自动回充，这是提升幸福感的基础配置。

12. 带“地毯增压”功能，是不是只有铺地毯才有用？ 不是只有地毯能用，日常地面也能间接受益。地毯增压是机器人识别到地毯后，自动加大吸力，把地毯缝隙里的灰尘、毛发吸干净，避免浮在表面；没有这个功能，地毯容易扫不干净，毛发藏在绒面里。就算家里没地毯，这个功能也不鸡肋，遇到地面缝隙、凹凸纹路，机器人也能适当加大吸力，清洁更到位，而且平时扫地砖、地板，会自动切换普通吸力，不费电、不吵人，家里有短毛地毯、门垫，这个功能必选，没有也不影响基础使用。

13. 杂牌扫地机器人价格极低，能不能买？踩坑概率有多大？ 尽量别买，踩坑概率超 80%。杂牌看似便宜，几百元就能买扫拖一体，实则问题一堆：导航乱撞、漏扫严重、噪音超大、电池不耐用、用几个月就坏，而且没有售后，坏了没法修，配件买不到；更关键的是，机身质量差，容易漏电、短路，拖地时漏水风险高，不安全。宁愿加几百元买大品牌基础款，也别买杂牌，大品牌有质保、配件好买、质量稳定，长期用更划算，短期过渡也不建议，返工成本太高。

14. 预算 1500-2000 元，能买到性价比最高的配置是什么？ 这个价位是普通家用黄金价位，能买到兼顾实用和便捷的机型，核心配置要盯紧：激光导航+扫拖一体+电控水箱+断点续扫+2500-3000Pa 吸力+越障 2.5cm+基础避障，部分机型还能带上自动洗拖布（无烘干）。这个配置能满足 80%家庭需求，精准建图不漏扫，拖地不积水，续航够 100 平左右户型一次扫完，不用手动频繁洗拖布，没有多余溢价，日常家用完全够用，不用再加钱上高端功能。

15. 大户型（120 平以上），除了大续航，还要注意哪两点？ 大户型别只看续航，续航够不够固然重要，另外两点更关键。第一，**断点续扫必须有**，万一没电了，回去充满能接着上次位置扫，不用重新全屋扫，节省时间；第二，**地图存储和分区功能**，能精准划分房间，想扫哪个房间就扫哪个，不用全屋跑，而且地图不会轻易丢失，不用每次重新建图。续航选 5200mAh 以上，保证 120 平以上一次扫完，实在不够，断点续扫也能兜底，避免扫到一半中断，留下死角。

16. 带语音控制、手机 APP 远程操作，实用性到底高不高？ 实用性分人群，年轻人觉得方便，老人用处不大。APP 远程操作能出门前启动，回家就干净，还能分区扫、设禁区、看清扫记录，忘记启动也能手机操作；语音控制适合 hands-free 操作，喊一声就清扫，适合忙的时候、老人小孩用。但这些功能都需要联

网，连 2.4GWiFi（5G 连不上），网络差就容易失灵。如果不爱用智能功能，只靠机身按键也能正常用，所以这是加分项，不是必选项，预算够可以选，没有也不影响基础清扫。

17. 扫地机器人选方形机身还是圆形机身，各有什么优势？ 圆形机身是主流，优势是转弯灵活、不容易卡住，遇到家具腿、墙角能灵活绕开，死角少，适合大部分家庭；方形机身优势是贴合直角墙角，边角清扫更到位，不容易漏扫墙角灰尘，但转弯不够灵活，容易卡在家具缝隙里。日常家用优先选圆形，适配性更强；家里直角墙角多、想要边角扫干净，可选方形，但要提前看家具布局，避免频繁卡机，两种机身清洁力差距不大，主要看户型和家具布局。

18. 有没有必要选带“自动抑菌”“高温洗拖布”的机型？ 分地区和家庭情况，南方潮湿地区、养宠家庭、有小孩的家庭，有必要选；北方干燥地区、普通家庭，没必要。潮湿天气拖布容易发霉、发臭，抑菌和高温洗能杀死细菌，避免拖地有异味、滋生细菌，更卫生；干燥地区拖布干得快，定期手动清洗、晾干，就能避免发霉，不用多花这个钱。高温洗别选温度太高的，容易损坏拖布，温和抑菌款足够，不用盲目追高端健康功能。

19. 买扫地机器人，商家送的赠品哪些实用？哪些是鸡肋？ 实用赠品：备用边刷、滤网、拖布、集尘袋，这些都是消耗品，送了能省后期耗材钱，越实用；鸡肋赠品：清洁刷、小毛巾、地板清洁剂，市面上随便都能买到，成本低，不用为了赠品选机型。别被赠品迷惑，核心看机型本身质量和配置，赠品再多，机型不好用也是白搭，优先选机型合适、耗材赠品多的，最划算。

20. 网购和实体店买扫地机器人，差别在哪？哪个更靠谱？ 网购性价比高，款式多，能对比参数，活动价便宜，适合懂点参数、会操作的人；实体店能现场试机，看实物大小、听噪音，适合老人、不懂参数的人，售后更直观。两者都靠谱，选官方旗舰店、正规门店就行，别买第三方无资质店铺。网购注意看质保、退换货政策，实体店注意别被店员忽悠加价选顶配，按需选款，哪里划算在哪里买，售后都有保障。

第二部分：核心参数看懂篇（21-40 问）—— 告别小白，一眼懂门道

21. HEPA 滤网是什么？普通滤网和 HEPA 滤网差别大吗？ HEPA 滤网是高效过滤滤网，能过滤细小粉尘、毛发、过敏原，防止扫地时灰尘从出风口扬出来，造成二次污染；普通滤网只能过滤大颗粒垃圾，细小粉尘挡不住，鼻炎患者、养宠家庭用着不舒服。只要家里有鼻炎、过敏体质，必须选 HEPA 滤网，而且选可水洗或可替换的，后期清理方便，普通家庭选 HEPA 滤网也更卫生，差价不大，优先选。

22. 尘盒容量多大够用？太小是不是要天天倒垃圾？ 尘盒容量一般 350ml-600ml，小户型、1-2 人家庭，400ml 左右够用，3-5 天倒一次；大户型、多人家庭、养宠家庭，选 500ml 以上，2-3 天倒一次。容量太小确实要天天倒，麻烦还容易扬尘，尤其是养宠家庭，毛发多，小尘盒用一次就满，尽量选大容量尘盒，或者直接上自动集尘基站，半个月到一个月倒一次集尘袋，彻底省心。

23. 水箱选“电控”“渗水”“电控增压”，到底怎么区分？ 渗水水箱是最低端的，靠重力被动渗水，水量不可控，容易积水泡地板，绝对别选；电控水箱是主流，能手动调节三档水量，拖布湿度均匀，地砖选中档、地板选低档，不积水；电控增压水箱是升级版，出水更均匀，还能配合拖地加压，擦污渍更干净，适合地砖、有轻微油污的厨房。家用首选电控水箱，预算够选电控增压，渗水水箱直接 pass。

24. 电池容量和续航怎么换算？多大电池够家用？ 电池容量单位是 mAh，容量越大，续航越长，清扫面积越大。2000mAh：续航 30-40 分钟，适合 40 平以内小户型；4000-5200mAh：续航 60-90 分钟，适合 80-120 平中等户型；6000mAh 以上：续航 120 分钟以上，适合 150 平以上大户型。不用盲目追超大电池，户型对应容量就行，大电池机身更重，价格更贵，中等户型 5200mAh 完全够用，带断点续扫，就算不够也能续扫。

25. 边刷选“单边刷”“双边刷”“浮动边刷”，哪个扫得干净？ 单边刷成本低，只能扫一侧，墙角、边缘容易漏扫；双边刷两侧都有刷，能把两侧灰尘扫到主刷，边角清洁更到位，是主流配置；浮动边刷是升级版，能贴合地面和墙角，就算地面不平整，也能扫干净，不容易漏灰。家用优先双边刷，预算够选浮动双边刷，单边刷尽量别选，漏扫问题太明显，后期换边刷也麻烦。

26. 滚刷、吸口、防缠毛滚刷，三种清洁口怎么选不踩雷？ 普通滚刷：适合扫大颗粒、碎屑，清洁力强，但长头发、宠物毛容易缠绕，需要频繁清理；吸口式：无滚刷，完全不缠毛，适合长发、养宠家庭，但大

颗粒清洁力稍弱；防缠毛滚刷：软胶材质，减少毛发缠绕，兼顾大颗粒和防缠毛，是最优解。家里掉毛少、碎屑多选滚刷；掉毛多、养宠选吸口或防缠毛滚刷，优先防缠毛，兼顾两种优势。

32. 什么是“断点续扫”？没有这个功能会有多麻烦？ 断点续扫就是机器人清扫到一半没电，自动回基站充满电，回到上次断电的位置，继续清扫剩下区域，不会漏扫、重复扫。没有这个功能，没电就停止，充满要重新全屋扫，大户型、续航不够的机型，会反复扫、漏扫，浪费时间和电，不管什么户型，这个功能都是必选，没有绝对别买，属于基础实用功能。

33. 虚拟墙和禁区有什么区别？设置起来麻烦吗？ 虚拟墙是物理磁吸条，贴在地面，机器人识别到就不会越过，适合固定区域，比如阳台、卫生间门口；禁区是手机 APP 里画的虚拟区域，不用贴东西，机器人不会进入，适合灵活区域，比如宠物窝、儿童玩具区。设置都不麻烦，物理虚拟墙贴上就行，APP 禁区直接框选，新手也能操作，家里有不想让机器人去的地方，一定要设置，避免卡机、撞坏东西。

34. 噪音分贝多少算静音？白天晚上清扫会不会吵人？ 噪音单位是分贝，日常静音模式 50-55 分贝，和正常说话声音差不多，不吵人；标准模式 55-65 分贝，客厅用不影响卧室；强力模式 65-75 分贝，稍吵，适合白天出门时用。晚上睡觉前、家里有人休息，开静音模式，完全不影响，现在新款机型噪音控制都不错，只要不是大吸力强力模式，日常清扫都不会吵，放心用。

35. 拖地加压功能是什么？不加压拖地和加压差别大吗？ 拖地加压是机器人给拖布施加压力，让拖布紧贴地面，擦除脚印、饭渍、轻微油污；不加压拖布轻飘飘，只能擦浮灰，顽固污渍擦不干净，地面容易留水印。只要选扫拖一体机型，尽量带加压功能，差价不大，清洁效果翻倍，尤其是地砖、厨房地面，加压拖地更干净，不用人工再擦一遍。

36. 什么是“多楼层地图”？复式楼、loft 必须选这个吗？ 多楼层地图就是机器人能存储 2-3 个不同楼层的清扫地图，换楼层清扫时，不用重新建图，直接调用对应楼层地图，方便快捷。复式楼、loft、叠拼户型，必须选这个功能，不然每次换楼层都要重新建图，麻烦还容易乱；平层户型用不到，不用为这个功能加钱，按需选择。

37. 机身高度多少合适？能不能钻进床底、沙发底？ 床底、沙发底大多高度较低，机身高度低于 10cm，能钻进大部分床底、沙发底；高于 10cm，容易进不去，留下清扫死角。买之前先量家里家具底部高度，优先选 9-10cm 超薄机身，彻底清理死角，不用人工弯腰扫，这是很多人忽略的点，买高了钻不进去，等于白买。

38. 充电时间多久算正常？充电太慢会不会影响使用？ 正常充电时间 3-5 小时充满，快充款 2-3 小时充满，慢充款 5-6 小时，日常家用 3-5 小时完全够用，毕竟机器人清扫完就自动充电，不用等，不影响使用。不用刻意追快充，正常充电速度就行，快充对电池寿命有轻微影响，正常速度更耐用，只要不是超过 6 小时的慢充款，都没问题。

39. 防水等级怎么看？拖地时溅水会不会坏机器？ 扫地机器人不是防水电器，一般是防溅水等级，只能承受拖地模块少量出水，不能浸泡、不能冲淋、不能扫大量积水。拖地时溅水没事，及时擦干就行，千万别把机器放水里、扫卫生间积水、用水冲机身，容易短路、烧坏电机，防水只是防溅水，不是全防水，这点一定要记牢。

40. 选购时最后一步要核对什么？避免买完不能退？ 最后一步核对三点：第一，是否支持 7 天无理由退换，有没有质保期限，质保多久；第二，耗材是否好买，后期更换成本高不高；第三，是否适配自家 WiFi（必须支持 2.4G，5G 不行），老人用是否有实体按键。核对完再下单，避免买完不合适、不能退，或者后期没耗材、没法用，减少售后麻烦。

第三部分：日常上手操作篇（41-60 问）—— 一看就会，新手零失误

41. 第一次使用扫地机器人，第一步要做什么？别直接开机扫 很多人拿到手直接开机扫，结果地图乱建、漏扫严重，第一步应该先充满电，把边刷、滚刷、尘盒、水箱安装到位，然后把基站放在空旷平整的地方，周围 0.5 米别放东西，接着开机让机器人先建全屋地图，全程别干预、别搬机器人，建完图保存好，再设置禁区、定时清扫，这样后续清扫才精准，不会乱跑漏扫。

42. 基站放在家里哪个位置最合适？放错了机器人回不去 基站首选客厅空旷、平整、干燥的地方，靠近电源，周围 0.5 米无障碍物、无家具、无门槛，别放墙角、沙发缝、阳光直射处、潮湿阳台，避免机器人找不到基站、充电接触不良、电池老化。固定位置后别随便移动，移动后地图会错位，需要重新建图，固定好位置一劳永逸。

43. 定时清扫设置在哪个时间点最合理？ 最佳时间是早上出门后（8-9 点），或者下午家人不在家时，机器人清扫完自动回充，回家地面干干净净，不用等，也不吵人；晚上在家可以设静音模式，睡前清扫，不影响休息。别设在家有人忙碌的时候，容易干扰，也别设半夜，噪音虽然小，但还是会影响浅眠人群，出门时段清扫最优。

44. 扫拖同时进行，还是先扫后拖？哪种更干净？ 优先先扫后拖，比扫拖同时更干净。先扫地，把灰尘、毛发、大颗粒吸干净，再拖地，避免拖布把颗粒垃圾推得到处都是，留下划痕、水印；扫拖同时适合日常快速维护，灰尘少的时候用，地面脏、碎屑多，一定要先扫后拖，清洁效果翻倍，大部分机型 APP 能切换模式，按需选择。

45. 拖地水箱加自来水还是纯净水？能不能加消毒液？ 优先加纯净水，自来水有水垢，长期用容易堵塞出水孔，导致不出水、拖布干湿不均；实在没有纯净水，自来水也能用，定期清理出水孔就行。绝对不能加 84 消毒液、漂白剂、洗洁精、肥皂水，会腐蚀拖布、水箱、内部零件，还会损坏电机，想加清洁液，只能加专用地板清洁液，按比例稀释，别乱加。

46. 尘盒怎么倒垃圾不扬尘？鼻炎患者必看技巧 倒尘盒时，别对着风口、别用力抖，慢慢把垃圾倒进垃圾桶，倒完用小刷子刷干净滤网，别用嘴吹、别用力拍，避免粉尘扬散；自动集尘款完全不用手动倒，基站自动吸走，零扬尘，鼻炎患者首选。倒完垃圾及时洗手，尘盒定期水洗晾干，保持干净。

47. 机器人卡住了怎么办？别强行拉扯，正确步骤是什么？ 第一步先关机，别强行拉拽，避免损坏边刷、电机、齿轮；第二步把机器人拿起来，查看卡住原因，是缠头发、卡电线、还是卡家具缝隙；第三步清理缠绕物，移开障碍物；第四步把机器人放回空旷处，重启开机，继续清扫。日常使用前，把地面电线、鞋带、小玩具、袜子收起来，能避免 90%的卡机情况。

48. 地图丢失、建图混乱，怎么快速重新建图？ 先把基站放回原位置，别移动，然后在 APP 里删除旧地图，关机重启机器人，启动全屋清扫，让机器人重新扫描全屋，全程别干预、别搬动，扫完自动保存新地图，设置禁区，10-20 分钟就能完成，很简单。平时别随便移动基站、别在清扫时搬机器人，就能避免地图混乱。

49. 短毛地毯、门垫能拖吗？长毛地毯为什么不能用？ 短毛地毯、门垫能扫，尽量别拖，拖布沾水会让地毯变湿，不容易干，容易发霉、滋生细菌，扫干净就行；长毛地毯、高绒地毯，别用机器人，容易缠滚刷、卡机身，机器人爬不动，还会损坏地毯绒面，只能人工清理，切记区分地毯类型。

50. 厨房地面能扫拖吗？有油污要注意什么？ 厨房地面能扫拖，但只能处理轻微油污、饭粒、碎屑，重度凝固油污、粘在地上的酱料，机器人拖不干净，需要提前人工擦干净。扫拖时别让机器人靠近水槽、灶台积水处，避免进水，油污多的话，拖完及时清洗拖布，避免油污粘在拖布上，下次拖地留印。

51. 老人不用智能手机，怎么操作机器人？ 提前帮老人连好网、建好图、设好定时，然后教老人按机身实体按键，一键启动清扫、一键回充，不用碰 APP，简单易懂。如果机型只有 APP 控制，别给老人用，必须选带大实体按键的，老人一按就会，不用复杂操作，省心又安全。

52. 局部脏了，不用全屋扫，怎么快速局部清扫？ APP 里选定点清扫或区域清扫，定点清扫是机器人在脏的地方原地转圈扫，适合洒了米粒、碎屑的小区域；区域清扫是框选某个房间、某个角落，只扫指定区域，不用全屋跑，省时省电。没有 APP 的机型，手动把机器人放在脏处，启动清扫，扫完抱回基站，也很方便。

53. 拖地后地面有水印、不干，怎么调整解决？ 第一，把电控水箱出水量调小一档，地板选低档，别用中档；第二，换干净的拖布，脏拖布容易留印；第三，扫完地再拖地，别带颗粒垃圾拖；第四，拖地后开窗通风，加快干燥。调整后基本没有水印，地面速干，不担心滑倒、泡地板。

54. 机器人能扫猫砂、狗粮、碎纸屑吗？要注意什么？ 能扫，但要注意：别扫潮湿结块的猫砂，容易堵尘盒、粘滚刷；扫猫砂用吸口式，别用滚刷，避免粘砂；狗粮、碎纸屑随便扫，大颗粒碎屑开标准吸力就行。扫完及时清理尘盒，避免颗粒堵塞滤网，影响吸力。

55. 长期出门不在家，机器人能自动清扫吗？ 能，提前设好定时清扫，保持基站通电、水箱有水、尘盒有空，机器人会定时启动清扫，扫完自动回充，完全不用管。出门超过一周，把尘盒清空、水箱水倒掉，避免长期存放滋生细菌，回来再重新加水、使用。

56. 清扫完，拖布、尘盒要马上清理吗？ 建议马上清理，尤其是手动款，拖布不清洗容易发霉、发臭，尘盒不清理容易滋生细菌、异味；自动基站款，基站会自动洗拖布、集尘，不用马上管，但定期也要清理污水箱、集尘袋。及时清理延长机器寿命，还能避免异味，养成好习惯更省心。

57. 能不能用机器人扫卫生间？为什么不建议？ 绝对不建议扫卫生间，卫生间地面有水、头发多、空间小，机器人容易进水短路、打滑、缠大量头发，损坏电机和电路，卫生间只能人工打扫，别让机器人靠近积水区域，哪怕干燥卫生间，也别扫，避免意外损坏。

58. 机器人工作时，小孩、宠物能在旁边吗？ 可以在旁边，但要看好小孩，别让小孩踩机器人、拽边刷、扔东西砸机器人，避免损坏机器和伤到小孩；宠物一般会躲开，个别宠物会好奇追机器人，只要不啃咬、不阻挡，就没事，全程有人看管更安全。

59. 冬天天冷、夏天天热，使用机器人有什么注意事项？ 冬天别把机器人放太冷的地方，电池活性低，续航会缩短，放室温正常地方就行；夏天别放阳光直射处，避免电池老化、塑料机身变形，别在高温地面长时间清扫，正常室温使用，不受季节影响，放心用。

60. 机器人不用的时候，一直放基站充电吗？会不会伤电池？ 可以一直放基站，现在都是智能充电，充满自动断电，不会过充伤电池，反而能保持电量充足，随时能清扫。长期不用（超过 1 个月），充满电取下来，关机存放，别一直充电，短期日常使用，一直放基站完全没问题，不用刻意拔电。

第四部分：细节保养延寿篇（61-80 问）—— 少修少换，多用好几年

61. 扫地机器人哪些是消耗品？多久换一次不影响使用？ 核心消耗品：边刷（3-6 个月换）、拖布（2-3 个月换）、滤网（3-6 个月换）、滚刷（6-12 个月换）、集尘袋（1-3 个月换）。消耗品磨损后会影响清洁效果，边刷变形、拖布发硬、滤网堵塞，及时更换，不用等完全坏了再换，定期更换机器吸力、清洁力一直在线。

62. 滤网怎么清洗？能水洗吗？洗坏了怎么办？ HEPA 滤网大多可水洗，倒完垃圾，用清水冲干净，别用刷子用力刷，放在阴凉处晾干，完全干了再装回去，别湿着装，容易发霉；不可水洗滤网，用小刷子轻轻刷掉灰尘，别用水冲，洗坏了直接换，成本不高，定期清洗延长使用寿命。

63. 滚刷缠头发了，正确清理方法是什么？别用剪刀硬剪 用机器附赠的专用割刀，顺着滚刷缝隙轻轻割断头发，再慢慢扯下来，别用剪刀硬剪，容易剪坏滚刷刷毛，导致清洁力下降；每周清理一次，避免毛发越缠越多，卡死电机，养宠家庭要增加清理频率，两天清理一次。

64. 自动基站污水箱、清水箱，多久清理一次？ 清水箱每次清扫前加新水，别用隔夜水、脏水，用完清空；污水箱每次清扫完马上倒掉，用清水冲干净，避免脏水变质、发臭、滋生细菌，每周彻底清理一次污水箱滤网、内壁，保持干净，没有异味，拖布也不会越洗越脏。

65. 机身、底部传感器、激光头，怎么清理？ 机身外部用干毛巾、湿巾擦拭，别用水冲；底部传感器、激光头用干软布轻轻擦拭，别用硬物刮、别沾水，每月清理一次，灰尘遮挡会导致导航失灵、迷路、漏扫，保持干净才能精准工作。

66. 拖布发霉、发臭、发硬，怎么处理？ 轻微发霉发臭，用热水加专用清洁液浸泡，清洗干净，晒干再用；严重发霉、发硬，直接换拖布，别继续用，避免细菌带到地面，污染地面。每次用完及时清洗、烘干，自动基站开热风烘干，手动款晒干，杜绝发霉发臭。

67. 出水孔堵塞、不出水，怎么疏通？ 用细牙签、针轻轻捅开出水量，别用力捅坏内部零件，疏通后用纯净水冲一下，平时加纯净水，别加自来水、清洁液，减少水垢堵塞，每月检查一次出水孔，避免堵塞影响拖地。

68. 电池怎么保养，延长使用寿命？ 日常一直放基站充电，不用刻意断电；长期不用，充满 50%电量，关机存放，每隔 1-2 个月充一次电，别完全没电存放，避免电池亏电损坏；别放高温、低温、潮湿处，正常室温存放，电池能用 2-3 年，续航下降再换电池，不用换整机。

69. 边刷歪了、不转了，怎么修复？ 先清理缠绕的头发、垃圾，重新安装边刷，别装反，装反会不转、漏扫；边刷磨损严重、变形，直接换边刷，成本很低，几块钱一个，换上就能正常用，不用修机器。

70. 机身内部进灰尘、毛发，怎么清理？ 用吹风机冷风档，吹尘盒仓、底部、出风口灰尘，别用热风，避免烫坏塑料、电机；别拆机器内部，非专业人士别拆机，容易拆坏，外部清理到位，内部不会进太多灰，定期外部清理足够。

71. 长期不用扫地机器人，正确存放方法是什么？ 第一步，充满电，取出尘盒、水箱，清洗干净晾干；第二步，清理滚刷、边刷、传感器；第三步，关机，放在干燥、阴凉、通风处，别放潮湿、阳光直射、高温处；第四步，每隔 1-2 个月充一次电，保持电量，避免电池损坏，下次拿出来就能正常用。

72. 吸力越来越小，不拆机器，怎么自救恢复？ 第一步，清空尘盒，清洗滤网，晾干装回；第二步，清理滚刷、边刷缠绕的毛发；第三步，清理出风口、传感器灰尘；第四步，调大吸力模式。做完这四步，吸力基本能恢复，不用拆机维修，大部分吸力变小都是堵塞导致的，定期清理就不会出现。

73. 噪音突然变大，是什么原因？怎么解决？ 噪音变大大多是滚刷、边刷缠毛发，转动不畅，或者滤网堵塞，清理毛发和滤网，噪音就会恢复正常；如果清理完还是噪音大，可能是电机问题，联系售后，别自行拆机维修，日常定期清理，能避免噪音变大。

74. 自动集尘袋满了，有提示吗？满了不换会怎样？ 新款机型 APP 会提示，机身有指示灯提醒，满了及时更换；不换集尘袋，垃圾溢出来，基站没法集尘，尘盒垃圾满了，机器人没法继续清扫，还会扬尘、滋生细菌，按照使用频率，1-3 个月换一次，很方便。

75. 耗材买原装还是第三方？差价大，怎么选省钱？ 边刷、拖布、滤网、集尘袋，这些低成本耗材，选第三方性价比高，质量够用，便宜很多；滚刷、电池、核心配件，选原装，质量稳定，贴合度高，不损坏机器。这样搭配，既能省钱，又能保证机器正常使用，性价比最高。

76. 每年需要做一次深度保养吗？怎么做？ 每年做一次深度保养，延长机器寿命：拆洗滚刷、边刷、尘盒、水箱、基站滤网；清理电机出风口、传感器灰尘；检查电池、充电接触点；擦拭机身和基站。自己就能做，不用找售后，做完机器和新的一样，清洁力恢复。

77. 拖地模块漏水，怎么临时处理？ 立刻关机，擦干地面和机器，检查水箱是否破裂、出水孔是否过大，调小出水量，水箱破裂直接换水箱，别继续用，避免泡坏地板；平时别加太多水，别用暴力碰撞水箱，防止漏水。

78. 充电接触不良，机器人充不进电，怎么办？ 用干布擦拭基站充电触点、机器人底部充电触点，清理灰尘、污渍，别沾水；把基站放平整，机器人对准基站放好，别歪着放，接触不良大多是灰尘、位置不正导致的，清理摆正就能正常充电。

第五部分：故障自救+特殊场景篇（81-100 问）—— 小问题自己修，特殊情况会应对

81. 机器人开机没反应，完全不动，第一步查什么？ 第一步查电量，没电就放基站充电 30 分钟再开机；第二步查充电触点，清理灰尘，重新放好；第三步查电源，基站是否通电、插座是否有电。都没问题还是没反应，联系售后，大概率是电池或主板问题，别自行拆机。

82. 机器人找不到基站，到处乱转，回不去，怎么解决？ 清理基站和机器人传感器，别遮挡基站；基站周围别放障碍物，别移动基站位置；删除旧地图，重新建图，基本能解决，找不到基站大多是传感器脏、遮挡、地图乱导致的。

83. 拖布不转、拖地没反应，是什么原因？ 拖地模块没安装到位，重新安装；拖布卡住，清理垃圾；出水孔堵塞，疏通；电机故障，联系售后，大多是安装不到位、堵塞导致的，重新操作就能解决。

84. 防跌落失灵，机器人差点掉楼梯，怎么修？ 悬崖传感器脏了，用干布擦干净；传感器故障，联系售后，别再放楼梯口使用，防止跌落摔坏，定期清理传感器，避免失灵。

85. APP 连不上机器人，网络异常，怎么排查？ 手机和机器人连同一个 2.4GWiFi，别连 5G；重启机器人、路由器；重新绑定设备；检查网络是否通畅，大多是 WiFi 频段不对、网络差导致的，调整后就能连上。

86. 漏扫严重、到处乱跑，清扫不干净，怎么调整？ 清理导航传感器、激光头；重新建图，固定基站；调大吸力，先扫后拖；清理地面障碍物，漏扫大多是导航问题、地面乱导致的，调整后就能精准清扫。

87. 自动洗拖布洗不干净，还有异味，怎么处理？ 清理污水箱、基站滤网；加专用清洁液；开热风烘干；定期清洗基站内部，别存脏水，洗完拖布及时烘干，杜绝异味。

88. 续航突然变短，扫一半就没电，怎么回事？ 电池老化，用了 2-3 年属于正常，换电池就行；吸力开太大、拖地模式耗电，调小吸力；传感器脏，耗电快，清理传感器，换电池后续航恢复，不用换整机。

89. 机器人撞墙、撞家具，避障失灵，怎么办？ 清理避障传感器；开启 AI 避障模式；地面小物件提前清理，避障失灵大多是传感器脏、小物件太多导致的，清理后就能绕开。

90. 清扫路线重复，来回扫，浪费时间，怎么改？ 切换规划清扫模式，别用随机模式；重新建图；固定基站位置，别移动，规划模式路线有序，不重复、不浪费时间。

91. 家里有鱼缸、花盆，怎么设置禁区，防止碰倒？ APP 里框选鱼缸、花盆周围区域，设为禁区，机器人不会进入；或者贴物理虚拟墙，隔离区域，提前设置，避免碰倒鱼缸、花盆，洒水砸坏东西。

92. 地暖地面能用扫地机器人吗？拖地要注意什么？ 能用，地暖不影响机器，拖地时调小出水量，地面速干，别用积水拖地，避免地暖加热导致水分蒸发快、留水印，正常扫拖完全没问题。

93. 毛发特别多，每天都掉，机器人怎么适配？ 换吸口式或防缠毛滚刷；每天清理滚刷、边刷；选大容量尘盒或自动集尘；加大清理频率，避免毛发缠绕，保证清洁力。

94. 机器人能连接智能音箱吗？语音控制怎么设置？ 大品牌机型大多能连，APP 里绑定智能音箱，按提示操作，绑定后语音控制清扫、回充，方便快捷，老人小孩都能用，设置很简单，跟着提示走就行。

96. 尘盒垃圾能倒卫生间吗？要注意什么？ 干燥灰尘、毛发能倒，别倒大量颗粒垃圾、结块垃圾，避免堵塞下水道，最好倒垃圾桶，更安全，不堵管道。

97. 机器不小心进水了，第一时间怎么做？ 立刻关机，拔电源，别开机；用干布擦干机身、底部、充电触点；放在通风处晾干 24 小时以上，别暴晒、别用热风烤，晾干后再试机，进水开机容易短路烧坏。

98. 过了保修期，小故障有必要修吗？ 换电池、边刷、滚刷、滤网这些小故障，维修成本低，有必要修；电机、主板、基站核心部件故障，维修成本高，不如换台新基础款，划算又省心。

99. 同款机器人，别人用得好，自己用不好，问题出在哪？ 大多是使用和保养问题，没建好图、没设禁区、没定期清理消耗品、操作不当，按照说明书正确使用、定期保养，就能用得顺手，和机器本身关系不大。

100. 扫地机器人用久了，有必要换新机吗？更换标准是什么？ 正常保养用 3-5 年，核心部件没坏、清洁力够用，不用换；机器频繁故障、维修成本高、导航失灵、吸力没法恢复，直接换新。不用追新款，够用就好，旧机器保养好，照样能用很久。