Clothing POS

คู่มือติดตั้งและเริ่มใช้งาน · สำหรับคอมพิวเตอร์หน้าร้าน

1 สิ่งที่ต้องมี

- คอมพิวเตอร์ **Windows 10 หรือ 11 (64-bit)** ที่ต่ออินเทอร์เน็ต (แนะนำให้มีเน็ต 4G สำรองที่ร้าน)
- เครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่ **ติดตั้งไดรเวอร์ใน Windows แล้ว** (USB / LAN / Bluetooth) — กระดาษ 58 หรือ 80 มม.
- PIN พนักงานของสาขา (ขอจากผู้จัดการร้าน)

2 ติดตั้งโปรแกรม

1. แตกไฟล์ zip แล้วดับเบิลคลิก **ClothingPOS-Setup-x.x.x.exe**
2. ถ้า Windows ขึ้น **"Windows protected your PC"** ให้กด **More info** → **Run anyway**
3. เลือกโฟลเดอร์ติดตั้ง (ใช้ค่าเดิมได้) → **Install** → **Finish**
4. จะมีไอคอน **Clothing POS** บนเดสก์ท็อป และในเมนู Start

คำเตือนจาก Windows ขึ้นเพราะโปรแกรมนี้ใช้ภายในร้าน ยังไม่ได้ซื้อใบรับรองดิจิทัล — ขึ้นเฉพาะครั้งแรก การอัปเดตครั้งต่อไปไม่ถาม

3 ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ (ทำครั้งเดียวต่อเครื่อง)

1. เปิดโปรแกรม → เมนู **ระบบ** → **ตั้งค่าเครื่องนี้** (หรือกด **Ctrl + ,**)
2. **วิธีพิมพ์** — **ESC/POS แบบรูปภาพ** (แนะนำ สำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จทั่วไป)
3. **การเชื่อมต่อ** — **USB** แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ หรือ **LAN / WiFi** แล้วใส่ IP ของเครื่องพิมพ์
4. **ขนาดกระดาษ** — **ตามตั้งค่าร้าน** หรือเลือก **58 มม.** / **80 มม.** ให้ตรงกับม้วนกระดาษจริง
5. **ตัดกระดาษ** และ **เปิดลิ้นชักเงิน** (ไม่เปิด / ขายด้วยเงินสด / ทุกการขาย) ตามอุปกรณ์ของร้าน
6. กด **พิมพ์ทดสอบ** — แถบดำและคำว่า **|ซ้าย · กลาง · ขวา|** ต้องอยู่ในกระดาษครบ → **บันทึก**

4 เริ่มขาย

1. ใส่ **PIN 6 หลัก** ของพนักงาน — ระบบเปิดสาขาที่พนักงานคนนั้นดูแล (ดูชื่อสาขาที่มุมซ้ายบน)
2. ครั้งแรกของวันระบบจะให้ **เปิดกะ** และนับเงินตั้งต้นในลิ้นชัก
3. สแกนหรือเลือกสินค้า → ชำระเงิน → ใบเสร็จพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ทันที
4. เลิกงาน: กด **ปิดกะทำงาน** นับเงิน แล้วพิมพ์สรุปยอดประจำวัน

5 การอัปเดตโปรแกรม

ดาวน์โหลดเอง
เมื่อมีเวอร์ชันใหม่ มุมขวาบนจะแสดง "ดาวน์โหลด vX.Y.Z · %" — ขายต่อได้ตามปกติ

ปุ่มสีเขียว "อัปเดต"
กดเมื่อไม่มีลูกค้า → **อัปเดตตอนนี้** โปรแกรมปิดและเปิดใหม่เอง (10–30 วินาที)

ถ้ากด **ภายหลัง** ระบบจะติดตั้งให้ตอนปิดโปรแกรม · รายการในตะกร้าที่ยังไม่ชำระเงินจะหายเมื่ออัปเดต · ดูเวอร์ชันที่ติดตั้งได้ที่ท้ายเมนูซ้าย ("แอป x.x.x")

6 แก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการ	วิธีแก้
ขึ้น "เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้"	ตรวจอินเทอร์เน็ตของร้าน หรือสลับไปใช้ 4G สำรอง — โปรแกรมลองเชื่อมต่อใหม่เองทุก 10 วินาที
กดพิมพ์แล้วไม่ออก	ตรวจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่และมีกระดาษ → **ตั้งค่าเครื่องนี้** เลือกเครื่องพิมพ์ใหม่ → พิมพ์ทดสอบ
ขอบขวาหาย / ตัวหนังสือตกขอบ	เลือกขนาดกระดาษให้ตรงม้วนจริง แล้วลด **ความกว้างพิมพ์** ทีละ 8 จุด (เช่น 576 → 560)
พิมพ์จาง / ทึบเกิน	ปรับ **ความเข้ม** ในตั้งค่าเครื่องนี้ แล้วพิมพ์ทดสอบ
ลิ้นชักเงินไม่เปิด	กด **ทดสอบเปิดลิ้นชัก** ถ้าไม่เปิด ลองเปลี่ยน **ขาสัญญาณ** เป็นขา 5
ลืม PIN	ให้ผู้จัดการร้านตั้ง PIN ใหม่ในเมนู **พนักงาน**
หน้าจอค้าง / แสดงผลแปลก	กด **F5** เพื่อโหลดหน้าใหม่ ถ้ายังไม่หาย ปิดแล้วเปิดโปรแกรมใหม่

สำหรับพนักงานร้านเท่านั้น — ห้ามส่งต่อไฟล์ติดตั้ง ลิงก์ดาวน์โหลด รหัสผ่าน หรือ PIN ให้บุคคลภายนอก