



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202405122180

TAG: TR2516-TS1-TZ02-RW03

DESCRIÇÃO: A17- TURNOVER_TROCAR ROLOS VIRADOR 90° T

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

ID ART: 175003

Nº do(s) PRO(s):

PRO-026330

(X) Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Condicional

Liberado para execução

Status de Sistema: LIB IMPR CAPC CCOP DMNV MMRO MOME SKKP

Tipo de atividade: Troca (RPL)

Data programada início: 19/08/2026

CT Responsável: M3PLT2

Status de Usuário: EXEC APRV VPTS

Condição de operação: Limpo Desenergizado

Data programada fim: 19/08/2026

Desc CT Resp.: MANUT TERC TRC ROLOS CHAP EMBARQUE

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ()Sim (X)Não

Prioridade C

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2516-TS1-TZ02-RW03

Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2516-TS1-TZ02

Fonte radioativa: Não

ROLO 90 GRAUS - LADO DIREITO

TURNOVER CAUDA

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: (X)Sim ()Não

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0040	ROLO TRANSP IMPAC 6,3MM 832MM	13159348		6.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	ROLO TRANSP IMPAC 6,3MM 832MM	13159348		6.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	ROLO TRANSP IMPAC 6,3MM 832MM	13239122		6.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0160	TURNOVER_TROCAR ROLOS VIRADOR 90° TR2516	M3PLT2ME	3	6.0	18.0	202634



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202405122180

TAG: TR2516-TS1-TZ02-RW03

DESCRIÇÃO: A17- TURNOVER_TROCAR ROLOS VIRADOR 90° T

0170	TURNOVER_TROCAR ROLOS VIRADOR 90° TR2516	M3PLT2CA	1	4.0	4.0	202634
0180	TURNOVER_TROCAR ROLOS VIRADOR 90° TR2516	M3PLT2SO	1	4.0	4.0	202634

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	M3PLT2	TURNOVER_TROCAR ROLOS VIRADOR 90° TR2516


0020	M3PLT2	SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA
------	--------	-----------------------------------

SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA
PNR68-ART
SITUAÇÕES DE RISCOS E MEDIDAS DE CONTROLE CONFORME ART DA TAREFA: ART-VALE-MEC-EMB-TMPM-ID:

OBS: PADRÕES ASSOCIADOS:
PRO-031281: Matriz de Bloqueio # Porto Norte;
PRO-030829: Preparação de materiais e ferramentas;
PRO-030842: 5S - Organizar, segregar e recolher resíduos;
PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês;
PRO-026086: Testes operacionais para liberação de equipamentos;
OBS: SEGUE DOCUMENTO NORMATIVO, PARA CASO ONDE SE FIZER NECESSARIO A ABERTURA DE PISO.
PGS - 004728: Grades de Piso, Aberturas e Alçapoes

SITUAÇÃO DE RISCO:
1-TRABALHO EM ALTURA/QUEDA DE NIVEL DIFERENTE
2-TRABALHO COM IÇAMENTO DE CARGAS
MEDIDAS DE CONTROLE:
1- SEGUIR PRO-040866:
ISOLAR AREA DE TRABALHO, ORÇADO MONTAGEM DE ANDAIME PARA EXECUTAR ATIVIDADE, NECESSARIO INPECIONAR ANDAIME ANTES DA UTILIZAÇÃO, VERIFICAR SE O ANDAIME ESTÁ COM PLACA DE LIBERADO; USAR CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTE SEMPRE FIXADO NO PONTO DE ANCORAGEM, FAZER INSPEÇÃO E CHECK LIST DAS FERRMANETAS E EPI’S ANTES DA UTILIZAÇÃO, O EMPREGADO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE TREINADO E HABILITADO EM RAC01.
2- SEGUIR PRO-0039979:
ISOLAR AREA DE TRABALHO E RAO DE AÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO GUINDASTE/CAMINHÃO MUCK, INSPECIONAR E FAZER CHECK LISTA DAS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA TAREFA, VERIFICAR SE FERRAMENTAS TEM CAPACIDADE DE IÇAR COMPONENTES, UTILIZAR CORDA GUIA, FAZER AMARRAÇÃO ADEQUADA DAS PEÇAS A SEREM IÇADAS, NUNCA SE POSICIONAR ABAIXO DE CARGAS SUSPENSAS, NUNCA SE POSICIONAR NO RAO DE AÇÃO DE PEÇAS IÇADAS, SER TREINADO E HABILITADO NA RAC05.
FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:
COMUNICAR TODO E QUALQUER EVENTO OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO.

0030	M3PLT2	REALIZAR BLOQUEIO E DESBLOQUEIO CONFORME
------	--------	--



REALIZAR BLOQUEIO E DESBLOQUEIO CONFORME PRO DE SEGURANCA: MATRIZ DE BLOQUEIO 031281

0070	M3PLT2	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

- DISPOSITIVO DE TROCA DE ROLOS;
- 02 TALHAS DE 3000 KG;
- 02 CABOS DE AÇO DE 1000MM;
- BARRA DE CARGA;
- ALAVANCA;
- 02 CINTOS DE SEGURANÇA;
- 02 CHAVES 19-22mm;
- CAIXA DE FERRAMENTA;
- CONJUNTO DE OXICORTE;
- MAQUINA DE SOLDA;

0080	M3PLT2	MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO
------	--------	------------------------

TAG: TR2516-TS1-TZ02-RW03

DESCRIÇÃO: A17- TURNOVER_TROCAR ROLOS VIRADOR 90° T

PASSO A PASSO TAREFA

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE:

16.10.2024 10:05:52 UTC-3 (01512109)

TURNOVER_TROCAR VIRADOR 90°CAUDA TR2516

TROCAR 12 ROLOS VIRADORES DE CORREIA DE 90° CAUDA TR2516.

LOCAL DA APLICAÇÃO: VIRADOR DE CORREIA 90° CAUDA DO TRANSPORTADOR

PRÓXIMO AO ACIONAMENTO.

1 ROLO INFERIOR DE SAIDA LADO ESQUERDO

1 ROLO SUPERIOR DE SAIDA LADO ESQUERDO

1 ROLO SUPERIOR DE ENTRADA LADO ESQUERDO

1 ROLO INFERIOR DE SAIDA LADO DIREITO

1 ROLO INFERIOR DE ENTRADA LADO DIREITO

1 ROLO SUPERIOR DE ENTRADA LADO DIREITO

CODIGO SAP:13159348 ROLO DE IMPACTO DE 800MM SOMMA

LOCALIZAÇÃO DO MATERIAL: APROVISIONAMENTO

ANDAIME: SIM

LIMPEZA: SIM

BLOQUEIO:SIM

MOVIMENTAÇÃO DE CARGA: NÃO

EQUIPAMENTO PARADO: SIM

* Registro Origem - 202404844580

##OBS: ROLOS EM GARANTIA COM AS CORES ABAIXO DEVEM SER LEVADOS PARA AREA DE TRANSIÇÃO:

*2016: VERMELHO

*2017: VERDE

*2018: CINZA

*2019: BEGE

##PONTO DE ATENÇÃO 01##

ATIVIDADE COM ALTO RISCO DE Prensamento de Mãos e Dedos, antes da atividade faça uma análise com a equipe.

##PONTO DE ATENÇÃO 02##

NAS MESAS DE IMPACTO OU DEBAIXO DE GUIAS, RETIRAR OLHAIS FORA DO PADRÃO E SOLDAR OLHAIS PADRÃO DISPONIBILIZADOS PELO APROVISIONAMENTO E SOLICITADOS NO ORDEM DE MANUTENÇÃO.

RETIRAR PROTEÇÕES PARA MONTAGEM DE ANDAIMES, NUNCA EMPENAR PROTEÇÕES PARA EXECUTAR A ATIVIDADE.

##PONTO DE ATENÇÃO 03##

AGUARDAR MONTAGEM DE ANDAIMES QUANDO NECESSARIO.

##PESO DOS ROLOS##

*ROLO DE CARGA PESO (KG) 44,29 (CADA)

*ROLO DE IMPACTO PESO (KG) 54,31 (CADA)

*ROLO DE RETORNO COM ANÉIS PESO (KG) 72,92 (CADA)

*ROLO GUIA PESO (KG) 7,07 (CADA)

*ROLO TIPO CARRETEL (KG) 17,36 (CADA)

*ROLO DE RETORNO METÁLICO EM #V" PESO (KG) 50,44 (CADA)

*****PASSOS DA TAREFA***** (05:00 HORAS)

ETAPA 1° ELABORAR DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA, FAZER BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO, ISOLAR AREA, PREPARAÇÃO FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.....00:30HS

01.1 - FAZER DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA NECESSARIA PARA REALIZAR ATIVIDADE COM SEGURANÇA;

TAG: TR2516-TS1-TZ02-RW03

DESCRIÇÃO: A17- TURNOVER_TROCAR ROLOS VIRADOR 90° T

01.2 - FAZER O ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO CONFORME PRO 031281 PORTO NORTE;
01.3 - ISOLAR AREA DE TRABALHO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGA;
01.4 - FAZER A PREPARAÇÃO DAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA ATIVIDADE;
01.5 - VERIFICAR SE OS MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE ESTÃO POSICIONADOS;

2ª ETAPA RETIRAR ROLOS AVARIADOS DO.....02:00HS

02.1 - ACESSAR ANDAIME ANDAIME MONTADO;
02.02 - LEVANTAR CORREIA COM AUXILIO DO DISPOSITIVO OU TALHAS, VERIFICAR AS CONDIÇÕES ONDE DEVERAM SER FEITAS SE AS PEGAS ESTÃO SEGURAS;
02.03 - CORTAR COM OXICORTE TRAVA DOS ROLOS AVARIADOS;

3ª ETAPA REPOR ROLOS NOVOS.....02:00HS

03.1 - REPOR ROLO NOVO;
03.2 - SOLDAR TRAVA DO ROLO;
OBS:CADA ROLO.VERIFICAR SE O ENCAIXE DO ROLO NOVO NÃO ESTA COM FOLGA EXCESSIVA, CASO ESTEJA ACIONAR O PROCESSO E PLANEJAMENTO PARA AVALIAR(AUTORIZAR A SOLDA PONTA DO EIXO NO CAVALETE).
03.3 - FOLGAR E RETIRAR DISPOSITIVO OU TALHAS UTILIZADAS PARA LIVRAR OS ROLOS DA CORREIA;
03.4 - RETIRAR PEGAS FEITOS PARA LIVRAR OS ROLOS DA CORREIA;

ETAPA 4ª FAZER O 5S, DESBLOQUEIO, DESMOBILIZAR EQUIPAMENTOS E FERRAMNTAS, DEVOLVER EQUIPAMENTO PARA A OPERAÇÃO.....00:30HS

04.2 - RECOLHER SUCATAS GERADAS NA MANUTENÇÃO E DESTINAR NAS BAIAS CORRESPONDENTES;
04.3 - RECOLHER FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADAS NA ATIVIDADE;
04.4 - RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;
04.5 - DEVOLVER EQUIPAMENTO PARA A OPERAÇÃO;
04.6 - DA BAIXA NA OM;

=====

0190	M3PLT2	DESMOBILIZAÇÃO-5S
------	--------	-------------------

DESMOBILIZAÇÃO-5S

DESMOBILIZAÇÃO E 5S

REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;
RECOLHER MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA ATIVIDADE;
REALIZAR CORTE DE PEÇAS DE MAIOR PORTE PARA FACILITAR MANUSEIO E DESCARTE COM AUXÍLIO DE CONJUNTO OXICORTE E OU LIXADEIRA;
REALIZAR DESCARTE CORRETO DOS RESIDUOS;
DESMOBILIZAR RECURSOS E FAZER 5S NO LOCAL DA TAREFA;
OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;
RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

0210	RETORNO	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	---------	---------------------



TAG: TR2516-TS1-TZ02-RW03

DESCRIÇÃO: A17- TURNOVER_TROCAR ROLOS VIRADOR 90° T

RETORNO DA EXECUÇÃO

01-DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO:

02-IMPACTOS DURANTE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:

Dificuldades encontradas:

() Sim () Não

Se sim, relate quais:

Alguma melhoria em relação as dificuldades encontradas:

() Sim () Não

Se sim, quais:

Tempo planejado aderente a atividade:

() Sim () Não

Se não, relatar o tempo necessário para execução da tarefa:

Passo a passo ou procedimento da tarefa está aderente:

() Sim () Não

Se não, relatar fragilidade:

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202401792457	TURNOVER_TROCAR ROLOS VIRADOR 90° TR2516	POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2516-TS1-TZ02-RW03	2 - Média	30/09/2025	M3PLT2

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

A17- TURNOVER_TROCAR ROLOS VIRADOR 90° TR2516



TAG: TR2516-TS1-TZ02-RW03

DESCRIÇÃO: A17- TURNOVER_TROCAR ROLOS VIRADOR 90° T

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

- () Sobra de Material
- () Falta Material

Método

- () Falha de Planejamento
- () Tempo de Atividade
- () Falta Documento Técnico

Mão de Obra

- () Falha Mão de Obra
- () Mão de Obra não Treinada

Equipamento

- () Falha Ferramenta
- () Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: