

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART
TAG: EP04

DESCRIÇÃO: TROCAR 02 CAV AA DE RETORNO EM V LANÇA

INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

157977

Nº do(s) PRO(s):
() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:

- | | |
|---|--|
| ☐ NÃO NECESSITA PTS | ☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM) |
| ☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO | ☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM) |
| ☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM) | ☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM) |
| ☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4) | ☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM) |
| ☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM) | ☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM) |
| ☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6) | ☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM) |

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM
Manutenção Condicional
Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CNPA CAPC CCOP DMNV IMPA MMRO MOME* Status de Usuário: EXEC EVCO OMVE VPTS

Tipo de atividade: Troca (RPL)

Condição de operação: Parada Desenergizada

Data programada início: 06/10/2025

Data programada fim: 02/09/2026

CT Responsável: M3PLT1

Desc CT Resp.: MANUT TERC TRC ROLOS CHAP DESCARREGAMENT

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: ()Sim (X)Não

Prioridade A

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Fonte radioativa: Não

Local Inst.: POMA-PPR-EMP-EMPIL-EP04

EMPILHADEIRA LANCA GIRATORIA EP04

Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMP-EMPIL

EMPILHADEIRAS

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS
Atividade com troca: (X)Sim ()Não

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0040	CAVALETE 2200X313X879MM	15269001		2.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	ARRUELA LS 20MM 37MM	15292986		16.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	PORCA 3/4POL UNC	15278018		16.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	ROLO TRANSP RETORNO EM V 6,3MM 1.298MM	13239167		4.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	CAVALETE 2200X313X879MM	15269001		2.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: EP04

DESCRIÇÃO: TROCAR 02 CAV AA DE RETORNO EM V LANÇA

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0040	PARAFUSO CAB SEXT 3/4POL	15220012		8.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	ROLO TRANSP GUIA 16MM 257MM	15291584		4.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	ROLO TRANSP GUIA 16MM 257MM	15291584		4.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	ROLO TRANSP RETORNO EM V 6,3MM 1.298MM	13239167		4.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0260	TROCAR CAVALETE DE RETORNO A.A	M3PLT1ME	4	9.3	37.2	202540
0270	TROCAR CAVALETE DE RETORNO A.A	M3PLT1CA	1	9.3	9.3	202540
0280	TROCAR CAVALETE DE RETORNO A.A	M3PLT1SO	1	9.3	9.3	202540

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	M3PLT1	TROCAR CAVALETE DE RETORNO LANÇA A.A
0020	M3PLT1	RECOMENDAÇÃO DE SSMAC

RECOMENDAÇÃO DE SSMAC

Obs. 1: Se o planejamento inicial desta ordem de manutenção não estiver condizente com o real, favor informar o líder imediato para a solicitação de um novo procedimento contemplando nova análise de riscos das atividades;

Obs. 2: Todos os envolvidos na instalação, operação e manutenção deverão ser informados sobre as normas de segurança que regem o serviço;

Obs. 3: Recomenda-se, que todos os serviços sejam executados por pessoas qualificadas, ou seja, pessoas que em função de seu treinamento, experiência, conhecimento das condições de operação e normas de segurança tenham sido autorizadas a realizar os serviços;

Obs. 4: Realizar todos os bloqueios dos equipamentos conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte;

Obs. 5: Içamento de carga componentes com olhais rosqueados. Para equipamentos com olhais de içamento rosqueados, verificar e garantir as condições/fixação dos olhais antes de içar o componente. Verificar e garantir inspeção quanto a trincas, corrosão, amassamentos. Realizar içamento utilizando os olhais conforme o dimensionamento do componente.

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

1. Comunicar todo e qualquer acidente ou ocorrência portuária de imediato.
2. Acionar a central de emergência 0800 2850 193, ramal 193 ou via rádio pressionando o botão laranja na parte superior do rádio até que a faixa de comunicação mude para emergência.
3. Acionar a cadeia de ajuda dos responsáveis pela equipe para evitar os ruídos na comunicação da ocorrência

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: EP04

DESCRIÇÃO: TROCAR 02 CAV AA DE RETORNO EM V LANÇA

SAÚDE:

Antes de iniciar a atividade certifica-se que os todos os envolvidos estejam com passaportes de acordo com a atividade crítica e está na validade.

SEGURANÇA:

Analisar cenário da atividade e confirmar se a art contempla todos os riscos e as medidas de controles;
Realizar a leitura da art antes de iniciar a tarefa;
Verificar se as pts estão devidamente identificadas conforme o cenário da atividade e solicitar/emitir as aplicáveis;
Inspeccionar toda as ferramentas e equipamento que serão utilizados na atividade
Aplicando check list exigido;

Nota 1:

A utilização da om não desobrigar a elaboração da art, pts e check-list.
Garantir o 5s funcional e correto segregação dos resíduos gerados.
Acionar cadeia de ajuda sempre que necessário.

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA:

Até 20kg = Posso carregar sozinho
De 21kg até 40kg = Só posso carregar em dupla
Acima de 40kg = Só posso carregar usando dispositivo auxiliar
Evitar adoção de posturas inadequadas (inclinação anterior do tronco, flexão de membros inferiores-agachamento, movimentação dos membros superiores acima dos ombros) e movimentos bruscos. Quando possível adote pausas de 10 a 15 minutos para descanso

MEIO AMBIENTE:

Atender a legislação e as normas internas da Vale.
Nota 1:antes de iniciar a atividade verificar se possuem caçambas de resíduos, tambores ou coletores identificados para condicionamento de resíduo.
Nota 2:verificar se os produtos químicos a serem aplicados nos equipamentos estão devidamente acondicionados (bandeja de contenção, paletes, etc...). E as FISPQS disponíveis.
Nota 3:checar disponibilidade de kit de emergência ambiental.

0030	M3PLT1	MAPEAMENTO DOS RISCOS
------	--------	-----------------------

MAPEAMENTO DOS RISCOS

PROCEDIMENTOS APLICADOS:

PRO-031281 Matriz de Bloqueio # Porto Norte
PRO DA ATIVIDADE
PRO-0308425S ORGANIZAR, SEGREGAR E RECOLHER RESIDUOS
PRO-030829 PREPARAÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS
PRO-030755 TROCA DE ROLOS DE CARGA, RETORNO EM V, RETORNO PLANO, IMPACTO, PROTETOR DE ESTRUTURA E ROLO GUIA

ARTs APLICADAS:

TROCA DE

0040	SPD010	REQUISIÇÃO DE MATERIAL
------	--------	------------------------



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: EP04

DESCRIÇÃO: TROCAR 02 CAV AA DE RETORNO EM V LANÇA

0050	M3PLT1	DADOS TÉCNICOS
------	--------	----------------

DADOS TÉCNICOS

CAVALETE DE RETORNO A.A

CAVALETE; TIPO: AUTO ALINHADOR; MATERIAL: ACO CARBONO SAE1020; FORMACAO: 2 ROLOS; ANGULO INCLINACAO: 15,8GR; DIMENSOES: 2200X313X879MM; DISTÂNCIA ENTRE FUROS: 2700MM; COMPRIMENTO ENTRE ENCAIXE: 1266MM; TIPO ENCAIXE: Y; LARGURA ENCAIXE: 42MM - CRVAA-084/1 IMA CAVALETE; TIPO: AUTO ALINHADOR; MATERIAL: ACO CARBONO SAE1020; FORMACAO: 2 ROLOS; ANGULO INCLINACAO: 15,8GR; DIMENSOES: 2200X313X879MM; DISTÂNCIA ENTRE FUROS: 2700MM; COMPRIMENTO ENTRE ENCAIXE: 1266MM; TIPO ENCAIXE: Y; LARGURA ENCAIXE: 42MM - CRVAA-084/1 IMA COD: 15269001

ROLO DE RETORNO EM V

ROLO TRANSPORTADOR; TIPO: RETORNO EM V; CONJUNTO CATENARIO: NAO; QUANTIDADE ROLOS CATENARIA: 0; ESPESSURA TUBO PRINCIPAL: 6,3MM; RESIST ABRASAO REVESTIMENTO: 70MM3; COMPRIMENTO ENTRE ENCAIXE: 1258MM; COMPRIMENTO TOTAL EIXO: 1.298MM; MATERIAL REVESTIMENTO: BORRACHA VULCANIZADA - UL94-V0; CENTRO A CENTRO ENCAIXE: 1280MM; DIAMETRO EIXO NO ENCAIXE: 50MM; DIAMETRO EXTERNO DO TUBO: 127MM; TIPO DE ENCAIXE: Y; DIAMETRO EIXO ENTRE ROLAMENTOS: 55MM; DIAMETRO EIXO NO ROLAMENTO: 50MM; MATERIAL TUBO PRINCIPAL: ACO CARBONO SAE1008/1012; REFERENCIA ROLAMENTO: 6310; VEDACAO DO ROLAMENTO: 2RS; FOLGA DO ROLAMENTO: C3; ALOJAMENTO DO ROLAMENTO/FORMA CONSTRUT: DIRETO NO TUBO; COMPRIMENTO DO TUBO: 1.250MM; COMPRIMENTO E ARRANJO DO REVESTIMENTO: 1230MM; LARGURA DO ENCAIXE: 42MM; LARGURA CORREIA: 2.200MM; DIAMETRO ROLO: 203MM; MATERIAL EIXO: ACO CARBONO SAE1020; EXCENTRICIDADE MAXIMA: ABNT NBR 6678; BALANCEADO DINAMICAMENTE: S/BALANCEAMENTO; SENSORES: S/SENSORES; PINTURA DO ROLO: PINTADO CONFORME EDITAL TECNICO - 3000KP-M-70156 DESENHO VALE 3000KP-M-70156 SUPERIOR 3000KP-M-70156 SOMMA 3000KP-M-70156 KUPPER 3000KP-M-70156 RULMECA 3000KP-M-70156 PROK 3000KP-M-70156 MELCO 3000KP-M-70156 IMEPEL COD: 13239167

ROLO GUIA

rolo transportador; tipo: guia; conjunto catenario: nao; quantidade rolos catenaria: 0; espessura tubo principal: 16mm; resist abrasao revestimento: s/revestimento; comprimento entre encaixe: 85mm; comprimento total eixo: 257mm; material revestimento: s/revestimento; centro a centro encaixe: 95mm; diametro eixo no encaixe: 20mm; diametro externo do tubo: 102mm; tipo de encaixe: parafuso; diametro eixo entre rolamentos: 32mm; diametro eixo no rolamento: 30mm; material tubo principal: aco carbono sae1008/1012; referencia rolamento: 6306; vedacao do rolamento: 2rs;

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: EP04

DESCRIÇÃO: TROCAR 02 CAV AA DE RETORNO EM V LANÇA

folga do rolamento: c3; alojamento do rolamento/forma
construt: alojamento fundido ou laminado; comprimento
do tubo: 182mm; comprimento e arranjo do revestimento:
s/revestimento; largura do encaixe: 25mm; largura
correia: 2.200mm; diametro rolo: 102mm; material eixo:
aco carbono sae1020; excentricidade maxima: abnt nbr
6678; balanceado dinamicamente: s/balanceamento;
sensores: s/sensores; pintura do rolo: pintado conforme
edital tecnico - 300k-42-08129 desenho vale
300k-42-08129 metso 300k-42-08129 prok 300k-42-08129
rulmeca 300k-42-08129 somma 300k-42-08129 superior
300k-42-08129 imepel 300k-42-08129 keda 300k-42-08129
kupper 300k-42-08129 melco item conforme desenho
COD: 15291584

0060	M3PLT1	PÓRTICO 01
------	--------	------------

0070	GDTKP	CAMINHÃO MUNCK
------	-------	----------------

0080	M3PLT1	PONTE ROLANTE
------	--------	---------------

0090	M3PLT1	BANHEIRO FEMININO
------	--------	-------------------

0100	M3PLT1	BANHEIRO MASCULINO
------	--------	--------------------

0110	M3PLT1	CAÇAMBA PARA SEGREGAÇÃO RESÍDUO
------	--------	---------------------------------

0120	M3PLT1	BALIZAMENTO
------	--------	-------------

BALIZAMENTO

BALIZA CAVALETE AUTO ALINHANTE

04 03

04 08

0130	M3PLT1	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: EP04

DESCRIÇÃO: TROCAR 02 CAV AA DE RETORNO EM V LANÇA

FERRAMENTAS

02 Talhas de corrente de 1,5 ton
02 Cabos de 1/2" x 1000
01 Cinta de 2000 x 4Ton
02 Manilhas de 1"
01 Marreta 3 kg Poliuretano
02 Alavancas de 1500 mm
04 Quebra cantos
01 Gaiola para movimentação e transporte de rolos
01 dispositivo para troca de rolos.
01 maquina de solda
01 oxi-corte compolto

0150	M3PLT1	PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	---------------------------------------

PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS

Reservar e locar ferramentas para execução da atividade
Mobilizar ferramentas para o local da atividade;
Abastecer garrafa de acetileno e garrafas de oxigênio e mobilizar para o local da atividade devidamente armazenados em gaiolas;
Posicionar materiais para a execução da atividade ao lado do equipamento;
Realizar isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho, dos materiais e ferramentas;
Verificar medidas dos componentes recebidos comparado com o desenho e com o que está instalado para evitar perdas e desvios durante a montagem ou na liberação do equipamento para operação.

0160	M3PLT1	ORÇAMENTO DE ANDAIME
------	--------	----------------------

ORÇAMENTO DE ANDAIME

ID: 48083
TEMPO DE MONTAGEM: 3 h
TEMPO DE DESMONTAGEM: 1,5 h
ALT: 1,2
LARG: 1,5
COMP: 2,5
M³: 4,5
ORÇ: PLA2024-02

0170	M3PLT1	LIMPEZA INDUSTRIAL
------	--------	--------------------

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: EP04

DESCRIÇÃO: TROCAR 02 CAV AA DE RETORNO EM V LANÇA

LIMPEZA INDUSTRIAL

Realizar limpeza nos rolos de retorno e toda sua estruturas.

0180	M3PLT1	BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO
------	--------	-------------------------

BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO

Operação/Elétrica - Realizar etiquetamento e bloqueio primário do equipamento, conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

Manutenção - Realizar etiquetamento e bloqueio centralizado do equipamento conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

0200	M3PLT1	TROCAR CAVALETE DE RETORNO A.A
------	--------	--------------------------------

TROCAR CAVALETE DE RETORNO A.A

RETIRAR ROLOS LD/LE

SOLICITAR MONTAGEM DE ANDAIME

solicitar montagem de andaime

RETIRAR PROTEÇÃO DOS TRANSPORTADORES

Realizar pegas na correia: Os ganchos superiores das talhas deverão ser posicionados nos cabos de 1/2" (fixados no deck ou nos cavaletes decarga) e os ganchos inferiores da talha deverão ser passados por baixo da correia fixados na cinta (uma talha em cada extremidade da correia)

Com auxílio de haste de impacto (slide sledge) ou marreta de polietileno, destravar o rolos do encaixe do cavalete ,,,
Retirar rolo do cavalete e posicioná-lo em local isolado e fora do raio de ação da atividade,,

RETIRAR CAVALETE AUTO ALINHANTE:

Conferir fixação das pegas da correia para evitar deslocamento da correia durante e desmontagem e montagem do cavalete,,10 mins

,,

Obs.: Caso necessário utilizar talhas de 1,5t para fazer a pega da correia para desmontagem e montagem do cavalete,, ,,

Cortar os parafusos de fixação da base do cavalete no deck,,

Cortar estruturas do cavalete para facilitar a desmontagem do componente,,

Retirar peças do cavalete do deck do transportador,,

MONTAR CAVALETE DE RETORNO:

Posicionar novo cavalete próximo ao local da atividade de forma organizada,,,,

Fazer limpeza mecânica da base de montagem do cavalete verificando as condições das estruturas reportando as anormalidades no Ordem de Manutenção e ao líder imediato para seguir com o fluxo da cadeia de ajuda ,,,,

Posicionar cavalete na base de montagem com auxílio da ponte rolante ,,

20 mins,,

Fixar com os 4 parafusos a base do cavalete de ambos os lados ,,4 mins,,

Torquear parafusos de fixação da base do cavalete (torque 3/4"= 344Nm) ,,5 mins,,

MONTAR ROLOS LD/LE

Posicionar novos rolos próximo ao local da atividade de forma organizada

,,5 mins

Fazer limpeza mecânica dos encaixes dos cavaletes verificando as condições das estruturas reportando as anormalidades no Ordem de Manutenção e ao líder imediato para seguir com o fluxo da cadeia de ajuda,,

Posicionar e montar rolos novos no cavalete com os eixos completamente ajustados no encaixe dos cavaletes,,

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: EP04

DESCRIÇÃO: TROCAR 02 CAV AA DE RETORNO EM V LANÇA

Descer correia e retirar pegas
repor proteções Id e le

MONTAR ROLOS GUIA

Instalar rolos guia com auxílio de duas chave combinadas de encaixe 36mm

Torquear porcas, garantir de os rolos estão bem fixados

SOLICITAR DESMONTAGEM DE ANDAIME

solicitar desmontagem de andaime

0220	M3PLT1	LIMPAR, RECOLHER E DESMOBILIZAR
------	--------	---------------------------------

LIMPAR, RECOLHER E DESMOBILIZAR

Recolher, transportar e devolver ferramentas;
Recolher e acondicionar corretamente todo resíduo gerado,;;
Recolher sucatas e restos de manutenção e acondicioná-las nas caçambas de coleta seletiva;

0230	M3PLT1	DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO
------	--------	-------------------------

DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO

Manutenção - retirar etiquetamento e bloqueio centralizado do equipamento. Conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte
Operação/elétrica - retirar etiquetamento e bloqueio primário do equipamento. Conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

0240	M3PLT1	TESTAR E LIBERAR DE EQUIPAMENTO
------	--------	---------------------------------

TESTAR E LIBERAR DE EQUIPAMENTO

Testar e liberar equipamento (Presença obrigatória das equipes: operação, força energia, automação; mecânica; elétrica; vulcanização; raspadores; engenharia; utilidades; hidráulica, gestão de recursos)
Acompanhar o funcionamento e desempenho do equipamento durante toda a operação do primeiro lote após a manutenção preventiva

0250	M3PLT1	ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO
------	--------	-------------------------

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: EP04

DESCRIÇÃO: TROCAR 02 CAV AA DE RETORNO EM V LANÇA

ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO

Anotar no livro de passagem de turno a atividade que foi realizada

Fazer registro no retorno da execução a baixa da Om com os seguintes itens:

1. O serviço realizado
2. Dificuldades encontradas
3. Feedback se a OM estava clara
4. Feedback se o tempo empregado estava condizente com a atividade sem falta ou excessos
5. Oportunidades de melhoria no local da atividade e no planejamento da atividade
6. Anomalias encontradas em outros componentes do equipamento

0290	M3PLT1	RETORNO DE EXECUÇÃO
------	--------	---------------------

RETORNO DE EXECUÇÃO

Área do atendimento

Descarregamento #

TAG do Equipamento

EP04 #

Número de OM

202405731956 #

Descrição da Ordem de Manutenção

TROCAR 02 CAV AA DE RETORNO EM V LANÇA #

Tipo de atividade

M3PLT1 - Plamont Desgaste #

Selecione sua turma

Plamont Desgaste #

Quantidade de pessoas na equipe

06 #

Utilize a lupa e preencha a matrícula do executante 01

#

Utilize a lupa e preencha a matrícula do executante 02

#

Utilize a lupa e preencha a matrícula do executante 03

#

Utilize a lupa e preencha a matrícula do executante 04

#

Utilize a lupa e preencha a matrícula do executante 05

#

Utilize a lupa e preencha a matrícula do executante 06

#

Data e Hora do Início da Atividade

05/10/2025 09:30 #

Data e Hora do Termo da Atividade

05/10/2025 18:45 #

Houve utilização de orientações?

Não #

Houve utilização de plataforma elevatória?

Não #

Situação encontrada

N / D #

Foto da situação encontrada

#

Foto 2 da situação encontrada (Opcional)

#

Foto 3 da situação encontrada (Opcional)

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: EP04

DESCRIÇÃO: TROCAR 02 CAV AA DE RETORNO EM V LANÇA

#

Atividades realizadas

REALIZADO A MOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS, ALÉM DE 02 CAVALETES TIPO AAE 04 ROLOS DE RETORNO EM V DE BORRACHA #

Foto da situação após a atividade

#

Foto 2 da situação após a atividade (Opcional)

#

Foto 3 da situação após a atividade (Opcional)

#

Lista de verificação?

SIM #

Lista de verificação de fotos 01

#

Lista de verificação de fotos 02

#

Lista de verificação de fotos 03

#

Lista de verificação de fotos 04

#

Lista de verificação de fotos 05

#

A área esta livre de sucata?

Sim #

Houve algum tipo de desvio?

Não #

Atividade foi concluída

Não #

Descreva as pendências para o próximo turno

REALIZAR A TROCA DOS CAVALETES DE RETORNO AA #

Descreva os recursos necessários para o próximo turno

MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A TROCA DOS CAVALETES DE RETORNO AA #

Área do atendimento

Descarregamento #

TAG do Equipamento

EP04 #

Número de OM

202405731956 #

Descrição da Ordem de Manutenção

TROCAR 02 CAV AA DE RETORNO EM V LANÇA #

Tipo de atividade

M3PLT1 - Plamont Desgaste #

Selecione sua turma

Plamont Desgaste #

Quantidade de pessoas na equipe

06 #

Utilize a lupa e preencha a matrícula do executante 01

#

Utilize a lupa e preencha a matrícula do executante 02

#

Utilize a lupa e preencha a matrícula do executante 03

#

Utilize a lupa e preencha a matrícula do executante 04

#

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: EP04

DESCRIÇÃO: TROCAR 02 CAV AA DE RETORNO EM V LANÇA

Utilize a lupa e preencha a matrícula do executante 05

#

Utilize a lupa e preencha a matrícula do executante 06

#

Data e Hora do Início da Atividade

06/10/2025 09:30 #

Data e Hora do Termo da Atividade

06/10/2025 18:45 #

Houve utilização de orientações?

Não #

Houve utilização de plataforma elevatória?

Não #

Situação encontrada

N / D #

Foto da situação encontrada

#

Foto 2 da situação encontrada (Opcional)

#

Foto 3 da situação encontrada (Opcional)

#

Atividades realizadas

NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR A ATIVIDADE DEVIDO AOS TESTES INICIADOS NO ATIVO #

Foto da situação após a atividade

#

Foto 2 da situação após a atividade (Opcional)

#

Foto 3 da situação após a atividade (Opcional)

#

Lista de verificação?

SIM #

Lista de verificação de fotos 01

#

Lista de verificação de fotos 02

#

Lista de verificação de fotos 03

#

Lista de verificação de fotos 04

#

Lista de verificação de fotos 05

#

A área esta livre de sucata?

Sim #

Houve algum tipo de desvio?

Sim #

Impacto de maior relevância

Outros #

Data e hora do começo do desvio

06/10/2025 09:30 #

Data e Hora do fim do desvio

06/10/2025 18:45 #

Descreva o desvio

O ATIVO VOLTOU A FUNCIONAR E IMPOSSIBILITOU A CONCLUSÃO DA ATIVIDADE #

Atividade foi concluída

Não #

Descreva as pendências para o próximo turno



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: EP04

DESCRIÇÃO: TROCAR 02 CAV AA DE RETORNO EM V LANÇA

CONCLUIR ATIVIDADE DE TROCAR 2 CAVALETE AA EP04 #
Descreva os recursos necessários para o próximo turno
AGUARDAR POSICIONAMENTO DO PLANEJAMENTO SOBRE NOVA PROGRAMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE #

0300	M3PLT1	OBSERVAÇÃO
------	--------	------------

OBSERVAÇÃO

01084269 Luciano Cordeiro 07/10/2025

Atividade não realizada em parada. Verificar nos forms em anexo.

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202402031227	DG_TROCAR CAVALETE AA DE RETORNO EM V	POMA-PPR-EMP-EMPIL-EP04	2 - Média	31/10/2025	M3PLT1

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

TROCAR 02 CAV AA DE RETORNO EM V LANÇA

29.07.2026 - KELMY DO NASCIMENTO - CAVALETES RECEBIDOS NA ÁREA DE TRANSIÇÃO CONFORME EVIDENCIA EM ANEXO - PEDIDO 4513326190 - NF 6243

01.04.2026- MAIKEL SANTOS - EMITIR NOVA COMPRAS DO CAVALETES CORRETOS, NO CONTRATO ACG- AGUARDANDO PEDIDO DE COMPRA DOS CAVALETES.

20.01.2026 - vitor silva: inserido desenho para compra

16.01.2026-BERNARDO COSTA: AG. PLANEJADOR INSERIR DESENHO CORRETO NESTA OM PARA FABRICAÇÃO DOS CAVALETES CORRETOS NO CONTRATO DE ACG.

01.09.2025-JOÃO WANDERSON:EVIDÊNCIA DO CAVALETE ANEXADA NA OM

24.11.2024 20:17:48 UTC-3 (01547433)
CAVALETES EM "V" AUTO ALINHANTE TR DA LANÇA ESTÃO EMPENADOS, COM ISSO TORNANDO INEFICIENTE A COMPENSAÇÃO DE POSSÍVEIS DESALINHAMENTOS DURANTE OPERAÇÃO.

SOLUÇÃO:
TROCAR CAVALETES AUTO ALINHANTE DE RETORNO EM "V"

BALIZA CAVALETE AUTO ALINHANTE

04 03

04 08

RECURSOS:
ANDAIME
GUINDASTE

* Registro Origem - 202405398931

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: EP04

DESCRIÇÃO: TROCAR 02 CAV AA DE RETORNO EM V LANÇA

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: EP04

DESCRIÇÃO: TROCAR 02 CAV AA DE RETORNO EM V LANÇA

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: