

Manual de Configuración y Uso de Zello para Sets de Rodaje

1. ¿Qué es Zello y por qué usarlo en rodaje?

Zello es una aplicación de radio push-to-talk (PTT) por internet (Wi-Fi o datos móviles) que convierte smartphones, tablets o equipos dedicados en walkie-talkies digitales. En un set de rodaje reemplaza (o complementa) las radios UHF/VHF tradicionales, con ventajas como:

- Canales ilimitados y organizados por departamento.
- Alcance sin límite físico (funciona por internet, no por radiofrecuencia).
- Mensajes de voz que quedan grabados y se pueden re-escuchar.
- Historial de texto, imágenes y ubicación GPS.
- Control de quién habla y quién solo escucha (moderación).

2. Requisitos previos

Requisito	Detalle
Cuenta Zello	Cuenta gratuita o Zello Work (recomendada para producción)
Dispositivos	Smartphones/tablets (iOS/Android) o radios dedicadas compatibles con Zello
Conectividad	Wi-Fi en set o datos móviles 4G/5G para cada equipo/persona
Auriculares PTT	Auriculares con botón PTT o pulsador Bluetooth para manos libres
Administrador	Una persona (normalmente el 1er AD o Producción) como administrador de la red

Recomendación: para rodajes profesionales usar **Zello Work** (plan de pago), ya que permite crear una organización privada, administrar usuarios, canales, permisos y grabar todas las comunicaciones — algo que la versión gratuita de consumo no ofrece de forma completa.

3. Instalación inicial

1. Descargar la app **Zello** (o **Zello Work**) desde App Store / Google Play en todos los dispositivos del equipo.

- 2. Crear la cuenta de administrador en zello.com (versión Work) o en la app (versión consumo).
- 3. Si se usa Zello Work: crear la **organización/red** con el nombre de la producción (ej. "Rodaje_NombreProyecto").
- 4. Invitar a los usuarios por correo electrónico o generar un código/enlace de invitación para que cada miembro del equipo se una con su usuario.

4. Estructura recomendada de canales para un rodaje

La clave de un buen uso de Zello en rodaje es **no mezclar todo en un solo canal**. Se recomienda crear un canal por departamento y uno general para avisos de toda la producción.

Canales sugeridos

Canal	Uso
GENERAL / PRODUCCIÓN	Avisos generales, llamados, cambios de horario, emergencias
DIRECCIÓN	Director, 1er/2do AD, script
CÁMARA	DF, operador, foquista, asistentes de cámara, DIT
ARTE	Dirección de arte, ambientación, utilería
VESTUARIO / MAQUILLAJE	Wardrobe, maquillaje, peinado
SONIDO	Sonidista, boom operator
ILUMINACIÓN / GRIP	Gaffer, eléctricos, grip
LOCACIONES / SEGURIDAD	Locaciones, control de acceso, seguridad, tránsito
TRANSPORTE	Choferes, movimiento de vehículos
AD (asistencia de dirección)	Canal exclusivo de coordinación entre ADs, opcional si el equipo es grande

Los nombres de canal deben ser cortos y en mayúsculas para identificarlos rápido en la lista de la app (ej. ARTE, CAMARA, PROD).

5. Cómo crear un canal (paso a paso)

1. Abrir Zello → ir a la pestaña **Canales / Channels**.
2. Tocar el botón "+" o **"Crear canal"**.
3. Escribir el nombre del canal (ej. **CAMARA**).
4. Elegir el tipo:
 - **Abierto**: cualquiera con el enlace puede unirse.
 - **Privado/Cerrado** (recomendado en rodaje): solo usuarios invitados por el administrador.
5. Asignar un **administrador de canal** (ej. el jefe de cada departamento).
6. Definir permisos:
 - Quién puede **hablar** (todos, o solo ciertos roles).
 - Quién solo **escucha** (modo "listen only"), útil para producción ejecutiva o clientes en set que solo necesitan estar informados.
7. Guardar y compartir el canal con el equipo correspondiente (invitación por link, QR o dentro de la organización si es Zello Work).
8. Repetir el proceso para cada departamento de la lista de la sección 4.

6. Roles y permisos recomendados

Rol en Zello	Quién lo ocupa en rodaje	Permisos
Super administrador	Producción / Coordinador de producción	Crea y borra canales, gestiona usuarios, ve historial completo
Administrador de canal	Jefe de departamento (Gaffer, Dir. de Arte, DF, etc.)	Modera su canal, silencia usuarios, agrega/quita miembros
Usuario con voz	Miembros del equipo	Habla y escucha en su(s) canal(es)
Solo escucha	Invitados, productores ejecutivos, clientes	Solo escucha, no puede transmitir

Buenas prácticas de moderación:

- Limitar quién puede hablar en el canal GENERAL para evitar saturación (solo ADs y producción).

- En canales técnicos (Cámara, Arte, Sonido) dejar habla libre para el equipo, pero con un jefe como administrador que pueda silenciar en caso de abuso del canal.
-

7. Configuración recomendada en cada dispositivo

1. **Volumen y notificaciones:** activar solo el sonido de "canal activo" para no perder llamados importantes.
 2. **Multi-canal:** cada usuario puede unirse a varios canales (ej. un asistente de dirección debería estar en **GENERAL**, **DIRECCIÓN** y **AD**), pero se recomienda no exceder 3-4 canales activos por persona para evitar confusión.
 3. **Canal por defecto:** configurar como canal principal el de su propio departamento.
 4. **Modo ahorro de batería / segundo plano:** activar que Zello siga funcionando en segundo plano y con pantalla apagada (permisos de batería sin restricciones en Android).
 5. **Auriculares PTT:** emparejar el pulsador Bluetooth o usar el botón físico del auricular cableado, para no tener que tocar la pantalla en cada intervención.
-

8. Recomendaciones de uso en set

- **Protocolo de radio:** usar lenguaje claro y breve ("Cámara lista", "Rodando", "Corte"), evitar hablar encima de otros.
 - **Silencio en cámara:** designar un canal o una señal para "silencio, se rueda" que todos los departamentos escuchen (normalmente el canal GENERAL).
 - **Prueba de sonido diaria:** al inicio de cada jornada, cada jefe de departamento debe verificar que su equipo tiene señal, batería y está en el canal correcto.
 - **Backup offline:** en locaciones sin señal de datos, tener un router Wi-Fi portátil o punto de acceso local, ya que Zello depende de conexión a internet.
 - **Grabaciones:** Zello Work graba automáticamente el historial de voz; útil para resolver dudas de continuidad o instrucciones (repasar avisos de producción).
-

9. Solución de problemas comunes

Problema	Solución
No se escucha a alguien	Verificar que esté en el canal correcto y tenga permiso de "hablar"
Corte de voz o retardo	Revisar señal de datos/Wi-Fi; cambiar a otra red si es posible
Batería se agota rápido	Bajar brillo de pantalla, usar modo ahorro de batería propio de Zello
Usuario no puede unirse a un canal privado	El administrador debe revisar y aprobar la solicitud de acceso
Saturación de un canal	Reforzar protocolo de radio y moderar quién puede hablar

10. Checklist rápido antes de rodar

- ☐ Cuenta/organización de Zello creada
- ☐ Canales por departamento creados (Producción, Dirección, Arte, Cámara, Sonido, Iluminación, Vestuario/Maquillaje, Locaciones, Transporte)
- ☐ Todo el equipo invitado y unido a su(s) canal(es)
- ☐ Roles y permisos de habla/escucha asignados
- ☐ Auriculares PTT configurados
- ☐ Prueba de sonido realizada antes del primer llamado
- ☐ Plan de respaldo de conectividad (router portátil) en locaciones sin señal

Manual elaborado como guía práctica de configuración de Zello para equipos de producción audiovisual.