LABORATUVAR 2 · MOSTRO 1000 · Kalibre Zımpara

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

PLC · HMI · Robot kontrolörü · **Safety PLC** · SCADA istemcisi · Mühendislik istasyonu · Uzak servis erişimi · Ofis ağı (ERP/e-posta)

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Zone 1 Güvenlik (güvenlik rölesi/Safety PLC, kapak kilitleri, ışık perdesi, acil durdurma); Zone 2 Kontrol (PLC, HMI, sürücüler); Zone 3 DMZ (uzak servis); Zone 4 Kurumsal. 'admin/admin' ve kilitsiz USB kabul edilemez.

2 Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Uzak servis modülü Zone 3'e (DMZ) alınmalı. Zone 1 ve Zone 2'ye doğrudan bağlanmamalı. Bugünkü internete açık yerleşim kabul edilemez.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Zone 3→2: jump server, MFA, sınırlı protokol. Zone 2→1: yalnızca okuma veya veri diyotu, yazma yolu yok. Her geçişte kimlik, protokol filtresi, kayıt ve varsayılan kapalı.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server: tek ve izlenebilir giriş
Tünel?	Açık / VPN	Sertifika tabanlı VPN, yalnızca gerekli adresler
Kimlik?	Parola / MFA	MFA: parola tek başına yetersiz
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel hesap: sorumluluk ve iz için
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam oturum kaydı: olay anında kanıt
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı: yalnızca onaylı bakım penceresi

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.