LABORATUVAR 3 · MOSTRO 1000 · Kalibre Zımpara

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
1. Uzak servis + admin/admin → sürücü/güvenlik parametresi değişimi → kapak kilidi bypass → el çekilmesi	3	3	2	18	Kritik
2. HMI'den yanlış kalınlık/besleme ayarı → parça geri tepmesi → besleme sıkışması, ezilme	2	2	3	12	Yüksek
3. Toz emme interlock'u devre dışı → toz birikimi → yangın / solunum	1	2	3	6	Orta

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

En yüksek öncelik: Senaryo 1 (L3·S3·E2 = 18, Kritik). Parametre bypass'ı ile çekilme riski doğrudan operatöre yansır, sonuç geri alınamaz.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

Senaryo 3: S=3 (yangın/solunum) ama olasılık düşük olduğundan skor 6 (Orta) çıkar. Risk kaydında ayrı satır olarak izlenmeli, emme interlock'u izlenir.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.