Routine giornaliera · punti di scansione

Caseificio Bubalina · Agropoli · ogni passaggio si chiude con una scansione dal tablet o dal telefono

SOP-01 · REV. 6 · 13/10/2026

10 SCANSIONI AL GIORNO

APERTURA

1 Temperatura celle

▣ QR CELLA 1 ▣ QR CELLA 2

Inserisci: **°C** letti sul display · **limite 0–6 °C** (allerta sopra 4 °C)

2 Arrivo latte

▣ QR ARRIVO LATTE

Inserisci: **numero DDT**, **kg** dalla bilancia, **°C** con il termometro a sonda e **test antibiotici** prima dello scarico · **latte ≤ 8 °C, test negativo**. Fotografa il DDT. Poi stampa l'etichetta del lotto latte.

LAVORAZIONE

3 Inizio lotto

▣ ETICHETTA SUL TANK

Inserisci: **prodotto e kg in caldaia**, poi segui i passi sul tablet (✓ Fatto). Il tablet dà il numero di lotto: **L + data + lettera** (es. **L20261002-A**). **Stampa l'etichetta del lotto** e attaccala alla caldaia, poi al vassoio della cagliata.

4 Pastorizzazione

▣ PASSO SUL TABLET

Passo guidato sul tablet: **°C raggiunti** · **minimo 72 °C per 15 s (CCP 2)**. Filatura: pasta ≥ 58 °C (CCP 3).

5 Fine lotto

▣ ETICHETTA DEL LOTTO

Scansiona l'etichetta **del lotto** (non quella del tank: lo stesso latte va in più caldaie): **kg prodotto**, etichette, siero per ricotta. Poi 🖨 **Stampa etichette**: una per cassa e confezione. La resa si calcola da sola: se è **impossibile** il tablet chiede di correggere i kg di latte (con il motivo); se è **bassa**, scrivi cosa si è perso.

6 Spedizione

▣ 🚚 DA SPEDIRE

Tocca l'ordine, scansiona il lotto di ogni riga, pesa, poi **Stampa DDT**. Al banco si vende solo dalla **cassa (POS)**.

CHIUSURA

7 Temperatura celle

▣ QR CELLA 1 ▣ QR CELLA 2

Inserisci: **°C** · **limite 0–6 °C**. Se la sonda wifi è attiva la temperatura arriva da sola: controlla solo che il tablet non segnali rosso.

8 Sanificazione

▣ CARTELLO PULIZIA

Scansiona il cartello sulla porta del laboratorio **dopo** aver finito. Spunta: caldaia, filatrice, tavoli, pavimenti, celle.

9 Reflui del giorno

▣ 💧 REFLUI

Una riga per ogni ritiro o scarico: cosa, quantità, destinazione, documento. La cassa si chiude da sola.

10 Contatore luce

▣ CONTATORE

Inserisci: **kWh** come appare sul contatore (numero intero). Serve per sapere quanta energia costa ogni kg di mozzarella.

SE QUALCOSA È FUORI LIMITE

- **Numeri con la virgola** (12,5). Sotto il campo il tablet ripete cosa ha capito: se è rosso il valore è impossibile, ricontrolla
- Il tablet chiede **in rosso «È giusto?»**: controlla la virgola. Se è giusto, fai l'azione che indica e scrivi cosa hai fatto
- Non cancellare il valore: si registra la non conformità e la correzione
- Avvisa il casaro di turno **e il responsabile HACCP** (vedi «Chi chiamare»)
- **Riquadri rossi** in alto sul tablet = ricontrolli con l'ora, cose da chiudere, registrazioni «NON salvate»: toccali e falli
- Latte arrivato da oltre **60 ore**: non è più DOP (il tablet lo segnala)

CHI CHIAMARE

- Responsabile HACCP: **Nicola Celso** · tel. _____
- Titolare: **Nick Del Verme** · WhatsApp _____
- Tecnico caseificio / manutenzione: _____ · tel. _____
- Prima il responsabile HACCP; se non risponde entro 15 minuti, il titolare

SE IL TABLET NON FUNZIONA

- Usa il **foglio stampato** del controllo (MOD-xx: Autocontrollo → Registri → Modulo vuoto): data, ora, valore, firma
- Appena il tablet torna: 🛡 → 📝 **Ricopia da foglio di carta**, con **data e ora del foglio**. Non usare il QR normale: segnerebbe l'ora di adesso
- Arrivo latte, inizio e fine lotto: nella loro schermata spunta «Ricopio dal foglio di carta» (data, ora, firma)
- Le foto dei DDT scattale lo stesso: partono quando torna la rete

SETTIMANALI E MENSILI

- Ogni giorno 07:00: pH-metro · lunedì 10:00: conta magazzino
- Settimanali: giro infestanti, cloro acqua · mensile: verifica termometri
- Il tablet le mostra in "Da fare oggi"; dettagli nelle SOP visive SOP-00…12