Mission 5 : Banc d'essai, le déroulé

> *Le Pupitre des Énigmes · Monde : L'Atelier du professeur Lumen. La mission de test du pupitre : 2 joueurs, 20 à 30 minutes, chaque organe essayé une fois. Le chrono compte 30 minutes. Il n'y a ni rôles, ni accusation, ni enveloppes (sauf E1, pour un pupitre sans tiroir).*
>
> *Repères sonores : 🔊 20 désigne une réplique du dossier SD `50` (la voix du professeur Lumen) ; `51/…` les bruitages de l'atelier.*

1. Le principe

Situation	Effet
Une carte par banc	13 cartes Banc d'essai. Glissée dans la fente, la carte lance l'essai de son organe. Elle reste en place pendant l'essai.
Le tableau de bord	Les 10 voyants : 1 écran et clavier, 2 boutons, 3 molette, 4 gros bouton, 5 lecteurs, 6 forge, 7 enclume, 8 œil, 9 nuancier, 10 clé. Rouge faible : à essayer ; vert : validé.
La lumière sous la boîte	Ambre qui respire ; verte quand les 11 essais sont faits.
Un essai raté	Rien de perdu : on retire la carte du banc, on la repose, on recommence.
Un banc déjà validé	🔊 12 : « Ce banc est déjà validé. »
Les objectifs	Un appui sur la molette affiche les 13 bancs, faits ou non.
Un organe absent	Le maître du jeu le valide avec **Débloquer** (panneau Wi-Fi), et le note sur la fiche de recette.

2. Les bancs et leurs solutions

Carte	Organe	Épreuve	Solution
L1 Poste de contrôle	Écran, haut-parleur, clavier, horloge	`code`, affiché sur l'horloge	**2580** (la plaque de la fiche)
L2 Banc des boutons	4 boutons	`sequence` de 4, puis `ensemble` 3 s	Rejouer la suite ; les 4 boutons tenus
L3 Banc de la molette	Molette et appui	`molette_zero` (départ 20), puis `code`	Zéro ; puis **7** et un appui
L4 Banc du gros bouton	Gros bouton	`rythme` : 3 coups (0, 0,5 s, 1 s), 3 fois	Taper en mesure
L5 Tableau des voyants	10 voyants	`voyants` : de 0000000000 à 1111111111	Touches 1 à 9 et 0
L6 La forge	BME280	`capteur` souffle, 2 s	Souffler sur la grille
L7 L'enclume	QMC5883L	`capteur` aimant, 2 s	Un aimant sur la marque
L8 L'œil	APDS-9960	4 `choix` aux gestes, puis `capteur` éclaire 2 s	Haut, bas, gauche, droite ; une lampe
L9 Le nuancier	TCS34725	Règles « couleur »	Rouge, bleu, vert, jaune ; une mauvaise pastille affiche « Le capteur voit : … »
L10 La serrure	Interrupteur à clé	`cle`, 20 s	Tourner la clé
L11 Banc des lecteurs	Fente et lecteur à plat	Combinaison O1 + O2	Clé à molette dans la fente, burette sur le plateau
L12 Le casque	Casque	Réplique 🔊 60 au casque (20 s pour le prendre)	Code **3861** ; seulement quand les 11 essais sont faits
L13 Le coffre	Tiroir secret et sa LED	`code`, affiché sur l'horloge	**3861** : le tiroir sort (sinon, enveloppe E1)
O3 Certificat	Lecteur à plat	Posé après le coffre	**Victoire**

3. Une partie type (25 minutes)

Temps	Les joueurs	Le pupitre
0:00	Carte M5 dans la fente, 1 · Jouer	🔊 9 et 14 : le professeur présente l'essai
0:02	—	Le chrono part (30:00) ; 🔊 10 ; ambiance `51/2`
0:03	Poste de contrôle : 2580 au clavier	L'horloge montre « 25-- » puis le chrono ; voyant 1 vert
0:05	Boutons : la suite, puis les 4 ensemble	Voyant 2 vert
0:07	Molette : zéro, puis 7	Voyant 3 vert
0:08	Gros bouton : le rythme	Voyant 4 vert
0:08	**Imprévu : surtension** (minute 8)	🔊 70, `51/6`, l'anneau en alerte, le socle rouge ; 10 s sans toucher
0:10	Voyants : les dix touches	Les 10 voyants s'allument en blanc, puis reprennent leur état
0:12	Forge, enclume	Voyants 6 et 7 verts
0:15	L'œil : 4 gestes et la lampe	Voyant 8 vert
0:18	Nuancier : les 4 pastilles	Voyant 9 vert
0:19	Serrure : la clé	Voyant 10 vert
0:20	Lecteurs : clé à molette + burette	Voyant 5 vert ; 🔊 57 : tout est vert, le socle passe au vert
0:22	Casque : un joueur écoute	🔊 60 au casque : 3861
0:23	Coffre : 3861	`51/7`, le tiroir sort et s'éclaire, 🔊 64
0:24	Certificat sur le lecteur à plat	`51/8`, 🔊 80, puis le rang ; l'écran demande de repousser le tiroir

Les rangs : *Ingénieurs en chef* (10 minutes ou plus restantes, aucun conseil payant), *Techniciens confirmés* (3 minutes ou plus), *Apprentis de l'atelier*.

À 5 minutes de la fin : 🔊 73. **Temps écoulé** : 🔊 84, puis la solution (🔊 85).

4. Le carnet du professeur (carte A5)

Blocage	Conseils
Poste de contrôle pas fait	🔊 93 (la plaque de la fiche), 🔊 94 (2580)
Des essais restent	🔊 95 (la molette affiche la liste), 🔊 96 (la carte reste en place), 🔊 97 (le maître du jeu peut débloquer)
Le coffre	🔊 98 (3861, puis le certificat)

Les 3 premiers conseils sont gratuits, les suivants coûtent 2 minutes.