Votre première partie dans 15 jours

Tout ce qu'il reste à faire, dans l'ordre, du jour J-15 jusqu'à la fin de la partie. Cochez au fur et à mesure. Les cases en pointillés sont facultatives.

La mission : Banc d'essai (L'Atelier du professeur Lumen). 2 joueurs, 30 minutes au chrono, sans rôles ni accusation.

Les joueurs passent 13 bancs d'essai, un par organe du pupitre. C'est la meilleure recette de votre machine.

Date de la partie : .....

Les 2 joueurs : .....

Audio : les 85 audios de la mission sont faits. Il reste 2 phrases du pupitre à refaire.

> **Le point le plus important : le matériel.** Cette mission essaie *tous* les organes, du nuancier à la serrure. Commencez donc par les tests de l'Atelier. Tout organe qui ne marche pas le jour J peut quand même être validé à distance avec **Débloquer**, depuis le panneau Wi-Fi, et la partie continue.

1 · Le programme et le pupitre

J-15 À J-12

But : un pupitre à jour, dont chacun des 16 organes répond.

- [ ] Récupérez le nouveau programme : `firmware/binaires/pupitre-mise-a-jour.bin`, sur le dépôt GitHub, branche de travail.
- [ ] Installez-le par le Wi-Fi : connectez-vous au réseau **Pupitre-des-Enigmes** (mot de passe `enigmes123`), ouvrez la page `http://192.168.4.1`, onglet **Mise à jour**.
  Si c'est le tout premier téléversement, passez par l'USB avec `pupitre-complet.bin` : voir `installer-esp32-mac.pdf`. Ne coupez pas le courant pendant l'envoi.
- [ ] Glissez la carte Monde de l'Atelier, puis ouvrez **« État du pupitre »**. Aucune ligne ne doit être rouge pour la mission 5.
- [ ] Réglages du pupitre (à l'accueil, molette puis dernière ligne) : volumes du haut-parleur et du casque, luminosité de l'écran et des LED. Validez avec le bouton vert.

Les essais, dans l'onglet « Atelier » du panneau Wi-Fi

	Organe (et son banc)	Le test
☐	Écran, clavier, horloge (① Poste de contrôle)	Chaque touche s'affiche ; essai « 88:88 »
☐	4 boutons de couleur (② Banc des boutons)	Chaque appui s'affiche, puis les 4 ensemble
☐	Molette et son appui (③)	Tourner dans les deux sens : un cran à la fois
☐	Gros bouton (④)	Chaque appui s'affiche
☐	10 voyants et anneau (⑤)	Essai « arc-en-ciel »
☐	La forge, capteur d'humidité (⑥)	Souffler 2 à 3 s, bouche ouverte : la valeur monte nettement
☐	L'enclume, capteur magnétique (⑦)	Un aimant sur la marque : l'écart dépasse 1 500
☐	L'œil, gestes et lumière (⑧)	La main vers le haut, le bas, la gauche, la droite ; puis la lampe d'un téléphone
☐	Le nuancier, capteur de couleur (⑨)	Les 4 pastilles imprimées : chacune doit être lue dans la bonne couleur
☐	La serrure, clé (⑩)	Tourner la clé : l'état change
☐	Fente et lecteur à plat (⑪)	Une carte dans chacun : elle apparaît dans l'onglet Partie

☐	Haut-parleur et casque (⑫)	Essai « bip » sur chacun
☐	Tiroir secret et sa LED (⑬)	Essais « Ouvrir » puis « Verrouiller »

☐ Si un organe réagit mal, notez la valeur lue au repos et pendant le geste, puis envoyez-la-moi. J'ajuste le seuil et je vous renvoie un programme.

2 · Les audios

J-13 À J-11

But : des dossiers audio complets et bien nommés. La mission est presque prête.

☐ Remettez sur le Drive le classeur de suivi que je vous ai renvoyé (`suivi-audio-1.xlsx`), à la place de l'ancien.

☐ **Dossier 50, fichier 054** : il en existe deux prises. Écoutez-les, gardez la meilleure sous le nom `054.mp3` et supprimez l'autre. **INDISPENSABLE**
Le fichier `054 (ancienne prise).mp3` ne doit pas aller sur la carte SD.

☐ Pupitre : enregistrez de nouveau **91/007** et **91/008** avec leur nouveau texte.
« Cette carte est un personnage : glissez-la dans la fente. » · « Cette carte est un lieu : glissez-la dans la fente. » Dans cette mission, on entend 91/008 si une carte Banc est posée sur le lecteur à plat.

☐ Pupitre : 91/009. Cette phrase ne sert qu'avec trois lecteurs : elle n'est jamais jouée aujourd'hui.

☐ Vérifiez que chaque fichier s'appelle exactement `NNN.mp3` , par exemple `054.mp3` , sans préfixe. Mettez le suivi à jour.

3 · Les achats et l'impression

J-12 À J-9

But : tout le matériel de jeu, imprimé et découpé.

À avoir sous la main

☐ **20 autocollants NFC NTAG213** : 18 cartes à équiper (13 cartes Banc, 3 cartes Objet, la carte Monde et la carte d'aide), plus 2 en réserve.

☐ **Un aimant** pour l'enclume : un aimant néodyme, le fer à cheval aimanté ou un simple aimant de réfrigérateur.

☐ **Un téléphone avec sa lampe**, pour l'œil.

☐ Papier cartonné de 250 à 300 g pour les cartes et les pastilles, papier de 120 g pour la fiche, massicot ou cutter, colle.

☐ Une enveloppe, marquée E1, seulement si le pupitre n'a pas de tiroir secret.

À imprimer (dossier `pdf/`)

	Fichier	Comment
☐	`mission-5-a-imprimer-recto.pdf` (6 pages)	En couleur, recto seul. Il contient la fiche de mission (page 1 pour les joueurs ; page 2 pour vous, avec les pastilles du nuancier et la fiche de recette) et le plan du banc d'essai.
☐	`mission-5-a-imprimer-recto-verso.pdf` (4 pages)	Les cartes, sur papier cartonné, recto verso **bord long**. Imprimez d'abord une page d'essai pour vérifier que les dos tombent en face.
☐	`mission-5-livret-a5-brochure.pdf`	Le livret : A4 recto verso bord court, plié en deux
☐	`mission-5-deroule-maitre-du-jeu.pdf`	Pour vous seul : la partie minute par minute et toutes les solutions

4 · La fabrication

J-9 ET J-8

But : les cartes équipées, les pastilles découpées, le plan monté.

☐ Découpez les 16 cartes de la mission. Collez un autocollant NFC au dos de chacune, **en bas**, sur le cercle « PUCE NFC » : c'est ce bord qui entre dans la fente.

- [ ] Vérifiez que chaque carte glisse dans la fente sans forcer et qu'aucun autocollant ne dépasse.
- [ ] Découpez les 4 pastilles du nuancier (rouge, bleu, vert, jaune), sur papier épais.
  Si le capteur confond deux couleurs, réimprimez plus foncé ou envoyez-moi les valeurs lues : on ajuste la balance des couleurs.
- [ ] Collez le plan du banc d'essai sur sa plaque aimantée. Rien n'est caché : toutes les fenêtres sont ouvertes.

5 · Les cartes SD et l'enregistrement des cartes

J-7 ET J-6

But : le pupitre reconnaît chaque carte et joue chaque son.

La carte SD de l'écran

- [ ] Copiez à sa racine le contenu de `cartes-sd/carte-sd-ecran.zip` : les dossiers `mondes` et `pupitre`, tout en haut.
  Si des cartes ont déjà été enregistrées, ne remplacez pas les fichiers `mondes/*/cartes.json` : ils contiennent vos puces.

Les deux cartes SD des lecteurs audio (contenu identique)

- [ ] Formatez chaque carte en FAT32 (8 ou 16 Go).
- [ ] Copiez depuis le Drive les dossiers `90`, `91`, `50` et `51`, un dossier après l'autre, sans rien d'autre à la racine.
- [ ] Sur Mac, lancez `dot_clean` sur chaque carte avant de l'éjecter : la commande supprime les fichiers cachés « ._ », qui perturbent les lecteurs audio.
- [ ] Remettez les trois cartes SD dans le pupitre.

L'enregistrement des cartes

- [ ] Sur l'accueil, appuyez sur la molette : **Préparer le pupitre**, puis **L'Atelier du professeur Lumen**.
- [ ] Glissez chaque carte demandée dans la fente (M5, A5, L1…) : un bip la confirme. Le bouton rouge passe une carte, le vert termine et enregistre. Il y a 18 cartes.
- [ ] Contrôlez en glissant quelques cartes au hasard pendant le jeu : le bon nom doit s'afficher.

6 · La partie d'essai

J-5 ET J-4

But : passer les 13 bancs avec le déroulé sous les yeux, et remplir la fiche de recette.

- [ ] Jouez seul, ou à deux, en suivant `mission-5-deroule-maitre-du-jeu.pdf`.
  Codes : 2580 au poste de contrôle, 7 à la molette, 3861 au coffre. Il faut 11 essais réussis avant le casque.
- [ ] Gardez le panneau Wi-Fi ouvert sur un téléphone, onglet **Souffleur → journal**.
- [ ] Cochez chaque organe sur la **fiche de recette** (page 2 de la fiche de mission). Notez ceux qu'il a fallu débloquer.
- [ ] Vérifiez l'imprévu « surtension » à la minute 8 : ne rien toucher pendant 10 s.
- [ ] Posez une carte Banc sur le lecteur à plat : elle doit être refusée, avec le message « glissez-la dans la fente ».
- [ ] Testez une coupure de courant : débranchez en pleine partie, rebranchez, glissez la carte Monde, puis « Reprendre la partie en cours ».
- [ ] Envoyez-moi la liste de ce qui ne va pas : son absent, texte, capteur, carte non reconnue. Je corrige.

7 · Les corrections et la répétition

J-3 ET J-2

- [ ] Installez les corrections : nouveau programme par le Wi-Fi, nouveaux fichiers sur les cartes SD.
- [ ] Faites une deuxième partie d'essai complète, chrono en main : elle doit tenir en moins de 30 minutes.
- [ ] Remettez tout à zéro : la carte O3 (Certificat) à part, le tiroir repoussé et verrouillé, les cartes Banc dans l'ordre.

8 · La veille

J-1

- [ ] Testez l'alimentation du pupitre ; prévoyez une rallonge et le chargeur du téléphone du maître du jeu.
- [ ] Branchez le casque et réglez son volume. Vérifiez que les trois cartes SD sont en place.
- [ ] Le matériel est au complet : fiche de mission (page 1), 13 cartes Banc, clé à molette, burette, certificat, carte d'aide (le carnet du professeur), 4 pastilles, aimant, téléphone avec lampe, plan du banc d'essai.
- [ ] Relisez le déroulé : les solutions, les conseils du carnet du professeur et les rangs de fin.

9 · Le jour J

20 MINUTES AVANT

- [ ] Le pupitre au centre de la table, allumé, avec le plan du banc d'essai installé.
- [ ] Le téléphone du maître du jeu connecté au Wi-Fi du pupitre, page `http://192.168.4.1` ouverte. Dans l'onglet **Équipe**, entrez le nom de l'équipe et les deux prénoms.
- [ ] Sur la table : la page 1 de la fiche de mission, les cartes Banc, la clé à molette, la burette, les pastilles, l'aimant et la carte d'aide.
- [ ] Gardez le certificat (O3) de côté : il se remet aux joueurs à la fin, quand le coffre est ouvert. Sans tiroir, il va dans l'enveloppe E1.
- [ ] Un joueur glisse la carte Monde M5 et choisit « Jouer ». Le professeur Lumen présente l'essai, et c'est parti.

> **Pendant la partie, si ça coince.** Dans l'onglet Partie : **Débloquer** valide le banc en cours quand un organe ne répond pas (notez-le sur la fiche de recette), **Aide** donne un conseil, **± minutes** ajuste le chrono. Les 3 premiers conseils sont gratuits ; les suivants coûtent 2 minutes. Après une coupure de courant, glissez de nouveau la carte Monde.

Après la partie

- [ ] Gardez la fiche de recette : elle dit quels organes sont fiables et lesquels sont à revoir avant une partie plus longue.
- [ ] Notez les réactions des joueurs, le temps restant et le rang obtenu.
- [ ] Envoyez-moi vos notes. Ensuite, une vraie enquête vous attend : « La Disparition d'Éclipse », dont il reste 62 voix à enregistrer.