

در Back Panel پردازش ها و Logic برنامه طراحی می گردد. در این صفحه با Drag & Drop می توان بلوک ها را از منوی پایین صفحه اضافه نمود. برای اتصال داده خروجی یک بلوک به ورودی بلوک دیگر روی پین مربوطه Drag کرده و به پین مقصد متصل می نماییم.

## اتصال پین ها در Back Panel

موارد مهم در اتصال پین ها به شرح زیر است:

- یک خروجی را می توان به هر تعداد ورودی متصل کرد.
- نمی توان به یک ورودی چند خروجی متصل نمود.
- داده ها دارای دو نوع بسته بندی می باشند که شامل داده های Single و Array است. پین ها با نوع بسته بندی داده مشابه را می توان به یکدیگر متصل نمود.
- داده ها دارای انواع گوناگونی می باشند که در بخش **داده ها** ذکر شده اند. پین ها با نوع داده مشابه را می توان به هم متصل نمود. البته بجز نوع Object که یک نوع کلی و مادر است و می تواند به تمام انواع به غیر از تریگر متصل گردد.
- هر ورودی تریگر تنها به یک خروجی تریگر متصل می گردد. برای تحریک یک بلوک با منابع تریگر متفاوت بایستی از بلوک های کمکی تریگر مانند **Multi Drive Trigger OR** بهره گرفته شود.
- هر پین خروجی تریگر به هر تعداد پین ورودی تریگر می تواند متصل گردد.