# CORINTHIAN VENTORA

## ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/023

CII/FRM/146

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Rondamat 960 02
Departemen	Engeneering
Factory	Α
Produk	Mengasah dan Setting pisau

TEMA

Resiko Bahaya Operator Mesin Rondamat 960 02 ( Asah Cutter Block )

### **HAZARD:**

- 1. Jari tangan tergores pisau/sawblad
- 2. Mata terkena percikan gram
- 3. Kemungkinan benda terjatuh
- 4. Paparan debu
- 5. Paparan kebisingan
- Terpotong,terjepit,tersandung ,terpleset,terbentur,tersayat
- 7. Potensi tersengat arus listrik/kebakaran
- 8. Kegagalan Lototo
- 9. Paparan Material B3
- 10. Potensi Orgonomik

#### Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)



#### **CARA KERJA AMAN:**

- 1. Gunakan APD dengan benar
- 2. Gunakan sarung tangan anti gores pada saat setting dan menempatkan cutterblock
- 3. Gunakan kacamata safety disaat mengasah pisau/saw blade
- 4. Gunakan sepatu safety,Ear plug,sarung tangan anti gores
- 5. Gunakan selalu masker saat mengasah pisau/saw blade
- Pastikan saat setting semua baut pisau cutterblock,saw blade sudah kencang dan siap digunakan
- 7. Pastikan semua jenis pisau cutterblock tertata dengan rapih dan aman
- 8. Pastikan area kerja selalu bersih
- 9. Pastikan tumpahan material B3 terkendali dan di pisahkan di tempat khusus
- 10. Tidak membuang material B3 di selokan atau badan tanah
- 11. Saat membersihkan mesin, Pastikan Posisi Mesin Harus dalam keadaan Mati,/Lototo.
- 12. Hindari perilaku/tindakan tidak aman dengan membypass mesin atau Sensor,limit swicht dll.
- 13. Wajib LOTOTO setiap Cleaning, Perbaikan
- 14. Operator Terlatih yang mengoperasikan mesin
- 15. Pastikan jari tangan anda jauh dari pisau/Gerinda, roller Belt yang berputar
- 16. Pastikan pada saat setting stoper/Mall posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar dan mesin dalam keadaan mati/off dengan LOTOTO.
- 17. Pastikan switch emergency/sensor berfungsi
- 18. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
- 19. Pencegahan kebakaran ,Pastikan ruangan kerja bersih dan rapi dan sumber energi listrik off.
- 20. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
- 21. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
- 22. Dilarang membersihkan badan dengan angin kompresor.
- 23. WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
- 24. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 25. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.





















#### **ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:**



DIPELAJARI DAN DIPAHAMI OLEH	Tanggal			
	Nama			
	Paraf			
	Tanggal			
	Nama			
	Paraf			