

ONE POINT LESSON

No OPL : OPL/HSE/019

CII/FRM/146



Tanggal Disusun	7 Juli 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Glue Spreader Delaypress
Departemen	Delaypress line 5
Factory	B
Produk	Venner,JCL panel Komponen pintu

TEMA

Resiko Bahaya Pekerjaan Mesin Glue Spreader Delaypress

HAZARD:

1. Jari Tangan Terjepit roller glue yang berputar
2. Tumpahan lem
3. Tersengat aliran listrik dari kabel yang terkelupas
4. Paparan lem ke mata
5. Terkena pentalan sisa potongan material.
6. Tertusuk material.
7. Terjepit body mesin yang bergeser/berputar
8. Terjepit Conveyor/roll mesin
9. Tertimpa material kayu
10. Terkena paparan Material B3
11. Terjepit/tertimpa siccorlift
12. Tersandung kabel,balok,metal
13. Terpleset,tergores
14. Tersayat pisau/material potensi
15. Terkena air panas,kelilipan debu
16. Kegagalan LOTOTO


Keterangan :

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)



CARA KERJA AMAN:


1. Gunakan APD dengan benar;
2. Saat membersihkan roller glue, Pastikan Posisi Mesin Harus dalam keadaan Mati.
3. Pastikan cover, limit switch, sensor, gembok terpasang & berfungsi.
4. Pastikan emergency stop berfungsi.
5. Pastikan saat setting roller glue posisi jari tangan anda jauh dari putaran Roll
6. Hindari perilaku/tindakan tidak aman (dengan mengganjal kayu dan sejenisnya pada roller



- glue berbahaya, bypass pelindung mesin)
- Gunakan alat bantu sikat yang ada pegangan panjang minimal 40 cm.
 - Pasang containment disetiap roller glue
 - Wajib LOTOTO setiap Cleaning,Perbaikan
 - Operator Terlatih yang mengoperasikan mesin
 - Pastikan jari tangan anda jauh dari conveyor/roll yang berputar
 - Pastikan pada saat setting stoper posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar dan mesin dalam keadaan mati/off dengan LOTOTO.
 - Pastikan switch emergency/sensor Fotocell berfungsi
 - Pastikan Rope Emergency Stop berfungsi
 - Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
 - Pencegahan kebakaran ,Pastikan pisau tidak tumpul dan sisa potongan kayu harus bersih
 - Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
 - Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
 - Dilarang membersihkan badan dengan angin kompresor.
 - WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
 - Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
 - Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
 - Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
 - Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin,Dispenser dll, wajib di matikan/offkan.



8



ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:

					
Sepatu Safety	Masker	Kaca mata safety	Celemek	Sarung Tangan/Sarung tangan karet	Sarung tangan chemical

DIPELAJARI OLEH	Tanggal						
	Nama						
	Nama						