# CORINTHIAN VENTORA

## ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/019

CII/FRM/14

Tanggal Disusun	7 Juli 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Glue Spreader HF Encaps
Departemen	Laminating Line 2
Factory	Α
Produk	JCL,Encaps, Panel Komponen

TEMA

## Resiko Bahaya Pekerjaan Mesin Glue Spreader HF Encaps

#### **HAZARD:**

- Jari Tangan Terjepit roller glue yang berputar
- 2. Tumpahan lem
- Tersengat aliran listrik dari kabel yang terkelupas
- 4. Paparan lem ke mata
- 5. Terkena pentalan sisa potongan material.
- 6. Tertusuk material.
- 7. Terjepit body mesin yang bergeser/berputar
- 8. Terjepit Conveyor/roll mesin
- 9. Tertimpa material kayu
- 10. Terkena paparan Material B3
- 11. Terjepit/tertimpa siccorlift
- 12. Tersandung kabel,balok,metal
- 13. Terpleset, tergores
- 14. Tersayat pisau/material potensi
- 15. Terkena air panas, kelilipan debu
- 16. Kegagalan LOTOTO

#### Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)














### **CARA KERJA AMAN:**

- 1. Gunakan APD dengan benar;
- Saat membersihkan roller glue, Pastikan Posisi Mesin Harus dalam keadaan Mati.
- Pastikan cover, limit switch, sensor, gembok terpasang & berfungsi.
- 4. Pastikan emergency stop berfungsi.
- 5. Pastikan saat setting roller glue posisi jari tangan anda jauh dari putaran Roll
- 6. Hindari perilaku/tindakan tidak aman (dengan mengganjal kayu dan sejenisnya





- pada roller glue berbahaya, bypass pelindung mesin)
- 7. Gunakan alat bantu sikat yang ada pegangan panjang minimal 40 cm.
- 8. Pasang containment disetiap roller glue
- 9. Wajib LOTOTO setiap Cleaning, Perbaikan
- Operator Terlatih yang mengoperasikan mesin
- 11. Pastikan jari tangan anda jauh dari conveyor/roll yang berputar
- Pastikan pada saat setting stoper posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar dan mesin dalam keadaan mati/off dengan LOTOTO.
- 13. Pastikan switch emergency/sensor Fotocell berfungsi
- 14. Pastikan Rope Emergency Stop berfungsi
- 15. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
- 16. Pencegahan kebakaran ,Pastikan pisau tidak tumpul dan sisa potongan kayu harus bersih
- 17. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
- 18. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
- 19. Dilarang membersihkan badan dengan angin kompresor.
- 20. WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
- 21. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 22. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
- 23. Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
- 24. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin, Despenser dll, wajib di matikan/offkan.



















#### **ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:**

		1			6		) -		Marie .	4		
Sepatu Safety		Masker		Kaca mata safety		Celemek		Sarung Tangan/Sarung tangan karet		Sarung tangan chemical		
	Tanggal											
DIPELAJARI OLEH	Nama											
	Nama											