CORINTHIAN VENTORA

ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/021

CII/FRM/146

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Membran Press
Departemen	Line 6
Factory	В
Produk	Panel Venner Komponen

TEMA

Resiko Bahaya Pekerjaan Mesin Membran Press

HAZARD:


- 1. Terjepit/tertimpa/terbentur material kayu
- 2. Paparan debu
- 3. Bahaya panas bertekanan
- 4. Tersengat aliran listrik dari kabel yang terkelupas
- 5. Jari Tangan Terjepit roller glue/rantai yang berputar
- 6. Tumpahan lem
- 7. Tersengat aliran listrik dari kabel yang terkelupas
- 8. Paparan lem ke mata
- 9. Terkena pentalan material.
- 10. Tertusuk material.
- 11. Terjepit body mesin yang bergeser/berputar
- 12. Terjepit Conveyor/roll mesin
- 13. Tertimpa material kayu
- 14. Terkena paparan Material B3
- 15. Terjepit/tertimpa siccorlift
- 16. Tersandung kabel, balok, metal
- 17. Terpleset, tergores
- 18. Tersayat material dan KP
- 19. Terkena air panas, kelilipan debu
- 20. Kegagalan LOTOTO





























Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)

CARA KERJA AMAN:

- 1. Gunakan APD;
- Pastikan jari tangan anda posisi dengan benar saat menekan tombol press
- 3. Pastikan sensor berfungsi
- 4. Pastikan switch emergency berfungsi dengan benar
- Pastikan saat menaruh material diatas conveyor posisi jari tangan sudah benar
- 6. Pastikan kabel listrik tertutup dengan benar
- 7. Hindari masuk kedaerah bertekanan panas
- Jaga selalu kebersihan sebelum dan sesudah bekerja
- Pastikan tekanan suhu sesuai standart dengan material yang di proses
- 10. Wajib LOTOTO setiap Cleaning, Perbaikan
- 11. Operator Terlatih yang mengoperasikan mesin
- Pastikan jari tangan anda jauh dari conveyor/roll yang berputar
- 13. Pastikan pada saat setting stoper posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar dan mesin dalam keadaan mati/off dengan LOTOTO.
- Pastikan switch emergency/sensor Fotocell berfungsi
- 15. Pastikan Rope Emergency Stop berfungsi
- Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
- 17. Pencegahan kebakaran ,Pastikan pisau tidak tumpul dan sisa potongan kayu harus bersih
- 18. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
- Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
- Dilarang membersihkan badan dengan angin kompresor.
- 21. WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
- Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 23. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
- 24. Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas




















materialnya.

25. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin,Despenser dll, wajib di matikan/offkan.



ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:									
		4							
Sepatu Safety		Masker	Saru ta	Sarung Tangan/Sarung tangan Chemical		Kaca Mata Safety		Celemek	
DIPELAJARI OLEH	Tanggal								
	Nama								
	Paraf								