CORINTHIAN VENTORA

ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/019

Tanggal Disusun	7 Juli 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Glue Spreader A- Frame 2
Departemen	Laminating Line 2
Factory	Α
Produk	JCL,Encaps, Panel Komponen

Resiko Bahaya Pekerjaan Mesin Glue Spreader A-Frame 2

HAZARD:

- 1. Jari Tangan Terjepit roller glue yang berputar
- 2. Tumpahan lem
- 3. Tersengat aliran listrik dari kabel yang terkelupas
- 4. Paparan lem ke mata
- 5. Terkena pentalan sisa potongan material.
- 6. Potensi kebakaran
- 7. Terjepit body mesin yang bergeser/berputar
- 8. Terjepit Conveyor/roll mesin
- 9. Tertimpa material kayu
- 10. Terkena paparan Material B3
- 11. Terjepit/tertimpa siccorlift
- 12. Tersandung kabel, balok, metal
- 13. Terpleset, tergores, tertusuk material
- 16. Kegagalan LOTOTO

Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)

14. Tersayat pisau/material potensi 15. Terkena air panas, kelilipan debu










CARA KERJA AMAN:

- 1. Gunakan APD dengan benar;
- 2. Saat membersihkan roller glue, Pastikan Posisi Mesin Harus dalam keadaan Mati.
- 3. Pastikan cover, limit switch, sensor, gembok terpasang & berfungsi.
- 4. Pastikan emergency stop berfungsi.
- 5. Pastikan saat setting roller glue posisi jari tangan anda jauh dari putaran Roll
- 6. Hindari perilaku/tindakan tidak aman (dengan mengganjal kayu dan sejenisnya























- pada roller glue berbahaya, bypass pelindung mesin)
- 7. Gunakan alat bantu sikat yang ada pegangan panjang minimal 40 cm.
- 8. Pasang containment disetiap roller glue
- 9. Wajib LOTOTO setiap Cleaning, Perbaikan
- Operator Terlatih yang mengoperasikan mesin
- 11. Pastikan jari tangan anda jauh dari conveyor/roll yang berputar
- Pastikan pada saat setting stoper posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar dan mesin dalam keadaan mati/off dengan LOTOTO.
- 13. Pastikan switch emergency/sensor Fotocell berfungsi
- 14. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
- 15. Pencegahan kebakaran ,Pastikan pisau tidak tumpul dan sisa potongan kayu harus bersih
- 16. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
- 17. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
- 18. Dilarang membersihkan badan dengan angin kompresor.
- 19. WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
- 20. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 21. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
- 22. Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
- 23. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin, Despenser dll, wajib di matikan/offkan.



















ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:

