C CORINTHIAN VENTORA

ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/011

CII/FRM/146

Tanggal Disusun	7 Juni 2023				
Penyusun	OHSE				
Mesin / Area	Glass Wrapping 1				
Departemen	Glass Store				
Factory	С				
	Pembungkus				
Produk	Kaca Semua				
	Jenis Pintu				

TEMA

Resiko Bahaya Proses Kerja di Mesin Glass Wrapping 1

BAHAYA:

- 1. Jari/tangan terjepit Roll berputar dari mesin.
- 2. Tersengat Listrik dari kabel mesin.
- 3. Tangan terjepit clamp
- 2. Tangan tertusuk/tergores ,tersayat material
- 3. Pentalan material plastik/roll
- 4. Paparan kebisingan
- 5. Terpapar angin kompresor
- 6. Paparan debu
- 7. Terjepit material.
- 8. Tertimpa material roll plastik, Kaca, Box Kaca
- 9. Tersandung kabel, balok, metal, selang angin
- 10.Terpleset,tergores
- 11. Tersayat pisau/material potensi
- 12. Kegagalan LOTOTO

Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)



















CARA KERJA AMAN:

- Pastikan saat memasang roll plastic, mesin dalam kondisi off./LOTOTO.
- Pastikan posisi tangan tidak dekat roll, saat roll sudah berputar.
- Pastikan mesin berhenti sebelum melepas roll plastic.
- Pastikan kondisi kabel tidak ada yang dalam keadaan terkelupas.
- 5. Pengoperasian mesin ini dilakukan oleh personel yang sudah berpengalaman.
- 6. Pastikan cover mesin terpasang, emergency stop berfungsi./limit Swicth.
- Pastikan kebersihan dan kerapian area senantiasa terjaga.
- Pastikan material sesuai standar proses di mesin.
- Pastikan tombol Emergency Stop berfungsi dengan baik sebelum proses kerja.
- Pastikan Cover mesin/handle berfungsi dan selalu tertutup.
- 11. Jangan membuka cover mesin sebelum benar-benar pisau dalam keadaan berenti berputar dan pastikan Tombol Emergency di Off/di matikan.
- 12. Dilarang membersihkan badan dengan angin kompresor" BERBAHAYA ".
- 13. . Gunakan APD;
- 14. Kaca mata Safety
- 15. Sarung Tangan/Hand manset
- 16. Sepatu Safety
- 17. Ear Plug
- 18. Jarak tangan jangan terlalu dekat dari titik putar roll dan clamp;
- 19. Perhatikan Posisi tangan selalu benar;
- 20. Pastikan emergency switch dan Tekanan angin/piston serta cover mesin berfungsi:
- 21. Pelatihan pengoperasian mesin
- 22. Proses Induksi karyawan baru (di tempatkan di mesin)
























- 23. Selalu menjauhkan posisi tangan titik jepit.
- 24. Pastikan Swicth/ Cover dalam posisi Off ketika proses setting dan off mesin
- 25. Cek kondisi kabel dari panel ke mesin sebelum memulai aktivitas kerja.
- 26. Lakukan/Wajib LOTOTO dalam perbaikan mesin,Cleaning mesin dan settting mesin.
- 27. Wajib LOTOTO setiap Cleaning
- 28. Operator Terlatih yang mengoperasikan mesin
- 29. Pastikan jari tangan anda jauh dari pres
- 30. Pastikan pada saat setting stoper posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar dan mesin dalam keadaan mati/off dengan LOTOTO.
- 31. Pastikan switch emergency berfungsi
- 32. Pastikan Foot pedal operasi mesin proses dalam keadaan normal.
- 33. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
- 34. Pencegahan kebakaran ,Pastikan mesin dalam keadaan normal dan bersih.
- 35. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
- 36. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
- 37. WAJIB Lototo jika ada perbaikan/setting mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
- 38. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 39. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
- 40. Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
- 41. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin, Despenser dll, wajib di matikan/offkan.

























ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:										
			D	Ve	ب	Q.		A		
	Sepatu Safety	Maske	er	Kaca Mata Safety		Ear	Ear Plug ta		arung an karet	Manset Tangan
DIPELAJARI OLEH	Tanggal									
	Nama									
	Paraf									