# C CORINTHIAN VENTORA

## ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/035

CII/FRM/146

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Mourtizer Stille
Departemen	Line 3, Offline
Factory	Α
	Borring,tenon
Produk	Stile,rail
	komponen

TEMA

### Resiko Bahaya Mesin Mourtizer

#### **BAHAYA:**

- 1. Bagian Tubuh terkena pisau/Bor tenon
- 2. Paparan Kebisingan
- 3. Terkena jari tangan pisau yang berputar
- Tersengat aliran listrik dari kabel yang terkelupas
- 5. Paparan debu.
- Potensi Kebakaran akibat gesekan saw blade dengan Material.
- 7. Terkena pentalan sisa potongan material.
- 8. Tertusuk material.
- 9. Terjepit body mesin yang bergeser
- 10. Terjepit Conveyor/belt mesin
- 11. Tertimpa material kayu
- 12. Terkena piston angin table mesin
- 13. Terjepit/tertimpa material
- 14. Tersandung kabel, balok, metal
- 15. Terpleset
- 16. Tersayat pisau/material potensi
- 17. Tergores

#### Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)



#### CARA KERJA AMAN:

- 1. Pastikan mesin sudah ada grounding yang terpasang dan Cover mesin dalam keadaan berfungsi dengan baik.
- 2. Pastikan sign bahaya tegangan listrik terpasang di panel listrik.
- 3. Dilarang membuka cover panel listrik (hanya tim elektrik yang boleh membuka cover panel listrik).
- 4. Pastikan tangan tidak melewati batas tirai input dan output untuk menghindari potensi terjepit.
- 5. Dilarang menempatkan tangan pada titik jepit dan yang berputar untuk menghindari potensi terjepit.
- 6. Pakai selalu sarung tangan untuk pekerjaan yang berkenaan material
- 7. Terkait posisi dari mesin saat berjalan, dilarang membuka cover mesin saat mesin beroperasi.
- 8. Terkait dari mesin saat berjalan, dilarang menempatkan posisi tangan melewati stoper di area input dan output saat mesin berjalan.
- 9.Pastikan switch emergency/sensor berfungsi 10.Pastikan Rope Emergency Stop berfungsi jika ada.
- 11.Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
- 12.Pencegahan kebakaran ,Pastikan stoper berhahan baku baik.
- 13.Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
- 14. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
- 15. Dilarang membersihkan badan dengan angin kompresor.
- 16.WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
- 17. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 18. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
- 19.Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
- 20.Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin,Despenser dll, wajib di matikan/offkan.

#### Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)



















ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:												
	Sepatu Safety			Masker		Sarung Tangan		Kaca Mata		Earplug		
Dipelajari dan Difahami oleh	Tanggal											
	Nama											
	Paraf											