

DJI T100

高德高清地图 · 操作指南

纯静态页 · 无需服务器 · 无需 API Key

支持离线瓦片缓存 · 卫星图叠加地名

网页 App: <https://nzz1213.github.io/amac-app/app.html>

Vercel 代理: <https://amac-app-nine.vercel.app>

GitHub 仓库: <https://github.com/nzz1213/amac-app>

一、快速开始

方案 A：网页 App（完整功能）

在 T100 遥控器浏览器打开：

```
https://nzz1213.github.io/amac-app/app.html
```

功能一览：

- 地图风格切换：高清矢量 / 卫星 / 卫星标注
- 定位 + 实时追踪
- 地名标注 / 颜色分类 / 重命名
- 导出 KML/CSV → DJI Pilot
- 离线瓦片缓存（有网时浏览过的区域无网也可看）

方案 B：瓦片代理 URL（DJI Pilot 地图背景）

在 DJI Pilot → 设置 → 自定义地图源，填入以下 URL：

```
https://amac-app-nine.vercel.app/tile?x={x}&y={y}&z={z}&style=hd
```

注：填一次永久保存，后续开机自动加载。

二、地图风格说明

风格	内容	适用场景
高清矢量	矢量地图+地名	地名最清晰，规划航线用
卫星	纯卫星影像	观察地形、地越分析
卫星标注	卫星+地名覆盖	卫星图上看地名，推荐

卫星标注技术原理

使用 Leaflet 独立 Pane + CSS mix-blend-mode: multiply 双重保障：

- 底图：卫星影像（高德 style=6）
- 覆盖层：矢量地图标注（style=8 scale=2 高清）
- 混合模式：白底变透明，只保留黑色地名、路名叠加在卫星图上
- 透明度：65%，卫星底图和地名标注平衡可见

Vercel 代理参数

style=hd → 高清矢量（推荐）

style=satellite → 纯卫星

style=satellite-label → 卫星+地名

三、工作流程

第1步：首次配置（有网环境下做一次）

- 打开网页 App，浏览你要飞的区域，瓦片自动缓存
- 在 DJI Pilot 填入 Vercel URL（填一次永久保存）

```
https://amap-app-nine.vercel.app/tile?x={x}&y={y}&z={z}&style=hd
```

第2步：起飞前规划

- 网页 App → 卫星标注模式（卫星图+地名）
- 添加起降点、航点、地标标注
- 导出 KML → 导入 DJI Pilot

第3步：执行飞行

- DJI Pilot 显示高德高清地图 + 自己的航线标注
- 可同时打开网页 App 用于实时追踪

四、常见问题

Q: 卫星图上有地名吗？

A: 有。选择「卫星标注」风格，通过独立 `Pane` + `mix-blend-mode: multiply` 技术，矢量图的白色底色变透明，只保留地名、路名等黑色元素叠加在卫星图上。

Q: 真的能不连网用吗？

A: 网页 App 支持部分离线——有网时浏览过的区域，无网时仍可查看。DJI Pilot 的地图源 URL 填一次永久保存，每次开机自动加载。

Q: Vercel 代理加载慢？

A: 首次冷启动约 1-2 秒，之后所有瓦片缓存加速。也可直接用高德直连地址。

Q: 多少网络才能用？

A: T100 控制器需要能访问互联网（WiFi 或 4G 热点）。瓦片大小约 10-50KB 每张，常规扫图加载量很小。

更多信息请查看 README.md 或访问 GitHub 仓库：

<https://github.com/nzz1213/amap-app>