

DJI T100

高德高清地图 · 操作指南

纯静态页 · 无需服务器 · 无需 API Key
开箱即用，填入 DJI Pilot 自定义地图源即可

网页 App: <https://nzz1213.github.io/amac-app/app.html>

Vercel 代理: <https://amac-app-nine.vercel.app>

GitHub 仓库: <https://github.com/nzz1213/amac-app>

一、网页版地图 App

在 T100 遥控器浏览器中打开以下地址：

```
https://nzz1213.github.io/amap-app/app.html
```

功能清单：

- 切换地图风格：顶栏下拉选「高清矢量 / 卫星 / 卫星标注」
- 定位当前位置：点 按钮
- 实时追踪：点 按钮，地图自动跟随位置移动
- 添加地名标注：点 → 点击地图 → 输入地名（留空自动编号）
- 颜色分类：顶栏点击色点（蓝 红 绿 橙 紫）
- 重命名：点列表中的 或地图弹出框的「重命名」
- 撤销：点 撤销最后标注
- 清空：点 一键清空
- 导出 KML/CSV：点 → 复制或下载 → KML 可导入 DJI Pilot

二、DJI Pilot 自定义地图源

在遥控器 DJI Pilot → 设置 → 自定义地图源 中填入以下任一 URL：

方案 A：高德直连（即填即用）

高清矢量（推荐）：

```
https://webrd01.is.autonavi.com/appmaptile?lang=zh_cn&size=1&scale=2&style=8&x={x}&y={y}&z={z}
```

卫星图：

```
https://webst01.is.autonavi.com/appmaptile?style=6&x={x}&y={y}&z={z}
```

卫星标注（卫星 + 地名）：

```
https://webst01.is.autonavi.com/appmaptile?style=7&x={x}&y={y}&z={z}
```

方案 B：Vercel 自有代理（带缓存加速）

高清矢量：

```
https://amap-app-nine.vercel.app/tile?x={x}&y={y}&z={z}&style=hd
```

卫星图：

```
https://amap-app-nine.vercel.app/tile?x={x}&y={y}&z={z}&style=satellite
```

卫星标注：

```
https://amap-app-nine.vercel.app/tile?x={x}&y={y}&z={z}&style=satellite-label
```

三、典型工作流程

第 1 步：起飞前规划

- 打开网页 App → 切换到卫星标注
- 点 标注起降点和航点
- 导出 KML 文件

第 2 步：导入航线

- 将 KML 文件导入 DJI Pilot
- 检查航线是否正确

第 3 步：设置地图源

- DJI Pilot 自定义地图源填入 Vercel 代理 URL
- 或直接填高德直连地址

第 4 步：执行飞行

- 地图显示高德高清卫星图 + 自己的航线标注

第 5 步：飞行中参考

- 使用 实时追踪功能查看当前位置

四、注意事项

- 需要网络连接（WiFi 或 4G 热点）
- 瓦片格式为标准 XYZ，DJI Pilot 原生支持
- 网页 App 和瓦片代理互相独立，可同时使用
- 高德直连地址无需 Key，永久可用
- Vercel 代理首次加载稍慢，之后秒开

更多信息请查看 README.md 或访问 GitHub 仓库：
<https://github.com/nzz1213/amap-app>