

DJI T100

高德高清地图 · 操作指南

纯静态页 · 无需服务器 · 无需 API Key
支持离线瓦片缓存 · 填入一次永久保存

网页 App: <https://nzz1213.github.io/amac-app/app.html>

Vercel 代理: <https://amac-app-nine.vercel.app>

GitHub 仓库: <https://github.com/nzz1213/amac-app>

一、快速开始

方案 A：网页 App（规划航线 + 离线缓存）

在 T100 遥控器浏览器打开：

```
https://nzz1213.github.io/amac-app/app.html
```

功能一览：

- 切换地图风格：高清矢量 / 卫星 / 卫星标注
- 定位 / 实时追踪
- 添加地名标注 / 颜色分类 / 重命名
- 导出 KML/CSV → 导入 DJI Pilot

离线瓦片缓存（新增）

网页 App 内置 Service Worker 自动缓存瓦片：

- 第一次有网时浏览过的区域，瓦片会自动缓存到本地
- 后续无网络时，已缓存区域仍可正常查看地图
- 有网时正常加载新区域，新瓦片继续自动缓存

方案 B：瓦片代理 URL（飞行时地图背景）

在 DJI Pilot → 设置 → 自定义地图源，填入以下 URL（填一次永久保存）：

```
https://amac-app-nine.vercel.app/tile?x={x}&y={y}&z={z}&style=hd
```

二、地图风格

风格	内容	适用场景
高清矢量	矢量+地名	查看地名、规划航线
卫星	纯卫星影像	观察地形地貌
卫星标注	卫星+地名	卫星图上看地名

卫星标注技术原理

使用 Leaflet 自定义 Pane + mix-blend-mode: multiply

- 底图：卫星影像（style=6）
- 覆盖层：矢量标注（style=8 scale=2 高清）
- 效果：白底变透明，只保留地名叠加在卫星图上

Vercel 代理参数

?x={x}&y={y}&z={z}&style=hd	-> 高清矢量
?x={x}&y={y}&z={z}&style=satellite	-> 纯卫星
?x={x}&y={y}&z={z}&style=satellite-label	-> 卫星+标注

三、工作流程

第 1 步：首次配置（有网环境下做一次）

- 打开网页 App，浏览你要飞的区域
- 瓦片会自动缓存到本地
- 在 DJI Pilot 填入 Vercel URL（一次性）

```
https://amap-app-nine.vercel.app/tile?x={x}&y={y}&z={z}&style=hd
```

第 2 步：起飞前规划

- 打开网页 App → 卫星标注
- 添加起降点、航点、地标
- 导出 KML → 导入 DJI Pilot

第 3 步：执行飞行

- DJI Pilot 地图显示高德高清地图 + 航线
- 遥控器浏览器可同时打开 App 用于实时追踪

四、常见问题

Q: 真的能不连网用吗？

A: 网页 App 支持部分离线——第一次有网时浏览过的区域，后续无网络时仍可查看。DJI Pilot 的自定义地图源 URL 填一次永久保存，但加载瓦片时仍需网络连接。

Q: 卫星图上看不到地名？

A: 选择「卫星标注」风格。使用独立 Pane + mix-blend-mode: multiply，白底变透明，只保留地名叠加在卫星图上。

Q: URL 填一次就行吗？

A: 对，DJI Pilot 的自定义地图源填入后永久保存，不会丢失。后续开机自动加载。

Q: Vercel 代理加载慢？

A: 首次冷启动约 1-2 秒，之后缓存加速秒开。也可直接用高德直连地址。

更多信息请查看 README.md 或访问 GitHub 仓库：

<https://github.com/nzz1213/amap-app>