

DJI T100

高德高清地图 · 操作指南

纯静态页 · 无需服务器 · 无需 API Key
开箱即用，填入 DJI Pilot 自定义地图源即可

网页 App: <https://nzz1213.github.io/amac-app/app.html>

Vercel 代理: <https://amac-app-nine.vercel.app>

GitHub 仓库: <https://github.com/nzz1213/amac-app>

一、快速开始

方案 A：网页 App（规划航线用）

在 T100 遥控器浏览器打开：

```
https://nzz1213.github.io/amac-app/app.html
```

功能一览：

- 切换地图风格：顶栏下拉选「高清矢量 / 卫星 / 卫星标注」
- 定位 & 实时追踪：点 定位 / 追踪 按钮
- 添加地名标注：点 添加 → 点击地图 → 输入地名
- 颜色分类：顶栏点色点（蓝/红/绿/橙/紫）
- 重命名 / 撤销 / 清空
- 导出 KML/CSV：点 导出 → 复制或下载，可导入 DJI Pilot

方案 B：瓦片代理 URL（飞行时地图背景）

在遥控器 DJI Pilot → 设置 → 自定义地图源，填入以下 URL：

```
https://amac-app-nine.vercel.app/tile?x={x}&y={y}&z={z}&style=hd
```

提示：填一次永久生效，后续无需再设置。

二、地图风格说明

风格	内容	适用场景
高清矢量	矢量地图+地名	查看地名、规划航线
卫星	纯卫星影像	观察地形、地越分析
卫星标注	卫星+地名覆盖	卫星图上看地名

卫星标注技术原理（最新优化）

使用 Leaflet 自定义 Pane 分层渲染：

- 底图：卫星影像（高德 style=6）
- 覆盖层：矢量地图标注（高德 style=8 scale=2 高清）
- 混合模式：独立 Pane 设置 mix-blend-mode: multiply
- 效果：矢量图白色底色变透明，只保留黑色地名和路名纹理叠加在卫星图上

瓦片代理参数说明（Vercel）

style=hd -> 高清矢量（推荐，地名最清晰）

style=satellite -> 纯卫星图

style=satellite-label -> 卫星图 + 地名标注

三、典型工作流程

第 1 步：起飞前规划

- 打开网页 App → 切换到「卫星标注」
- 添加起降点、航点、地标
- 导出 KML 文件

第 2 步：导入航线

- 将 KML 导入 DJI Pilot (SD 卡或云盘)
- 检查航线是否正确

第 3 步：设置地图源 (只需一次)

- DJI Pilot → 设置 → 自定义地图源
- 填入 Vercel URL:

```
https://amap-app-nine.vercel.app/tile?x={x}&y={y}&z={z}&style=hd
```

注：填一次即永久保存，后续每次飞行时 T100 自动加载地图。

第 4 步：执行飞行

- DJI Pilot 地图显示高德高清地图
- 航线和标注清晰可见

第 5 步：飞行中参考

- 遥控器浏览器打开网页 App
- 使用实时追踪查看当前位置

四、常见问题

Q: 需要连接 WiFi 吗？

A: 是的，地图瓦片需要从网络加载。T100 遥控器可通过 WiFi 或 4G 热点连接互联网。填入一次 URL 后永久保存，后续无需再配置。

Q: 卫星图上看不到地名怎么办？

A: 请在顶栏下拉选择「卫星标注」。该模式使用独立 Leaflet Pane + mix-blend-mode: multiply 技术，矢量图的白底变透明，只保留地名和路名叠加在卫星图上。如果需要更清晰的地名，可切换到「高清矢量」。

Q: 网页 App 和瓦片代理有什么区别？

A: 网页 App 是一个完整的地图工具，可以标注、测距、导出。瓦片代理只提供地图瓦片图片，用于 DJI Pilot 的地图背景。两者独立工作，可同时使用。

Q: Vercel 代理加载慢怎么办？

A: 首次访问略慢（冷启动约 1-2 秒），之后所有瓦片都会缓存加速，实现秒开。若希望更快，可直接使用高德直连地址。

Q: 高德直连地址会失效吗？

A: 高德官方瓦片地址已多年稳定可用，且无需 API Key。也可使用 Vercel 代理作为备用。

更多信息请查看 README.md 或访问 GitHub 仓库：

<https://github.com/nzz1213/amap-app>