运营商三要素实名认证含详情接口文档

1服务简介

本文档为运营商三要素实名认证含详情接口文档。需要接入该服务的客户都须以此文档作为开发的依据,需要开通服务的用户请联系我司商务。

2接口说明

服务名: IdNamePhoneDetailCheck

传入方式:接口采用HTTPS协议,以POST方式进行调用。

编码方式: application/json;charset=UTF-8

响应方式:请求响应方式是以 json 格式返回。

服务URL:

https://120.25.167.151:9032/api/ldNamePhoneDetailCheck

3 产品参数

3.1 系统权限参数

属性	说明	 类型 	是否必填
loginName	账户	String	必填

pwd	密码	String	必填
serviceName 服务名		String	必填

3.2 输入参数

属性	说明	类型	是否必填
mobile	手机 号	String	是
name	姓名	String	是
idCard	身份证号	String	是

4返回参数说明

属性	类型	说明		
guid	String	会话号		
一级状态码	RESULT)	、状态描述(MES	SSAGE) 与二级状态码(resultCode)二组	级状态信息
(resultMso	g)描述,isp f	的对应关系		
RESULT	MESSAGE	detail(JsonObject)		
(String)	(String)	resultCode	resultMsg	resultInfo
当		(String)	(String)	(JsonObject)
RESULT=				isp
1,2,3,4 时				(String)
计费				
1	一致	1001	要素一致	移动
2	不一致	2001	其他不一致	
	1 4	2002	手机号、姓名匹配成功,身份证匹配失	

			败						
		2003	手机号、身份证匹配成功,姓名匹配失 败						
		2004	手机号匹配成功,姓名匹配失败,身份证匹配失败						
		2005	姓名和身份证号不匹配						
3	查询无结果	3001	无记录						
		4001	该号码已销号、过户、改号以及此号码 无相关信息						
4	号码状态异	4002	该号码错误或者为空号						
	常	4003	该号码已停机						
		4004	该号码为副卡无法校验结果						
		4005	手机号码为携号转网号码						
1	一致	1001	要素一致	电信、联通					
2 不一致	不一致						2002	手机号码与姓名一致,手机号码与身份 证不一致	
		2003	手机号码与姓名不一致,手机号码与身 份证一致						
		2004	手机号码与姓名不一致,手机号码与身份证不一致						
		2001	其他不一致						

		2005	姓名和身份证号不匹配	
3	无记录	3001	查询无记录	
-1	异常情况	XXXXX	服务平台已知异常,详见系统错误码详情	/

成功响应示例:

```
(1)
     要素一致
  {
      "detail": {
          "resultCode": "1001",
          "resultMsg": "要素一致",
          "resultInfo": {
              "isp": "电信"
          }
      },
      "guid": "20180804153906_dlw35up2_1000002",
      "RESULT": "1",
      "MESSAGE": "一致"
  }
(2) 不一致
  {
      "detail": {
          "resultCode": "2004",
          "resultMsg": "手机号匹配成功,姓名匹配失败,身份证匹配失败",
          "resultInfo": {
              "isp": "移动"
          }
      "guid": "20180804153906_dlw35up2_1000002",
     "RESULT": "2",
     "MESSAGE": "不一致"
     }
```

(3) 查询无记录

```
{
  "detail":{
    "resultCode":"3001",
    "resultMsg":"查询无记录",
    "resultInfo":{
       "isp":"联通"
    }
  },
  "guid": "20180804153906_dlw35up2_1000002",
  "RESULT":"3",
  "MESSAGE":"无记录"
}
失败响应示例:
{
  "MESSAGE":"异常情况",
  "guid": "20180417170941_V8dr34p9_1000000",
  "detail":{
    "code":"20001"
  },
  "RESULT":"-1"
}
```

附录1:

系统错误码

错误码 系统码	描述信息 说明
23500	手机号格式错误
23501	身份证格式错误
23502	姓名格式错误
23503	请求参数错误
23504	请求数据源超时
20000	用户不存在
20001	用户密码错误
20002	敏感信息查询
20003	查询地址与服务不匹配
20004	被禁用的IP
20005	请求超过次数
20010	用户余额不足
20011	用户停用
20030	系统内部异常
20020	没有查询该服务权限
20021	服务维护
20022	服务停用
20023	服务异常