

הוראות הפעלה*

פתיחת מק"ט

מטרת התהליך

- הקמת מק"ט לפריט נרכש במערכת, ורישום נתונים כספיים והנדסיים ומאפיינים נוספים של הפריט.

תשתיות

- במסך [משפחות מוצר](#) יש להקים משפחות מוצר: בשדה **משפחה** יש לציין קוד למשפחת מוצר; בשדה **תאור משפחה** יש לרשום את התיאור המלא.
הערה: ניתן להגדיר **טיפוס** למשפחה, ולקבוע אם לאפשר כניסה למלאי שלילי של מוצרים המקושרים למשפחה.
- במסך [יחידות מוצר](#) יש להגדיר את כל יחידות המוצר שתשמשנה ברכש המוצרים או במפעל. יש לציין קוד בעמודה **יח'**, ו**תאור יחידה**.

תיאור התהליך

שלב א': הקמת מק"ט

1. יש להיכנס למסך [כרטיס פריט](#).
2. יש לציין את מס' המק"ט בעמודה **מק"ט**, ואת **תאור המק"ט**.
3. יש להיכנס ללשונית **פרטים כלליים**. בעמודה **משפחת מוצר**, יופיע אוטומטית הערך **'0'** (משפחת מוצר כללית). יש לשנות ערך זה על פי הגדרת הפריט.
4. אם המוצר נרכש מספק יחיד מוגדר, ניתן לשייכו לספק זה בעמודה **ספק מועדף**.
5. יש להיכנס ללשונית **פרטים נוספים**. **טיפוס המק"ט** יופיע באופן אוטומטי כ- **R**, כלומר חומר גלם.
6. בעמודות **יח' קניה/מכירה** ו**יח' מפעל** יופיע הערך **יח'**. יש לשנותו לפי היחידות בהן מנוהל הפריט.
הערות:
- הערך בשתי העמודות יהיה זהה ולכן הערך בעמודה **שעור המרה** יהיה **'1'**.
- סימון העמודה **שעור המרה לא קבוע** יאפשר להגדיר במספר סוגי תעודות כמויות וכמויות מפעל, ולא לחשבן אוטומטית לפי **יחס המרה**.
הערה: הגדרה זו מאפשרת לנהל מחירים לפי הכמות ביחידת קניה/מכירה, ואינה משפיעה על המלאי המנוהל תמיד ביחידת מפעל.
7. **סטטוס** הפריט יופיע אוטומטית כ**פעיל**.
8. העמודה **מנוהל מלאי** תסומן אוטומטית. אם הפריט הנוכחי לא ינוהל במלאי, יש לבטל את הסימון.
9. יש ללחוץ על הלשונית **מחירים**. בעמודה **מחיר מחירון בסיס** ניתן לעדכן מחיר מכירה למוצר במחירון הבסיס.
10. לכתובת טקסט שילווה את המק"ט בהדפסת תעודות שונות, יש להיכנס למסך ה**בן מוצרים - טקסט**, ולרשום טקסט חופשי.

* לפני הפעלת ההוראות ע"י המשתמשים במערכת "חיה", על הלקוח לבדוק את מידת התאמתן לתהליכי העבודה הייחודיים הנהוגים אצלו.

11. ניתן גם לרשום הודעה שתופיע בכל פעם שאחד המשתמשים יקליד מק"ט זה. לשם כך יש להיכנס למסך הבן הודעה בהקלדת מק"ט, ולרשום את ההערה המתאימה.

שלב ב': הגדרות כספים לפריט

1. יש להיכנס למסך [כרטיס פריט](#).
2. מתפריט הפעולות, יש להיכנס למסך הגדרות כספים למוצרים.
3. יש למלא פרטים מתאימים בלשונית פרטים כלליים (למשל, קבוצת מע"מ, משפחת הנח"ש).
4. בלשונית הגדרות יבוא, יש לציין משקלים או נפחים לפריט.

שלב ג': הגדרת נתונים הנדסיים של המוצר

המסך [מוצרים](#) מהווה המשך ישיר של כרטיס פריט. ניתן לראות או לעדכן בו נתונים הנדסיים של המוצר, בעוד שבכרטיס הפריט ניתן לראות או לעדכן נתונים לוגיסטיים של המוצר.

1. יש לחזור למסך [כרטיס פריט](#).
2. מתפריט הפעולות, יש להיכנס למסך מוצרים (או ללחוץ על F6 בעמודה מק"ט).
3. בלשונית פרטים כלליים, יש לרשום לפי הצורך מהדורת מוצר ותהליך.
4. בלשונית הגדרות מלאי ועץ מוצר:
 - יש להגדיר שיטת ניפוק של המוצר (לפי רשימת זווד, משיכה ידנית או Bulk).
 - יש להגדיר אם המוצר מנוהל מהדורות עץ מוצר.
 - יש להגדיר אם המוצר מנוהל מספרים סידוריים.
 - ניתן להגדיר פחת קבוע למוצר.
5. במסכי הבן ניתן לעיין בפרטי הבן של המוצר, במהדורות, ביצרנים ועוד.

שלב ד': הגדרת מאפיינים נוספים למוצר

המסך [מאפיינים נוספים למוצר](#) מהווה המשך ישיר של כרטיס פריט, וניתן להגדיר בו הגדרות תשתית בנושאי מכירות, מלאי ויצור.

1. יש לחזור למסך [כרטיס פריט](#).
2. מתפריט הפעולות, יש לפתוח את המסך מאפיינים נוספים למוצר.
3. בלשונית מלאי, יש להגדיר את מחסן ברירת המחדל, סטטוס בקבלה, ומיקום המק"ט.
4. בלשונית מכירות, ניתן להגדיר סטיה מותרת להזמנה(%), סף סגירת הז. רכש, סף סגירת הז. רכש (%), סף סגירת הז. לקוח, סף סגירת הז. לקוח (%), סף סגירת הז. לקוח (%), סף סגירת הז. לקוח (%).
5. בלשונית יצור, ניתן להגדיר אפיונות ניקוי מלאי(%).
6. בלשונית שרות, ניתן להגדיר קוד אחריות של המוצר.

תהליך עוקב

כדי לרשום נתוני רכש של פריט, המשפיעים על MRP ותכנון הרכש, יש להשתמש במסך [נתוני רכש למוצר](#). מידע נוסף ניתן למצוא בהוראות ההפעלה המתאימות.