Procedura per la gestione di dispositivi DomiTouch

Fase 1: Assicurarsi che il telefono sia connesso ad Internet attraverso rete cellulare o WiFi.

Fase 2: Configurare DomiTouch

Primo passo: Configurazione della rete WiFi

Seleziona l'icona dell'APP "Configura Dispositivo" e quindi "Imposta WiFi" per configurare i parametri di connessione di DomiTouch alla rete WiFi domestica.

Configurazione con IP dinamico (rete dotata di DHCP)

- Inserire il nome della rete nel campo "WiFi SSID", oppure selezionare la rete dall'elenco delle reti wireless disponibili. Per consentire all'APP di visualizzare l'elenco delle reti disponibili ricorda di attivare i servizi di geo-localizzazione del telefono.
- Inserire nel campo Password la chiave di accesso della rete selezionata.

Configurazione con IP statico (rete non dotata di DHCP)


Se la rete non è dotata di DHCP, allora è possibile inserire manualmente i parametri di configurazione attivando la relativa icona e successivamente:

• Inserire i parametri di configurazione di rete negli appositi campi, ed in particolare l'indirizzo statico del dispositivo, la Subnet Mask, l'indirizzo del router ed il DNS primario.

Una volta configurati i parametri di rete selezionare il tasto Avanti, situato in alto a destra ed attivare la modalità di controllo locale del DomiTouch:

- Toccare lo schermo del DomiTouch finchè non compare la schermata iniziale.
- Toccare lo schermo per visualizzare le previsioni meteo, e, dopo un ulteriore tocco, per accedere al menù di configurazione del dispositivo.
- Selezionare la voce "Configura WiFi"

Dopo aver attivato la modalità di controllo locale del DomiTouch premere il tasto Home del telefono, e dal menu selezionare l'icona impostazioni:



Quindi selezionare l'icona Wi-Fi:



E selezionare dalla lista delle reti WiFi disponibili quella denominata "Domi_nomerete", dove "nomerete" è indicata nell'etichetta adesiva situata sul retro del DomiTouch.



Una volta connesso alla rete "Domi_nomerete" ritornare all'App DomiHome premendo due volte consecutive il tasto "home" del telefono e selezionando l'App DomiHome dall'elenco delle App attive.

Attendere il messaggio di conferma del corretto trasferimento dei parametri di configurazione della rete wireless



Una volta configurata la rete wireless è possibile terminare la fase di configurazione di DomiTouch selezionando l'icona "Completa Configurazione"

Fase 3: Utilizzare DomiTouch

Primo Passo: Verificare che il DomiTouch sia connesso alla rete domestica

Sullo schermo del dispositivo, in basso a destra, è visualizzato lo stato della connessione:

- Se lo stato è "WiFi Ok" su sfondo verde, allora il DomiTouch è riuscito a collegarsi alla rete domestica e può accedere ad internet. In tal caso DomiTouch può operare correttamente.
- Se lo stato è "WiFi err" su sfondo rosso, allora il DomiTouch non è riuscito a collegarsi alla rete domestica, probabilmente a causa di un errore di configurazione o di un errore di digitazione della password. In tal caso è necessario ripetere la configurazione del DomiTouch, ed in particolare il primo ed il secondo passo della fase 2 "Configurare DomiWii", descritti in precedenza.

Secondo Passo: Aggiungere DomiTouch alla lista dei dispositivi controllabili dall'APP

- Selezionare l'icona "Aggiungi Dispositivo" e successivamente selezionare "DomiTouch Termostato"
- Digitare negli appositi campi il numero seriale e la password presenti nell'etichetta adesiva ubicata sul retro del DomiTouch.
- Premere il tasto "Aggiungi Device" ed attendere il messaggio di conferma che, nel caso in cui i dati inseriti risultino corretti ed il telefono è collegato ad internet, notificherà all'utente il corretto inserimento del DomiTouch nella lista dei dispositivi controllabili. In caso contrario si genererà un messaggio di errore, e sarà necessario ripetere l'inserimento dei dati.

Terzo passo: Gestione remota di DomiTouch tramite APP

Visualizzare l'elenco dei dispositivi che è possibile controllare selezionando l'icona "Utilizza Dispositivo":

La lista contiene, per ogni DomiTouch disponibile, l'indirizzo seriale (o l'alias, se definito dall'utente) e l'ultimo valore di temperatura e lo stato attuale del termostato.

Selezionando per almeno 2 secondi l'icona di un particolare DomiTouch è possibile:

- Modificare il corrispondente alias, ovvero il nome con cui sarà identificato quel particolare DomiTouch, e la relativa Password. L'alias e la password possono contenere caratteri alfanumerici, esempi di possibili alias sono "Studio Rossi", "Salone Bianchi" ecc. Una volta modificato l'alias e/o la password è necessario premere il tasto "Salva Modifiche" per rendere effettive le modifiche effettuate. Nel caso in cui l'alias scelto per il DomiTouch non fosse disponibile, poiché già utilizzato, l'APP genera un messaggio di errore. In tal caso è necessario modificare l'alias e ripetere la procedura.
- Resettare il dispositivo, in tal caso l'alias e la password saranno ripristinati ai valori di default riportati sull'etichetta del DomiTouch.
- Rimuovere il DomiTouch dalla lista dei dispositivi controllabili.

Selezionando l'icona di un particolare DomiTouch è possibile gestire da remoto il termostato, interagendo direttamente con il pannello di controllo virtuale implementato nell'APP.