EĞİTİM & STANDART OPERASYON REHBERİ

İMEİLİ CEP TELEFONU ENVANTERİ

ERP Sistemi Üzerinden Seri No (IMEI) Bazlı Envanter Döküm Prosedürü

Doküman No: EGT-BT-2025/01
Hedef Kitle: Tüm Mağaza Ekipleri ve Kasa
Hazırlayan: Turgut CESUR (BT & Kasa Müdürü)

EĞİTİMİN AMACI: Mağazalarımızda bulunan IMEI kayıtlı cep telefonlarının fiziki stok kontrolleri ve periyodik sayımları için sistem üzerinden doğru parametrelerle filtreleme yapılması ve standart envanter listesinin hatasız dökülmesi amaçlanmaktadır. İşbu yönerge **Bilgi İşlem Eğitim Dosyasında** muhafaza edilmelidir.

ADIM 1 Rapor Menüsü & Filtre → ADIM 2 Zorunlu / Ek Parametreler → ADIM 3 Gridi Özelleştirme → ADIM 4 Envanter (1) & Çıktı

1 Rapor Menüsü ve Filtre Tipinin Seçimi

ERP yazılımı ana ekranında aşağıdaki menü yolu izlenerek ilgili rapor ekranına erişilir:

Depo Yönetimi › Raporlar › Ürün Envanter Raporu

Açılan pencerenin en üst kısmında yer alan *"Filtreler"* açılır kutusundan mutlaka **"Seri Numarası Bazında"** seçeneği işaretlenmelidir.

2 Filtre Kriterlerinin Eksiksiz Tanımlanması

Hatalı veya eksik veri dökülmesini engellemek için filtre alanları aşağıdaki tablodaki değerlerle birebir eşleştirilmelidir:

Filtre Alanı	Seçilecek Değer	Açıklama / Durum
[Envanter Tarihi]	`Bugün`	İşlem yapılan günün tarihi
[Renk Detaylı Listelensin]	`Eşit: Evet`	Varyant detayı için zorunlu
[Boyut Detaylı Listelensin]	`Eşit: Evet`	Hafıza / Kapasite detayı
[Onaylanmamış Transfer Adetleri ...]	`Eşit: Hayır`	Yoldaki ürünleri hariç tutar
[Depo Detaylı Listelensin]	`Eşit: Evet`	Mağaza içi lokasyon ayrımı
[Ürün Seri Numarası Detaylı ...]	`Eşit: Evet`	**IMEI dökümü için kritiktir**
[Ek Filtreler] ➔ [Kategori] Eşit	`24 CEP TELEFONU`	Yalnızca telefonları listeler

Filtre tanımları tamamlandıktan sonra pencerenin sağ altındaki **[Çalıştır]** butonuna tıklanır.

GÖRÜNÜM ÖZELLEŞTİRME, ÇIKTI VE ARŞİV SÜREÇLERİ

3 Grid (Tablo) Görünümünü Özelleştirme

Rapor listelendikten sonra tablo üzerinde sağ tıklanarak veya üst menüdeki dişli çark simgesinden "**Gridi Özelleştir**" penceresi açılır. Listenin sade ve okunabilir olması için yalnızca aşağıdaki 5 kutucuk işaretlenir:

- ☑ **Depo Adı**
- ☑ **Ürün Kodu**
- ☑ **Ürün Adı**
- ☑ **Seri Numarası (IMEI)**
- ☑ **Envanter (Adet)**
- ☐ Diğerleri: İşaretsiz

İşaretleme tamamlandıktan sonra "**Gridi Aktar / Kaydet**" yapılarak ekran görünümü sabitlenir.

4 Fiziki Stok Filtresi (Envanter = 1) ve Yazdırma

Ekrana gelen tabloda geçmişte satılmış (stoku 0 olan) seri numaraları da listelenebilir. **Sadece fiilen mağazada bulunan cihazları dökmek için:**

- **Envanter** sütun başlığının sağ üst köşesinde bulunan filtreleme simgesine (huni ikonuna) tıklayınız.
- Açılan filtre menüsünden **sadece "1"** yazan değeri seçiniz (0 değerinin işaretini kaldırınız).
- Bu işlemle birlikte ekranda sadece mevcut eldeki telefonlar ve onların IMEI numaraları kalacaktır.
- Sayfa önizlemesi yapılarak yatay/dikey sayfa ayarları kontrol edilir ve yazıcıdan çıktı alınır.

Hedef Rapor Çıktı Örneği (Standart Görünüm):

Depo Adı	Ürün Kodu	Ürün Adı	Seri Numarası (IMEI)	Env.
Fatsa Mağaza	050-033-013	XIAOMI REDMI 6.53" 64GB/3GB	868123456789012	1
Fatsa Mağaza	050-005-236	SAMSUNG GALAXY A02 32GB/3GB	354987654321098	1
Fatsa Mağaza	083-006-036	CASPER VIA S 6.22" 64GB/3GB	869012345678945	1

TEKNİK DESTEK VE YARDIM:
Uygulama esnasında sistemsel bir takılma veya hata yaşayan mağazalarımız kurumsal mesajlaşma **Spark** üzerinden **Tuğba Ekrem** ile irtibata geçebilir.

Spark Destek: Tuğba Ekrem

Mağaza İçi Eğitim & Tebellüğ Kaydı (Eğitim Dosyasında Saklanacaktır):

Eğitimi Alan Personel	Görevi	Eğitim Tarihi	İmza