DESCRIÇÃO	OPERAÇÃO	ENDEREÇO 1	ENDEREÇO 2	ENDEREÇO 3
destino = operando esquerdo + operando direito	ADD	operando esquerdo	operando direito	destino
destino = operando esquerdo - operando direito	SUB	operando esquerdo	operando direito	destino
destino = operando esquerdo * operando direito	MUL	operando esquerdo	operando direito	destino
destino = operando esquerdo / operando direito	DIV	operando esquerdo	operando direito	destino
destino = operando	ASSIGN	operando	-	destino
destino = operando esquerdo < operando direito	LT	operando esquerdo	operando direito	destino
destino = operando esquerdo <= operando direito	LE	operando esquerdo	operando direito	destino
destino = operando esquerdo > operando direito	GT	operando esquerdo	operando direito	destino
destino = operando esquerdo >= operando direito	GE	operando esquerdo	operando direito	destino
destino = operando esquerdo == operando direito	EQ	operando esquerdo	operando direito	destino
destino = operando esquerdo != operando direito	NEQ	operando esquerdo	operando direito	destino
delimita o começo de uma função	FUNCTION	id função	tipo	-
chama função	CALL	id função	quantidade de argumentos	destino
alocação de memória para variável	ALLOC	id função	id variável	-
determina um parâmetro em registrador passado a uma função	PARAM	id função	id variável	tipo
determina um argumento de uma função chamada	ARG	registrador de origem	-	-
retorna (valor) em uma função	RETURN	registrador de retorno	-	-
delimita o final de uma função	END	id função	-	-
pula para label caso verificada condição falsa na origem	IFF	origem	-	label
pula para label	GOTO	-	-	label
atribui label	LABEL	-	-	label
carrega valor da memória em registrador	LOAD	id variável	indice acessado	destino
carrega valor de registrador na memória	STORE	id variável	indice acessado	origem
para o processamento	HALT	-	-	-
empilha valor de registrador na memória	PUSH	-	-	origem
desempilha valor do topo da pilha da memória em registrador	POP	-	-	destino
carrega conteúdo de um temporário para outro	MOVE	origem	-	destino