

Nama Dokumen: GARIS PANDUAN OPERASI UNTUK JIG PEMASANGAN TC6A-658 DAN TC6A-1387

Nombor Dokumen: E1A4242713

Semakan	Pengarang	Penyemak	Pelulus	Tarikh Keluaran
A	D. M ^C DOUGLE	R. SZALMA	S. KELLY	28/11/2024
	TERBITAN PERTAMA			

KAWALAN SEMAKAN: Sejarah Kawalan Semakan Diurus oleh Sistem Pengurusan Dokumen.

Tidak terkawal jika di luar Sistem Pengurusan Dokumen
Halaman i daripada i

1 TUJUAN & SKOP

Tujuan prosedur ini adalah untuk memperincikan proses penggunaan Jig Pemasangan Penyambung Dry Mate Plug, TC6A-658 dan TC6A-1387.

Jig pemasangan TC6A-658 digunakan semasa pemasangan di lokasi Penyambung Dry Mate Plug siri DHCE-A70. TC6A-1387 hampir serupa dengan TC6A-658, namun ia mempunyai sisipan untuk menguji siri penyambung DHCE-A51. Jig pemasangan yang berkaitan dipasang semasa ujian minyak Dry Mate Plug jika Tubing Hanger Dry Mate Receptacle yang sepadan tidak tersedia semasa ujian.

Tekanan Kerja Maksimum yang Dibenarkan (MAWP) bagi Jig Pemasangan ialah 16,500 psi (1,137.6 bar). INI TIDAK BOLEH DILAMPAUI.

Penyesuai Ujian adalah sesuai untuk ujian ulangan. Selagi semakan prasyarat yang ditunjukkan dalam Bahagian 5 dipenuhi.

2 DOKUMEN DAN LUKISAN BERKAITAN

<i>Nombor</i>	<i>Nama</i>	<i>Lokasi</i>
10204852	Manual Penyelenggaraan, Operasi dan Pemasangan ElectRON	Siemens-energy.com/subsea
SD00021196	TC6A-658 & TC6A-1387 PDS	Pusat pasukan
T17087	Lukisan DHCE-A51 dan Senarai Bahan (BOM) Berkaitan	Pusat pasukan
T18358	Lukisan DHCE-A70 dan Senarai Bahan (BOM) Berkaitan	Pusat pasukan
T18391	Lukisan TC6A-658 dan TC6A-1387 serta Senarai Bahan (BOM) Berkaitan	Pusat pasukan
SD10032016	Lembaran Data Produk DHCE-A51	Pusat pasukan
SD00022433	Lembaran Data Produk DHCE-A70	Pusat pasukan

3 PERALATAN

Peralatan berikut diperlukan untuk melengkapkan pemasangan ini:

- Pemutar Tork Pemacu 1/2" yang dinilai untuk 40 lbf·ft (54 Nm) – contohnya NOR-13019.
- Spanar Pemutar Tork 15/16" A/F – contohnya NOR-29712.

4 MAKLUMAT KESELAMATAN DAN RISIKO AM

- Untuk mendapatkan maklumat Keselamatan dan Bahaya penuh, sila rujuk ElectTRON IOM atau Lembaran Data Keselamatan untuk media ujian yang digunakan.

	Amaran. Risiko kecederaan diri yang ringan kepada orang yang mempunyai alahan terhadap minyak berasaskan mineral. Memakai perlindungan tangan yang sesuai semasa mengendalikan produk atau minyak berasaskan mineral atau sintetik.
	Amaran. Risiko kecederaan diri yang ringan dan/atau kerosakan bahan atau persekitaran semasa pemasangan. Hendaklah sentiasa berhati-hati dan berwaspada semasa pemasangan bagi memastikan bahawa kelengkapan dan peralatan hidraulik/pneumatik dipasang dengan betul.
	Amaran. Risiko kecederaan anggota badan disebabkan oleh bahagian penahan tekanan menjadi peluncur disebabkan oleh pengguna mengenakan tekanan yang berlebihan terhadap sistem.
	Amaran. Risiko suntikan hidraulik. Hanya boleh digunakan di bawah MAWP dengan minyak dan pam yang sesuai selaras dengan Peraturan Peralatan Tekanan (Keselamatan) (2016) atau alternatif tempatan yang relevan apabila digunakan di luar negara.

5 PERSEDIAAN

- Periksa secara visual jig pemasangan, pastikan tiada kerosakan pada kon penutup, penutup elastomerik, benang atau badan Jig Pemasangan. Jika terdapat sebarang keraguan berkaitan integriti Jig Pemasangan atau mana-mana komponen pemasangan tersebut, hentikan kerja dengan segera, kuarantin peralatan tersebut dan hubungi Jabatan Teknikal Siemens Energy.
- Bersihkan Jig Pemasangan dengan tisu yang direndam dalam alkohol isopropil, berikan perhatian khusus pada permukaan kon penutup.

6 PROSES

- Kepit permukaan rata lanjutan Jig Pemasangan dalam pemegang dengan rahang yang lembut.
- Pasang badan Dry Mate Plug ke dalam Jig Pemasangan dan ketatkan Cincin Pengapit penyambung (Item 20 pada Lukisan Penyambung).
- Tork cincin pengapit kepada 40 lbf·ft (54 Nm).
- Lakukan Ujian Tekanan yang diperlukan seperti yang ditetapkan dalam Prosedur Pemasangan yang berkaitan dan Arahan Operasi Pemasangan Tekanan. Ini dirujuk dalam Lembaran Data Produk penyambung yang berkaitan.
- Selepas ujian selesai, kurangkan tekanan kepada tahap ambien, dan keluarkan Jig Pemasangan.
- Ulangi pemeriksaan visual permukaan penutup Jig Pemasangan dan O-Seal.
- Bersihkan sebarang minyak residu pada penyambung dan Jig Pemasangan.

TAMAT PROSEDUR